MICROBASIC

Aunque el Basic fue diseñado como un lenguaje de alto nivel universal para todos los microordenadores, la salida al mercado de los distintos modelos fue diversificando su estructura y prestaciones hasta tal punto que actualmente puede decirse que no hay dos máquinas que permitan ser programadas utilizando un Basic idéntico para ambas.

Sinclair no constituye una excepción y este manual está especializado en el Basic utilizado en sus microordenadores Spectrum y Spectrum+.

Profusamente ilustrado con esquemas, fotos y figuras a todo color, todas las explicaciones están acompañadas de abundantes ejemplos prácticos.

Con toda probabilidad, se trata del libro más completo que se ha publicado sobre el Basic Sinclair, aclarando importantes lagunas existentes en este terreno.

Respecto de la programación en Basic, constituye una completa guia de utilización de cada uno de los comandos disponibles y, quizás el aspecto más destacable, su grado de dificultad es progresivo, haciéndolo especialmente indicado para todas aquellas personas que sin tener conocimientos específicos en esta materia desean aventurarse en el apasionante mundo de la programación.

MICROBASIC

BASIC SINCLAIR

Rafael PRADES

MICROBASIC

Basic SINCLAIR

Rafael PRADES

Cuando en Junio de 1984 se empezó a gestar la creación del semanario MICRO-HOBBY, Rafael Prades fue la primera persona en contactar con la dirección del proyecto.

Nacido en agosto de 1956, casado y con tres hijos, ha realizado estudios de Maestría Industrial en la especialidad de Electrónica.

En 1974 entra en Standard Eléctrica, donde actualmente trabaja en el desarrollo del Sistema Doce de telefonía Digital como técnico de Hardware.

Curiosamente, y pese a ser un gran especialista en Hardware, se ha adaptado perfectamente a los temas de Software que le han sido encomendados, entre ellos, el Curso de Basic que nos ocupa.

El carácter eminentemente didáctico que imprime a todos sus artículos y, particularmente a este libro, se debe a su dilatada experiencia como Profesor de Fotografía, una de sus grandes pasiones, junto con el Montañismo.

MICROHOBBY SEMANAL

BASIC SINCLAIR

Rafael PRADES

Con la aparición del primer número de MICROHOBBY comienza también una serie de capítulos dedicados al estudio del sistema BASIC como lenguaje de programación del ordenador Spectrum. El estudio, que será bastante completo, no se limitará sólo a definir las funciones de los comandos o sentencias, tratará al mismo tiempo de explicar todos los posibles argumentos asociados a éstos. Asimismo, cada tema irá acompañado de una larga y clara lista de ejemplos. El curso está pensado tanto para quienes se han comprado un ordenador Spectrum para pasar el rato y matar marcianitos, como para aquellas personas que, teniendo cierta experiencia, deseen ampliar sus conocimientos sobre el tema. Una vez terminado el curso, presentaremos una serie de programas que serán explicados, analizados y convenientemente acompañados de diagramas de bloques y flujos.

EDITA HOBBY PRESS, S.A.

BASIC SINCLAIR

Dos personas que quieran comunicarse necesitan un medio de expresión; éste puede ser el lenguaje hablado, escrito, la mímica, dibujos, etc...; de la misma manera, nosotros para podernos comunicar con nuestro ordenador necesitamos conocer un lenguaje que él entienda. El utilizado por el Spectrum se denomina Lenguaje de Programación BASIC (iniciales en inglés de Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code, que traducido al español significa «Código de instrucciones simbólicas de uso general para principiantes»).



El ordenador, una vez recibido el comando que se ha introducido mediante el teclado, realiza las operaciones necesarias y visualiza el resultado en la pantalla del televisor.

El lenguaje del Spectrum

El BASIC es un lenguaje utilizado también por otros ordenadores personales, aunque cada cual tiene ciertas particularidades que lo diferencian de los demás. En esta serie de artículos sólo vamos a tratar el lenguaje BASIC que el Sinclair Spectrum entiende.

Ya sabemos cuál es el medio de expresión que debemos utilizar con nuestro ordenador, pero ¿cómo se emplea? La respuesta es sencilla: el BASIC consta de una serie de comandos o sentencias que el programador introduce en el ordenador mediante el manejo del teclado. El aparato nos devuelve la información pedida en la pantalla del televisor. Por ejemplo, si quisiéramos que el ordenador nos calculara la operación:

$$\frac{2\,(15 + 5)}{5}$$

y que nos devolviera el resultado, introduciríamos en el teclado el comando:

PRINT 2 * (15 + 5) / 5

El ordenador, una vez recibido el comando, calcula la expresión aritmética y posteriormente visualiza en la pantalla del televisor el resultado.

Como decíamos más arriba, el lenguaje BASIC consta de una serie de comandos o sentencias con las que se establece un diálogo o comunicación con el ordenador, pero ¿qué son las sentencias? Los *comandos* o *sentencias* son palabras clave derivadas del idioma inglés (PRINT, RUN, STOP...); estos términos, al ser introducidos en el ordenador mediante el teclado, indican a éste qué función debe de realizar.

Normalmente, las sentencias por sí solas no podrían realizar sus funciones si no fueran acompañadas de un *argumento*, ya que éste aporta el dato o datos necesarios para que el comando o sentencia pueda ser ejecutado. Los argumentos pueden ser números, variables, expresiones aritméticas o cadenas de caracteres.

Se denomina *instrucción* al conjunto de una sentencia con su correspondiente argumento, y tiene la siguiente estructura:

INSTRUCCION	
SENTENCIA	ARGUMENTO

Por ejemplo:

a) El argumento es un número.
Función: saltar a la subrutina localizada en la línea 350.

SENTENCIA	ARGUMENTO
GOSUB	350

b) El argumento es una variable.
Función: Leer un dato de una tabla y asignarlo a la variable «C».

SENTENCIA	ARGUMENTO
READ	C

c) El argumento es una expresión matemática.
Función: asignar a la variable «X» el resultado de la operación:

$$\frac{(15 \times 2) + (8/3)}{5}$$

SENTENCIA	ARGUMENTO
LET	x = ((15 * 2) + (8/3)) / 5

d) Y, por último, el argumento es una cadena de caracteres.
Función: visualizar la siguiente cadena alfanumérica «Revista Microhobby».

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	«Revista Microhobby»

No se preocupe si aún no entiende qué es una subrutina, qué es una variable o cómo se introducen estas sentencias, ya que esto se irá viendo en capítulos siguientes.

Acceso al teclado

Una de las características del Spectrum consiste en que no es necesario teclear los comandos o sentencias letra a letra, sino que éstos ya están definidos y asignados a una tecla. Por ejemplo: para acceder a la sentencia PRINT no se necesita pulsar las teclas correspondientes a las letras P,R,I,N y T; con sólo accionar la «P» aparece escrita en la pantalla del televisor el comando PRINT.

El Spectrum tiene 40 teclas; con éstas sería imposible albergar los 88 diferentes comandos que existen, así como las diferentes funciones de control, los distintos gráficos definidos, etc...; esto obliga a que las teclas tengan funciones múltiples. La manera de acceder a las diferentes funciones que posee una tecla viene determinada por el color y la posición que ésta ocupa dentro o fuera de la tecla; también depende del *modo* en que se encuentre el cursor parpadeante que aparece en la parte inferior de la pantalla.

MODO K.—De entrada, al conectar el ordenador, según indica en el capítulo primero del manual de introducción que acompaña a su Spectrum, aparece el mensaje «© 1982 Sinclair Research Ltd»; este mensaje desaparece al presionar la tecla ENTER y en su lugar aparece el cursor parpadeante indicando el modo K; en este modo se tiene acceso a los números situados en la fila de teclas superior o a las sentencias pintadas de blanco, dentro de las tres filas de teclas restantes.



En el Spectrum, las teclas son multifunción. Cada una de ellas tiene diversas utilidades, por lo que es imprescindible un correcto manejo de los «modos».


sinclair
ZX Spectrum
BLUE EDIT
RED CAPS LOCK
MAGENTA TRUE VIDEO
GREEN INV. VIDEO
CYAN
YELLOW
WHITE
GRAPHICS
BLACK DELETE
1 DEF FN
2 FN
3 LINE
4 OPEN #
5 CLOSE #
6 MOVE
7 ERASE
8 POINT
9 CAT
0 FORMAT
SIN Q PLOT ASN
COS W DRAW ACS
TAN E REM ATN
INT R RUN VERIFY
RND T RAND MERGE
STR $ Y AND RETURN
CHR $ U OR IF
CODE I AT INPUT IN
PEEK O POKE OUT
TAB P PRINT ©
READ A STOP NEW
RESTORE S NOT SAVE
DATA D STEP DIM
SGN F TO FOR
ABS G THEN GOTO
SQR H ↑ GOSUB CIRCLE
VAL J − LOAD VAL $
LEN K + LIST SCREEN $
USR L = LET ATTR
ENTER
LN Z : COPY BEEP
EXP X £ CLEAR INK
L PRINT C ? CONT PAPER
L LIST V / CLS FLASH
BIN B * BORDER BRIGHT
IN KEY $ N ' NEXT OVER
PI M · PAUSE INVERSE
CAPS SHIFT
SYMBOL SHIFT
BREAK SPACE

Tomemos, por ejemplo, la tecla corresondiente a la letra R; en modo K tendríamos acceso a la sentencia RUN.

MODO L.—Una vez visualizada la palabra RUN en la pantalla, el cursor cambia a modo L; con lo que se tiene acceso a la letra dibujada en blanco dentro de la tecla, o pulsando simultáneamente la tecla SYMBOL SHIFT y la tecla correspondiente tendríamos acceso a la sentencia o signo dibujado en rojo, dentro de la tecla, en la parte superior derecha. Tomando el mismo ejemplo y trabajando en modo L la tecla R, aparecería en la pantalla la letra r minúscula; si quisiéramos que apareciera como R mayúscula tendríamos que utilizar simultáneamente, como en una máquina de escribir, CAPS SHIFT y la tecla R. Pulsando simultáneamente SYMBOL SHIFT y la tecla R se visualizaría en la pantalla el signo < (menor que).

MODO C.—El modo C es una variante del L, ya que permite escribir siempre en mayúsculas sin tener que estar pulsando continuamente la tecla CAPS SHIFT; para acceder a este modo basta con pulsar simultáneamente CAPS SHIFT y CAPS LOCK, situado en la tecla correspondiente al número 2. A partir de este momento, el modo C sustituye al modo L. Presione la tecla R y comprobará que la R mayúscula aparecerá en lugar de la r minúscula.

Si desea volver otra vez al modo L, sólo hay que repetir de nuevo la secuencia CAPS SHIFT + CAPS LOCK y de nuevo aparecerá el cursor en modo L. El modo que siempre presenta el Spectrum, si no se le indica lo contrario, es el L (minúsculas).

MODO E.—Para poder acceder a las sentencias situadas en la parte exterior de la tecla, en color verde las de la parte superior y en color rojo las de la inferior, es necesario pasar al modo E.

Al modo E se accede pulsando simultáneamente las teclas CAPS SHIFT y SYMBOL SHIFT, en este momento el cursor cambia a modo E, una vez realizada esta operación tenemos dos opciones: o bien acceder a las sentencias pintadas en verde, o bien a las pintadas en rojo. Para seleccionar las primeras basta con usar la tecla correspondiente una vez que estemos en modo E; para acceder a las segundas es necesario, además de estar en E, pulsar simultáneamente SYMBOL SHIFT o CAPS SHIFT y la tecla correspondiente.

En el ejemplo anterior, si se pasa a modo E y se pulsa la tecla R, se visualizaría en la pantalla de su televisor o monitor la sentencia INT; pero si, estando en modo E, se accionan simultáneamente las teclas SYMBOL SHIFT o CAPS SHIFT y R, aparecerá en la pantalla el comando VERIFY. En ambos casos se observará que después de visualizarse la sentencia correspondiente (INT o VERIFY), el cursor cambia a modo L o C.

Si, por error, al introducir una sentencia que no corresponde al modo E se ha pasado a éste, para volver al modo anterior bastaría con repetir la secuencia CAPS SHIFT + SYMBOL SHIFT.

Las teclas de la fila superior tienen un tratamiento distinto, ya que contienen los gráficos predefinidos en el Spectrum y una serie de funciones de control...

Las funciones de control se encuentran fuera de las teclas pintadas de blanco y en la parte superior. Estas funciones, como por ejemplo EDIT, DELETE, desplazamientos del cursor, etc..., ya irán siendo tratadas en los siguientes párrafos; ahora lo más importante es conocer como acceder a ellas; para ello basta con pulsar simultáneamente las teclas CAPS SHIFT y la tecla correspondiente a la función deseada; es decir, si quisiéramos acceder a la función EDIT bastaría con pulsar, a la vez las teclas CAPS SHIFT y la correspondiente al número 1.

MODO G.—Para acceder a los gráficos situados en las teclas con los números 1 a 8 y a los definidos por el usuario, situados en las teclas con las letras de la A a la U, hay que pasar al modo G. Para acceder a G es necesario hacer uso de la función GRAPHICS; que como ya conocen, se accede oprimiendo simultáneamente la tecla CAPS SHIFT y la que lleva el número 9. Una vez que la operación anterior ha sido realizada, el cursor parpadeante pasa a modo G.

Los símbolos predefinidos están representados en la esquina superior derecha de las teclas 1 a 8; para visualizar cualquiera de estos símbolos en la pantalla sólo es necesario pulsar la tecla correspondiente al gráfico elegido. También se pueden visualizar estos gráficos en negativo; es decir, que las partes claras se conviertan en oscuras y las oscuras en claras; para ello basta con accionar, a la vez que se selecciona un gráfico, la tecla CAPS SHIFT o SYMBOL SHIFT.

Para visualizar los gráficos definidos por el usuario es necesario que estos estén ya definidos con anterioridad; si algún lector no sabe todavía cómo definir sus propios gráficos, no se preocupe; en otro artículo de este curso se tratará este tema, y en otras secciones de «Microhobby» también se comentará. Si los gráficos ya estuvieran definidos, bastaría para visualizarlos con pulsar la tecla correspondiente a la que se le asignó; es decir, si definimos un gráfico y lo asignamos a la tecla con la letra *R*, para visualizarlo habría que pasar a modo G y pulsar simplemente la tecla R.

Aquellas letras entre la A y la U que no tengan un gráfico asignado, al pasar a modo G y seleccionarlas, se visualizaría en la pantalla la letra correspondiente a la letra pulsada, escrita en mayúsculas, aunque el modo elegido anteriormente fuera el L.

Para poder volver al modo anterior basta con pulsar la tecla GRAPHICS, situada en el número 9, y el cursor volverá a parpadear en el modo anterior. Desde el modo G también se puede pasar directamente al modo E, pulsando simultáneamente CAPS SHIFT y SYMBOL SHIFT.

Para acceder a los signos en rojo, situados en la esquina inferior derecha, basta con pulsar simultáneamente SYMBOL SHIFT y la tecla correspondiente.

A los números del ϕ al 9 se puede acceder tanto en modo K como en L o C.

Las sentencias pintadas en rojo y situadas en la parte inferior de las teclas no tienen el mismo tratamiento que sus homólogas de las restantes filas de teclas, ya que para acceder a éstas sólo es posible hacerlo cuando estemos en modo E, pulsando SYMBOL SHIFT más la tecla correspondiente; sin embargo, en las restantes filas de teclas podría ser o bien con CAPS SHIFT o con SYMBOL SHIFT.

Las funciones de color, situadas en la parte exterior de las teclas ϕ a 7, indican la correspondencia que hay entre colores y números, ya que cuando en algún comando haya que indicar una función de color, ésta será dada por su número; es decir, si en una sentencia de visualización de pantalla hay que indicar que ésta sea en color rojo (RED), habrá que seleccionar la tecla con el número 2.



Las teclas de la fila superior tienen un tratamiento distinto, ya que contienen los gráficos predefinidos y una serie de funciones de control.

GUIA DE LOCALIZACION DE SENTENCIAS, FUNCIONES Y SIMBOLOS

Esta guía facilita la búsqueda de sentencias, funciones o símbolos, cuando aún no se tiene la suficiente destreza de manejo o cuando se produce alguna duda. Las sentencias están ordenadas por orden alfabético; para una mejor localización, a la izquierda de la sentencia aparece la inicial de ésta, y, a la derecha, la tecla donde está situada.

A	ABS	G
	ACS	W
	AND	Y
	ASN	Q
	AT	I
	ATN	E
	ATTR	L

B	BEEP	Z
	BIN	B
	BORDER	B
	BRIGHT	B

C	CAT	9
	CHR$	U
	CIRCLE	H
	CLEAR	X
	CLOSE #	5
	CLS	V
	CODE	I
	CONT	C
	COPY	Z
	COS	W

D	DATA	D
	DEF FN	1
	DIM	D
	DRAW	W

E	ERASE	7
	EXP	X

F	FLASH	V
	FN	2
	FOR	F
	FORMAT	Ø

G	GOSUB	H
	GOTO	G

I	IF	U
	IN	I
	INK	X
	INKEY $	N
	INPUT	I
	INT	R
	INVERSE	M

L	LEN	K
	LET	L
	LINE	3
	LIST	K
	LLIST	V
	LN	Z
	LOAD	J
	LPRINT	C

M	MERGE	T
	MOVE	6

N	NEW	A
	NEXT	N
	NOT	S

O	OPEN #	4
	OR	U
	OUT	O
	OVER	N

P	PAPER	C
	PAUSE	M
	PEEK	O
	PI	M
	PLOT	Q
	POINT	8
	POKE	O
	PRINT	P

R	RAND	T
	READ	A
	REM	E
	RESTORE	S
	RETURN	Y
	RND	T
	RUN	R

S	SAVE	S
	SCREEN $	K
	SGN	F
	SIN	Q
	SQR	H
	STEP	D
	STOP	A
	STR $	Y

T	TAB	P
	TAN	E
	THEN	G
	TO	F

U	USR	L

V	VAL	J
	VAL $	J
	VERIFY	R

FUNCIONES DE CONTROL	
BREAK	SPACE
CAPS LOCK	2
DELETE	Ø
EDIT	1
GRAPHICS	9
INV. VIDEO	4
TRUE VIDEO	3

OTRAS FUNCIONES	
CAPS SHIFT	IZDA.Z
ENTER	DCHA.L
SYMBOL SHIFT	DCHA.M

DESPLAZAMIENTOS DEL CURSOR	
⇧	7
⇩	6
⇨	8
⇦	5

GRAFICOS		
▗	▐	1
▖	▟	2
▄	▙	3
▗▖	▐▟	4
▌	▙	5
▚	▚	6
▛	▜	7
▘	▟	8

COLORES	
BLACK	Ø
BLUE	1
CYAN	5
GREEN	4
MAGENTA	3
RED	2
WHITE	7
YELLOW	6

SIMBOLOS	
@	2
©	P
#	3
$	4
£	X
&	6
~	A
(	8
)	9
[	Y
]	U
{	F
}	G
\	D
/	V
|	S
¬	Ø
!	1
?	C
,	M
.	N
;	O
:	Z
"	P
'	7
+	K
—	J
*	B
=	L
^	H
%	5
>	T
<	R
< >	W
> =	E
< =	Q

Edición de programas

En el momento de introducir una instrucción en el ordenador se nos presentan dos opciones: que se ejecute nada más ser introducida o que quede almacenada en la memoria del ordenador para su posterior ejecución.

En la primera opción, una vez ejecutada la instrucción, si se desea repetir su ejecución es necesario teclar de nuevo; en el segundo caso no es necesario, ya que la primera vez que se introdujo quedó almacenada en la memoria del ordenador y podemos ejecutarla tantas veces como queramos, siempre y cuando no desconectemos la clavija de alimentación de 9V DC.

Para introducir una *instrucción* de ejecución inmediata, sólo es necesario teclearla y pulsar la tecla ENTER, que indica el ordenador que la *instrucción* se ha terminado de teclear; en ese momento el ordenador la analiza para que no tenga ningún error de sintaxis; es decir, que el argumento está correctamente tecleado y que está en concordia con el tipo de sentencia. Si todo ha sido correcto, la *instrucción* se ejecuta inmediatamente.

Para introducir una *instrucción* que no se ejecute inmediatamente, es necesario asignarle un número de línea comprendido entre 1 y 9999; este número se teclea estando el cursor en modo K; a continuación se teclea la *instrucción* y posteriormente, como en el caso anterior, se pulsa la tecla ENTER. Se analizan los posibles errores que la *instrucción* podría contener y si todo es correcto, no se ejecuta, sino que pasa a memoria; esto se puede comprobar, ya que se visualiza en la parte superior de la pantalla.

Para poder ejecutar esa *instrucción*, es necesario ejecutar con anterioridad la sentencia inmediata RUN; para ello basta con pulsar las teclas R y ENTER. Como hemos dicho anteriormente, esa instrucción se puede repetir, tantas veces como queramos, simplemente introduciendo la sentencia RUN y pulsando ENTER.

Veamos unos ejemplos; pruebe a introducir la siguiente instrucción inmediata:

```
PRINT "Curso BASIC/Spectrum"
```

al terminar de teclear y pulsar ENTER se ejecutará la instrucción y aparecerá en la parte superior de la pantalla, la cadena alfanumérica: Curso BASIC/Spectrum, y en la parte inferior un mensaje que envía el ordenador, indicando que la instrucción ha sido ejecutada correctamente, "ϕ OK, ϕ : 1". Si quiere repetir la ejecución, es necesario repetir también la instrucción.

Para que ésta no se ejecute hasta que usted quiera, debe de asignarle un número de línea, por ejemplo el 1ϕ; por tanto teclee:

```
1ϕ PRINT "Curso BASIC/Spectrum"
```

al pulsar ENTER, comprobará que la instrucción tecleada pasa a la parte superior de la pantalla; también observará que después del número de línea 1ϕ, el ordenador ha colocado el símbolo > ; éste es un indicador de presencia, conocido también como "prompt" que indica cuál es la última línea editada.

Para poder ejecutar esa instrucción, deberá introducir RUN, y como siempre pulsar ENTER. El listado de la instrucción se borrará, y ésta se ejecutará de la misma manera que si hubiese sido introducida directamente. Aunque el listado haya desaparecido de la pantalla, no se preocupe: está almacenado en la memoria del ordenador para poder visualizarlo de nuevo, simplemente pulse la tecla ENTER. Podrá volver a ejecutar la instrucción, sin tener que teclearla otra vez, introduciendo la sentencia RUN y pulsando ENTER.

El numerar una sola instrucción, en principio, no tiene mucha utilidad, lo que sí tiene y bastante, es numerar una cantidad más o menos larga de instrucciones; esto es lo que se conoce como *programa*. Un programa es, por tanto, una secuencia de instrucciones ordenadas que realizan una función determinada.

Un ejemplo de estructura de un programa puede ser el siguiente:

```
1ϕ  Instrucción  n.º 1
2ϕ  Instrucción  n.º 2
3ϕ  Instrucción  n.º 3
1ϕϕ Instrucción  n.º 10
```

En el lenguaje BASIC, las instrucciones se suelen numerar de diez en diez; esto se debe a que muy pocas veces un programa funciona a la primera; siempre es necesario modificar, borrar o añadir alguna instrucción que se nos quedó olvidada en el tintero. Si las tenemos numeradas a intervalos de diez, siempre tenemos la posibilidad de insertar una instrucción, asignándola un número de línea intermedio, ya que el ordenador, cuando eje-

cuta el programa que tiene en memoria, siempre lo hace empezando por la instrucción con el número de línea más bajo y continúa en orden creciente.

En el ejemplo anterior, si queremos insertar una instrucción entre las líneas 1ϕ y 2ϕ, le asignaríamos, por ejemplo, el número 15, de manera que el programa quedaría de la siguiente forma:

1ϕ	Instrucción	n.º 1
15	Instrucción	n.º 2
2ϕ	Instrucción	n.º 3
3ϕ	Instrucción	n.º 4
1ϕϕ	Instrucción	n.º 11

En el Spectrum, los números de línea tienen que estar comprendidos entre el 1 y el 9999; cualquier instrucción que se asigne con una numeración distinta, será rechazada por el ordenador. En el caso de que se asigne a una instrucción un número de línea igual a ϕ, la pantalla se limpiará de caracteres, y en la zona reservada para los informes del ordenador, aparecerá el mensaje: C Nonsense in BASIC, ϕ : 1. Para volver a recuperar el listado, si lo hubiere, pulse ENTER, Si el número de línea fuese superior a 9999 al pulsar ENTER aparecerá una ? parpadeante a la derecha del número de línea; en el capítulo denominado "Corrección de errores", se dan orientaciones necesarias para poder corregir este fallo.

Se habrá dado cuenta que, según se van introduciendo las instrucciones, el prompt > se va desplazando, y siempre apunta a la última línea editada.

Dentro de una misma línea se pueden introducir varias instrucciones; éstas tienen que estar separadas por el signo :. Utilizando el separador, el programa ocupa menos memoria y la ejecución de éste se hace más rápida; sin embargo, tiene la desventaja de que a veces los listados de los programas no quedan lo suficientemente claros, como para poder interpretarlos rápidamente.

Ejemplo de edición de un programa.

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO BASIC *
         *             *
         *   EJER: 1   *
         *             *
         ***************

  50 BORDER 1: PAPER 7: INK 2: C
LS
  60 GO SUB 1000
  90 REM
         ***********
         *         *
         * REJILLA *
         *         *
         ***********

 100 FOR n=8 TO 248 STEP 8
 110 PLOT n,175
 120 DRAW 0,-175
 130 BEEP 0.05,n/8
 140 NEXT n
 150 FOR n=167 TO 7 STEP -8
 160 PLOT 0,n
 170 DRAW 255,0
 180 BEEP 0.05,n/8
 190 NEXT n
 200 REM
```

Un ejemplo de utilización del separador, podría ser el siguiente:

1ϕ	Instrucción	n.º 1
2ϕ	Instrucción	n.º 2:3:4
3ϕ	Instrucción	n.º 5
1ϕϕ	Instrucción	n.º 12

```
      ********************
      *                  *
      * MENSAJE VERTICAL *
      *                  *
      ********************

 210 RESTORE 270
 220 FOR n=1 TO 88
 230 READ y: READ x
 240 PRINT AT y,x;CHR$ 20+CHR$ 1
;CHR$ 32
 250 BEEP 0.05,y
 260 NEXT n
 270 DATA 3,2,4,2,5,2,6,2,7,2,3,
5,7,5
 280 DATA 2,8,3,8,4,8,5,8,6,8,7,
8,2,11,3,11,4,11,5,11,6,11,7,11
 290 DATA 2,14,3,14,4,14,5,14,6,
14,7,14,8,14,6,16,7,17,3,18,4,18
,8,18
 300 DATA 3,21,4,21,7,21,3,24,6,
24,7,24
 310 DATA 3,27,4,27,5,27,6,27,7,
27,3,30,4,30,5,30,6,30,7,30
 320 DATA 11,3,12,3,13,3,14,3,15
,3,16,3,17,3,12,6,13,6,15,6,16,6
 330 DATA 12,9,13,9,14,9,15,9,16
,9,17,9,12,12,13,12,14,12,15,12,
16,12,17,12
 340 DATA 12,15,13,15,16,15,12,1
8,15,18,16,18
 350 DATA 12,22,13,22,14,22,15,2
2,16,22
 360 DATA 12,26,13,26,14,26,15,2
6,16,26,12,29,16,29
 400 REM
```

Corrección de errores

Mientras efectúa la laboriosa tarea de edición de un programa, seguro que alguna vez se habrá olvidado de introducir alguna instrucción: un número de línea que no correspondía o bien se habrá encontrado que en el momento de insertarla en memoria no se podía, ya que aparecía una ? parpadeante, indicando un error de sintaxis. En este capítulo, se va a tratar de aclarar las posibles dudas que se tengan sobre borrado, modificación o inserción de nuevas líneas.

Para hablar de las posibles correciones a efectuar en nuestro programa, vamos a distinguir si las instrucciones están insertadas en memoria o no, ya que su tratamiento depende de este detalle.

Para modificar una instrucción que estamos tecleando, es necesario hacer uso de varias de las funciones situadas en la fila superior de teclas; éstas son: los desplazamientos del cursor, izquierda (⇐) y derecha (⇒), y la función DELETE. Los deplazamientos del cursor no necesitan casi explicación, ya que como su propio nombre indica, desplazan el cursor parpadeante en la dirección que indica la flecha, y la función DELETE borra el carácter situado a la izquierda del cursor. Estas funciones se seleccionan apretando la tecla CAPS SHIFT simultáneamente con la de función correspondiente; al igual que ocurre con cualquier otra tecla, si se mantienen apretadas ambas durante cierto tiempo, la función se repite. En el modo G, para seleccionar la función DELETE no se necesita pulsar CAPS SHIFT; simplemente apretando la tecla con el número ϕ se borra el carácter anterior al cursor.

Una vez explicadas las funciones, para poder realizar una modificación, es necesario desplazar el cursor a la izquierda, hasta situarlo en el lugar que queramos; ya en él podemos, o bien insertar algún carácter que se nos olvidó o bien hacer uso de la función DELETE. Si quisiéramos seguir escribiendo al final de la línea será necesario ir desplazando el cursor hacia la derecha, hasta llegar a él.

En caso de que apareciera una ? parpadeante al inten-

tar insertar una instrucción, la secuencia de operación sería la misma; la interrogación nos facilita la busqueda del error, ya que se coloca al lado de él.

Para borrar una línea completa que estemos tecleando podríamos, haciendo uso de la función DELETE, ir borrando carácter por carácter, pero cuando la línea es larga resulta más cómodo operar de otra manera: se accede a la función EDIT; para ello basta accionar simultáneamente la tecla CAPS SHIFT y la correspondiente al número 1; en ese momento nos desaparece la línea que queríamos borrar, y en su lugar aparece una copia de la última línea editada; es decir, la que en el listado contenía el prompt >. Para reestablecer esta línea a la memoria, basta con pulsar ENTER.

Una vez que las sentencias están en memoria, para insertar una nueva simplemente basta, como ya dijimos en el capítulo "Edición de programas", asignarle una numeración intermedia; es decir, si queremos insertar dos nuevas instrucciones entre las de líneas 11ϕ y 12ϕ, podríamos asignarles los números de línea 113 y 117; de esta manera, el ordenador las ejecutará después de la 11ϕ y antes de la 12ϕ.

Para borrar una instrucción, basta con teclear su número de línea que tenía antes; este método es cómodo cuando las instrucciones son pequeñas, pero cuando, por el contrario, son largas, es más cómodo hacer uso de la función EDIT. Cuando se hace uso de esta función, una copia de la línea que contenga el prompt > aparece en la zona inferior de la pantalla; para poder desplazar el prompt hasta la instrucción que deseamos modificar, es necesario hacer uso de las funciones de desplazamiento del cursor, arriba (⇧) y abajo (⇩), situadas en las teclas con los números 7 y 6 respectivamente; estas funciones, al igual que EDIT, se realizan con ayuda de la tecla CAPS SHIFT.

Una vez que la línea a modificar está en la parte inferior, ésta se rectifica de la misma manera que cuando todavía no está en memoria, es decir, con los desplazamientos de cursor derecha e izquierda y con la función DELETE; cuando la línea está corregida se pulsa ENTER. Si se usa la función EDIT para modificar un número de línea, al pulsar ENTER, no desaparece la instrucción con la numeración antigua, sino que se mantienen ambas en memoria, como se puede constatar por la información que se visualiza en pantalla. Esto puede servir para copiar una instrucción tantas veces como queramos, con sólo darle una numeración de línea distinta; si, por el contrario, lo que deseábamos era cambiar el número de instrucción, tendremos que borrar la instrucción correspondiente a la numeración antigua; como hemos explicado anteriormente, esto se hace tecleando el número de línea y pulsando ENTER.

Existe otro método para modificar una línea sin tener que estar desplazando el prompt de línea en línea, este método lo explicaremos cuando veamos la sentencia LIST.

Aspecto del teclado profesional del ZX-Spectrum +, incluyendo 18 nuevas teclas.

Ejercicio

Como comprobación de que ha entendido lo explicado hasta este momento, intente editar el programa que a continuación le proponemos; que combine los semigráficos con sonido y color.

No se preocupe si no entiende el significado de las sentencias o la filosofía del programa; ya que el objeto de éste es practicar el acceso al teclado, la edición y la corrección de los errores que pudieran surgir.

El programa que proponemos es un poco enigmático, hasta que no lo ejecute no sabrá el contenido del mensaje que aparece en pantalla. Aquellos lectores que entiendan algo de BASIC, y les guste lo misterioso, pueden intentar descifrar este mensaje, ya que la clave está en las sentencias DATA.

Es fácil de teclear, aunque hay que tener cuidado al pulsar los argumentos de las sentencias DATA, ya que si algún dato estuviese cambiado o faltase, el mensaje se vería desvirtuado. Cuando termine de teclear las 78 líneas de que se compone el programa, podrá ejecutarlo, pulsando RUN y ENTER.

Si todo es correcto, cuando termine de ejecutarse el programa, el ordenador enviará el siguiente mensaje:

9 STOP statement, 999 : 1

si el ordenador enviara otro distinto, revise las instrucciones o los números de línea, ya que seguramente habrá cometido algún error. Si tiene dudas, no sienta reparo en volver a repasar los capítulos anteriores.

Esperamos que no tengan ningún tipo de dificultad y que el programa lo editen y ejecuten correctamente.



Descripción del manejo de los modos en el nuevo teclado.



La fila superior tiene un tratamiento ligeramente distinto.

Teclado del «ZX Spetrum +»

El **«ZX Spectrum +»**, también conocido como «Spectrum Plus, presenta algunas diferencias con respecto a su homólogo. Aparte de su aspecto exterior, que evidentemente es distinto, se percibe que existe una diferencia en cuanto al número de teclas, ya que éste tiene 58 en lugar de 40. En la tecla adjunta se observa cuáles son las nuevas teclas incorporadas y en la figura representativa del teclado su localización. Las demás teclas, a excepción del SPACE, mantienen su situación y funcionamiento anterior. La tecla «SPACE» ha sido sustituida, al igual que en otros ordenadores, por una **barra espaciadora** semejante a la que incorporan las máquinas de escribir.

Otra de las diferencias del teclado, es la duplicidad de las teclas «CAPS SMIFT» y «SYMBOL SHIFT», esto proporciona un mejor manejo de estas funciones, ya que al estar situadas a ambos lados del teclado podrán ser utilizadas con cualquiera de las dos manos.

Modos L y C

Después de haber pulsado una tecla, el modo que presenta el «Spectrum +» por defecto es el L (Letter Mode), de este modo al pulsar una tecla, la letra inscrita en su interior se visualiza en minúscula; si desea que aparezca en mayúscula sin tener que cambiar de modo, es necesario pulsar simultáneamente junto con la letra elegida, cualquiera de las teclas «CAPS SHIFT». Cuando el texto a escribir en mayúscula es largo, conviene pasar al modo C (Capitals Mode). En el «Spectrum +» para acceder a este modo, basta simplemente con pulsar la tecla «CAPS LOCK»; a partir de ese momento, el modo C sustituye al L hasta que se pulse de nuevo esta tecla.

Modo E

El «Spectrum +» tiene una tecla específica para pasar al modo extendido E ésta se denomina «EXTEND MODE». Para seleccionar la sentencia situada en la parte superior de la tecla que en el modelo an-

```
      **********************
      *                    *
      * MENSAJE HORIZONTAL *
      *                    *
      **********************

 410 RESTORE 470
 420 FOR n=1 TO 48
 430 READ y: READ x
 440 PRINT AT y,x;CHR$ 20+CHR$ 1
;CHR$ 32
 450 BEEP 0.05,x
 460 NEXT n
 470 DATA 2,3,2,4,2,15,2,16,2,17
,2,22,2,23,2,28,2,29
 480 DATA 5,15,5,16,5,17,5,22,5,
23
 490 DATA 8,3,8,4,8,9,8,10,8,22,
8,23,8,28,8,29
 500 DATA 11,4,11,5,11,10,11,11,
11,16,11,17,11,21,11,22,11,23,11
,27,11,28
 510 DATA 14,4,14,5,14,10,14,11,
14,16,14,17
 520 DATA 17,4,17,5,17,16,17,17,
17,21,17,22,17,23,17,27,17,28
 600 REM

          **********
          *        *
          * TRAGON *
          *        *
          **********

 610 FOR y=0 TO 21
 620 FOR x=0 TO 31
 640 IF (x AND y)=0 THEN GO TO 6
60
 650 IF SCREEN$ (y,x)=CHR$ 32 TH
EN GO TO 670
 660 PRINT AT y,x;CHR$ 16+CHR$ 3
;CHR$ 144: BEEP 0.01,20: PRINT A
T y,x;CHR$ 17+CHR$ 4;CHR$ 32: GO
 TO 680
 670 PRINT AT y,x;CHR$ 16+CHR$ 3
;CHR$ 144: BEEP 0.02,-15: PRINT
AT y,x;CHR$ 20+CHR$ 1;CHR$ 16+CH
R$ 2;CHR$ 32
 680 NEXT x
 690 NEXT y
 700 REM

          ********
          *      *
          * LOGO *
          *      *
          ********

 710 RESTORE 770
 720 FOR x=7 TO 24
 730 READ dato
```

terior del Spectrum estaba pintada en verde, se pulsa la tecla «EXTEND MODE» y a continuación, cuando el cursor de modo cambia a E, se pulsa la tecla seleccionada.

Para acceder a la setencia inmediatamente inferior, pintada de rojo en el otro modelo, se pulsa «EXTEND MODE» y seguidamente, junto con la tecla seleccionada, cualquiera de las teclas «SYMBOL SHIFT». Cuando termina de visualizarse una sentencia en modo extendido, el cursor parpadeante cambia al modo anterior, L o C.

Modo G

Para pasar al modo G (Graphics Mode), el «Spectrum +» tiene la tecla «GRAPH». Pulsando esta tecla se tiene acceso a los semigráficos situados en las teclas con los números «1» a «8» y a los gráficos definidos por usuario, en las teclas con las letras de la «A» a la «V». Para retornar al modo anterior, es necesario pulsar de nuevo la tecla «GRAPH».

Edición de programas

Para la edición de programas y correción de errores, el «Spectrum +» tiene teclas independientes con la misma funcionalidad que en el modelo anterior. Estas teclas son «EDIT», «DELETE» y los controles de cursor (arriba, abajo, izquierda y derecha), situados en este modelo a los lados de la barra espaciadora.

Con esta disposición se hace más agradable y rápida la edición y correción de programas, ya que con sólo pulsar una tecla se consigue la función deseada. ■

```
 740 PRINT AT 20,x;CHR$ 17+CHR$
4;CHR$ 16+CHR$ 0;CHR$ dato
 750 BEEP 0.05,x
 760 NEXT x
 770 DATA 145,146,147,148,149,15
0
 780 DATA 32,90,88,32,83,112,101
,99,116,114,117,109
 800 BORDER 4
 999 STOP
1000 REM


          ************
          *          *
          * GRAFICOS *
          *          *
          ************

1005 RESTORE 1050
1010 FOR d=USR "a" TO USR "g"+7
1020 READ dato
1030 POKE d,dato
1040 NEXT d
1050 DATA 195,36,126,90,126,165,
189,129
1060 DATA 0,0,0,254,128,254,2,25
4
1070 DATA 0,128,0,191,160,160,16
0,160
1080 DATA 0,0,0,191,160,160,160,
191
1090>DATA 0,32,32,175,32,47,40,1
75
1100 DATA 0,8,0,235,42,234,42,23
4
1110 DATA 0,0,0,248,0,0,0,
1120 RETURN
```

FUNCIONES DE CONTROL UTILIZADAS EN LA CORRECCION DE ERRORES	
EDIT	Permite modificar la línea que contenga el prompt «>».
DELETE	Borra el carácter situado a la izda. del cursor.
⇧	Desplaza el prompt hacia la línea superior.
⇩	Desplaza el cursor hacia la línea inferior.
⇨	Desplaza el cursor de edición hacia la derecha.
⇦	Desplaza el cursor de edición hacia la izda.

ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS

Mientras no desconecte el ordenador, podrá ejecutar cuantas veces quiera el programa almacenado en memoria, por ejemplo, el propuesto en el capítulo anterior. Si desea volver a ejecutarlo en alguna otra ocasión, no parece lógico volver a teclearlo o tener el ordenador enchufado para que el contenido de la memoria no se pierda; por este motivo, los ordenadores personales tienen algún sistema de almacenamiento de programas. El Spectrum tiene la posibilidad de hacerlo en cintas de *cassette* comerciales, en cartuchos para *Microdrive* o en discos flexibles, también conocidos como *Diskettes*; en esta ocasión sólo vamos a tratar el almacenamiento en cintas de cassette.

Una vez que tengamos editado el programa, y sepamos con certeza que éste se ejecuta correctamente, pasaremos a grabarlo. Antes, es necesario conectar el cassette según se indica en el capítulo 6 del Manual de Instrucciones del Spectrum.

Para efectuar la grabación es necesario hacer uso del comando SAVE, que tiene como argumento el nombre que deseemos poner al programa. Debe ir entre comillas y no superar la cantidad de diez caracteres, éstos pueden ser letras, números o símbolos.

Pongamos un ejemplo, que queremos grabar el programa del ejercicio anterior y que de-



Grabación/recuperación.

seamos llamarle "EJER/1", la estructura de la instrucción sería:

```
SAVE "EJER/1"
```

para ejecutarla es necesario pulsar la tecla ENTER. Si hubiéramos asignado otro nombre al programa y nos apareciera el mensaje:

```
F Invalid file name, ϕ:1
```

significaría que el nombre es más largo de diez caracteres o que lo intentamos almacenar como cadena vacía; es decir:

```
SAVE ""
```

Si no aparece el mensaje de error, es porque el nombre asignado es correcto, y en su lugar aparecerá el mensaje:

```
Start tape, then press any key
```

Este mensaje indica que se ponga el aparato de cassette en posición de grabar, es decir, pulsando las teclas PLAY y RECORD; si la tecla RECORD no entrara, es que la cinta utilizada está protegida contra posibles grabaciones, por tanto, es necesario utilizar otra cinta que no lo esté.

Cuando el aparato esté en marcha, pulsar cualquier tecla del Spectrum, excepto CAPS SHIFT o SYMBOL SHIFT, y la grabación empezará a efectuarse.

Mientras tanto, en el contorno de la pantalla se verán configuraciones de bandas coloreadas horizontales, que se van desplazando. Cuando la grabación termina, el ordenador envía el mensaje ϕ OK, ϕ : 1; en ese instante el aparato de cassette debe pararse. Hay



Señal de preajuste del nivel de grabación.

Señal de «grabación/recuperación».

que poner especial atención en no empezar a grabar en la zona transparente del comienzo de la cinta, ya que en esa zona no se puede grabar.

Verificación

Antes de realizar cualquier otra tarea, es necesario cerciorarse de que el programa ha sido correctamente grabado en la cinta; para ello, se utiliza la sentencia VERIFY. Esta compara lo que hay grabado en la cinta con el contenido de la memoria.

Para verificar el programa, es necesario rebobinar la cinta de cassette hasta un punto anterior al comienzo de la grabación; para este fin es útil contar con un aparato de cassette que disponga de contador.

Utilizando el ejemplo anterior, la estructura de la instrucción sería la siguiente:

```
VERIFY "EJER/1"
```

Al pulsar ENTER, el contorno de la pantalla cambiará de color alternativamente. A partir de este momento, ya se puede poner en marcha el cassette pulsando la tecla PLAY. Cuando la cabecera del programa, es decir el principio, sea encontrado, aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje:

```
Program: EJER/1
```

y a continuación se verificará la grabación.

En el contorno de la pantalla se visualizarán las típicas configuraciones de bandas horizontales mencionadas anteriormente. Cuando la verificación ha sido efectuada, el ordenador nos enviará, si la grabación es correcta, el mensaje "ϕ OK, ϕ:1".

Si ésta no fuera correcta, pueden ocurrir dos cosas; primera, que la cabecera del programa no sea detectada, y por consiguiente, el ordenador se queda en un bucle sin fin esperando encontrarla. Lo segundo que puede ocurrir, es que la cabecera sea detectada, pero que algún dato del programa grabado no coincida con el contenido de la memoria. En este caso el ordenador nos enviará el mensaje:

```
R Tape loading error, ϕ : 1
```

En ambos casos, volver a repetir la secuencia de verificación, y si el error persiste, grabar la cinta de nuevo.

Para salir del bucle sin fin del primer caso, es necesario hacer uso de la función

Almacenamiento en cinta o cassette.



Almacenamiento en Diskette.

BREAK, situada en la tecla espaciadora (SPACE); mantener esta tecla pulsada hasta que aparezca el mensaje:

```
D BREAK-CONT repeats, ϕ : 1
```

Una vez que esté grabado y verificado el programa, éste quedará almacenado *permanentemente* en la cinta, siempre y cuando no hagamos otra grabación en la misma zona y mientras la cinta sea conservada en las debidas condiciones.

Recuperación de programas

Si tenemos almacenado algún programa en cinta, podemos volverlo a ejecutar cuando queramos; para ello es necesario copiar la información contenida en la cinta, en la memoria del ordenador; este proceso se conoce como *carga* o *recuperación* de programas.

El comando de carga es el denominado LOAD, éste, como es lógico, tiene por argumento el nombre del programa que deseamos recuperar. El asignar un nombre a un programa, con el comando SAVE, no fue una cosa caprichosa, sino que responde a una necesidad; cuando en una cinta tenemos grabados varios programas, uno a continuación de otro, la única forma de que el ordenador sepa cual debe cargar es por el nombre que cada uno tiene asignado y que lo diferencia de los demás.

La estructura de la instrucción, siguiendo con el mismo ejemplo, es:

```
LOAD "EJER/1"
```

Antes de poner el cassette en marcha, es necesario rebobinar la cinta hasta un punto anterior al comienzo del programa. Para empezar la carga, se necesita pulsar la tecla ENTER una vez introducido el comando y, a continuación, pulsar la tecla PLAY del aparato de cassette; a partir de este momento, tanto los mensajes de funcionamiento correcto, como los de error, son los mismos que los proporcionados por la sentencia VERIFY.

Tanto con la sentencia VERIFY como con la LOAD, si la cinta se rebobinó hasta un punto lejano del comienzo del programa, al conectar el cassette irán apareciendo en pantalla los nombres de aquellos programas que el ordenador encuentre antes de llegar al especificado en el argumento de la sentencia.

Una vez que el programa está copiado en la memoria del ordenador, el aparato de cassette debe ser parado y la cinta puede retirarse para ser utilizada en otra ocasión.

Hay una variante de la sentencia LOAD, en la que el argumento es una cadena de caracteres vacía; con esta estructura el ordenador carga el primer programa que encuentre, aunque no se le especifique el nombre de éste; el formato es el siguiente:

```
LOAD ""
```

En este capítulo hemos explicado las estructuras básicas de las sentencias SAVE, VERIFY y LOAD, en otro posterior, se tratarán con más detalle.

Protección de programas

Cuando una cinta de cassette está grabada con programas definitivos, es conveniente proteger ésta contra posibles regrabaciones accidentales.

Las cintas de cassette disponen en su parte posterior de dos lenguetas, una a cada lado, que sirven para indicar si la cinta es de *lectura/escritura* o por el contrario si es de sólo *lectura*. Cuando las lengüetas están intactas, la cinta permite ser regrabada cuantas veces se quiera, por eso se dice que es de lectura/escritura, en cambio, cuando son arrancadas, la cinta no permite posteriores regrabaciones y por tanto es de sólo lectura.

Cuando la lengüeta *A* es arrancada, los programas de la cara 1 están protegidos contra escritura, si por el contrario es la *B* serán protegidos los de la cara 2. Para arrancar dichas lengüetas es conveniente la utilización de un destornillador a modo de palanca.

Si una nueva regrabación fuese necesaria, los agujeros donde se encontraban las lengüetas deben ser tapados con cinta adhesiva.

ADVERTENCIA

Cuando se usan cintas de cassette protegidas contra escritura, la tecla RECORD de su cassette no permite ser pulsada. No intente forzarla, ya que podría dañar el aparato.

Almacenamiento en cartucho «Microdrive».



Inserte con cuidado.

Conserve a 10° C. - 52° C./8%-80% Hr.



Evite campos magnéticos.

No tocar.



Rebobine al final.

Conserve la cinta en su estuche.

Conservación de cintas

Para no deteriorar los programas grabados, es necesario tener un cuidado especial con las cintas. Para una mejor conservación de éstas, conviene tener en cuenta los siguientes consejos:

El colocar una cinta en las proximidades de un televisor, puede traer graves consecuencias, ya que éstos, internamente, llevan incorporados transformadores y boinas de alta tensión que generan *campos magnéticos*. Si son lo suficientemente potentes pueden alterar la información contenida



Lengüetas.

Protección de programas.

en la cinta, con la siguiente destrucción de los programas.

Oscilación

La mayoría de los aparatos de cassette comerciales disponen de un *circuito monitor*, que permite al usuario escuchar en el altavoz la grabación que se está efectuando desde una radio, desde otro cassette o desde un plato giradiscos Cuando desea grabar un programa y conecta los dos pares de clavijas (EAR y MIC), la señal de grabación procedente del ordenador puede retornar de nuevo a él debido al circuito monitor. Este bucle formado empezará a oscilar, y la señal de grabación se verá alterada, impidiendo que el programa pueda ser cargado posteriormente.

La solución consiste en abrir el bucle. Para ello desconecte cualquiera de las dos clavijas que unen la entrada EAR con la salida de auricular o altavoz externo.



Tapado de lengüetas.

Ajuste

Si emplea una cinta grabada en un aparato de cassette distinto al que maneja, puede ocurrir que no le sea posible cargar un programa, ya que aparece el correspondiente mensaje de error.

Suponiendo que la cinta esté bien grabada, pueden presentarse dos situaciones:

—Que el nivel de grabación de la cinta sea distinto al de reproducción. Para subsanar esta anomalía, basta con aumentar ligeramente el volumen del cassette y proceder a cargar de nuevo.

—Que el ajuste de la *cabeza grabadora/reproductora* fuera distinto. Para reajustar su cassette, utilice un destornillador del tipo estrella y retoque la altura de la cabeza hasta conseguir que el programa se cargue sin errores. Si desea volver al ajuste original, inserte una cinta grabada en ese cassette y retoque de nuevo.

Constantes y variables

Los datos que el Spectrum procesa son de dos tipos: *constantes y variables;* ambos forman parte del argumento de algunas instrucciones.

Las constantes son datos que, durante la ejecución de un programa, no varían su valor, mientras que las variables pueden tomar distinto valor. La forma de representar una constante es por su valor; sin embargo, las variables se indican con un nombre simbólico.

Los datos también pueden dividirse en *numéricos* y *string* o *cadena de caracteres*. Podemos tener, por tanto, las siguientes combinaciones:

DATOS	
CONSTANTES	NUMERICAS
	STRING
VARIABLES	NUMERICAS
	STRING

Veamos unos ejemplos:

a) La fórmula que calcula el área de una superficie esférica es:

$$S = 4 \pi r^2$$

Como constantes numéricas tenemos el número "4", el exponente del radio (r) "2" y el valor de pi (π) "3,1415927"; las variables numéricas están indicadas por los símbolos "r" (radio) y "S" (superficie), que pueden tomar distintos valores durante la ejecución de un programa.

b) El argumento de la instrucción que imprime "El autor de RÍMAS y LEYENDAS es BECQUER", es:

"El autor de " ;L$;" es "; N$

las constantes de cadena, son los string:

```
  10 REM "CURSO BASIC/SINCLAIR"
  20 REM
  25 POKE 23658,8
  30 BORDER 2: PAPER 2: INK 7: CLS
  40 DRAW 0,175: DRAW 255,0: DRA
W 0,-175: DRAW -255,0
  42 PLOT 48,135: DRAW 0,-15: DR
AW 15,0: DRAW 0,3: DRAW -12,0: D
RAW 0,9: DRAW 12,0: DRAW 0,3: DR
AW -15,0
  44 PLOT 72,135: DRAW 0,-15: DR
AW 15,0: DRAW 0,15: DRAW -15,0:
PLOT 75,132: DRAW 0,-9: DRAW 9,0
: DRAW 0,9: DRAW -9,0
  46 PLOT 96,135: DRAW 0,-15: DR
AW 15,0: DRAW 0,23: DRAW -3,0: D
RAW 0,-8: DRAW -11,0: PLOT 99,13
2: DRAW 0,-9: DRAW 9,0: DRAW 0,9
: DRAW -9,0
  48 PLOT 120,135: DRAW 0,-15: D
RAW 15,0: DRAW 0,3: DRAW -12,0:
DRAW 0,3: DRAW 12,0: DRAW 0,9: D
RAW -15,0: PLOT 123,132: DRAW 0,
-3: DRAW 9,0: DRAW 0,3: DRAW -9,
0
  50 PLOT 144,143: DRAW 0,-23: D
RAW 15,0: DRAW 0,15: DRAW -12,0:
 DRAW 0,8: DRAW -3,0: PLOT 147,1
32: DRAW 0,-9: DRAW 9,0: DRAW 0,
9: DRAW -9,0
  52 PLOT 168,135: DRAW 0,-15: D
RAW 15,0: DRAW 0,3: DRAW -12,0:
DRAW 0,12: DRAW -3,0: PLOT 168,1
43: DRAW 0,-4: DRAW 3,0: DRAW 0,
4: DRAW -3,0
  54 PLOT 192,135: DRAW 0,-15: D
RAW 3,0: DRAW 0,12: DRAW 9,0: DR
AW 0,-12: DRAW 3,0: DRAW 0,15: D
RAW -15,0
  56 PRINT FLASH 1;AT 12,9;"PARE
 LA CINTA"
  58 PLOT 0,23: DRAW 255,0
  60 PRINT AT 20,1;" ";
  62 FOR X=1 TO 28
  64 READ A
  66 PRINT CHR$ A;: BEEP 0.05,A/2
  68 NEXT X
  70 DATA 127,32,77,73,67,82,79,
72,79,66,66,89,32,38,32,82,65,70
,65,69,76,32,80,82,65,68,69,83
  72 PRINT AT 12,9;"
"
  74 PRINT #0;AT 1,1;"PULSE UNA
TECLA PARA CONTINUAR"
  76 PAUSE 0
  78 BEEP 0.2,20
 100 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
 200 REM
 201 REM "PLANTILLA"
 202 REM
 210 DRAW 0,175: DRAW 255,0: DRA
W 0,-175: DRAW -255,0
 212 PLOT 0,151: DRAW 255,0
 218 PRINT AT 1,1;" ";
```

```
 220 RESTORE
 222 FOR X=1 TO 28
 224 READ A
 226 PRINT CHR$ A;
 228 NEXT X
 230 PLOT 63,128
 240 DRAW 129,0: DRAW 0,-9: DRAW
 -129,0: DRAW 0,9
 250 PRINT AT 6,12;"BINARIO"
 260 PLOT 63,103
 270 DRAW 128,0: DRAW 0,-24: DRA
W -128,0: DRAW 0,24
 280 FOR X=71 TO 183 STEP 8
 290 PLOT X,103: DRAW 0,-24
 300 NEXT X
 330 PLOT 63,48
 340 DRAW 57,0: DRAW 0,-9: DRAW
-57,0: DRAW 0,9
 360 PLOT 63,26
 370 DRAW 57,0: DRAW 0,-13: DRAW
 -57,0: DRAW 0,13
 380 PRINT AT 16,8; OVER 1;"DECI
MAL"
 470 REM
 480 REM "ENTRADA DE DATOS"
 490 REM
 500 LET N$="0"
 510 PRINT #0;AT 1,0; FLASH 1;">
"; FLASH 0;" ";
 520 FOR x=1 TO 6
 530 PAUSE 0
 540 LET A$=INKEY$
 550 IF x<>1 THEN GO TO 700
 560 IF A$="-" THEN LET S$=A$: P
RINT #0;S$;: GO TO 745
 570 IF A$>"0" AND A$<="9" THEN
LET S$=" ": LET N$=A$: PRINT #0;
S$+N$;: GO TO 745
 580 GO TO 530
 700 IF CODE A$=13 THEN BEEP 0.0
5,20: GO TO 800
 710 IF A$>="0" AND A$<="9" THEN
 GO TO 730
 720 GO TO 530
 730 PRINT #0;A$;
 740 LET N$=N$+A$
 745 BEEP 0.05,20
 750 NEXT X
 770 REM
 780 REM "VERIFICACION"
 790 REM
 800 LET N=VAL (N$)
 810 IF N<0 OR N>65535 THEN PRIN
T #0;AT 1,0;"Numero no valido.":
 FOR X=1 TO 200: NEXT X: PRINT #
0;AT 1,0;"                    ": GO
 TO 500
 812 REM
 814 REM "DECIMAL"
 816 REM
 818 PRINT #0;AT 1,0;"Espere un
momento por favor."
 820 PRINT AT 19,8;S$
 830 LET y=19
 840 IF N<10 THEN LET x=14
```

"El autor de "y" es "

y como variables, los símbolos L$ y N$; éstos, respectivamente, almacenan el título y el autor del libro; en un momento determinado podrían tomar los valores L$ = "EL QUIJOTE" y N$ = "CERVANTES"; en este caso el mensaje a imprimir sería:

El autor de EL QUIJOTE es CERVANTES

Constantes numéricas

En el BASIC/Sinclair, los números se representan en cuatro formatos:

- NOTACION ENTERA.
- NOTACION FRACCIONARIA.
- NOTACION EXPONENCIAL.
- NOTACION BINARIA.

Notación entera

En este formato se representan los números *enteros,* que por definición son aquellos que no contienen parte decimal.

Los números enteros siguen las siguientes reglas:

- Pueden ser positivos y negativos.
- Precisión máxima de ocho dígitos.
- El signo "+" o espacio en blanco indica número positivo y el signo " — " negativo.

Por tanto, un número entero está comprendido dentro del rango + 99999999 y — 99999999.

Ejemplos correctos:

```
+ 15934
— 823
  9357
— 1
+ 12345678
```

Ejemplos incorrectos:

12.347 (Número con decimales).

```
 850 IF N>=10 AND N<=99 THEN LET
 x=13
 860 IF N>=100 AND N<=999 THEN L
ET x=12
 870 IF N>=1000 AND N<=9999 THEN
 LET x=11
 880 IF N>=10000 THEN LET x=10
 890 PRINT AT y,x;N
 900 REM
 901 REM "BINARIO"
 902 REM
 910 DIM I(16)
 915 LET Z=N
 920 FOR Y=15 TO 0 STEP -1
 930 IF Z>=INT (2↑Y) THEN LET Z=
Z-INT (2↑Y): LET I(Y+1)=1
 940 NEXT Y
 950 PRINT AT 10,6;S$
 960 PRINT AT 10,7; OVER 1;" ";
 970 FOR X=16 TO 1 STEP -1
 980 PRINT OVER 1;I(X);
 990 NEXT X
1000 PRINT #0;AT 1,0;"Desea otro
 calculo (S/N)          "
1010 PAUSE 0
1020 LET A$=INKEY$
1030 IF A$="S" THEN BEEP 0.2,20:
 GO TO 1055
1040 IF A$="N" THEN BEEP 0.2,20:
 STOP
1050 GO TO 1010
1055 PRINT AT 10,7; OVER 1;" ";
1060 FOR X=16 TO 1 STEP -1
1070 PRINT OVER 1;I(X);
1080 NEXT X
1090 PRINT AT 10,6;"  "
1100 PRINT AT 19,8;"          "
1150 PRINT #0;AT 1,0;"
                      "
1200 GO TO 500
```

935749103 (Tiene nueve dígitos).

32G14 (Contiene un carácter no numérico).

Notación decimal

Sirve para representar aquellos números que contienen decimales. En BASIC, la "coma decimal" se sustituye por el "punto decimal", aunque su representación se denomine de *"coma fija"*. Al igual que los números enteros, la precisión de los datos de salida es de ocho cifras significativas; sin embargo, los datos introducidos por teclado (entrada) pueden tener mayor longitud, ya que el ordenador efectúa un redondeo.

El campo de los números decimales está comprendido entre + 0.0001 y + 99999999 /— 0.0001 y — 99999999. Cuando el dígito situado a la izquierda del punto decimal es cero, su representación puede ser omitida; es decir, la cifra .15 es la misma que 0.15.

Ejemplos de números decimales:

```
— 3.456935
+ 5.47
    .37851
+ 3537591.2
```

Notación exponencial

Otra forma de expresar números es mediante la notación *exponencial*, utilizando las potencias de base 10. Por ejemplo:

NUMERO	NOTACION EXPONENCIAL
43012	43.012×10^{3}
370000	37×10^{4}
93.23	9.323×10^{-2}
93.23	9.323×10^{1}
1000000	1×10^{6}

El formato que utiliza el Spectrum para representar la notación exponencial, es el indicado en la fig. 1.

La *mantisa* es un número de ocho dígitos de precisión máxima.

La letra *e* (minúscula) o *E* (mayúscula) es un símbolo que indica que la base de potenciación es decimal (10).

El *exponente* es un número de dos dígitos de precisión máxima, que expresa la potencia a la que hay que elevar la base.

Tanto la mantisa como el exponente tienen sus propios signos "+" o " — ".

En el ejemplo de la **figura 1**, podemos comprobar la notación + 3.7281234 E-14 es equivalente a $3.7281234 \times 10^{-14}$. Desplazando la coma (punto en BASIC) y rectificando por tanto el valor del exponente, podríamos tener muchas combinaciones y todas con el mismo valor, por ejemplo:

1. $0.0003728 \times 10^{-10}$
2. $0.0037281 \times 10^{-11}$
3. $0.0372812 \times 10^{-12}$
4. $0.3728123 \times 10^{-13}$
5. $3.7281234 \times 10^{-14}$

De todas éstas, el Spectrum utiliza únicamente la 5, ya que proporciona el mayor número de cifras significativas en la



Fig. 1.



Fig. 2.

mantisa (un dígito distinto de cero, punto decimal y hasta siete dígitos más); este tipo de representación se denomina *coma flotante*.

La notación exponencial la utiliza el ordenador para representar números cuyo valor sea inferior a 0.00001 o superiores a 99999999, dentro del campo de los números positivos.

En la **figura 2**, se puede observar el campo de los números reales; a la derecha del Ø se encuentran los números positivos y a la izquierda los negativos; ya que ambas partes son iguales, bastará con explicar una de ellas.

El mayor número positivo que se puede representar es "NM", cuyo valor es igual a 1.7014118 E + 38; cuando el ordenador realiza una operación y el resultado es superior a "NM", se presenta en pantalla el mensaje:

6 Number too big, a : b

a = línea de programa donde se originó el error.

b = n.º de instrucción dentro de la línea.

El menor número positivo es "Nm" y su valor es 2.9387359E — 39; cualquier



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.

número inferior a éste y superior a "X" (1.46936794E — 39) será representado con el valor de "Nm". Valores inferiores a "X" serán tomados como ϕ.

Teclee el siguiente miniprograma y podrá comprobar cómo representa el Spectrum las constantes numéricas que le sean introducidas por el teclado.

```
1ϕ  INPUT  "CONSTANTE
           NUMERICA?
             ";a
2ϕ  PRINT  a
3ϕ  GO TO  1ϕ
```

Notación binaria

Para expresar un número, normalmente empleamos el sistema *decimal*, en el que se manejan diez símbolos (ϕ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) con los que se puede expresar cualquier valor, utilizando las potencias de base 1ϕ **(fig. 3).**

Cada número tiene un valor dependiendo de la posición que ocupa; por ejemplo, en el n.º 2537, el 2 ocupa la posición de las unidades de millar y tiene el valor 2ϕϕϕ, el 5 las centenas (5ϕϕ), el 3 las decenas (3ϕ) y el 7 las unidades (7); sumando todos, obtenemos el valor 2537.

Otro sistema de numeración es el que utiliza internamente el ordenador y que se llama *binario*, ya que sólo utiliza dos símbolos, el ϕ y el 1. Para expresar un valor en este sistema se utilizan las potencias de base 2; el valor de los símbolos también es opcional, ya que depende de la posición que ocupen.

En el Spectrum, los datos que deban ser introducidos en notación binaria, tienen que ir precedidos de la palabra clave BIN, que se encuentra situada en la letra B. Los números binarios pueden ser positivos o negativos, pero en cualquier caso tienen que ser enteros, no se permiten números con parte decimal. El mayor valor expresado en BIN 1111111111111111, que equivale al valor 65535 en decimal, y el menor, lógicamente, — BIN 1111111111111111 (— 65535).

Ejemplos de notación binaria:

```
BIN    11ϕ1ϕ
—BIN   ϕϕ111ϕ
BIN    1ϕ
BIN    11111
```

Decimal-binario

Para transformar un número decimal en binario, observe el gráfico de la **figura 4** que lo explica con detalle. El n.º a transformar es el 19, éste se divide entre dos, el cociente resultante se vuelve a dividir otra vez en dos, y así sucesivamente hasta que el último cociente sea 1; el número binario se forma con este cociente y con los restos obtenidos en las divisiones, tal como indica la figura.

Portada del programa CODEBIN.

Binario-decimal

Un número se transforma en su correspondiente decimal multiplicando cada símbolo (ϕ ó 1) por el valor de la posición que ocupa en base 2; sumando todos los valores se obtiene el decimal. **La figura 5** representa gráficamente esta transformación.

Ejercicio

Si desea convertir un número binario en decimal, sin tener que hacer cálculos engorrosos, utilice el siguiente comando directo para números positivos:

PRINT BIN "notación binaria"

y para los negativos:

PRINT —BIN "notación binaria"

ejemplos:

```
PRINT    BIN  1ϕ1ϕ
PRINT   —BIN  1111ϕ1
```

Si, por el contrario, lo que desea es pasar un número decimal a binario, edite el programa que le proponemos en este capítulo.

Cuando lo salve en cinta, hágalo de la forma:

SAVE "Codebin" LINE 1ϕ

De esta manera se autoejecutará al utilizar el comando LOAD y no hará falta teclear RUN una vez cargado.

Realizada la presentación del programa en pantalla, pulsando cualquier tecla, se pasa a la ejecución del programa principal. En la parte inferior aparece un prompt parpadeante " " indicando que el ordenador está preparado para la introducción del número decimal. Para teclear un negativo, es necesario que vaya precedido por el signo " — ". Si el valor del dato fuera superior a ± 65535, el ordenador nos presentará un mensaje de error y se visualizará de nuevo el prompt. Cuando el dato es correcto, aparece un mensaje de espera, ya que el ordenador necesita un tiempo para realizar los cálculos; finalizado éste, es presentado de forma binaria el n.º deseado.

Para realizar un nuevo cálculo, pulse la tecla "S" e introduzca el nuevo valor.

Constantes alfanuméricas

También son conocidas como *cadenas* o *strigns*. Están

formadas por una secuencia de caracteres encerrados entre comillas; la estructura general es:

STRING
"cadena de caracteres»

Los caracteres pueden ser letras mayúsculas o minúsculas (a, z, L,...), números (8, 4, ϕ...), caracteres especiales (©, #,↑,....) o comandos BASIC (VERIFY, BIN, OUT,...).

Ejemplos:

— "Curso BASIC/

SINCLAIR"
— "© MICROHOBBY & RAFAEL PRADES"
— "Enero tiene 31 días"
— "3,1415927 es el valor de PI"

Cuando una cadena no tiene ningún carácter ("")se denomina *vacía* o *nula*, la cadena (" ") no se considera vacía, ya que contiene el carácter correspondiente al espacio.

Si dentro de una cadena ha de ir incluido el carácter de las comillas ("), éste deberá teclearse por duplicado, como indicador de que no es el final de la cadena.

Ejemplos:

— "El ""Spectrum"" es un ordenador personal"
— "El significado de ""Anticuerpo""es..."

Si visualizamos estas dos cadenas, anteponiendo el comando PRINT, observaremos que las comillas no aparecen repetidas.

Variables numéricas

Este tipo de variables está formada únicamente por letras y números, pudiendo estar constituida su longitud por distinta cantidad de caracteres. El primer carácter debe ser obligatoriamente una letra.

Ejemplos:

— Color
— V12
— puntuación
— xIp12

No existe ninguna diferencia entre las variables escritas en letras mayúsculas o minúsculas; los siguientes ejemplos se refieren a la misma variable escrita de distintas formas:

— FUERZA
— Fuerza
— fuerza
— FuErZa

En ocasiones, para facilitar una posterior interpretación del significado de la variable, puede introducirse el carácter *espacio* tantas veces como se quiera. No existe ninguna diferencia entre una variable escrita con espacios y otra que no lo esté.

Ejemplos:

— RESISTENCIA DEL AIRE
— Resistenciadel Aire
— Resistenciadelaire

El valor asignado a una variable de tipo numérico debe ser una constante u otra variable, ambas, lógicamente, de tipo numérico.

Ejemplos:

— KILO = 12
— PESO = KILO
— Potencia = 3ϕ
— grados = 27
— Temperatura = grados

Variables alfanuméricas

Las variables alfanuméricas o de cadena, están constituidas por una sola letra, mayúsculas o minúsculas, indistintamente, seguida del símbolo *dólar* "$".

Ejemplos:

— M$
— J$
— X$
— T$

El valor asignado a una variable alfanumérica debe ser, o una constante o una variable, ambas del tipo cadena alfanumérica.

Ejemplos:

— S$ = "Producto"
— T$ = S$
— K$ = "1ϕ24 Kbytes"
— N$ = "3518E + 14"

OPERADORES

Los operadores son símbolos que expresan el tipo de operación que ha de realizarse, bien entre dos constantes, bien entre una variable y una constante, etc. Veamos unos ejemplos.

OPERANDO	OPERADOR	OPERANDO
3	+	12ϕϕ
valor	=	1ϕϕ
A$	<>	«Antonio»
527	AND	32

Existen tres tipos de operadores:

— ARITMETICOS.
— DE RELACION.
— LOGICOS.

Operadores aritméticos

Son aquellos que permiten ejecutar las operaciones aritméticas básicas: suma, resta, etc. Los símbolos utilizados son los indicados en la tabla.

OPERACION	SIMBOLO
Suma	+
Resta	—
Multiplicación	*
División	/
Potenciación	↑

Ejemplos:
1ϕϕ2 * 7 (1ϕϕ2 por 7)
3↑2 (3 al cuadrado)
456 / 2 (456 entre 2)

Expresiones aritméticas

Son conjuntos de constantes y variables unidas entre sí por operadores aritméticos.

Ejemplos:

(3 + 5) / 7
8↑2 / 1ϕ * 5
gr * X↑3 /tz
voltaje↑2 / resistencia * tiempo

Las variables utilizadas tienen que estar definidas previamente, ya que de lo contrario, cuando el ordenador realice un cálculo y alguna no lo esté, enviará el siguiente mensaje de error:

2 Varible not found

Al igual que en álgebra, se pueden utilizar los paréntesis, pero no las multiplicaciones implícitas, es decir, la expresión (5 + X) (8 — Y), en BASIC, se escribe:

(5 + X) * (8 — Y)

Cálculo de expresiones

El ordenador cuando realiza un cálculo, lo hace siempre atendiendo al valor de *prioridad* que tenga cada operación. De las cinco operaciones aritméticas básicas, la potenciación tiene mayor prioridad que el resto, después la multiplicación y la división, ambas con el mismo valor, y por último, la suma y la resta, también con idéntica prioridad.



Función «AND». Estructura 1.

Cuando en una expresión hay dos operaciones de la misma prioridad, el ordenador efectúa los cálculos de izquierda a derecha.

Veamos por pasos cómo el ordenador calcula la siguiente expresión para x = 3 e y = 2ϕ:

16 + x * 3ϕ — y / 2
a) 16 + 3 * 3ϕ — 2ϕ / 2
b) 16 + 9ϕ — 2ϕ /2
c) 16 + 9ϕ — 1ϕ
d) 1ϕ6 — 1ϕ
Resultado: 96

Utilizando los paréntesis se puede alterar el orden de evaluación de las operaciones, ya que éstos se calculan primero. Aprovechando la expresión anterior, vamos a observar que el resultado varía colocando los paréntesis en las operaciones de menos prioridad.

(16 + x) * (3ϕ — y) / 2
a) (16 + 3) * (3ϕ — 2ϕ) / 2
b) 18 * (3ϕ — 2ϕ) / 2
c) 18 * 1ϕ / 2
d) 18ϕ / 2
Resultado: 9ϕ

Operadores de relación

Permiten realizar las comparaciones entre operandos (constantes o variables) tanto numéricos como de cadena.

OPERADOR	SIMBOLO
Igual	=
Distinto	<>
Mayor	>
Menor	<
Mayor o igual	>=
Menor o igual	<=

Las operaciones realizadas con estos operadores sólo tienen dos resultados o soluciones, es decir:

— Si la condición impuesta por el operador se cumple, es decir, que es *verdadera* (true), el valor del resultado es «1».

— Si por el contrario, la condición no se cumple, es decir, que es *falsa* (false), el valor se vuelve «ϕ».

Ejecute los siguientes comandos directos y comprobará lo explicado anteriormente.

COMANDO	CONDICION	RESULTADO
PRINT 3 = 7	Falsa	ϕ
PRINT 1ϕϕ>99	Verdadera	1
PRINT 8<> 8	Falsa	ϕ
PRINT 1ϕ>= 7	Verdadera	1

El símbolo «=» también sirve para asignar un valor a una variable.

Operadores lógicos

Se utilizan para realizar las operaciones lógicas a nivel de expresión.

OPERACION	FUNCION
Producto lógico	AND
Suma lógica	OR
Negación	NOT

En otras ocasiones, estos operadores se utilizan para relacionar dos expresiones mediante una condición, por ejemplo:

— Que el ordenador realice una determinada tarea si se cumplen varias relaciones.

RELACION	OPERADOR	RELACION
x >= ϕ	AND	x <= 9

En este caso sólo se cumplirá la condición cuando la variable *x* sea mayor o igual a ϕ y a la vez sea menor o igual a 9, es decir, que esté comprendida entre ϕ y 9.

— Que se realice la tarea cuando simplemente alguna de las condiciones se cumpla.

RELACION	OPERADOR	RELACION
a= 1ϕϕ	OR	t > 1

La condición se cumple, bien cuando el valor de la variable *a* sea 1ϕϕ, bien cuando el valor de *t* sea mayor que 1 ó bien cuando se cumplan ambas condiciones.

Función «AND»

La estructura de esta función es la que se muestra a continuación, siendo a y b dos expresiones numéricas.

```
a AND b
```

Estas expresiones solamente pueden tomar los valores ϕ o distinto de ϕ, este último le vamos a representar como «<>ϕ». Teniendo en cuenta todas las posibles combinaciones que pueden tomar a y b, vamos a mostrar su *tabla de verdad:*

a	b	RESULTADO
ϕ	ϕ	ϕ
ϕ	<>ϕ	a (ϕ)
<>ϕ	ϕ	ϕ
<>ϕ	ϕ	a

de ésta se deduce que si el valor de *b* es igual a ϕ, el resultado de la función es ϕ, independientemente del valor de *a*. Si el valor de *b* es distinto de ϕ, la función asume el valor de *a*.

Ejemplos:

OPERACION	RESULTADO
132 AND ϕ	ϕ
8ϕ AND 1ϕ	8ϕ
ϕ AND 25	ϕ
1 AND 9ϕ	1

La función AND, también puede tomar la estructura:

```
a$ AND b
```

en este caso el resultado de la función será una cadena vacía cuando *b* sea ϕ y será la cadena *a$* cuando *b* sea distinto de ϕ.

Ejemplos:

OPERACION	RESULTADO
«PEDRO» AND 3ϕ	«PEDRO»
«JUAN» AND ϕ	«»

Función «OR»

La estructura de la función *OR* es la siguiente:

```
a OR b
```

las expresiones *a* y *b* sólo pueden tomar valores numéricos. Con todas las combinaciones se obtiene la siguiente tabla de verdad:

a	b	Resultado
ϕ	ϕ	a (ϕ)
ϕ	<>ϕ	1
<>ϕ	ϕ a	a
<>ϕ	<>ϕ	1

Mirando detenidamente la tabla se observa que si *b* toma el valor ϕ, la función resultante adquire el de *a*, sin embargo, si el valor de *b* es diferente de ϕ, el valor de la función es 1, independientemente del que tenga *a*.

Ejemplo:

OPERACION	RESULTADO
ϕ OR 3ϕ	1
2ϕ OR ϕ	2ϕ
55 OR 7	1
ϕ OR ϕ	ϕ



Función «AND». Estructura 2.

Función «NOT»

La función *NOT* afecta solamente a una expresión y su estructura es:

```
NOT a
```

su tabla de verdad es:

a	RESULTADO
ϕ	1
<> ϕ	ϕ

Como se puede apreciar, el resultado de la función es la negación de la expresión *a*, es decir, vale 1 si *a* es igual a ϕ y ϕ si *a* es distinto de ϕ. Ejemplo:

OPERACION	RESULTADO
NOT 7	ϕ
NOT ϕ	1

Anteponiendo el signo «—» a la función NOT, el resultado cambia de signo.

OPERACION	RESULTADO
— NOT 4	ϕ
— NOT ϕ	— 1



Función «OR».

Ejercicio

Estas funciones pueden encadenarse para formar otra más complicada. Haciendo uso de los paréntesis «()» se consigue facilitar su interpretación; por ejemplo:

(X AND Y) OR (NOT X)

si asignamos a la variable X el valor 3 y a Y el valor 5, veamos cual es el resultado final resolviendo la función por pasos:

a) (3 AND 5) OR (NOT 3)
b) 3 OR (NOT 3)
c) 3 OR ϕ
Resultado = 3

Como ejercicio, intente resolver la siguiente función:

— NOT ((X OR Y) AND (NOT Z))

Para los valores: X = 8, Y = 1ϕ y Z = 83ϕ. Si desea comprobar el resultado de su cálculo introduzca como comando directo la función anterior precedida de la sentencia PRINT.



Función «NOT».

CODIGO ASCII

Para representar un carácter en la pantalla del televisor o en la impresora, el ordenador utiliza el *código ASCII*; éste permite la transferencia de datos entre el ordenador y los dispositivos conectados a él (periféricos). Cada número, letra o símbolo tiene su representación en este código.

ASCII es la abreviatura, en inglés, de «American Standard Code for Information Interchange» que, traducido al idioma español, significa «Código normalizado Americano para intercambio de información».

El ASCII completo consta de 256 caracteres, cuyo código está comprendido entre ϕ y 255.

Edite el programa número «1» que, una vez ejecutado, visualiza en pantalla los caracteres ASCII usados por el ZX Spectrum y comprendidos entre el código 32 y el 255.

Manejo de la tabla

Para conocer el *código decimal* correspondiente a un determinado caracter ASCII, basta con sumar los números de *fila* y *columna* indicados en la tabla.

código = fila + columna

Ejemplos:

CARACTER ASCII	NUMERO		CODIGO
	FILA	COLUMNA	
≠	3ϕ	5	35
USR	19ϕ	2	192
M	7ϕ	7	77
8	5ϕ	6	56

PROGRAMA 1

```
  10 REM ******************
         *                *
         *     CURSO      *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         *    "ASCII"     *
         *                *
         ******************


  20 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS

  30 REM ****************
         *              *
         * IMPRESION DE *
         *              *
         *  CARACTERES  *
         *              *
         ****************

  40 FOR Y=32 TO 255 STEP 44
  50 FOR X=Y TO Y+43
  60 IF X<100 THEN PRINT " ";
  70 PRINT X;" ";CHR$ X,
  80 IF X=255 THEN GO TO 200
  90 NEXT X
 100 PRINT #0;AT 1,0;"Pulse una
tecla para continuar."
 110 PAUSE 0: BEEP 0.05,20
 115 CLS
 120 NEXT Y
 200 REM


         ******************
         *                *
         * CONTINUACION ? *
         *                *
         ******************


 210 POKE 23658,8
 220 PRINT #0;AT 0,0;"Desea obte
ner un nuevo listado  (S/N)"
 230 PAUSE 0: LET D$=INKEY$
 240 IF D$="S" THEN BEEP 0.05,20
: GO TO 10
 250 IF D$="N" THEN BEEP 0.05,20
: CLS : STOP
 260 BEEP 0.2,-15: GO TO 230
```

El programa «2» visualiza el código decimal correspondiente a la cadena ASCII introducida, de un máximo de 20 caracteres.

Organización del ASCII

Dentro del código ASCII, usado por el Spectrum, pueden encontrarse diversas zonas, teniendo cada una de ellas unas características distintas:

- — CODIGO TRANSPARENTE.
- — CODIGO ASCII CONVENCIONAL.
- — CODIGO ASCII ESPECIFICO.
- — GRAFICOS PREDEFINIDOS.
- — GRAFICOS DE USUARIO.
- — TOKENS.

El denominado *código transparente* está formado por una serie de comandos y funciones de control, como por ejemplo, el control de los cursores, el del color, la función EDIT, etc. Estos caracteres ASCII de control son específicos del Spectrum, otros ordenadores disponen de otro juego distinto.

El código transparente está comprendido entre el Ø y el 31, en decimal. Dentro de éste, existen caracteres que no son utilizados, cuando el Spectrum representa uno de estos códigos aparece una interrogación (?) en su lugar.

Los códigos comprendidos entre el 32 y el 127 forman el ASCII convencional de todo ordenador. En esta zona se encuentran los caracteres correspondientes a las 26 letras mayúsculas, a sus homólogas las minúsculas, a los diez dígitos (Ø al 9), al carácter «espacio» y a una serie de símbolos (@, &, &...) y signos ortográficos (".", "!", "?"...).

A pesar de ser la zona convencional del ASCII, el Spectrum tiene dos caracteres particulares, los correspondientes a la «Libra» (£) y al «Copyright» (©), códigos 96 y 127, respectivamente.

Los gráficos predefinidos, es decir, los símbolos que están dibujados sobre las teclas con los números «1» a «8», y los complementarios, tienen un código comprendido entre el 128 y el 143. A continuación se encuentran los códigos correspondientes a los «DGU» (Gráficos Definidos por el Usuario), que como ya se indicó en el capítulo primero, éstos están asignados a las teclas con las letras de «A» y la «U» y su código está comprendido entre el 144 y el 164.

Al final del juego de caracteres se encuentran los *tokens*, término que simboliza a las 88 palabras clave (RUN, STOP, CLEAR...) una vez *codificadas*, éstas forman la lista de comandos, sentencias y funciones. También se encuentran en esta zona tres carac-

OPERACION	SIMBOLO	PRIORIDAD	EJEMPLO
FRAGMENTACION	TO	12	"Juan" (1 TO 2)
POTENCIACION	↑	10	10 ↑ 2
NEGACION	—	9	— 15
MULTIPLICACION	*	8	7 * 13
DIVISION	/		152 / 2
ADICION	+	6	10 + 4
SUBSTRACCION	—		8 — 5
OPERADORES RELACIONALES	= > < <> >= <=	5	10 = 4
OPERADORES LOGICOS	NOT	4	NOT 5
	AND	3	10 AND 1
	OR	2	7 OR 0

PRIORIDADES DE OPERACION

PROGRAMA 2

```
  10 REM ******************
         *                *
         *     CURSO      *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         * ASCII/DECIMAL  *
         *                *
         ******************


  20 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
  22 LET FLAGS2=23658
  24 LET PIP=23609
  30 REM

         ****************
         *              *
         *  ENTRADA DE  *
         *              *
         *  CARACTERES  *
         *              *
         ****************


  32 POKE PIP,100
  34 POKE FLAGS2,0
  40 INPUT "CADENA: ";A$
  50 IF LEN A$>20 THEN GO TO 40
  60 POKE PIP,0
  70 REM

         ******************
         *                *
         * VISUALIZACION  *
         *                *
         ******************


  80 FOR X=1 TO LEN A$
  90 PRINT A$(X);"   ";CODE A$(X
)
 100 NEXT X
 110 REM

         ****************
         *              *
         * CONTINUACION *
         *              *
         ****************


 120 POKE FLAGS2,8
 130 PRINT #0;AT 1,0;"Quiere vol
ver a empezar (S/N)"
 140 PAUSE 0: LET D$=INKEY$
 150 IF D$="S" THEN BEEP 0.05,20
: GO TO 10
 160 IF D$="N" THEN BEEP 0.05,20
: CLS : STOP
 170 BEEP 0.2,-15: GO TO 140
```



teres que ocupan dos posiciones cada uno, estos son los correspondientes a los símbolos " < =", " > =", y " <> ".

Transmisión del ASCII

En el lenguaje BASIC del Spectrum, la transmisión de caracteres ASCII puede efectuarse o directamente en este código o anteponiendo la sentencia "CHR $" al correspondiente código decimal.

Ejemplos:

ASCII	DECIMAL
PRINT «A»	PRINT CHR$ 65
PRINT «a»	PRINT CHR$ 97

El primer método ofrece ciertas ventajas con respecto al segundo.

- — Es legible directamente.
- — Ocupa menos sentencias.
- — Más rápido de ejecución.

si por el contrario todo lo que desea es semi-camuflar el mensaje, será conveniente utilizar el segundo.

Ejecute la siguiente instrucción directa y compare el resultado con el proporcionado por el programa número «3».

PRINT «Maese Pérez el organista»

PROGRAMA 3

```
  10 REM ******************
         *                *
         *     CURSO      *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         *    "CHR$"      *
         *                *
         ******************

  20 BORDER 7: PAPER 7: INK 0: C
LS
  30 REM ****************
         *              *
         * IMPRESION DE *
         *              *
         *  CARACTERES  *
         *              *
         ****************

  35 RESTORE
  40 FOR X=1 TO 24
  50 READ codigo decimal
  60 PRINT CHR$ codigo decimal;
  70 NEXT X
  75 PRINT
  80 REM
         ***************
         *             *
         *  TABLA DE   *
         *             *
         * CARACTERES  *
         *             *
         ***************

  90 DATA 77,97,101,115,101,32,8
0,101,114,101,122,32,101,108,32,
111,114,103,97,110,105,115,116,9
7
```


ORGANIZACION DEL JUEGO DE CARACTERES ASCII DEL SPECTRUM

ORGANIZACION DEL JUEGO DE CARACTERES "ASCII" USADO EN EL ZX SPECTRUM

	COLUMNAS									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0							PRINT coma	EDIT	cursor izda.	cursor dcha.
10	cursor abajo	cursor arriba	DELETE	ENTER	número		INK control	PAPER control	FLASH control	BRIGHT control
20	INVERSE control	OVER control	AT control	TAB control						
30			espacio	!	"	#	$	%	&	'
40	(	)	*	+	,	—	.	/	0	1
50	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;
60	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E
70	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
80	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
90	Z	[	\	]	↑	—	£	a	b	c
100	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
110	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
120	x	y	z	{	|	}	~	©	□	■
130	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140	■	■	■	■	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
150	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
160	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	RND	INKEY$	PI	FN	POINT
170	SCREEN$	ATTR	AT	TAB	VAL$	CODE	VAL	LEN	SIN	COS
180	TAN	ASN	ACS	ATN	LN	EXP	INT	SQR	SGN	ABS
190	PEEK	IN	USR	STR$	CHR$	NOT	BIN	OR	AND	<=
200	>=	<>	LINE	THEN	TO	STEP	DEF FN	CAT	FORMAT	MOVE
210	ERASE	OPEN #	CLOSE #	MERGE	VERIFY	BEEP	CIRCLE	INK	PAPER	FLASH
220	BRIGHT	INVERSE	OVER	OUT	LPRINT	LLIST	STOP	READ	DATA	RESTORE
230	NEW	BORDER	CONT	DIM	REM	FOR	GOTO	GO SUB	INPUT	LOAD
240	LIST	LET	PAUSE	NEXT	POKE	PRINT	PLOT	RUN	SAVE	RAND
250	IF	CLS	DRAW	CLEAR	RETURN	COPY				

CODIGO TRANSPARENTE ESPECIFICO.

CARACTERES "ASCII" ESPECIFICOS.

GRAFICOS DE USUARIO.

CODIGO NO UTILIZADO.

CARACTERES "ASCII" CONVENCIONAL.

GRAFICOS PREDEFINIDOS.

JUEGO DE COMANDOS SENTENCIAS Y FUNCIONES.

OPERACIONES CON CADENAS

Concatenación de cadenas

Con este nombre se designa la operación de *encadenamiento* de un conjunto de constantes o variables alfanuméricas. La *concatenación* se realiza con el operador aritmético de la suma «+». Pueden tener diversas estructuras.

"Cons1" + "Cons2" + ... + "ConsN"
Var 1$ + Var2$ + ... + VarN$
"Cons1" + Var1$ + Var2$ + ... + "ConsN"
Cons = Constante de cadena
Var = Variable de cadena

Ejemplos:

— El resultado de la concatenación de las constantes "Esta fras" + "e encade" + "na" + "da" + " " + "es muy larga" es la siguiente:

"Esta frase encadenada es muy larga"

— Si asignamos a la variable a$ el valor "ZX SP" y a b$ el valor "ECTRUM", efectuando la operación c$ = a$ + b$, la variable c$ tendrá el valor:

"ZX SPECTRUM"

— Siendo a$ = "Programas" y b$ = "aplicacion", el resultado de a$ + "de" + b$ será:

"Programas de aplicación"

Como ejercicio demostrativo edite el programa número «1». Cuando se ejecuta, el ordenador espera que le sean introducidas tres cadenas, con una longitud máxima de 10 caracteres cada una. Posteriormente visualiza en la pantalla todas las posibles combinaciones de concatenación. Introduzca, por ejemplo, su nombre y dos apellidos, como parámetros y observe el resultado.

PROGRAMA 1

```
  10 REM ******************
         *                *
         *      CURSO     *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         ******************
         *                *
         * CONCATENACION  *
         *                *
         ******************


  20 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
  30 REM
         ****************
         *              *
         * INTRODUCCION *
         *              *
         *  DE CADENAS  *
         *              *
         ****************


  100 INPUT "CADENA 1: ";A$
  110 IF LEN A$>10 THEN GO TO 100
  115 PRINT "CADENA 1: """;A$;"""
"
  120 INPUT "CADENA 2: ";B$
  130 IF LEN B$>10 THEN GO TO 120
  135 PRINT "CADENA 2: """;B$;"""
"
  140 INPUT "CADENA 3: ";C$
  150 IF LEN C$>10 THEN GO TO 140
  155 PRINT "CADENA 3: """;C$;"""
"
  160 PRINT """";A$+B$+C$;""""
  170 PRINT """";A$+C$+B$;""""
  180 PRINT """";B$+A$+C$;""""
  190 PRINT """";B$+C$+A$;""""
  200 PRINT """";C$+A$+B$;""""
  210 PRINT """";C$+B$+A$;""""

  220 REM
         *****************
         *               *
         * CONTINUACION? *
         *               *
         *****************


  230 POKE 23658,8
  240 PRINT AT 21,0;"QUIERE CONTI
NUAR (S/N)"
  250 PAUSE 0
  260 LET D$=INKEY$
  270 IF D$="S" THEN CLS : GO TO
100
  280 IF D$="N" THEN CLS   STOP
  290 GO TO 250
```

Subcadenas

Con el término de *subcadena* se designa a un grupo de *caracteres consecutivos* extraídos de una cadena. Por ejemplo "dicc" es una subcadena de "diccionario", también lo son "onar" y "ario"; sin embargo "dcic", "noar" y "aroi" no lo son, ya que sus caracteres no han sido extraídos consecutivamente.

Otros ejemplos son:

CADENAS	SUBCADENAS
"Coche de carreras "	"che de"
"Angel, Pepe, Luis"	"Pepe"
"lunesmartesmiércoles"	"lunes"
"Ordenador personal"	"Ordena"

Fragmentación

Para extraer una subcadena se utiliza la operación de *fragmentación*. La estructura general es:

FRAGMENTACION
cadena (a TO b)

donde «a» es el número del primer carácter a extraer y «b» el ultimo, entre ambos limitan la longitud de la subcadena; «a» y «b» pueden ser constantes o variables numéricas, pero siempre positivas, de lo contrario, el ordenador enviará el mensaje:

B Integer out of range

La cadena puede ser o bien una constante o bien una variable.

Ejemplos:

FRAGMENTACION	RESULTADO
"Curso BASIC" (1 TO 5)	"Curso"
"Monitor TV" (5 TO 9)	"tor T"
"MICROHOBBY" (6 TO 1Ø)	"HOBBY"
"Cartucho" (4 TO 5)	"tu "

Si «b» fuera menor que «a», el resultado de la fragmentación sería una cadena vacía.

Ejemplos:

FRAGMENTACION	RESULTADO
"Juan" (2 TO 1)	Cadena vacía ("")
"Pepe" (2Ø TO 1Ø)	

Cuando «a» es Ø o «b» es mayor que el correspondiente a la longitud de la cadena, el ordenador envía el siguiente mensaje:

3 Subscript wrong

Ejemplo:

— "Televisor" (Ø TO 5)
— "Teclado" (2 TO 3Ø)

El programa número "2" permite la introducción de una cadena de quince caracteres como máximo, es necesario además introducir los límites de la fragmentación. La subcadena resultante es visualizada en la pantalla.

Fragmentación específica

Existen tres tipos de fragmentación que tienen una estructura distinta:

— Fragmentación de un solo carácter.



Concatenación.

— Fragmentación izquierda.
— Fragmentación derecha.

Cuando se quiere extraer un solo carácter de una cadena, la estructura es la siguiente:

FRAGMENTACION
cadena (n)

donde «n» es el número de carácter; es equivalente a escribir «cadena» (n TO n).

Ejemplos:

FRAGMENTACION	RESULTADO
"Cassette" (5)	"e"
"Cable" (2)	"a"
"Circular" (3)	"r"
"Cigarrillos" (8)	"l"

La fragmentación izquierda consiste en la extracción de los «n» primeros caracteres de una cadena, su estructura es:

FRAGMENTACION
cadena (TO n)

equivale a «cadena» (1 TO n)

Ejemplos:

FRAGMENTACION	RESULTADO
"CARAMELO" (TO 3)	"CAR"
"coche" (TO 2)	"co"
"Botella" (TO 5)	"Botel"
"Corazon" (TO 4)	"Cora"

La fragmentación derecha permite extraer los últimos caracteres de una cadena a partir de «n», su estructura es la siguiente:

FRAGMENTACION
cadena (n TO)

es equivalente a «cadena» (n TO fin).



Fragmentación izquierda.

PROGRAMA 2

```
  10 REM ******************
         *                *
         *      CURSO     *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         ******************
         *                *
         * FRAGMENTACION  *
         *                *
         ******************

  20 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
  25 POKE 23658,8
  30 REM
         ****************
         *              *
         * INTRODUCCION *
         *              *
         *    CADENA    *
         *              *
         ****************

 100 INPUT "CADENA: ";A$
 105 IF A$="" THEN GO TO 100
 110 IF LEN A$>15 THEN GO TO 100
 115 PRINT "CADENA  :""";A$;"""
 120 LET longitud=LEN (A$)
 125 PRINT "LONGITUD: ";longitud
 130 REM
         ****************
         *              *
         * INTRODUCCION *
         *              *
         *   LIMITES    *
         *              *
         ****************

 140 PRINT AT 21,0;"LIMITE INFER
IOR (1-";longitud;"):"
 145 INPUT LINE I$
 150 IF I$<"1" OR I$>"9" THEN GO
 TO 145
 160 IF VAL (I$)>longitud THEN G
O TO 145
 162 LET inferior=VAL (I$)
 164 PRINT AT 4,0;"LIMITE INFERI
OR  ";inferior
 170 PRINT AT 21,7;"SUP"
 175 INPUT LINE S$
 180 IF S$<"1" OR S$>"9" THEN GO
 TO 175
 190 IF VAL (S$)>longitud THEN G
O TO 175
 192 LET superior=VAL (S$)
 194 PRINT AT 5,0;"LIMITE SUPERI
OR. ";superior
 196 PRINT AT 21,0;"
                   "
 200 REM ******************
         *                *
         * VISUALIZACION  *
         *                *
         *    SUBCADENA   *
         *                *
         ******************

 210 PRINT AT 8,0;"SUBCADENA: ""
";A$(inferior TO superior);"""
 220 REM ******************
         *                *
         * CONTINUACION?  *
         *                *
         ******************

 225 POKE 23658,8
 230 PRINT AT 21,0;"QUIERE CONTI
NUAR (S/N)"
 240 PAUSE 0
 250 LET D$=INKEY$
 260 IF D$="S" THEN CLS : GO TO
100
 270 IF D$="N" THEN CLS : STOP
 280 GO TO 240
```

Ejemplos:

FRAGMENTACION	RESULTADO
"Zumos" (3 TO)	"mos"
"pescados" (5 TO)	"ados"
"Puros" (2 TO)	"uros"
"A12557" (4 TO)	"557"

Asignación de subcadenas

Una variable de cadena puede ser modificada parcialmente utilizando la asignación de subcadenas. Supongamos que la variable a$ tiene asignado un valor.

"Evolucion de los anfibios"

utilizando la expresión:

a$ (18 TO 25) = "caballos"

la variable a$ tendrá un nuevo valor

"Evolucion de los caballos"

Cuando a una subcadena se le asigna una longitud de caracteres mayor que los expresados, automáticamente los caracteres sobrantes, de la derecha, son recortados.

Ejemplo:

a$ = "**********"

asignando

a$ (2 TO 5) = "$$$$$$"

la variable a$ tendrá el valor

"*$$$$*****"

Cuando por el contrario la longitud sea inferior, la subcadena se rellena con espacios.

Ejemplo:

a$ = "**********"

asignando

a$ (2 TO 5) = "$$"

a$ tendrá el valor

"*$$ *****"

Este método de recortar o rellenar con espacios se llama *«asignación procusteana»*. Utilizando este método se puede asignar un nuevo valor a toda la variable manteniendo la longitud de ésta.

Ejemplo:

a$ = "**********"

asignando

a$ ( ) = "$$$"

el nuevo valor de a$ será

"$$$ "

Comparación de cadenas

Las cadenas al igual que los números pueden compararse haciendo uso de los operadores relacionales. Para averiguar si una cadena es mayor, menor o igual a otra, se comparan los códigos "ASCII" correspondientes al primer carácter de cada una de ellas; si estos son diferentes, será mayor la que tenga un código más alto.

Ejemplo 1:



LETRA	ASCII
P	80
G	71

P < G

luego a$ > b$

Ejemplo 2:



LETRA	ASCII
B	66
b	98

B < b

luego a$ < b$

Si fueran iguales los códigos del primer carácter, sería necesario pasar a comparar los siguientes hasta encontrar uno diferente.

Ejemplo:



LETRA	ASCII
J	74
T	84

J < T

luego a$ < b$

En este proceso de comparación puede ocurrir que los caracteres de una cadena se acaben antes que los de otra, en este caso, es mayor la que tenga mayor longitud.

Ejemplo:

luego a$ > b$

Si las dos cadenas se acaban sin encontrar ningún carácter distinto, significa que ambas son iguales.



Fragmentación central.

Ejemplo:



luego a$ = b$

El carácter «espacio» también tiene su correspondiente código ASCII, por este motivo, al comparar cadenas alfanuméricas debe ser tenido en cuenta. Aparentemente, en el siguiente ejemplo, las dos cadenas son iguales, sin embargo no lo son, ya que una de ellas contiene al final un espacio.

Ejemplo:



luego a$ < b$



Fragmentación derecha.

PROGRAMA 3

```
  10 REM ******************
         *                *
         *     CURSO      *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         * "COMPARACION"  *
         *                *
         ******************
  20 BORDER 1: PAPER 1: INK 7  C
LS
  50 REM ********************
         *                  *
         * ENTRADA DE DATOS *
         *                  *
         ********************
 100 INPUT "CADENA 1: ";A$
 110 IF LEN A$>10 THEN GO TO 100
 115 PRINT "CADENA 1: """;A$;"""
"
 120 INPUT "CADENA 2: ";B$
 130 IF LEN B$>10 THEN GO TO 120
 135 PRINT "CADENA 2: """;B$;"""
"
 138 REM ***************
         *             *
         * COMPARACION *
         *             *
         ***************
 140 IF A$>B$ THEN PRINT """";A$
;""" > """;B$;"""";
 150 IF A$<B$ THEN PRINT """";A$
;""" < """;B$;"""";
 160 IF A$=B$ THEN PRINT """";A$
;""" = """;B$;"""";
 200 REM ******************
         *                *
         * CONTINUACION?  *
         *                *
         ******************
 210 POKE 23658,8
 220 PRINT AT 21,0;"QUIERE CONTI
NUAR (S/N)"
 230 PAUSE 0
 240 LET D$=INKEY$
 250 IF D$="S" THEN CLS : GO TO
100
 260 IF D$="N" THEN CLS : STOP
 270 GO TO 230
```

El programa número «3» compara dos cadenas cualesquiera, introducidas por el teclado, de un máximo de diez caracteres cada una, y visualiza en la pantalla el resultado de la comparación.

Ordenación de cadenas

Comparar cadenas puede tener utilidad, por ejemplo, en la ordenación por orden alfabético de un fichero de nombres. Por sucesivas comparaciones de los elementos del fichero se puede llegar a la ordenación de las cadenas.

Veamos por pasos cómo se ordena un fichero que contiene los siguientes datos:

"PEPE", "JUAN", "ANTONIO", "RODRIGO" y "DAVID"

como se puede observar, desordenados alfabéticamente.

PRIMER PASO:

El primer dato leído es "PEPE", este lo colocamos provisionalmente en la primera posición.

SEGUNDO PASO:

El dato "JUAN" se compara con "PEPE".

"JUAN" < "PEPE"

"PEPE" se transfiere a la segunda posición.

TERCER PASO:

"ANTONIO" es el tercer dato leído y se compara con "JUAN" y "PEPE".

"ANTONIO" < "JUAN" < "PEPE"

Las cadenas "JUAN" y "PEPE" se desplazan para que "ANTONIO" ocupe la primera posición.

CUARTO PASO:

El código correspondiente a "RODRIGO" es superior al de los demás.

"RODRIGO" > "PEPE" > "JUAN" > "ANTONIO"

"RODRIGO" se coloca en la cuarta posición, a continuación de los demás.

QUINTO PASO:

El último dato leído es "DAVID" y tiene un código superior al de "ANTONIO" e inferior al resto.

"DAVID" > "ANTONIO" y "DAVID" < "JUAN" < "PEPE" < "RODRIGO"

"JUAN", "PEPE" y "RODRIGO" tienen que desplazarse para que "DAVID" ocupe la segunda posición.

Después de este último paso al fichero queda ordenado de la siguiente manera:

"ANTONIO", "DAVID", "JUAN", "PEPE" y "RODRIGO"

El programa «4» permite la introducción de 20 nombres, de quince caracteres como máximo, y ordenarlos según se van introduciendo.

Prioridades

En el capítulo dedicado al cálculo de expresiones, se mencionó que al calcular el ordenador las operaciones aritméticas, tenía en cuenta la *prioridad* que éstas tenían. Una vez repasadas todas las operaciones (aritméticas, lógicas, de cadena, etc...) se ofrece en la página 38 un resumen de lo revisado. El ordenador asigna las prioridades con un número comprendido entre 1 y 16.



Metodología de ordenación de cadenas.

PROGRAMA 4

```
 10 REM ********************
        *                  *
        *      CURSO       *
        *                  *
        * BASIC SINCLAIR   *
        *                  *
        *     'ORDENA      *
        *                  *
        ********************

 15 BORDER 2  PAPER 2  INK 7  C
LS
 20 DRAW 255,0  DRAW 0,175  DRA
W -255,0  DRAW 0,-175
 25 PRINT AT 5,7,"PROGRAMA "'"OR
DENA ''
 30 PRINT FLASH 1;AT 12,9;"PARE
LA CINTA"
 35 PLOT 0,23  DRAW 255,0
 40 PRINT AT 20,1;"  "
 42 RESTORE
 45 FOR X=1 TO 28
 50 READ log
 55 PRINT CHR$ (log+  BEEP 0.05
,log/2
 60 NEXT X  GO SUB 90
 65 DATA 127,32,77,73,67,82,79,
72,79,65,66,69,32,38,32,82,65,70
,69,76,73,80,82,69,68,69,83
 70 PRINT AT 12,9
 75 PRINT #0;AT 1,1;"Pulse una
tecla para continuar"
 80 PAUSE 0  GO TO 100
 82 REM
        ************************
        *                      *
        * SUB. TEMPORIZACION   *
        *                      *
        ************************

 90 FOR X=1 TO 300  NEXT X  RET
URN
100 BORDER 1  PAPER 1  INK 6  C
LS
110 REM
        ********************
        *                  *
        * DEFINICION DE    *
        *    VARIABLES     *
        *                  *
        ********************

120 LET orden=20
130 LET longitud=15
140 DIM N$(orden,longitud)
150 REM
        ************************
        *                      *
        * NUMERACION CADENAS   *
        *                      *
        ************************

160 FOR Y=1 TO 20
170 PRINT AT Y,0;"CADENA ";Y;
180 IF Y<10 THEN PRINT
190 PRINT
195 NEXT Y
200 REM
        ********************
        *                  *
        *    ENTRADA       *
        *                  *
        * PRIMERA CADENA   *
        *                  *
        ********************

210 INPUT "CADENA: ";D$
220 IF LEN (D$)>longitud THEN G
O TO 210
230 LET N$(1)=D$
240 PRINT AT 1,12;N$(1)
250 REM
        ********************
        *                  *
        * ENTRADA CADENAS  *
        *                  *
        ********************

        ********************
        *                  *
        * RELLENO ESPACIOS *
        *                  *
        ********************

300 FOR Y=1 TO longitud-LEN (D$
)
310 LET D$=D$+" "
320 NEXT Y
325 REM
        ********************
        *                  *
        * COMPARA CADENAS  *
        *                  *
        ********************

330 IF D$<N$(X-1) THEN GO SUB 1
000  GO TO 360
340 LET N$(X)=D$
350 PRINT AT X,11;D$
360 NEXT X
370 REM
        ******************
        *                *
        * CONTINUACION?  *
        *                *
        ******************

380 POKE 23658,8
390 PRINT #0;AT 0,0;"QUIERE CON
TINUAR  (S/N)"
400 PAUSE 0
410 LET D$=INKEY$
420 IF D$="S" THEN GO TO 500
430 IF D$="N" THEN CLS : STOP
440 GO TO 400
500 REM
        ********************
        *                  *
        * BORRADO CADENAS  *
        *                  *
        ********************

510 FOR Y=1 TO 20
520 PRINT AT Y,11;"
  "
525 LET N$(Y)=""
530 NEXT Y
540 GO TO 210
1000 REM
        ******************
        *                *
        * SUB. DETECCION *
        *                *
        ******************

1010 FOR Z=X-1 TO 1 STEP -1
1020 IF D$>N$(Z) THEN GO TO 1050
1030 NEXT Z
1040 REM
        **********
        *        *
        * ORDENA *
        *        *
        **********

1050 FOR Y=orden-1 TO Z+1 STEP -
1
1060 LET N$(Y+1)=N$(Y)
1070 PRINT AT Y+1,11;N$(Y)
1080 NEXT Y
1090 REM
        ***********
        *         *
        * INSERTA *
        *         *
        ***********

1100 LET N$(Y+1)=D$
1110 PRINT AT Y+1,11;D$
1120 RETURN
```

Elaboración de programas

Antes de introducir las instrucciones necesarias para elaborar un programa, es necesario haber efectuado antes una serie de pasos. Existen diversas técnicas para ayudar al diseñador de programas a estructurar en alguna medida su trabajo y así poder conseguir unos resultados satisfactorios.

Básicamente todas las técnicas tienden a examinar globalmente el programa desde una perspectiva superior, e ir descendiendo, poco a poco, hasta llegar a elaborarlo por completo. En este proceso se pueden distinguir tres fases:

— Análisis del programa
— Síntesis.
— Representación gráfica.

Análisis

El primer paso es analizar el problema y determinar las funciones de nuestro programa, es decir, lo que deseamos que haga. Una vez conocido esto, podremos averiguar cuáles son los datos que debemos proporcionar al programa. Veamos un ejemplo.

Supongamos que deseamos confeccionar un programa que visualice en pantalla o nos saque por impresora un listado ordenado de nuestra agenda telefónica, ¿cuáles van a ser los datos que vamos a necesitar?, en principio los «nombres» y los «teléfonos» de nuestras amistades, con esta información se confecciona un boceto similar al de la figura.



Simbología utilizada en los diagramas de flujo.

En un paso siguiente podremos determinar los programas que vamos a necesitar; siguiendo con nuestro ejemplo necesitaremos:

— Un programa o rutina que nos permita la introducción de los datos por primera vez.
— Otro para poder introducir o modificar nuevos teléfonos.
— Un programa que ordene por orden alfabético los nombres y los visualice.
— Y ya por último, un programa que nos permita seleccionar cualquiera de los anteriores.

Síntesis

Las funciones de cada uno de los programas mencionados anteriormente, pueden ser esquematizados usando la técnica desarrollada por la compañía IBM y denominada HIPO, iniciales de «Hierarchy Input/Process/Output», que traducido al español significa Jerarquía Entrada/Proceso/Salida. Esta técnica consiste en definir un programa mediante tres bloqueos principales.

— Entrada: definición de los datos a utilizar.
— Proceso: descripción esquematizada de los procesos o cálculos a realizar.
— Salida: especificación de los datos a imprimir o visualizar.

En fases posteriores cada bloque se desarrolla en otros del mismo tipo, más completos, pero todavía sin llegar al detalle.

Representación gráfica

Es el último paso antes de la edición de un programa. Es-

PROGRAMA 1

```
  10 REM ******************
         *                *
         *      CURSO     *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         *      LISTIN    *
         *                *
         ******************

  12 BORDER 2: PAPER 2: INK 6: C
LS
  14 PRINT FLASH 1;AT 7,10;"PARE
 LA CINTA"
  16 PLOT 104,56: DRAW 16,31: DR
AW 15,0: DRAW 16,-31: DRAW -47,0
  18 CIRCLE 128,71,7
  20 PLOT 96,80: DRAW 15,0: DRAW
 7,11: DRAW 19,0: DRAW 7,-11: DR
AW 15,0: DRAW -17,17: DRAW -30,0
: DRAW -17,-17
  22 PLOT 144,72: DRAW 24,0: DRA
W 0,-41: DRAW -80,0
  24 PRINT INVERSE 1;AT 16,13;"L
ISTIN"
  26 PLOT 0,0: DRAW 0,175: DRAW
255,0: DRAW 0,-175: DRAW -255,0
  28 PLOT 0,152: DRAW 255,0
  29 RESTORE
  30 PRINT AT 1,1;" ";
  31 FOR X=1 TO 28
  32 READ chr
  34 PRINT CHR$ chr;: BEEP 0.05,
chr/2
  36 NEXT x
  38 DATA 127,32,77,73,67,82,79,
72,79,66,66,89,32,38,32,82,65,70
,65,69,76,32,80,82,65,68,69,83
  40 PRINT AT 7,10;"
"
  42 PRINT #0;AT 1,1;"Pulse una
tecla para continuar"
  44 PAUSE 0
  46 BEEP 0.2,20

 100 REM
         ****************
         *              *
         * DEFINICIONES *
         *              *
         ****************

 110 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
 120 DIM N$(20,22)
 130 LET PIP=23609
 140 LET FLAGS2=23658
 145 LET datos=0
 150 LET ordena=0
 160 GO TO 500
 200 REM
```

```
          ****************
          *                *
          * NUEVO LISTIN   *
          *                *
          ****************


206 CLS
208 DIM N$(20,22)
210 FOR Y=1 TO 20
220 GO SUB 900
230 IF D$="FIN" THEN GO TO 350
250 LET N$(Y,1 TO 15)=D$
260 PRINT D$,
270 GO SUB 920
320 LET N$(Y,16 TO 22)=D$
330 PRINT D$
340 NEXT Y
350 GO SUB 5000
355 CLS
360 GO SUB 5200
370 LET datos=1
375 LET ordena=0
380 GO TO 500
500 REM

          *************
          *           *
          * OPCIONES  *
          *           *
```

Carátula del listín.

ta representación utiliza una serie de símbolos standard para facilitar su análisis por otras personas. El gráfico resultante se denomina *«Diagrama de flujos»*, traducción de la palabra inglesa *«Flow chart»*.

Los símbolos utilizados indican las operaciones que debe realizar el ordenador en cada momento.

Hay un símbolo que indica cuál es el comienzo o final de un programa. Otro representa a las operaciones genéricas, como por ejemplo, un cálculo, una asignación de valores, etc. El símbolo de *decisión* (rombo invertido) realiza una comparación entre dos o más valores y, en función del resultado, elige una de las dos salidas posibles. La operación manual se refiere a toda tarea que el ordenador no pueda efectuar y que se necesite de una persona para realizarla, por ejemplo, poner en funcionamiento una impresora, introducir una cinta para su lectura o grabación, etc.

La operación genérica entrada/salida representa a cualquier función de lectura, grabación, impresión, etc., es decir, de entrada o salida de datos. Cuando el diagrama es bastante grande o complejo y se dibuja en varias hojas, la unión de éstas se realiza con el símbolo denominado *conector*, dentro de éste debe figurar un número para utilizarlo como referencia.

Dentro de los símbolos debe incluirse una descripción corta y clara de la operación, cálculo, decisión, etc. que realizan. Los símbolos deben unirse mediante líneas con unas flechas que indiquen la dirección de ejecución del programa.

Programa

El programa "LISTIN" (número 4) realiza las funciones expresadas en los diagramas de flujo que acompañan este artículo. Una vez editado grábelo en cinta con el siguiente comando directo:

```
SAVE "LISTIN" LINE 10
```

de esta forma se autoejecuta al cargarlo.

Después de la presentación aparece un menú con diversas opciones. La número 1 permite crear un fichero con los

```
          ************

 502 POKE PIP,100
 505 POKE FLAGS2,8
 506 CLS
 510 PRINT AT 4,10;"OPCIONES"
 520 PRINT AT 8,5;"1.- NUEVO LIS
TIN"
 530 PRINT AT 12,5,"2.- MODIF. L
ISTIN"
 540 PRINT AT 16,5,"3.- LISTIN"
 545 PRINT AT 20,5,"4.- FIN"
 550 PAUSE 0: LET P$=INKEY$
 560 IF P$="1" THEN BEEP 0.05,20
  GO TO 200
 570 IF P$="2" THEN BEEP 0.05,20
  GO TO 650
 580 IF P$="3" THEN BEEP 0.05,20
  GO TO 1000
 585 IF P$="4" THEN BEEP 0.05,20
  POKE PIP,0  CLS : STOP
 590 BEEP 0.2,-15: GO TO 550

 650 REM
          ****************
          *              *
          * MODIFICACION *
          *              *
          ****************


 660 IF datos=1 THEN GO TO 690
 670 GO SUB 5500
 680 LET datos=1
 690 CLS
 695 LET ordena=0
 700 GO SUB 2000
 740 FOR x=1 TO ultimo
 745 IF x<10 THEN PRINT " ";
 750 PRINT x," ";N$(x,1 TO 15),"
",N$(x,16 TO 22)
 760 NEXT x
 770 PRINT #0,AT 0,0,"M=Modifica
/ I=Inserta / F=Fin"
 780 PAUSE 0: LET P$=INKEY$
 782 IF P$="M" THEN BEEP 0.05,20
  GO TO 800
 784 IF P$="I" THEN BEEP 0.05,20
  GO TO 830
 786 IF P$="F" THEN BEEP 0.05,20
  GO TO 890
 788 BEEP 0.2,-15: GO TO 780
 800 INPUT "Que linea ? "; LINE
P
 802 IF P$="" THEN GO TO 800
 804 IF LEN P$>2 THEN BEEP 0.2,-
15: GO TO 800
 806 FOR X=1 TO LEN P$
 808 IF P$(X)<"0" OR P$(X)>"9" T
HEN BEEP 0.2,-15: GO TO 800
 810 NEXT X
 812 LET linea=VAL (P$)
 814 IF P$<"1" OR linea>ultimo T
HEN BEEP 0.2,-15: GO TO 800
 816 GO SUB 900
 818 LET N$(linea,1 TO 15)=D$
 820 PRINT AT linea-1,3,N$(linea
,1 TO 15),
 822 GO SUB 920
 824 LET N$(linea,16 TO 22)=D$
 826 PRINT " ";N$(linea,16 TO 22
)
 828 GO TO 770
 830 IF ultimo=20 THEN GO TO 850
 831 LET ultimo=ultimo+1
 832 PRINT #0,AT 0,0,"
 834 GO SUB 900
 836 LET N$(ultimo,1 TO 15)=D$
 837 IF ultimo<10 THEN PRINT AT
ultimo-1,0;" ";ultimo;" ";: GO T
O 839
 838 PRINT AT ultimo-1,0;ultimo,
" ";
 839 PRINT N$(ultimo,1 TO 15);"
"
 840 GO SUB 920
 842 LET N$(ultimo,16 TO 22)=D$
 844 PRINT N$(ultimo,16 TO 22)
 848 GO TO 770
 850 BEEP 0.2,-15
 855 PRINT #0;AT 0,0,"No puede i
nsertar mas nombres "
 860 FOR T=1 TO 200  NEXT T
 870 GO TO 770
 890 PRINT #0,AT 0,0,"
 891 GO SUB 5000
 892 CLS
 894 GO SUB 5200
 896 GO TO 500
 900 REM
          ******************
          *                *
          * ENTRADA NOMBRE *
          *                *
          ******************

 901 INPUT "NOMBRE: "; LINE D$
 902 IF D$="" THEN GO TO 900
 904 IF LEN D$>15 THEN BEEP 0.2,
-15: GO TO 900
 906 FOR X=1 TO LEN D$
 908 IF D$(X)<>" " AND (D$(X)<"A
" OR D$(X)>"Z") THEN BEEP 0.2,-1
5: GO TO 900
 910 NEXT X
 912 RETURN
 920 REM
          ******************
          *                *
          * ENTRADA TELEF. *
          *                *
          ******************

 921 INPUT "TELEFONO: "; LINE D$
 922 IF D$="" THEN GO TO 920
 924 IF LEN D$>7 THEN BEEP 0.2,-
15  GO TO 920
 926 FOR X=1 TO LEN D$
 928 IF D$(X)<"0" OR D$(X)>"9" T
HEN BEEP 0.2,-15  GO TO 920
 930 NEXT X
 932 RETURN


1000 REM
          **********
          *        *
          * LISTIN *
          *        *
          **********


1002 IF datos=1 THEN GO TO 1015
1010 GO SUB 5500
1012 LET datos=1
1015 CLS
1016 IF ordena=1 THEN GO TO 1060
1018 PRINT AT 10,8,"ESPERE UN MO
MENTO"
1020 GO SUB 2000
1030 DIM C$(20,22)
1032 LET C$(1)=N$(1)
1034 FOR X=2 TO ultimo
1036 IF N$(X)<C$(X-1) THEN GO TO
 1040
1038 LET C$(X)=N$(X): GO TO 1054
1040 FOR Z=X-1 TO 1 STEP -1
1042 IF N$(X)>C$(Z) THEN GO TO 1
046
1044 NEXT Z
1046 FOR Y=(ultimo-1) TO Z+1 STE
P -1
1048 LET C$(Y+1)=C$(Y)
1050 NEXT Y
1052 LET C$(Y+1)=N$(X)
1054 NEXT X
1056 CLS
1058 LET ordena=1
1060 FOR X=1 TO ultimo
1062 PRINT C$(X,1 TO 15);" ";C$(
X,16 TO 22)
1064 NEXT X
1100 GO SUB 5000
1110 GO TO 500
2000 REM
          **********
          *        *
          * ULTIMO *
          *        *
          **********
```

Jerarquía «top-down» o descendente.

Fase de análisis.

nombres y teléfonos que deseemos almacenar.

Una vez elegido, el programa nos pide la introducción del primer nombre, y a continuación el teléfono; recuerde que debe pulsar «ENTER» cada vez que introduzca un dato. El nombre debe constar como máximo de 15 caracteres, estos sólo pueden ser o letras mayúsculas o espacios, y el teléfono debe estar constituido como máximo por 7 cifras.

Una vez introducidos, el programa nos pedirá los siguientes y así hasta que se complete el listín, que puede estar formado por 2Ø nombres como máximo. Si no desea rellenar todo el listín, cuando no tenga más nombres para introducir teclee la palabra FIN.

Posteriormente se nos presenta la opción de sacar un listado por impresora y, a continuación, el programa da las instrucciones necesarias para grabar y verificar una cinta con los datos editados.

Con la opción 2 se puede modificar una cinta ya editada. Lo primero que hace es leer la cinta con los datos. A continuación se nos presenta otro menú con tres opciones, una para poder modificar un nombre ya existente, para lo cual nos pide el número de línea que deseamos modificar. Otra opción permite introducir nuevos nombres, y por último, la tercera imprime un listado y graba una cinta de la misma manera que la opción 1.

La opción 3 es la encargada de ordenar los nombres alfabéticamente y presentarlos en pantalla. Los datos son leídos de la cinta editada. También permite sacar un listado ordenado en impresora.

Para salir del programa seleccione la opción 4.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA
INTRODUCCION DE DATOS POR TECLADO	ALMACENAMIENTO EN MEMORIA	GRABACION EN CINTA

EDITAR UN NUEVO «LISTIN TELEFONICO

ENTRADA	PROCESO	SALIDA
LECTURA DE DATOS EN CINTA	MODIFICACION	NUEVA GRABACION

MODIFICACION DEL «LISTIN»

ENTRADA	PROCESO	SALIDA
LECTURA DE DATOS EN CINTA	ORDENACION DE DATOS	VISUALIZACION O IMPRESION

VISUALIZACION DEL «LISTIN»

ENTRADA	PROCESO	SALIDA
INTRODUCCION DE LA OPCION	SELECCION	PRESENTACION DE LA OPCION

MENU DE OPCIONES

Síntesis.



Menú de opciones.



Visualización del «listín telefónico» ordenado.



Editar un nuevo «listín telefónico».



Modificar un «listín telefónico» ya existente.

```
      **********
2010 FOR X=1 TO 20
2020 IF N$(X)=""
     " THEN GO TO 2040
2030 NEXT X
2040 LET ultimo=x-1
2050 RETURN
5000 REM
        ***************
        *             *
        * LISTADO POR *
        *             *
        *   IMPRESORA *
        *             *
        ***************

5005 POKE FLAGS2,8
5010 PRINT #0;AT 0,0,"Desea un l
istado (S/N)"
5020 PAUSE 0: LET P$=INKEY$
5030 IF P$="S" THEN BEEP 0.05,20
: GO TO 5060
5040 IF P$="N" THEN BEEP 0.05,20
: RETURN
5050 BEEP 0.2,-15: GO TO 5020
5060 PRINT #0;AT 0,0,"Ponga en f
uncionamiento la impresora y pul
se una tecla."
5070 PAUSE 0: BEEP 0.05,20
5080 COPY
5090 PRINT #0,AT 0,0,"Impresion
terminada.      "
5100 FOR x=1 TO 200. NEXT x
5110 GO TO 5010
5200 REM
        ****************
        *              *
        * GRABACION EN *
        *              *
        *    CINTA     *
        *              *
        ****************
5210 PRINT #0,AT 0,0,"Coloque un
a cinta en el cassettey grabe lo
s datos."
5220 FOR x=1 TO 400  NEXT x
5225 PRINT #0,AT 0,0,"
     "
5230 SAVE "telefono" DATA N$()
5240 PRINT #0;AT 0,0;"Grabacion
terminada."
5250 FOR x=1 TO 200. NEXT x
5260 PRINT #0;AT 0,0,"Rebobine l
a cinta (verificacion)"
5270 VERIFY "telefono" DATA N$()
5280 CLS
5290 PRINT #0,AT 0,0,"Grabacion
correcta"
5300 FOR x=1 TO 200  NEXT x
5305 POKE FLAGS2,8
5310 PRINT #0,AT 0,0,"Desea grab
ar otra cinta (S/N)"
5320 PAUSE 0: LET P$=INKEY$
5330 IF P$="S" THEN BEEP 0.05,20
: GO TO 5200
5340 IF P$="N" THEN BEEP 0.05,20
: CLS : RETURN
5350 BEEP 0.2,-15. GO TO 5320

5500 REM
        **************
        *            *
        * LECTURA DE *
        *            *
        *    DATOS   *
        *            *
        **************


5505 CLS
5510 PRINT #0;AT 0,0,"Coloque la
 cinta con los datos."
5520 LOAD "telefono" DATA N$()
5530 CLS
5540 PRINT #0;AT 0,0;"Lectura co
rrecta."
5550 FOR x=1 TO 200: NEXT x
5560 RETURN
```

El juego de sentencias

Después de haber repasado en capítulos anteriores los conocimientos esenciales del lenguaje de programación BASIC, empezamos en éste a dar una visión global del juego de sentencias del Spectrum; posteriormente irán siendo estudiadas una a una.

Clasificación

El juego de comandos, sentencias y funciones, consta de 88 palabras claves, éstas pueden clasificarse, según su funcionalidad, de la siguiente forma:

— Comandos de control.
— Comandos de programación.
— Comandos de entrada/salida.
— Manejo de cadenas.
— Funciones aritméticas.
— Funciones lógicas.
— Comandos de dibujo.
— Comandos de control de color e impresión.
— Sonido.
— Manejo impresora.
— Manejo periférico (Interface - 1).
— Auxiliares.

Comandos de control

Esta serie de comandos normalmente son introducidos de forma directa en el ordenador, es decir, que no forman parte de las instrucciones de un programa, aunque en algunas ocasiones sí pueden formar.

Algunas de las funciones de estos comandos son:

— Ejecución de un programa.
— Listado por pantalla de las instrucciones.
— Grabación de programas.
— Carga de programas.
— Borrado de pantalla.
— Borrado de memoria.
— Etc...

Comandos de programación

La función principal de estas sentencias es, manejar la información interna, realizar cálculos, tomar decisiones, etc. Algunas de las funciones más concretas son:

— Asignación de variables.
— Dimensionado de Matrices.
— Parada en la ejecución de un programa.
— Temporizaciones.
— Control de bucles.
— Decisiones.
— Salto a una línea determinada.
— Salto a subrutina.
— Etc...

Comandos de entrada/salida

Son todos aquellos que indican al ordenador qué tipo de operación de lectura o escritura de datos debe realizar, como por ejemplo:

— Visualización en pantalla.
— Entrada de datos por teclado.
— Reconocimiento de la última tecla pulsada.
— Lectura de los datos de una tabla.
— Escritura en una posición de memoria.
— Lectura de una posición de memoria.
— Entrada o salida de datos por el conector trasero.

Manejo de las cadenas

útiles en el manejo de cadenas como:

— Conocer la longitud de una cadena.
— Asignar a una variable numérica el valor de una cadena.
— Pasar a decimal el valor de un carácter ASCII.
— Pasar a Código ASCII un número decimal.
— Etc...

Funciones aritméticas

Con esta serie de funciones, el Spectrum se convierte en una útil calculadora científica, ya que permite efectuar las siguientes operaciones:

— Raíz cuadrada.
— Logaritmos naturales.
— Seno.
— Coseno.
— Tangente.
— Arco seno.
— Arco coseno.
— Arco tangente.
— Generación de números aleatorios.
— Conversión de binario a decimal.
— Conocer el signo de una expresión.
— Averiguar su valor absoluto o su parte entera.
— Operar con las constantes matemáticas «pi» y «e».

Funciones lógicas

Al estudiar los operadores lógicos, fueron repasadas estas funciones:

— AND.
— OR.
— NOT.

Comandos de dibujo

Con estas sentencias se puede realizar cualquier tipo de gráfico en *alta resolución*. Se puede dibujar mediante:

PROGRAMA 1

```
  10 REM ********************
         *                  *
         *      CURSO       *
         *                  *
         * BASIC/SINCLAIR   *
         *                  *
         ********************
         *                  *
         *    "COLOREAR"    *
         *                  *
         ********************
  20 BORDER 1: PAPER 1: CLS
  30 PRINT #0;AT 1,0;"CURSO BASI
C/SINCLAIR  MICROHOBBY"
  40 FOR y=0 TO 21
  50 FOR x=0 TO 31
  60 LET grafico=INT (RND*15)+12
9
  70 LET color papel=RND*7
  80 LET color tinta=RND*7
  90 PRINT AT y,x; PAPER color p
apel; INK color tinta;CHR$ grafi
co
 100 NEXT x
 110 LET color borde=RND*7
 120 BORDER color borde
 130 NEXT y
 140 PRINT AT 10,4; PAPER 9; INK
 8;"EL COLOR EN EL SPECTRUM"
 150 PAUSE 0
 160 BORDER 7: PAPER 7: INK 0: C
LS
```

— Puntos.
— Líneas.
— Circunferencias.
— Arcos de circunferencia.

Los argumentos usuales que hay que indicar en este tipo de sentencias son las coordenadas «X» e «Y» de la posición a dibujar.

También existe la posibilidad de realizar gráficos, utilizando los *predefinidos*, que incorpora el Spectrum, y los definidos por el usuario (GDU).

PROGRAMA 2

```
  10 REM ******************
         *                *
         *      CURSO     *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         ******************
         *                *
         *   "GRAFICAS"   *
         *                *
         ******************
  15 BORDER 2: PAPER 2: INK 7: C
LS
  20 DRAW 255,0: DRAW 0,175: DRA
W -255,0: DRAW 0,-175
  25 PRINT AT 5,7;"PROGRAMA ""GR
AFICAS""""
  30 PRINT FLASH 1;AT 12,9;"PARE
 LA CINTA"
  35 PLOT 0,23: DRAW 255,0
  40 PRINT AT 20,1;" ";
  42 RESTORE
  45 FOR X=1 TO 28
  50 READ logo
  55 PRINT CHR$ logo;: BEEP 0.05
,logo/2
  60 NEXT x: GO SUB 750
  65 DATA 127,32,77,73,67,82,79,
72,79,66,66,89,32,38,32,82,65,70
,65,69,76,32,80,82,65,68,69,83
  70 PRINT AT 12,9;"
 "
  75 PRINT #0;AT 1,1;"Pulse una
tecla para continuar"
  80 PAUSE 0
  85 REM
         **********
         *        *
         * DIBUJO *
         *        *
         **********
  90 BORDER 1: PAPER 1: INK 6: C
LS
 100 FOR x=-127 TO 128 STEP 2
 110 PLOT OVER 1;127,0
 120 DRAW OVER 1;x,175
 130 NEXT x
 140 GO SUB 750
 200 FOR x=-127 TO 128 STEP 2
 210 PLOT OVER 1;127,175
 220 DRAW OVER 1;-x,-175
 230 NEXT x
 240 GO SUB 750
 300 FOR y=88 TO -87 STEP -2
 310 PLOT OVER 1;0,87
 320 DRAW OVER 1;255,y
 330 NEXT y
 340 GO SUB 750
 400 FOR y=88 TO -87 STEP -2
 410 PLOT OVER 1;255,87
 420 DRAW OVER 1;-255,y
 430 NEXT y
 440 GO SUB 750
```

Comandos de control de color

Pueden definirse hasta ocho colores básicos con estos comandos, aunque pueden simularse hasta 56 más. Con ellos se puede alterar el color de:

- El *borde* de la pantalla (zona donde no se imprimen caracteres).
- El *fondo*, también conocido como *papel* (zona en la cual se visualizan los caracteres o los gráficos).
- El color del propio carácter o gráfico, también conocido como *tinta*.

Estos colores pueden ser controlados en dos gamas de brillo.

La impresión se puede variar con otra serie de comandos que controlan:

- El parpadeo de los caracteres.
- La inversión del color de *tinta* por el de *papel*.
- La sobreimpresión de caracteres.

Sonido

El Spectrum tiene, con el empleo de una sola instrucción, capacidad para producir una amplia variedad de notas musicales; esta posibilidad es bastante interesante, ya que nos permite, con su uso, amenizar los programas. Estos sonidos son escuchados a través del altavoz interno, aunque también es posible enchufar un amplificador a los conectores EAR o MIC para incrementar su volumen.

Manejo impresora

Puede incorporarse una impresora ZX u otra, con el *interface* adecuado, al conector de

```
 500 FOR y=175 TO 0 STEP -2
 510 PLOT OVER 1;0,y
 520 DRAW OVER 1;255,0
 530 NEXT y
 540 GO SUB 750
 600 FOR x=0 TO 255 STEP 1
 610 PLOT OVER 1;x,0
 620 DRAW OVER 1;0,175
 630 NEXT x
 640 GO SUB 750
 700 GO TO 100
 740 REM
         ***********
         *         *
         * RETARDO *
         *         *
         ***********
 750 FOR z=0 TO 300
 760 NEXT z
 770 RETURN
```



expansión trasero. En ésta se pueden obtener:

- Listado de programas.
- Copia de los gráficos presentes en pantalla.
- Mensajes.

INTERFACE - 1

El INTERFACE - 1 es un dispositivo que también se adapta al conector de expansión del Spectrum. Con el manejo de ciertas instrucciones y a través de este interface se puede controlar:

- Un máximo de ocho *Microdrive* (unidades de almacenamiento).
- La *red local* (mediante la cual se pueden atender hasta 64 Spectrum).
- Salida *RS-232* (para conectar periféricos que utilicen este sistema de transmisión de datos en serie).

También prolonga el conector de expansión de manera que se puedan añadir más periféricos, aunque esté conectado el INTERFACE - 1.

Manejo Microdrive

A través del INTERFACE - 1 se pueden realizar las siguientes operaciones con los Microdrive:

- Formatear o inicializar cartuchos.
- Almacenar y verificar programas en cartucho.
- Cargar programas.
- Borrar ficheros de datos y programas.
- Combinar programas residentes en memoria con los archivados en cartucho.
- Catalogar cartuchos, es decir, obtener un directorio o listado de los programas contenidos en él.
- Abrir y cerrar ficheros de datos.

PROGRAMA 3

```
  10 REM ******************
         *                *
         *     CURSO      *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         ******************
         *                *
         *     G.D.U.     *
         *                *
         ******************
  20 BORDER 4: PAPER 4: INK 0: C
LS
  30 PRINT AT 10,7;"Espere un mo
mento"
  40 REM
         ***************
         *             *
         * GENERACION  *
         *             *
         ***************
  50 FOR n=USR "A" TO USR "U"+7
  60 LET GDU=INT (RND*256)
  70 POKE n,GDU
  80 NEXT n
  90 REM
         ******************
         *                *
         * VISUALIZACION  *
         *                *
         ******************
 100 CLS
 110 FOR n=0 TO 9
 120 PRINT CHR$ (144+n);" :::::
";CHR$ (65+n),CHR$ (154+n);" ...
.. ";CHR$ (75+n);"
 130 NEXT n
 140 PRINT AT 21,8;CHR$ 164;" ..
... ";CHR$ 85
 150 PAUSE 0
```



— Grabar y leer datos de un fichero.
— Mover datos entre ficheros.

Auxiliares

Con estas sentencias se puede controlar el formato de impresión de alguno de los comandos de entrada/salida; también, por ejemplo, se puede conocer si un punto determinado de la pantalla tiene color de *tinta* o *papel*.

Programas

Los párrafos siguientes son una breve descripción de los programas que acompañan este capítulo, y que vienen a mostrar la capacidad del Spectrum para generar colores, gráficos y sonido.

Programa «COLOREAR»

Este programa muestra en pantalla la capacidad del Spectrum para producir colores en *baja resolución*. Los gráficos predefinidos son generados aleatoriamente, al igual que los colores de borde, papel y tinta.

Una vez ejecutado, pulse cualquier tecla para terminar y aparecerá el mensaje:

```
0 OK,160 : 4
```

Cada vez que se ejecuta se obtienen resultados distintos.

Programa "GRAFICAS"

Visualiza en pantalla unas gráficas realizadas en *alta resolución*, empleando la técnica de sobreimpresión. Una vez representadas, el programa las vuelve a generar; para salir de este bucle, apriete simultáneamente las teclas «CAPS SHIFT» y «SPACE», el ordenador nos presentará el mensaje:

```
L BREAK into program
```

El programa debe ser grabado de la forma:

```
SAVE "GRAFICAS" LINE 10
```

PROGRAMA 4

```
  10 REM ******************
         *                *
         *     CURSO      *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         ******************
         *                *
         *   DIBUJANDO    *
         *                *
         ******************
  20 BORDER 1: PAPER 0: INK 7: C
LS
  30 RESTORE 80
  40 FOR X=1 TO 28
  50 READ caracter
  60 PRINT AT 20,(1+x);CHR$ cara
cter  BEEP 0.05,caracter/2
  70 NEXT x
  80 DATA 127,32,77,73,67,82,79,
72,79,66,66,89,32,38,32,82,65,70
,65,69,76,32,80,82,65,68,69,83
 110 REM
         ***********
         *         *
         * PIZARRA *
         *         *
         ***********

 120 DRAW 0,175: DRAW 255,0: DRA
W 0,-175: DRAW -255,0
 130 REM
         ********
         *      *
         * TIZA *
         *      *
         ********

 132 PRINT AT 3,11;"DIBUJANDO"
 134 PRINT AT 4,11;"
 140 PRINT AT 8,10; INK 4;"V.- V
ERDE"
 150 PRINT AT 10,10; INK 5;"C.-
CYAN"
 160 PRINT AT 12,10; INK 6;"A.-
AMARILLO"
 170 PRINT AT 14,10; INK 7;"B.-
BLANCO"
 180 PRINT #0;AT 1,0;"Color de l
a tiza ?"
 185 POKE 23658,8
 190 PAUSE 0
 200 LET A$=INKEY$
 210 IF A$="V" THEN LET color=4
GO TO 260
 220 IF A$="C" THEN LET color=5
GO TO 260
 230 IF A$="A" THEN LET color=6
GO TO 260
 240 IF A$="B" THEN LET color=7
GO TO 260
 250 BEEP 0.2,-15: GO TO 190
 260 REM
         ************
         *          *
         * POSICION *
         *          *
         * INICIAL  *
         *          *
         ************

 270 BEEP 0.2,20
 280 INK color: CLS
 290 DRAW 0,175: DRAW 255,0: DRA
W 0,-175: DRAW -255,0
 300 PLOT 0,152: DRAW 255,0
 310 PLOT 24,152: DRAW 0,22
 320 PLOT 64,152: DRAW 0,22
 330 PLOT 88,152: DRAW 0,22
 340 PLOT 128,152: DRAW 0,22
 350 PRINT AT 1,1;"X",AT 1,9,"Y"
 360 PRINT AT 1,18,"CURSO  BASIC
"
 370 LET pos x=127
 380 LET pos y=80
 390 PRINT AT 1,4;pos x,AT 1,12;
pos y
 392 PRINT #0;" CURSORES=dibuja/
B=borra/F=fin"
 400 REM
         ***************
         *             *
         * DIBUJAR CON *
         *             *
         *  CURSORES   *
         *             *
         ***************

 410 PLOT pos x,pos y
 420 IF INKEY$="5" THEN LET pos
x=pos x-1: LET movimiento=1: GO
TO 490
 430 IF INKEY$="6" THEN LET pos
y=pos y-1: LET movimiento=0: GO
TO 490
 440 IF INKEY$="7" THEN LET pos
y=pos y+1: LET movimiento=0: GO
TO 490
 450 IF INKEY$="8" THEN LET pos
x=pos x+1: LET movimiento=1: GO
TO 490
 460 IF INKEY$="B" THEN BEEP 0.0
5,20: CLS : GO TO 260
 470 IF INKEY$="F" THEN BEEP 0.5
,20: STOP
 480 GO TO 420
 490 GO SUB 700
 500 IF borde=1 THEN GO TO 420
 510 GO SUB 1000: GO TO 410
 700 REM
         ****************
         *              *
         * VERIFICACION *
         *              *
         ****************

 710 IF pos x<1 THEN LET pos x=p
os x+1: BEEP 0.05,20: GO TO 760
 720 IF pos x>254 THEN LET pos x
=pos x-1: BEEP 0.05,20: GO TO 76
0
 730 IF pos y<1 THEN LET pos y=p
os y+1: BEEP 0.05,20: GO TO 760
 740 IF pos y>151 THEN LET pos y
=pos y-1: BEEP 0.05,20: GO TO 76
0
 750 LET borde=0: RETURN
 760 LET borde=1: RETURN
1000 REM
         ****************
         *              *
         * VISUALIZACION *
         *              *
         ****************

1010 IF movimiento=1 THEN PRINT
AT 1,4,"   ": PRINT AT 1,4;pos x
: RETURN
1020 PRINT AT 1,12,"   ": PRINT
AT 1,12;pos y: RETURN
1030 RETURN
```

Programa "GDU"

Con este programa se generan 21 gráficos definidos por usuario (GDU), de una forma aleatoria. Al lado de cada gráfico aparece la letra a la que queda asignado.

Una vez ejecutado pulse cualquier tecla para terminar y aparecerá el mensaje:

```
0 OK, 10:1
```

Pase a modo G y pulsando una tecla de la «A» a la «U», aparecerá en pantalla el gráfico correspondiente.

Programa "DIBUJANDO"

Este programa permite realizar cualquier tipo de dibujo en la pantalla, utilizando los cursores de movimiento situados en las teclas «5», «6», «7» y «8». Al ser ejecutado, lo primero que debemos hacer es pulsar una de las cuatro teclas que indican el color de la «tiza» (V = verde, C = cyan, A = amarillo, B = blanco).

En la parte superior izquierda de la pantalla aparece en

PROGRAMA 5

```
  10 REM ******************
         *                *
         *     CURSO      *
         *                *
         * BASIC/SINCLAIR *
         *                *
         ******************
         *                *
         *    "BIPBIP"    *
         *                *
         ******************
  15 BORDER 2: PAPER 2: INK 6: C
LS
  20 DRAW 255,0: DRAW 0,175: DRA
W -255,0: DRAW 0,-175
  25 PRINT AT 5,7;"PROGRAMA ""BI
PBIP"""
  30 PRINT FLASH 1,AT 12,9;"PARE
 LA CINTA"
  35 PLOT 0,23: DRAW 255,0
  40 PRINT AT 20,1;" ";
  42 RESTORE
  45 FOR X=1 TO 28
  50 READ logo
  55 PRINT CHR$ logo;: BEEP 0.05
,logo/2
  60 NEXT x: GO SUB 90
  65 DATA 127,32,77,73,67,82,79,
72,79,66,66,89,32,38,32,82,65,70
,65,69,76,32,80,82,65,68,69,83
  70 PRINT AT 12,9;"
 "
  72 GO TO 100
  84 REM
         ******************
         *                *
         * TEMPORIZACION  *
         *                *
         ******************


  90 FOR X=1 TO 300  NEXT X: RET
URN
 100 GO SUB 120. GO TO 400


 120 REM
         ************
         *          *
         * TECLADO  *
         *          *
         ************

 140 FOR Y=12 TO 14
 150 FOR X=12 TO 18
 160 PRINT AT Y,X; PAPER 7;" "
 170 NEXT X
 180 NEXT Y
 185 INK 0
 190 PLOT 95,79
 200 DRAW 56,0: DRAW 0,-23: DRAW
-56,0: DRAW 0,23
 210 FOR X=103 TO 143 STEP 8
 220 PLOT X,79: DRAW 0,-22
 230 NEXT X
 240 LET Y=79
 250 LET X=100  GO SUB 350
 260 LET X=108  GO SUB 350
 270 LET X=124  GO SUB 350
 280 LET X=132: GO SUB 350
 290 LET X=140  GO SUB 350
 340 RETURN
 350 FOR X=X TO X+6
 360 PLOT X,Y  DRAW 0,-15
 370 NEXT X
 380 RETURN
 400 REM
         **********
         *        *
         * MUSICA *
         *        *
         **********

 430 LET clave de sol=12
 440 LET duracion=0.2
 450 FOR x=1 TO 22
 460 READ nota,pausa
 480 IF nota=0 THEN LET posicion
=12
 490 IF nota=2 THEN LET posicion
=13
 500 IF nota=4 THEN LET posicion
=14
 510 IF nota=5 THEN LET posicion
=15
 520 IF nota=7 THEN LET posicion
=16
 530 PRINT AT 15,posicion,"♦"
 532 BEEP duracion,nota+clave de
 sol
 534 PRINT AT 15,12;"        "
 540 PAUSE pausa
 550 NEXT x
 560 DATA 4,2,4,2,4,10,4,2,4,2,4
,10,4,2,7,2,0,2,2,2,4,10,5,2,5,2
,5,10,4,2,4,2,4,10,7,2,5,2,4,2,2
,2,0,10
 600 PRINT #0,AT 1,1,"Pulse una
tecla para continuar"
 610 PAUSE 0
 615 REM
         ********************


         *                  *
         * TECLADO MUSICAL  *
         *                  *
         ********************

 620 BORDER 1. PAPER 1: INK 6: C
LS
 630 PRINT "   A partir de este
momento su  Spectrum se ha conve
rtido en un instrumento musical.
                  Obtendra una nota
 diferente  cada vez que pulse u
na tecla.   Simultaneamente pued
e utilizar  la tecla ""CAPS SHIF
T"" o ""SYMBOL SHIFT"".
 640 PRINT #0,"Pulse ""CAPS SHIF
T"" + ""SPACE"" pa ra terminar."
 650 GO SUB 120
 670 LET A$=IN...$
 680 IF A$="" THEN GO TO 670
 700 LET nota=CODE A$/4
 710 BEEP duracion,nota
 720 GO TO 670
```

CLASIFICACION DE LAS SENTENCIAS SEGUN SU FUNCION

COMANDOS DE CONTROL
- RUN
- CONT
- LIST
- LOAD
- SAVE
- VERIFY
- MERGE
- CLEAR
- CLS
- NEW

COMANDOS DE PROGRAMACION
- REM
- LET
- DIM
- DEF EN
- PAUSE
- STOP
- FOR-TO-STEP
- NEXT
- IF-THEN
- GO TO
- GO SUB
- RETURN
- RESTORE
- RAND
- USR

COMANDOS DE ENTRADA/SALIDA
- PRINT
- INPUT
- INKEY$
- READ
- DATA
- PEEK
- POKE
- IN
- OUT

MANEJO DE CADENAS
- VAL
- VAL$
- LEN
- STR$
- CHR$
- CODE

FUNCIONES ARITMETICAS
- SGN
- ABS
- INT
- LN
- EXP
- SQR
- FN
- RND
- SIN
- COS
- TAN
- ASN
- ACS
- ATN
- PI
- BIN

FUNCIONES LOGICAS
- AND
- OR
- NOT

COMANDOS DE DIBUJO
- PLOT
- DRAW
- CIRCLE

COMANDOS DE CONTROL DE COLOR E IMPRESION
- BORDER
- PAPER
- INK
- BRIGHT
- INVERSE
- FLASH
- OVER

AUXILIARES
- LINE
- TAB
- AT
- POINT
- ATTR
- SCREEN$

SONIDO
- BEEP

MANEJO IMPRESORA
- LLIST
- LPRINT
- COPY

MANEJO PERIFERICOS (INTERFACE-1)
- FORMAT
- CAT
- ERASE
- OPEN
- CLOSE
- MOVE

tiempo real las coordenadas de la «tiza». La opción «B» borra toda la pantalla y posiciona la «tiza» en las coordenadas iniciales X = 127 e Y = 8ϕ. La opción «F» permite salir del programa, apareciendo el mensaje:

```
9 STOP statement, 47ϕ : 3
```

Para que se autoejecute, grábelo de la forma:

```
SAVE "DIBUJANDO" LINE 1ϕ
```

Programa "BIPBIP"

El último programa presentado convierte a su Spectrum en un instrumento musical.

Después de la presentación se genera una melodía conocida por todos. Las intrucciones de manejo se encuentran en el propio programa.

Sálvelo de la siguiente manera:

```
SAVE "BIPBIP" LINE 1ϕ
```



COMANDOS BASICOS

REM

Acceso al tedado

MODO K

Tipo de sentencia

Comando de programación

Concepto

Si durante la ejecución de un programa el ordenador detecta una sentencia REM, automáticamente analiza la siguiente instrucción y no ejecuta la correspondiente a REM. ¿Para qué sirve entonces una sentencia que no se ejecuta?, simplemente para poder introducir líneas de comentario (REMARK en inglés) dentro de un programa.

Estos comentarios sirven, por ejemplo, para indicar al principio de un programa el título de éste, el nombre del programador, la fecha y la edición, este último dato es bastante importante ya que nos permite comparar a simple vista, cuál es la versión actualizada de un mismo programa.

Dentro del programa, los comentarios sirven para indicarnos las funciones que realizan las distintas rutinas de que se compone o para aclarar el significado de alguna de las variables utilizadas.

La estructura de esta sentencia es la siguiente:

SENTENCIA	ARGUMENTO
REM	Cualquier carácter

Ejemplos:

— Título de programas.

```
10 REM ***** MANHATTAN *****
20 REM *                    *
30 REM *   © Pablo Otero    *
40 REM *                    *
50 REM *    Agosto 84       *
60 REM *                    *
70 REM *   Edicion ... 5    *
80 REM *                    *
90 REM **********************
```

— Función de una rutina.

```
26ϕ REM ** CALCULO VARIABLES **
```

— Significado de variables.

```
290 REM **********************
291 REM *                    *
292 REM * valx=Coordenada x  *
293 REM *                    *
294 REM * valy=Coordenada y  *
295 REM *                    *
296 REM * n$ = Nombre        *
297 REM *                    *
298 REM **********************
```

Las sentencias REM ayudan a que un programa tenga *claridad* y *limpieza*, ya que si al cabo de un tiempo debemos realizar una modificación, será más fácil realizarla en un programa que esté documentado con comentarios, que en otro que no lo esté.

Consideraciones

En la edición de sentencias REM es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

— Para localizar con facilidad las distintas rutinas de un programa conviene que estas sentencias resalten sobre las demás. Se puede, por ejemplo, enmarcar los mensajes con asteriscos (*) u otro símbolo, también puede utilizarse la función de *vídeo invertido* (INV. VIDEO), ésta será explicada posteriormente.

— No es necesario encerrar el argumento entre comillas (" "), aunque esté formado por una cadena alfanumérica.

— Pueden ir en líneas independientes o al final de una cadena de sentencias.

Ejemplo:

```
200 PRINT    MICROHOBBY -    REM
*** Esto es un ejemplo ***
```

ADVERTENCIA

A continuación de este tipo de sentencias, no debe editarse otra instrucción en la misma línea. Como el símbolo utilizado como separador de instrucciones (:) también puede formar parte del argumento de una sentencia REM, la sentencia editada a continuación no sería ejecutada.

Ejemplo:

```
200 REM *** Esto es un ejemplo
*** PRINT " MICROHOBBY "
```

Si ejecutamos esta instrucción, resulta que la cadena «—MICROHOBBY—» no será visualizada, ya que el ordenador interpreta que forma par-

te de la sentencia REM y por lo tahto no se ejecuta.

— Un argumento largo puede ser incluido en una sola línea.

Ejemplo:

```
10 REM ***** MANHATTAN *****
       * © Pablo Otero    *
       *   Agosto 84       *
       *   Edicion ... 5   *
       ***********************
```

Las sentencias REM ocupan parte de la memoria del ordenador, aunque como no son procesadas tienen la ventaja de no retardar la ejecución de un programa.

Funciones de Vídeo



La función que el Spectrum presenta por defecto es la de *vídeo normal* (TRUE VIDEO), es decir, que los caracteres se visualizan en el color de la tinta (INK) y el fondo en el del papel (PAPER). Si desea que estos dos colores se intercambien para destacar un fragmento de programa o algún texto, como, por ejemplo, el argumento de una sentencia REM, es necesario utilizar la función de *vídeo invertido* (INV. VIDEO).

A esta función se accede, en la edición de instrucciones, después de haber introducido el número de línea, pulsando la tecla CAPS SHIFT simultáneamente con la tecla correspondiente al número 4. A partir de este momento los caracteres tendrán el color del papel y el fondo el color de la tinta.

Para retornar a la visualización en vídeo normal es necesario pulsar CAPS SHIFT y la tecla número 3, simultáneamente.

ADVERTENCIA

Para que este retorno tenga validez es necesario realizarlo dentro de una instrucción, es decir, después de haber introducido el número de línea y antes de pulsar ENTER, bien en la instrucción en la que se insertó la función invertida de vídeo, bien en otra posterior.

Un ejemplo del manejo de estas funciones es el siguiente:

```
10 REM    MANHATTAN
          PABLO OTERO
          AGOSTO 84
20 REM
30 REM    EDICION ... 5
```

LET

Acceso al teclado

MODO K

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

También es conocido como comando de *asignación* ya que a una variable (numérica o de cadena) le asigna un valor; este puede ser una constante o variable (numérica o de cadena), el resultado de una expresión matemática, una operación de cadena o una función VAL, esta última será vista en otro capítulo.

Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

— Una variable o constante numérica y una expresión matemática, sólo pueden ser asignadas a una variable numérica.

— Una variable o constante alfanumérica, una operación de cadena (concatenación, fragmentación) o una función VAL pueden asignarse solamente a las funciones de cadena.

Las estructuras de esta sentencia son:

a)

SENTENCIA	ARGUMENTO
LET	Variable = expresión

Ejemplos:

```
10 LET dato=183
20 LET a=(12+5)*7
30 LET resultado=dato+a
40 LET fin=resultado+7
```

b)

SENTENCIA	ARGUMENTO
LET	Variable $ = expresión de cadena

Ejemplos:

```
10 LET a$="MICROHOBBY"
20 LET b$=" SEMANAL "
30 LET c$=a$+b$
40 LET s$="Curso BASIC"
50 LET a$(2)="U"
```

Para utilizar una variable dentro de una expresión, debe estar asignada previamente por una sentencia LET, es decir, si las variables «dato» y «a» no hubieran sido asignadas no se podría haber utilizado la sentencia:

```
3Ø LET resultado = dato + a
```

ya que hubiera dado el siguiente error:

```
2 Variable not found
```

lo mismo ocurre con la sentencia:

```
3Ø LET c$ = a$ + b$
```

Veamos, por pasos, otro ejemplo de utilización de la sentencia LET. Supongamos que se desea implementar la fórmula que calcula el área de un círculo conociendo su diámetro (d = 1Ø).

$$S = \pi r^2 \text{ donde } r = \frac{d}{2}$$

1.º Asignar a la variable «diametro» el valor 1Ø.

LET diametro = 1Ø

2.º Calcular el radio (r × d/2).

LET radio = diametro/2

3.º Asignación del valor «pi» (π). Podríamos hacer:

LET pi = 3.141592

pero como el Spectrum dispone de esta constante numérica, no es necesario asignarla. PI se encuentra en la tecla «M».

4.º Cálculo del área.

LET superficie = pi * radio↑2

5.º El programa completo sería:

```
10 LET diametro=10
20 LET radio=diametro/2
30 LET superficie=PI*radio↑2
```

Después de ejecutar este programa la variable «superficie» tendrá almacenado el valor del área de un círculo de diámetro 1Ø; para visualizar este valor incluya la siguiente instrucción y ejecútelo de nuevo.

```
4Ø PRINT superficie
```

Modificando el valor de la línea 1Ø, obtendrá diversos valores para la variable «superficie».

Representación gráfica

La visualización de caracteres no ocupa la totalidad de la pantalla del televisor o monitor, ésta sólo se realiza en la zona central, dejando un espacio o borde alrededor (BORDER). La zona de representación permite visualizar 24 líneas de 32 caracteres, las líneas o filas están numeradas de la Ø a la 23 y las columnas de la Ø a la 31, esta disposición permite representar 768 caracteres y se denomina de *baja resolución*, ya que no permite hacer gráficos con calidad aceptable de definición.

Las líneas Ø a 21 son las utilizadas por el usuario y la 22 y 23 las utiliza el ordenador para enviarnos los mensajes y para la introducción de comandos directos y edición de programas; estas líneas también pueden ser utilizadas por el usuario accediendo de un modo especial.

Cada carácter de la zona de usuario puede dividirse en una matriz de 8 por 8 puntos, los cuales se denominan *pixel* (picture element o elementos de imagen), con esta nueva división se obtiene una retícula de 176 por 256 puntos, lo que nos da un total de 45.056 pixel, esta modalidad se denomina *alta resolución* y permite hacer gráficos con una calidad aceptable de definición.

PRINT

Acceso al teclado

Tipo de sentencia

Comando de salida.

Definición

Este comando permite visualizar en la pantalla el valor de las constantes, variables, expresiones o textos indicados en el argumento.

Veamos los distintos tipos de estructura que adopta esta sentencia.

a) Visualizar una constante numérica.

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	constante

Ejemplos:

```
10 PRINT 20
20 PRINT 2.2372
30 PRINT 10
40 PRINT 0.89
```

b) Visualizar una constante alfanumérica.

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	"Cadena"

Ejemplos:

```
10 PRINT "Programa  SENIOR "
20 PRINT "ARCHIVO DE DATOS
30 PRINT "Menu de opciones
40 PRINT "Pulse una tecla para
continuar
```

c) Visualizar variables numéricas previamente asignadas.

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	Variable

Ejemplos:

```
10 LET numero=20+3
20 PRINT numero
30 LET grados=(27 AND 1)*2
40 PRINT grados
50 LET valor=7
60 LET total=(valor=5 +10
70 PRINT total
```

d) Visualizar variables de cadena asignadas previamente.

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	variable $

Ejemplos:

```
10 LET a$= 123.47 pts.'
20 PRINT a$
30 LET t$= total
40 PRINT t$
50 LET g$="
60 PRINT g$
```

e) Visualizar expresiones aritméticas.

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	expresión

Ejemplos:

```
10 LET a=20
20 LET b=7*a
30 PRINT a/10+b
```

Con esta sentencia y utilizándola como comando directo, es decir, sin atribuirle un número de línea se puede manejar el Spectrum como si fuera una calculadora.

Ejemplos:

```
PRINT (7+5)*8
PRINT 2^2+5
PRINT ((80 10+5)*2+8)/2
```

f) Visualizar operaciones con cadenas.

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	expresión $

Ejemplos:

```
10 LET a$="Almacenamiento"
20 LET b$="memoria"
30 PRINT a$+ en +b$
40 PRINT a$(2 TO 6)
50 PRINT b$(5)
```

Desplazamientos

Cuando se ejecuta una sentencia del tipo PRINT, el argumento se visualiza al principio de cada línea, en el momento que se completan las 22 líneas y antes de visualizar un nuevo valor, el ordenador nos presenta en la parte inferior de la pantalla, el mensaje:

scroll?

con esta pregunta el ordenador queda a la espera de realizar un «scroll» o desplazamiento del texto hacia la parte superior o no. Pulsando cualquiera de las teclas «N», «BREAK» (SPACE) o «STOP» (A) la ejecución del programa se detiene y nos presenta el mensaje:

D BREAK - CONT repeats

si se pulsa cualquier otra tecla, el desplazamiento o *scrolling* se realiza.

El siguiente miniprograma visualiza cien veces, utilizando esta particularidad, la cadena «MICROHOBBY».

```
10 FOR n=1 TO 100
20 PRINT n,"MICROHOBBY"
30 NEXT n
```

Formatos

Por razones de estética o para una presentación de datos más ordenada, se pueden utilizar diversos formatos de visualización.

a) Visualizar una línea en blanco.

SENTENCIA
PRINT

Ejemplo:

```
10 PRINT "Programas"
20 PRINT    PRINT    PRINT
30 PRINT "Educativos"
```

La instrucción 2Ø deja tres espacios en blanco entre el mensaje de la línea 1Ø y el de la 3Ø.

b) Para visualizar variables o constantes seguidas dentro de una misma línea se utiliza el signo ortográfico del *punto y coma* (;).

Ejemplos:

```
10 LET a$="La suma de
20 LET total=7+5
30 PRINT a$ 7 " + ",5,  es ",tot
a,
```

La instrucción 3Ø visualiza en pantalla el mensaje:

La suma de 7 + 5 es 12

```
10 LET base=30
20 LET altura=20
30 LET area=basealtura
40 PRINT "AREA DE UN RECTANGUL
O
50 PRINT
60 PRINT
70 PRINT "BASE   ,base," y ALT
URA   ,altura
80 PRINT
90 PRINT "AREA  ",area
```

c) Utilizando el signo ortográfico de la *coma* (,) se consigue una tabulación, de forma automática, de los elementos del argumento.

Con este formato, la pantalla queda dividida, verticalmente en dos zonas o campos; los elementos se van visualizando alternativamente en las columnas Ø y 16.

Cuando la longitud del elemento a visualizar en el primer campo es superior a 15 caracteres, el siguiente se visualiza al comienzo de la línea inferior.

Ejemplo:

```
10 LET a$="FRUTAS"
20 LET b$="Pts."
30 PRINT a$,b$
40 PRINT
50 PRINT
60 PRINT "Manzanas ,60
70 PRINT "Peras" ,90
80 PRINT "Platanos",115
90 PRINT "Naranjas",70
100 PRINT "Uvas ",150
```

d) En lugar de utilizar la sentencia PRINT, sin argumento, para dejar líneas en blanco, también puede utilizarse el signo ortográfico del *apóstrofe* ('), situado en la tecla con el número 7.

El número de espacios en blanco es igual al número de apóstrofes menos uno, ya que el primero sirve para retornar a la línea siguiente.

Ejemplo:

```
10 PRINT "Manzanas"''"Peras"''
"Platanos"''"Naranjas"''''"Uvas"
```

TAB

Acceso al teclado

TAB

©

Tipo de sentencia

Auxiliar.

Concepto

Esta *palabra clave* se utiliza conjuntamente con PRINT y tabula la salida de datos al valor deseado. Su estructura es la siguiente:

PRINT TAB expresión; valor

una vez evaluada la *expresión*, nos indica ésta el número de columna a partir del cual debe visualizarse el *valor* (numérico o de cadena).

Ejemplos:

```
10 PRINT TAB 10,"Directorio"
20 PRINT TAB 7;125
30 LET a=10: LET b=100*a
40 PRINT TAB 30+5;a,b
50 LET a$="casino"
60 PRINT TAB 20;a$
```

Cuando el resultado de la expresión es un número negativo, el ordenador presenta el mensaje:

B Integer out of range

Los números decimales son redondeados de manera que TAB 7.5 es igual que TAB 8 y TAB 7.4 es equivalente a TAB 7.

Podríamos suponer en un principio que los posibles valores de la expresión tendrían que estar comprendidos entre Ø y 31, ya que éstos son los números de columna existentes, pues bien, esto no es así, ya que podemos introducir cualquier número comprendido entre Ø y 65535. ¿Cómo tabula el ordenador una sentencia del tipo TAB 75Ø? la respuesta es: reduciendo a «módulo 32», es decir, divide la expresión entre 32 sin obtener decimales y el *resto* de la división lo interpreta como número de columna.

Observe cómo las siguientes instrucciones, que simulan la forma en que el ordenador calcula el número de columna, realizan la misma función que

PRINT TAB 75Ø; «MICROHOBBY»

o

PRINT TAB 14; «MICROHOBBY»

```
10 REM *** Modulo 32 ***
20 REM
30 LET numero=750
40 LET cociente=INT (numero/32)
50 LET resto=numero-cociente*32
60 PRINT TAB resto,"MICROHOBBY"
```

esta sentencia auxiliar puede combinarse con los signos ortográficos (" , " y " ; ") que también determinan el formato de salida de datos.

Ejemplos:

```
10 PRINT TAB 2; a ,
20 PRINT TAB 8; b ;
30 PRINT TAB 14; c',
40 PRINT TAB 20; d ,
50 PRINT TAB 25; e .
```

sustituya el *punto y coma* del final por una *coma* y observe el nuevo resultado. Las cinco sentencias anteriores podrían editarse en una sola:

```
10 PRINT TAB 2; a  TAB 8; b;T
AB 14; c',TAB 20; d  TAB 25; e.
```

AT

Acceso al teclado

CODE

IN

Tipo de sentencia

Auxiliar.

Concepto

Esta sentencia visualiza a partir del número de línea y columna especificado, un valor. Su estructura es la siguiente:

```
PRINT AT linea, columna; valor
```

Ejemplos:



```
10 PRINT AT 4,11; "Version
20 PRINT AT 6,10; "Microdrive
30 PRINT AT 10,3;"Programas" A
T 16,18; Long.Ted
40 LET linea=11
50 LET co.1=5: LET co.2=16
60 INPUT a$
70 PRINT AT linea,col1 a$; _
AT linea,co.2 a$
```

Cuando el valor de *línea* es superior a 22 ó 31 en el caso de *columna*, el ordenador presenta el mensaje:

```
B Integer out of range
```

En cambio, cuando se quiere imprimir en la primera línea de la zona destinada a los mensajes (22), presenta otro distinto:

```
5 Out of screen
```

Los números negativos los interpreta como si fueran positivos, por tanto dará igual editar:

```
1Ø PRINT AT 1Ø, 1Ø; «Hola»
```

o

```
1Ø PRINT AT -1Ø, -1Ø; «Hola»
```

aunque la primera forma es la más correcta.

PROGRAMA 1

```
  10 REM ***************
         *               *
         * CURSO BASIC   *
         *               *
         ***************
         *               *
         *   "GRANJA"    *
         ***************
  20 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
  30 REM ***************
         *               *
         * INTRODUCCION  *
         *               *
         ***************
  40 PRINT AT 3,3;"El programa A
NIMAL calcula el"''"numero total
 de animales que con"''"viven en
 una granja, asi como la"''"suma
 de sus patas."
  50 PRINT AT 12,3;"Introduzca l
os datos a medida"''"que el orde
nador se los vaya pi-"''"diendo.
"
  60 PRINT #0;AT 0,2;"Pulse una
tecla para seguir"
  70 PAUSE 0
  80 CLS
  90 REM ********************
         *                   *
         * ENTRADA DE DATOS  *
         *                   *
         ********************
 100 INPUT "Numero de patos? ";p
ato
 110 INPUT "Numero de gallinas?
",gallina
 120 INPUT "Numero de conejos? "
;conejo
 130 INPUT "Numero de palomas? "
;paloma
 140 INPUT "Numero de cerdos? ",
cerdo
 150 REM ***************
         *               *
         * PRINT DATOS   *
         ***************
 160 PRINT AT 2,0;"Patos ..... "
;pato
 170 PRINT AT 4,0;"Gallinas .. "
,gallina
 180 PRINT AT 6,0;"Conejos ... "
;conejo
 190 PRINT AT 8,0;"Palomas ... "
,paloma
 200 PRINT AT 10,0,"Cerdos ...."
";cerdo
 210 REM ******************
         *  CALCULO TOTAL *
         ******************
 220 LET total=pato+gallina+cone
jo+paloma+cerdo
 230 PRINT AT 15,6;"Total .....
";total
 240 REM ******************
         *  CALCULO PATAS *
         ******************
 250 LET pat=pato*2
 260 LET ga=gallina*2
 270 LET co=conejo*4
 280 LET pal=paloma*2
 290 LET ce=cerdo*4
 300 LET patas=pat+ga+co+pal+ce
 400 PRINT AT 17,6;"Patas .....
";patas
```

PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *               *
         * CURSO BASIC   *
         ***************
         *               *
         * ECUAC. 2 Gr   *
         ***************
  20 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
  30 REM ***************
         *               *
         * INTRODUCCION  *
         ***************
  40 PRINT "   Este programa cal
cula las ra-ices de una ecuacion
 de segundo grado."
  50 PRINT ''"   La formula gene
ral de este tipo de ecuaciones e
s:"
  60 PRINT ''"          ax↑2 + bx +
 c = Ø"
  70 PRINT ''"   De donde se ded
uce la incognita:"
  80 PRINT "                    ___
_____"
  90 PRINT "          -b +- V b↑2
 - 4ac"
 100 PRINT "     x = ____________
_____"
 110 PRINT "                      2a
"
 120 PRINT #0,"   Pulse una tecl
a para seguir"
 130 PAUSE 0
 140 CLS
 150 PRINT "   El programa se ir
a pidiendo"''"el valor de ""a"",
 ""b"" y ""c""."
 160 PRINT ''''"   Posteriormente
 realizara el"''"calculo y seran
 visualizadas las"''"dos raices.
"
 170 PRINT #0," Pulse una tecla
para comenzar"
```

Canales de Comunicación

El Spectrum dispone de una serie de canales de comunicación o «streams», por los que el ordenador mantiene el intercambio de información con sus periféricos. Estos canales están numerados del «Ø» al «15» y precedidos por el signo del *sostenido* (#).

Pueden ser de *entrada* (INPUT) si los datos llegan al ordenador procedentes de alguno de sus periféricos, de *salida* (OUTPUT), si el ordenador es el que los envía y de *entrada/salida* (I/O), si el canal sirve tanto para enviar como para recibir datos.

Los canales «Ø» al «3» tienen una asignación fija de periféricos y el resto puede ser utilizado por cualquiera de ellos, previa definición por el usuario.

A través del canal # 2 se pueden visualizar valores numéricos o cadenas en la zona de pantalla destinada al usuario, por tanto es indiferente utilizar el comando «PRINT # 2» o «PRINT», ya que este último lleva asignado, implícitamente el canal de comunicación # 2.

El canal # es el asignado al periférico conocido como *impresora*, por tanto será de salida. Una instrucción del tipo:

```
PRINT # 3; "MICROHOBBY"
```

imprimirá la misma cadena que la sentencia específica de la impresora (LPRINT):

```
LPRINT "MICROHOBBY"
```

Los canales # Ø y # 1 son de entrada/salida y están relacionados con las dos últimas líneas de la pantalla, la 22 y 23. Estas líneas están destinadas para la introducción de sentencias en la edición de pro-

```
180 PAUSE 0
190 CLS
200 REM **********************
        *                    *
        * ENTRADA DE DATOS   *
        *                    *
        **********************

210 INPUT AT 0,0,"Valor de ""a""
";a,AT 1,0;"Valor de ""b""= "
,b;AT 2,0;"Valor de ""c""= ",c
220 REM
        ******************
        *                *
        * VISUALIZACION  *
        *                *
        ******************

230 PRINT """a"" = ";a
240 PRINT '"""b"" = ";b
250 PRINT '"""c"" = ";c
260 REM
        ************************
        *                      *
        * CALCULO DE RAICES    *
        *                      *
        ************************

270 LET raiz=SQR (b*b-(4*a*c))
280 LET divisor=2*a
290 LET raiz1=(-b+raiz)/divisor
300 LET raiz2=(-b-raiz)/divisor
400 REM
        **********************
        *                    *
        * VISUALIZACION DE   *
        *                    *
        **********************

410 PRINT '''"Primera raiz ....
 ";raiz1
420 PRINT '''"Segunda raiz ....
 ";raiz2
```

gramas, a la de datos cuando se utiliza la sentencia «INPUT» y para la visualización de los informes del ordenador.

Como ya vimos, con la sentencia PRINT no se podía visualizar ningún texto en estas dos líneas, sin embargo utilizando cualquiera de estos dos canales (Ø ó 1) esto es posible. Ejecute las siguientes instrucciones y lo comprobará:

```
10 FOR n=0 TO 21
20 PRINT #n,"  LINEA  ";n
30 NEXT n
40 PRINT #0 AT 0,0 "LINEA 22"
50 PRINT #0 AT 1,0 "LINEA 23"
60 PAUSE 0
```

Al pulsar cualquier tecla, observará que las líneas 22 y 23 desaparecen, ¿por qué ocurre esto? Como hemos dicho anteriormente, estas líneas también las utiliza el ordenador para enviarnos sus mensajes, por tanto al visualizar el informe de fin de programa:

```
Ø OK, 6Ø:1
```

estas desaparecen.

Para aprovechar al máximo la capacidad de la zona de visualización destinada al usuario, los mensajes que tengan que enviarse en un programa, pueden hacerse a través de estos canales.

Ejemplos:

```
10 PRINT #0, "Pulse una tecla p
ara continuar"
20 PAUSE 0
30 BEEP 0.05,20
```

```
10 PRINT #1 "Para grabar Pulse
una tecla
20 PAUSE 0
30 BEEP 0.05 20
```

La instrucción «PAUSE Ø» detiene la ejecución de un programa hasta que se pulsa una tecla, y la sentencia "BEEP Ø.Ø5,2Ø" hace que suene el altavoz interno del Spectrum durante Ø.Ø5 sg. y con un tono de valor 2Ø.

La impresión a través de los canales # Ø y # 1 puede combinarse con las sentencias auxiliares TAB y AT, teniendo en cuenta que para esta última, la línea 22 se convierte en la Ø y la 23 en la 1.

Ejemplos:

```
10 PRINT #1,TAB 14;"hola"
20 PAUSE 0
30 BEEP 0.5,5
```

```
10 PRINT #1,AT 0,6;"Conecte la
impresora"
20 PRINT #1,AT 1,2; "y pulse un
a tecla para seguir"
30 PAUSE 0
40 BEEP 0.2,30
```

Cuando se utiliza un canal que no está activado, aparece el siguiente mensaje:

```
O invalid stream
```

Al especificar una operación de entrada en un canal destinado a salida el informe de error es:

```
J Invalid I/O device
```

INPUT

Acceso al teclado

CODE

MODO E

IN

Tipo de sentencia

Comando de entrada.

Concepto

Esta sentencia permite introducir por teclado, durante la ejecución de un programa, datos, tanto numéricos como de cadena y se asignan a la variable indicadas en el argumento. Los datos introducidos se visualizan en las dos líneas inferiores de la pantalla, si cometemos algún error, podemos corregirlo con la función «DELETE». Para que los datos sean aceptados por el ordenador y continúe, por tanto, la ejecución del programa, debe pulsarse la tecla «ENTER».

Las estructuras básicas de esta sentencia son:

a)

SENTENCIA	ARGUMENTO
INPUT	Var. numérica

Ejemplos:

```
10 INPUT radio
20 PRINT radio
30 INPUT numero
40 PRINT numero
50 INPUT n
60 PRINT n
```

Si se introduce un valor no numérico, el intérprete del

PROGRAMA 3

```
  10 REM ******************
         *                *
         *  CURSO  BASIC  *
         *                *
         ******************
         *                *
         * INTERES SIMPLE *
         *                *
         ******************

  11 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
  12 REM
         ****************
         *              *
         * INTRODUCCION *
         *              *
         ****************

  13 PRINT AT 2,3;"Este programa
 calcula el inte"
  14 PRINT AT 4,0;"res simple de
 acuerdo con la for"
  15 PRINT AT 6,0;"mula:"
  16 PRINT AT 10,11;"C * R * T"
  17 PRINT AT 11,7;"I = ________
_"
  18 PRINT AT 13,14;100: PAUSE 3
00: CLS
  19 REM
         **************
         *            *
         * ENTRADA DE *
         *            *
         *   DATOS    *
         *            *
         **************

  20 INPUT "CAPITAL: ";capital
  30 PRINT "CAPITAL .... ";capit
al;" pesetas"
  40 INPUT "REDITOS en %: ";redi
tos
  50 PRINT '"REDITOS .... ";redi
tos;" % anual"
  60 INPUT "TIEMPO: ";tiempo
  70 PRINT '"TIEMPO ..... ";tiem
po;" (anualidad)"''''
  80 REM
         ***********
         *         *
         * CALCULO *
         *         *
         ***********

  90 LET interes=capital*reditos
*tiempo/100
 100 REM
         *************
         *           *
         * RESULTADO *
         *           *
         *************

 110 PRINT "INTERESES .. ";inter
es;" pesetas"
```

Spectrum entenderá que es el nombre de una variable numérica, si esta no existe como tal, aparecerá el mensaje de error:

```
2 Variable not found
```

b)

SENTENCIA	ARGUMENTO
INPUT	Var. cadena

Ejemplos:

```
10 INPUT a$
20 PRINT a$
30 INPUT b$
40 PRINT b$
50 INPUT c$
60 PRINT c$
```

Observará que cuando la variable es del tipo alfanumérico o de cadena aparecen automáticamente las comillas en la zona destinada a la introducción de datos.

Dentro de la sentencia «INPUT» pueden especificarse más de una variable, éstas deben ir separadas por cualquiera de los signos ortográficos («,», «;» o «'») con el mismo significado que con la sentencia «PRINT».

Ejemplos:

```
 10 INPUT a$,b$,c$,
 20 PRINT a$ b$ c$'
 30 INPUT j$ equipo'puntuacion
 40 PRINT j$+    equipo,'    pun
tuacion
 50 INPUT programa t$ precio
 60 PRINT programa t$,precio
```

Otra posibilidad de la sentencia «INPUT» es la de presentar en pantalla un mensaje informativo, indicando qué tipo de dato debe introducir el usuario, este sistema es más eficaz ya que aclara las posibles dudas al respecto. El mensaje, al ser alfanumérico, debe ir entrecomillado.

PROGRAMA 4

```
 10 REM ***************
        *             *
        * CURSO BASIC *
        *             *
        ***************
        *             *
        *   GRADOS    *
        *             *
        ***************
 20 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
 30 REM ****************
        *              *
        * INTRODUCCION *
        *              *
        ****************
 40 PRINT "    El programa GRADO
S convierte"''"primeramente los
grados Centigra"''"dos en Fahren
heit y posteriormen"''"te realiz
a la transformacion in-"''"versa
."
 50 PRINT '''         9"
 60 PRINT "         F = ___ * C +
32"
 70 PRINT '"            5"
 80 PRINT '''         (F - 32
) * 5"
 90 PRINT "         C = __________
"
100 PRINT '"                 9"
110 PRINT #0;"  Pulse una tecla
para seguir"
120 PAUSE 0
130 CLS
140 REM ***************
        *             *
        *   ENTRADA   *
        *             *
        * CENTIGRADOS *
        *             *
        ***************
150 INPUT "Grados Centigrados?
";c
160 PRINT '''c;" grados Centigr
ados:"
170 REM ***************
        *             *
        * CALCULO "F" *
        *             *
        ***************
180 LET fahrenheit=9*c/5+32
190 PRINT '"igual a = ";fahrenh
eit;" F"
200 REM **************
        *            *
        *  ENTRADA   *
        **************
210 INPUT "Grados Fahrenheit? "
;f
220 PRINT ''''f;" grados Fahren
heit:"
230 REM ***************
        *             *
        * CALCULO "C" *
        *             *
        ***************
240 LET centigrados=(f-32)*5/9
250 PRINT '"igual a = ";centigr
ados;" C"
```

PROGRAMA 5

```
 10 REM ***************
        * CURSO BASIC *
        *             *
        ***************
        *             *
        *    FICHA    *
        *             *
        ***************
 20 BORDER 1: PAPER 1: INK 6: C
LS
 30 REM ****************
        *              *
        * DIBUJO FICHA *
        *              *
        ****************
 50 LET a$="▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄"
 60 LET b$="▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀"
 70 PRINT "▛"+a$+"▜"
 80 FOR n=1 TO 20
 90 PRINT AT n,0;"▌";AT n,31;"▐
"
100 NEXT n
110 PRINT "▙"+b$+"▟"
120 REM *****************
        *               *
        * ROTULOS FICHA *
        *               *
        *****************
130 PRINT AT 2,3;"NOMBRE "
140 PRINT AT 5,11;"APELLIDOS"
150 PRINT AT 6,1;"______________
________"
160 PRINT AT 8,3;"1:";AT 8,16;"
2:"
170 PRINT AT 11,3;"CALLE:";AT 1
1,23;"N "
180 PRINT AT 13,3;"PISO :";AT 1
3,18;"PUERTA:"
```

Ejemplos:

```
 10 INPUT "Nombre? ",n$
 20 INPUT "Primer apellido? ",a
$
 30 INPUT "Segundo apellido? ",
b$
 40 INPUT "Calle? ",c$
 50 INPUT "Numero? ",n
 60 INPUT "Telefono? ",t
 70 INPUT "Poblacion? ",p$
 80 PRINT n$+" "+a$+" "+b$''
 90 PRINT c$+" ",n''
100 PRINT t'' p$
```

Cuando entre los comentarios del mensaje deba figurar el contenido de una variable, esta deberá ir encerrada entre paréntesis, bien ella sola, bien todo el mensaje, ya que de lo contrario, el intérprete BASIC la tomará como variable a introducir.

Ejemplos:

```
 10 INPUT "Nombre? ",n$
 20 INPUT "Hola ";(n$);" en que
calle vives ",c$
 30 INPUT "En que numero de la
calle ";(c$);" ",n
 40 PRINT "Te llamas ",n$," y v
ives en el numero ";n;" de la ca
lle ";c$
```

INPUT TAB y AT

Las sentencias auxiliares «TAB» y «AT» también pueden utilizarse conjuntamente con «INPUT». La palabra clave «TAB» se utiliza de forma similar que cuando acompaña a la sentencia «PRINT».

Ejemplos:

```
 10 INPUT TAB 25,a$
 20 INPUT TAB 7,"Nombre ",b$
 30 INPUT TAB 2,"Tabulacion ",
a
 40 INPUT TAB (a),"Memoria en K
bites ";w
```

«AT» tiene un tratamiento ligeramente distinto. Todos los «INPUT» a utilizar con «AT» deben estar incluidos en la misma instrucción, separados por «;». Independientemente de las coordenadas del primer «AT», la entrada de datos del primer «INPUT» se realiza en la zona inferior de la pantalla. Los siguientes se van a introducir en las coordenadas indicadas en los «AT», pero tomando como línea de referencia la especificada en el primer «AT».

```
 190 PRINT AT 16,3;"TELEFONO :"
 200 PRINT AT 19,3;"POBLACION:"
 210 PRINT #0;" Rellene los camp
os de la ficha"
 220 PAUSE 200
 230 REM

          ********************
          *                  *
          * ENTRADA DE DATOS *
          *                  *
          ********************

 240 PRINT AT 2,11; FLASH 1;"<"
 250 INPUT "? "; LINE n$
 260 PRINT AT 2,11;n$
 270 PRINT AT 8,6; FLASH 1;"<"
 280 INPUT "? "; LINE a$
 290 PRINT AT 8,6;a$
 300 PRINT AT 8,19; FLASH 1;"<"
 310 INPUT "? "; LINE b$
 320 PRINT AT 8,19;b$
 330 PRINT AT 11,10; FLASH 1;"<"
 340 INPUT "? "; LINE c$
 350 PRINT AT 11,10;c$
 360 PRINT AT 11,26; FLASH 1;"<"
 370 INPUT "? ";nu
 380 PRINT AT 11,26;nu
 390 PRINT AT 13,10; FLASH 1;"<"
 400 INPUT "? ";pi
 410 PRINT AT 13,10;pi
 420 PRINT AT 13,26; FLASH 1;"<"
 430 INPUT "? ";d$
 440 PRINT AT 13,26;d$
 450 PRINT AT 16,14; FLASH 1;"<"
 460 INPUT "? ";te
 470 PRINT AT 16,14;te
 480 PRINT AT 19,14; FLASH 1;"<"
 490 INPUT "? "; LINE p$
 500 PRINT AT 19,14;p$
 510 PRINT #0;AT 1,10;"Fin de ed
icion"
 520 PAUSE 200
```

Veamos algunos ejemplos:

```
 10 INPUT AT 0,0; Nombre? ;a$;
AT 1,0; Donde naciste ;a$+"
";b$;AT 3,0; A que provincia pe
rtenece ;b$;" ? ";a$;AT 6,0;c
$;" pertenece a la Comunidad Au
tonoma de ";d$
 20 PRINT b$;" se encuentra en
 la provincia de ";c$;" y perte
nece a la Comunidad Autonoma de
 ";d$
```

```
 10 INPUT AT 10,0; "Linea 10 ";
a$;AT 0,0; "Linea 0 ";a$;AT 4,0;
"Linea 4 ";a$;AT 15,0;"Linea 15
";a$;AT 12,0;"Linea 12 ";a$;AT
 4,0;"Otra vez la linea 4 ";a$
AT 21,0;"Linea 21 ";a$
```

INPUT LINE

La sentencia «INPUT» también puede combinarse con la palabra clave «LINE». Debe utilizarse únicamente con las variables de cadena y el resultado obtenido es el que el ordenador no visualiza las comillas durante la introducción de datos alfanuméricos.

La estructura es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
INPUT	LINE var. cadena

Ejemplos:

```
 10 INPUT LINE a$
 20 PRINT a$
 30 INPUT "Poblacion?    LINE b
$
 40 PRINT b$
 50 INPUT "Numero de vueltas?
";LINE c$
 60 PRINT c$
```

Otra aplicación

Existe una aplicación de la sentencia «INPUT» no especificada en el manual y que posiblemente sea consecuencia de los «efectos laterales» de la programación. Cuando la sentencia «INPUT» va acompañada de cualquiera de los siguientes argumentos:

```
INPUT .
INPUT ,
INPUT ;
INPUT cadena alfanumerica
INPUT expresion numerica
```

se borran las dos últimas líneas de la pantalla, la 22 y la 23.

¿Qué utilidad puede tener esto? Cuando se utilizan los canales de comunicación # ϕ y # 1 para enviar mensajes a veces es necesario incluir una instrucción que borre estas líneas para que no se mezclen los mensajes, esto ocurre cuando el segundo es más corto que el primero, como por ejemplo:

```
 10 PRINT #0,AT 0,0; "Espere un
momento por favor"
 20 PAUSE 100
 30 PRINT #0,AT 0,0 "Verifique
la grabacion
 40 PAUSE 0
```

Para subsanar esta alteración del segundo mensaje, podríamos incluir la instrucción:

```
25 PRINT #φ; AT φ, φ "                "
```

o bién

```
25 PRINT #φ; AT φ, 22; "      "
```

pero resulta más cómodo hacerlo de la forma:

```
25 INPUT φ
```

y además tiene la ventaja de que ocupa menos memoria.

Programas de repaso

Como colofón al estudio de las sentencias básicas de programación:

```
REM
LET
PRINT
INPUT
```

se analizan en este capítulo cinco programas realizados con este tipo de instrucciones.

Estos programas,numerados del uno al cinco, son los siguientes:

1. GRANJA
2. ECUACION
3. INTERES
4. GRADOS
5. FICHA

Programa «GRANJA»

Para almacenarlo en cinta una vez editado hágalo, por ejemplo, de la forma:

```
SAVE "granja"
```

Este programa es bastante sencillo, ya que calcula el número total de animales que hay en una granja, a partir de los datos que le son introducidos por teclado; también calcula el número total de patas

La sentencia 1ϕ es la presentación del programa. En la 2ϕ hay cuatro sentencias, esto es posible ya que se utiliza el signo separador «:»; éstas no se han explicado todavía, pero vamos a ver unas pequeñas nociones sobre su funcionamiento. En conjunto realizan la tarea de colorear la pantalla. La sentencia «BORDER 1» asigna el color *azul* al borde de la pantalla, «PAPER 1» asigna el color azul al fondo, e «INK 7» tiene la misión de que el color de los caracteres sea



Funciones de vídeo.



Análisis sentencia "REM".

blanco. Por último, «CLS» es una sentencia que borra la pantalla y asigna de inmediato los colores especificados en los comandos anteriores.

Las sentencias 4ϕ y 5ϕ son del tipo «PRINT AT» y sirven para dar al usuario una pequeña información sobre la finalidad del programa.

La instrucción 6ϕ utiliza el canal de comunicación ϕ para visualizar el mensaje de espera.

«PAUSE ϕ» situada en la línea 7ϕ es una instrucción que detiene la ejecución del programa hasta que se pulsa una tecla.

La sentencia 8ϕ borra la información visualizada en la pantalla.

De la línea 1ϕϕ a la 14ϕ se encuentran los «INPUT» necesarios para la entrada de datos. La variable numérica utilizada para almacenar el número total de patos es «pato», para los restantes animales se han utilizado: «gallina», «conejo», «paloma» y «cerdo».

Después de la introducción de datos, se realiza la visualización detallada de éstos, los «PRINT AT» de las líneas 16ϕ a 2ϕϕ, se encargan de ello.

El cálculo del número total de animales se realiza en la línea 22ϕ, se asigna a la variable «total» la suma de las variables «pato», «gallina», «conejo», «paloma» y «cerdo». La línea 23ϕ se encarga de visualizar este valor.

Las líneas 25ϕ a 3ϕϕ se encargan de calcular el número total de patas. Primero se asignan a las variables «pat», «gat», «co», «pal» y «ce» los valores totales por especie.

Ejemplo: como los conejos tiene cuatro patas, será necesario multiplicar este número por el número total de conejos, valor especificado en la variable «conejo»:

```
LET co = conejo * 4
```

Posteriormente se asigna a la variable «patas» la suma de las variables «pat», «ga», «co», «pal» y «ce».

Por último el valor de la variable «patas» se visualiza con el «PRINT AT» de la línea 4ϕϕ.



Zonas de visualización.

Programa «ECUACION»

Salvar el programa de la forma:

```
SAVE "ecuación"
```

Este programa calcula las dos raíces de una ecuación de segundo grado del tipo:

$$ax^2 + bx + c = \phi$$

Los dos valores de «x» que cumplen esta ecuación se calculan con la fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Los valores que deben introducirse para que el programa calcule dichas ecuaciones son los correspondientes a las variables «a», «b» y «c».

Las funciones de las sentencias que componen dicho programa son las siguientes:

1ϕ : Comentario con el nombre del programa.

2ϕ : Asignación de los colores de borde, papel y tinta.

4ϕ — 14ϕ : Primera pantalla de información.

15ϕ — 19ϕ : Segunda pantalla de información.

21ϕ : Introducción de los valores de las variables «a», «b» y «c».

23ϕ — 25ϕ : Visualización detallada de las variables.

27ϕ — 3ϕϕ: Cálculo de las dos raíces. En este programa se ha utilizado la sentencia «SQR» que calcula la raíz cuadrada del argumento que va entre paréntesis. El cálculo se ha realizado en varias etapas, primeramente se han evaluado las partes comunes; a la variable «raiz» se le ha asignado el resultado de:

$$\sqrt{b^2 - 4ac}$$

y a la variable «divisor»

$$2a$$

posteriormente y a partir de estas dos variables se han obtenido las dos



Print AT 7,6.

raíces, «raíz 1» y «raiz 2».

41ϕ — 42ϕ : Visualización de los resultados.

Programa «INTERES»

Grábelo en cinta de la forma:

```
SAVE "interés"
```

Este programa calcula el *interés simple* de un capital colocado en un banco durante cierto número de años. La fórmula del interés simple implementada en el programa es:

$$I = \frac{C \cdot R \cdot T}{1\phi\phi}$$

El valor asignado a la variable «capital» debe estar expresado en *pesetas*, el de la variable «reditos» en %, es decir, si el banco proporciona unos intereses al 3%, el valor a introducir deberá ser «3», y por último el asignado a la variable «tiempo» deberá ser expresado en *años*.

La estructura del programa es la siguiente:

1ϕ : Comentario con el nombre del programa.

11 : Asignación del color azul para el borde y el fondo y blanco para los caracteres.

13 — 18 : Visualización de una breve descripción del programa. La segunda sentencia de la línea 18 es «PAUSE 3ϕϕ», ésta proporciona una temporización de aproximadamente seis segundos, desde que aparece la información hasta que se borra con la siguiente sentencia (CLS). Si durante la temporización se pulsa una tecla, ésta termina y se ejecuta la instrucción siguiente.



Programa "Granja".



Programa "Ecuación".

2ϕ — 7ϕ : Entrada y visualización del contenido de las variables «capital», «réditos» y «tiempo».

9ϕ : Cálculo de los intereses. A la variable «interés» se le asigna el resultado de la fórmula.

11ϕ : Visualización de los resultados.

Programa «GRADOS»

Almacenarlo en cinta, por ejemplo, de la forma:

```
SAVE "grados"
```

El programa «GRADOS» consta de dos partes, en la primera transforma un valor de grados *centígrados* (°C), introducido por teclado, en grados *Fahrenheit* (°F) de acuerdo con la fórmula:

$$°F = \frac{9}{5}\ °C + 32$$

La variable «c» contiene los grados centígrados a transformar y la variable «fahrenheit» el resultado.

En la segunda parte hace la transformación inversa, es decir, transforma un valor de grados Fahrenheit en centígrados, la fórmula implementada en este caso es:

$$°C = (°F - 32) \cdot \frac{5}{9}$$

La variable «f» contiene los grados fahrenheit a transformar y la variable «centígrados» el resultado.

El programa ha sido estructurado de la siguiente manera:

1ϕ : Comentario con el nombre del programa

2ϕ : Asignación del color azul para el borde y el fondo y blanco para los caracteres.

4ϕ — 13ϕ : Breve descripción del programa. En la línea 11ϕ se utiliza el canal de comunicación ϕ.

15ϕ — 16ϕ : Entrada y visualización de la variable «c».

18ϕ — 19ϕ : Cálculo y visualización del resultado en grados Fahrenheit.

21ϕ — 22ϕ : Entrada y visualización de la variable «f».

24ϕ — 25ϕ : Cálculo y visualización del resultado en grados centígrados.

Programa «FICHA»

Salvarlo de la forma habitual:

```
SAVE "ficha"
```




Programa "Interés".



Programa "Grados".



Programa "Ficha".

Este programa simula una ficha con diversos *campos* (nombre, apellidos, etc...) que el usuario debe rellenar. Este programa puede formar parte de otro mayor que almacene, por ejemplo, los datos de los empleados de una empresa, los datos de los clientes o los suministradores.

Al editar el programa, debe poner atención en las líneas 5ϕ a 11ϕ, ya que van incluidos algunos de los gráficos predefinidos que incorpora el Spectrum. Debe pasar a modo G (gráficos).

Las líneas 8ϕ a 1ϕϕ forman lo que en programación se llama *bucle*, por tanto la instrucción 9ϕ se repetirá 2ϕ veces pero con diversos valores de la variable «n», ya que el índice del bucle está comprendido entre los márgenes 1 y 2ϕ. Los bucles «FOR»...«NEXT» serán estudiados con mayor detalle en otro capítulo.

La sentencia «FLASH 1» antepuesta al símbolo « < » (menor que) hace que este parpadee en la pantalla para llamar la atención sobre el dato a introducir.

Y por último la sentencia «PAUSE 2ϕϕ» temporiza, aproximadamente, la ejecución del programa durante cuatro segundos.

La estructura del programa es la siguiente:

1ϕ : Comentario con el nombre del programa.
2ϕ : Asignación de los colores de la pantalla, azul, para el borde y papel, y amarillo para los caracteres.
5ϕ — 11ϕ : Dibujo del contorno con los gráficos predefinidos.
13ϕ — 21ϕ : Visualización de los campos de la ficha.
22ϕ : Temporización.
24ϕ — 5ϕϕ : Entrada de los datos y visualización de estos en los campos correspondientes.
51ϕ : Utilización del canal de comunicación ϕ para visualizar el informe «Fin de edición».
52ϕ : Temporización.

COMANDOS DE CONTROL

RUN

Acceso al teclado

INT

MODO K VERIFY

Definición

«RUN» se utiliza normalmente como comando directo y permite al usuario, mediante su ejemplo, ejecutar un programa editado en lenguaje BASIC.

La estructura general de este comando es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
RUN	N.º de línea

Ejemplos:
— RUN 3ϕ
— RUN 1ϕ
— RUN

Si no se especifica número de línea, el intérprete BASIC tomará, por defecto, como primera línea a ejecutar, la de numeración más baja.

Cuando el número de línea especificado en el argumento no exista, la ejecución del programa comenzará en la línea siguiente; si esta tampoco existiera, por que se encuentra fuera de la zona de nuestro programa BASIC, no se ejecutará el programa y además aparecerá el mensaje:

ϕ OK, ϕ:1

Edite el siguiente programa:



Ejecútelo de las siguientes formas y compare los resultados:

— RUN
— RUN 1ϕ
— RUN 2ϕ
— RUN 3ϕ
—
—
—
—
— RUN 7ϕ

compare también los resultados proporcionados por los siguientes comandos directos:

— RUN 35
— RUN 4ϕ

Si en el argumento se especifica un número de línea comprendido entre "32768" y "61439" aparece el mensaje de error:

N Statement lost, ϕ:255

si es mayor a este último valor (61439) aparece:

B Integer out of range, ϕ:1

Una de las particularidades de la sentencia «RUN» es que borra la pantalla antes de ejecutar el programa almacenado en memoria.

Ejecute varias veces seguidas el siguiente programa y observe el efecto:



Otra de las particularidades, es que borra todas las variables que hasta ese momento estuvieran definidas.

Ejemplo:

— Edite estas dos líneas:

1ϕ PRINT a
2ϕ PRINT b

— Agisne unos valores a las variables «a» y «b» con comandos directos, por ejemplo:

LET a = 2ϕ
LET b = 127

— Compruebe los contenidos de dichas variables con:

PRINT a
PRINT b

— Ejecute el programa con «RUN», observará que en esta ocasión aparece el mensaje:

2 Variable not found, 1ϕ:1

ya que al ejecutarse «RUN» se han borrado las variables «a» y «b».

La sentencia «RUN» también puede ser incluida como línea dentro de un programa.





en estos dos ejemplos, el programa comienza a ejecutarse de nuevo al llegar a la última sentencia, de esta forma se crea un bucle sin fin.

El argumento también puede ser una variable numérica previamente definida.

Ejemplo:

```
 1 REM ***************
       *             *
       * RUN linea   *
       *             *
       ***************
 2 INPUT "En que linea quieres
empezar la ejecucion de progra
ma?";linea
 4 RUN linea
10 PRINT "Ejecuto la 10"
20 PRINT "Ejecuto la 20"
30 PRINT "Ejecuto la 30"
40 PRINT "Ejecuto la 40"
50 PRINT "Ejecuto la 50"
60 PRINT "Ejecuto la 60"
```

Una vez ejecutado el programa, éste pide que le introduzcamos el n.º de línea de la nueva ejecución, valor asignado a la variable «línea», la sentencia «RUN línea» lo hace a partir de este valor.

BREAK

Acceso al teclado



Definición

La función «BREAK» provoca una ruptura en la ejecución de un programa, en el acceso a los periféricos «impresora» y «cassette» y en los listados de más de 22 líneas, es decir, en aquellos en que aparece el mensaje:

scroll?

Esta ruptura sólo provoca una *interrupción* en la ejecución del programa, es decir, que *no borra* el contenido de la memoria. En la mayoría de los casos se podrá continuar con ella, utilizando el comando «CONTINUE» (CONT).

ADVERTENCIA

Si se está ejecutando una sentencia del tipo «INPUT», no se puede provocar la ruptura del programa, esto se consigue utilizando otra técnica que posteriormente será descrita.



Análisis sentencia «Break».

El intérprete BASIC al *terminar* de ejecutar una instrucción verifica si están pulsadas las teclas «CAPS SHIFT» y «SPACE», si no lo están continúa con la ejecución de la siguiente instrucción, y si por el contrario, lo están, provoca su interrupción.

En aquellas instrucciones en que el tiempo de ejecución es prolongado, es necesario *mantener* estas teclas oprimidas hasta que aparezca el informe correspondiente.

Ejemplo:

```
10 BEEP 2, 10
20 BEEP 3, 20
30 BEEP 1, 15
40 BEEP 3, 5
```

Ejecute estas sentencias y utilice la función «BREAK»

Dependiendo de la situación en que se utilice «BREAK», existen dos tipos de informes. Cuando se utiliza para interrumpir un programa, el informe visualizado en pantalla es:

L BREAK into program

En los restantes casos, con sólo mantener pulsada la tecla «SPACE» (BREAK) se consigue la interrupción, y el mensaje presentado por el ordenador es:

D BREAK - CONT repeats

La diferencia entre estos dos mensajes será explicada con detalle al tratar la sentencia «CONTINUE» (CONT).

Al final del informe aparece la línea y el número de sentencia, dentro de la línea donde se produjo la interrupción.

STOP

Acceso al teclado

Tipo de sentencia

Comando de programación.



Ejemplo sentencia «Stop».

Definición

A pesar de ser un comando de programación, «STOP» es tratado en este capítulo, ya que su función es de control, cuando se ejecuta se interrumpe el programa.

«STOP» no tiene sentido como comando directo, por lo que debe ser editado como línea de programa *sin argumento*.

Ejemplo:

```
40 STOP
```

cuando el intérprete BASIC analiza esta sentencia, se detiene en la línea 40 y presenta el mensaje:

9 STOP statement, 40:1

Esta sentencia puede ser utilizada en diversas ocasiones, pero principalmente:

a) Para separar diversas rutinas independientes dentro de un solo programa.
   Ejemplo:
   Edite el programa «1» que simula una calculadora básica.

Las sentencias «STOP» separan las rutinas de «suma», «resta», «multiplicación» y «división». Para acceder a las diversas rutinas se utiliza la sentencia «RUN» y como argumento la variable «código», el valor de esta se asigna con el «INPUT» de la línea «8».

b) Para separar un programa principal de las *subrutinas*. Estas se estudiarán en otro capítulo.

c) Cuando se desea que se interrumpa la ejecución de un programa en función del resultado de una comparación. Se utiliza conjuntamente con el par de sentencias «IF-THEN».

Ejemplo:

```
10 REM ***********
       * COMPARA *
       ***********
20 INPUT  Numero 1? "; a1
30 PRINT a1;
40 INPUT  Numero 2? "; a2
50 PRINT a2
60 IF a1=a2 THEN STOP
70 GO TO 10
```

se producirá la interrupción del programa, cuando las variables «a1» y «a2» sean iguales.

d) En técnicas especiales de depuración de programas.

e) También se utiliza para provocar la ruptura de un programa, en una sentencia del tipo «INPUT».

Ruptura del «INPUT»

Para interrumpir la ejecución de un programa en una sentencia «INPUT», es necesario utilizar una serie de técnicas, dependiendo estas del tipo de «INPUT»:

— INPUT numérico.
— INPUT de cadena.
— INPUT LINE.

PROGRAMA 1

```
  10 REM ***************
         *               *
         * CURSO BASIC   *
         *               *
         ***************
         *               *
         * CALCULADORA   *
         *               *
         ***************

  20 BORDER 4: PAPER 4: INK 1: C
LS
  30 REM ************
         *          *
         * OPCIONES *
         *          *
         ************

  40 PRINT AT 3,10;"CALCULADORA"
  50 PRINT AT 7,4;"CODIGO     OPE
RACION"
  60 PRINT AT 8,4;"_______     ___
_____"
  70 PRINT AT 10,6,"14        SUMA
"
  80 PRINT AT 12,6;"22        REST
A"
  90 PRINT AT 14,6;"30        MULT
IPLICACION"
 100 PRINT AT 16,6;"38        DIVI
SION"
 110 INPUT "Introduzca codigo de
 operacion  ? ";codigo
 120 CLS
 125 RUN codigo*10
 130 REM
         ********
         *      *
         * SUMA *
         *      *
         ********

 140 PRINT AT 3,13;"SUMA"
 150 INPUT "Sumando 1? ";suma1
 160 INPUT "Sumando 2? ";suma2
 170 LET suma=suma1+suma2
 180 CLS
 190 PRINT suma1;" + ";suma2;" =
 ";suma
 200 STOP
 210 REM
         *********
         *       *
         * RESTA *
         *       *
         *********

 220 PRINT AT 3,12,"RESTA"
 230 INPUT "Minuendo? ";min
 240 INPUT "Sustraendo? ",sus
 250 LET resta=min-sus
 260 CLS
 270 PRINT min;" - ";sus;" = ";r
esta
 280 STOP
 290 REM
         ******************
         *                *
         * MULTIPLICACION *
         *                *
         ******************

 300 PRINT AT 3,6;"MULTIPLICACIO
N"
 310 INPUT "Multiplicando? ";mul
 320 INPUT "Multiplicador? ";mul
t
 330 LET multiplicacion=mul*mult
 340 CLS
 350 PRINT mul;" * ";mult;" = ";
multiplicacion
 360 STOP
 370 REM
         ************
         *          *
         * DIVISION *
         *          *
         ************

 380 PRINT AT 3,12,"DIVISION"
 390 INPUT "Dividendo? ";div
 400 INPUT "Divisor? ";divi
 410 LET division=div/divi
 420 CLS
 430 PRINT div," / ";divi," = ";
division
 440 STOP
```

PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *               *
         * CURSO BASIC   *
         *               *
         ***************
         *               *
         * !!! NEW !!!   *
         *               *
         ***************

  20 BORDER 6: PAPER 6: INK 1: C
LS
  30 REM ***************
         *             *
         * DIBUJO CRONO *
         *             *
         ***************

  40 PRINT AT 10,11; PAPER 2; IN
K 4; FLASH 1;"▚▚▚▚▚▚▚▚▚"
  50 FOR n=11 TO 13
  60 PRINT AT n,11; PAPER 2; INK
 4; FLASH 1;"▚";AT n,19;"▚"
  70 NEXT n
  80 PRINT AT 14,11; PAPER 2; IN
K 4; FLASH 1;"▚▚▚▚▚▚▚▚▚"
  90 PRINT AT 12,13;"10:00"
```

Cuando son del tipo numérico basta simplemente con teclear la sentencia «STOP» (SYMBOL SHIFT + A) y «ENTER», inmediatamente se provoca la ruptura del programa y aparece el mensaje:

```
H STOP in INPUT
```

Ejemplo:

```
10 INPUT " > ";a
20 PRINT a
30 GO TO 10
```

Si intenta utilizar la función «BREAK», observará que no sirve en estos casos.

Puede obtener la ruptura también, de una forma menos elegante, tecleando letras aleatoriamente, de esta manera el intérprete BASIC al analizar la entrada de datos y comprobar que no corresponde con un valor numérico o con una variable previamente definida, visualizará el mensaje:

```
2 Variable not found
```

Cuando el «INPUT» es del tipo alfanumérico, la técnica es ligeramente distinta.

Ejemplo:

```
10 INPUT "?  "; a$
20 PRINT a$
30 GO TO 10
```

Intente introducir «STOP», observará que el programa no se interrumpe, ya que la variable alfanumérica «a$» asume el código correspondiente al *token* «STOP», y se ejecuta la siguiente instrucción, y así sucesivamente. La única manera de introducir «STOP», sin que lo tome como valor alfanumérico, es eliminando las comillas ("").

Para borrar las comillas, existen dos métodos. El primero es utilizando la función «DELETE», de esta forma desaparece la *comilla* situada a la izquierda del cursor. A partir de este instante ya se puede introducir la sentencia «STOP»; el mensaje que aparece es también:

```
H STOP in INPUT
```

En el segundo método se utiliza la función «EDIT», de esta manera desaparecen ambas comillas y al igual que en el caso anterior, se puede introducir «STOP».

Para cortar un «INPUT LINE», la filosofía es totalmente distinta, ya que ni se permite introducir «STOP», ni eliminar las comillas, simplemente por que estas no existen.

Ejemplo:

```
1ϕ INPUT " "; LINE a$
dϕ PRINT a$
3ϕ GO TO 1ϕ
```

La única manera de salir del programa anterior, una vez ejecutado, es utilizando el cursor de desplazamiento inferior («CAPS SHIFT» + «6»). El mensaje presentado, al igual que en las anteriores situaciones es:

```
H STOP in INPUT
```

```
CONTINUE
```

Acceso al teclado

L PRINT

MODO K

PAPER

```
100 PRINT AT 3,0;"Este programa
se autodestruira";"" al llegar
la cuenta a 00:00"
110 REM
          ****************
          *                *
          * CUENTA ATRAS   *
          *                *
          ****************
120 FOR m=9 TO 0 STEP -1
130 PRINT AT 12,13;"0";m
140 FOR s=59 TO 0 STEP -1
142 IF s<10 THEN PRINT AT 12,16
;0,s: GO TO 155
150 PRINT AT 12,16;s
155 BEEP 0.02,20
160 NEXT s
170 NEXT m
180 REM
          ****************
          *                *
          * !!! BOOM !!!   *
          *                *
          ****************

190 FOR n=0 TO 7
200 BORDER n
210 BEEP 0.03,n
220 NEXT n
230 CLS
235 FOR n=1 TO 50
240 PRINT OVER 1;AT 10,8,"!!!!
BOOM !!!!"
245 NEXT n
250 REM
          ****************
          *              *
          * !!! NEW !!!  *
          *              *
          ****************

260 NEW
```

Definición

El comando directo «CONTINUE» se reconoce en el teclado por su forma abreviada «CONT». La utilidad de este comando es continuar con la ejecución de un programa que, debido a un informe de error o a un «BREAK» se ha interrumpido. Este comando no precisa argumento.

Cuando la interrupción se ha debido a un «BREAK» con informe:

```
L BREAK into program
```

o a una sentencia «STOP».

```
9 STOP statement
```

el comando «CONTINUE» comienza a ejecutar el programa a partir de la siguiente instrucción, en que se produjo la ruptura.

Sin embargo, cuando el informe presentado por «BREAK» es:

```
D BREAK - CONT repeats
```

o se visualiza:

```
H STOP in INPUT
```

TIPO DE "INPUT"	METODO	
NUMERICO	STOP	
ALFANUMERICO	ELIMINAR COMILLAS	DELETE EDIT
	+ STOP	
LINE	⇩	CAPS SHIFT + 6

Ruptura en «Input».

«CONTINUE» repite la ejecución en la misma línea donde se provocó la interrupción.

Ejemplo:

Introduzca las siguientes líneas

```
1ϕ LOAD ""
2ϕ PRINT "cargado"
```

cuando está en la fase de «carga» pulse la tecla «SPACE». Una vez interrumpido teclee «CONT», el programa volverá a ejecutar la sentencia «LOAD».

Si el programa se ha interrumpido debido a un error, podemos subsanar el problema momentáneamente y continuar con la ejecución.

Ejemplo:

```
10 REM *********
       *       *
       * FALLO *
       *       *
       *********
20 INPUT "Coordenada x? ";x
30 PRINT x/z
40 INPUT "Coordenada y? ";y
50 PRINT y/z
60 GO TO 10
```

Este programa una vez ejecutado e introducido el valor de la «coordenada X» presenta un fallo en la línea 3ϕ, ya que no está definida la variable «Z». Defínala con un comando directo como por ejemplo:

```
LET Z = 5
```

y tecleando «CONTINUE» volverá a ejecutarse el programa a partir de la línea 3ϕ

«CONTINUE» *no se puede* emplear con comandos directos. Se pueden distinguir tres casos.

a) Cuando se interrumpe en la primera sentencia.

Ejemplo:

```
LOAD "" LET a = 2 : PRINT a
```

si se pulsa «SPACE» (BREAK) y se pretende continuar con la ejecución de las restantes sentencias, el programa pierde el control y se queda un bucle sin fin, para salir de él pulse la tecla «CAPS SHIFT» + «SPACE».

b) Cuando se interrumpe en la segunda sentencia.



Informes.

Ejemplo:

```
PRINT "hola":LOAD"":PRINT "FIN"
```

En este caso al pretender continuar una vez realizada la interrupción se nos presenta el mensaje:

```
Ø OK
```

c) Cuando se interrumpe en la tercera o siguiente sentencias.
Ejemplo:

```
INPUT " >    "; a : PRINT a :
LOAD"". LETb =2
```

aparece el mensaje:

```
N Statement lost
```

al intentar continuar con la ejecución una vez interrumpido en la sentencia «LOAD».

Informes de pantalla

Para comunicarnos el ordenador el resultado de la ejecución de los programas, tanto si han sido completados, interrumpidos, o con errores, utiliza este las dos líneas inferiores de la pantalla para enviarnos dichos informes.

Estos informes son visualizados de acuerdo a un formato.

CODIGO: Número comprendido entre «Ø» y «9» o letra de la «A» a la «R». Facilita la búsqueda en la tabla general de informes, apéndice B del manual (pág. 189).

SIGNIFICADO: Breve descripción del evento ocurrido. Para una mayor aclaración debe consultarse el manual.

LINEA: Número de línea donde se ha producido el evento.

SENTENCIA: Número de sentencia dentro de la línea.

Ejemplo:

Veamos el significado del informe:

```
H STOP in INPUT, 1Ø . 1
```

«H» es el código y significa que ha ocurrido una interrupción del programa en la sentencia primera de la línea 1Ø; dicha interrupción ha sido debida a que se ha introducido «STOP» en una sentencia del tipo «INPUT».

Un informe con número de sentencia «2» se refiere a la sentencia situada a continuación del primer separador (:) o de la palabra clave «THEN», y así sucesivamente.

Los comandos directos al no poseer número de línea, se indican en los informes como línea Ø.


```
NEW
```

Acceso al teclado

MODO K

Definición

Generalmente este comando se utiliza de forma directa y no precisa de ningún argumento para poderse ejecutar.

«NEW» borra el programa o programas almacenados en memoria, también borra el valor de las variables definidas. Hay una serie de *variables de sistema* que no se ven afectadas por este comando, entre ellas los GDU o gráficos definidos por el usuario.

Debe utilizarse con mucho cuidado ya que de lo contrario, podríamos borrar un programa que aún no ha sido salvado, cosa no muy agradable por cierto.

Cuando se ejecuta da la impresión de haber conectado el aparato de nuevo, ya que nos presenta el famoso mensaje inicial:

```
© 1982 Sinclair Research Ltd.
```

Puede incluirse con precaución dentro de un programa para dar por finalizada su ejecución y borrado.

El programa n.º «2» incorpora esta sentencia, "sálvelo antes de ejecutar".

```
CLS
```

Acceso al teclado

MODO K

Definición

El comando «CLS» puede ser utilizado tanto en modo directo, como formando parte de un programa; no precisa de ningún argumento.

La función de este comando es borrar la pantalla de caracteres y gráficos, asumiendo ésta el color especificado en la última sentencia «PAPER» ejecutada con anterioridad. El color del *borde* de la pantalla no se ve afectado por esta sentencia.

Ejemplos:

— Introduzca el siguiente programa:

```
10 REM ****************
       *               *
       * !!! @@@ !!!  *
       *               *
       ****************

20 FOR i=1 TO 704
30 PRINT "@";
40 NEXT i
50 REM
       ******************
       *                *
       * BORDE (ROJO)   *
       *                *
       ******************

60 BORDER 2
```

este programa llena la zona de visualización con el símbolo « @», teclee el comando directo «CLS» y observe la pantalla.

— En el siguiente programa la sentencia «CLS» se utiliza para borrar la pantalla y asumir los colores «magenta» para el fondo y «amarillo» el de los caracteres; el color del borde se asigna directamente con la sentencia «BORDER».

Ejemplo de listado.

```
10 REM ********************
       *                  *
       * ASIGNAR COLORES  *
       *                  *
       ********************

20 REM ** BORDE  verde' **
30 BORDER 4
40 REM ** FONDO  magenta' **
50 PAPER 3
60 REM ** TINTA  amarilla' **
70 INK 6
80 CLS
90 PRINT AT 10,10  MICROHOBBY'
```

LIST

Acceso al teclado

MODO K

Definición

«LIST» se utiliza normalmente como comando directo y permite obtener un listado del programa almacenado en memoria. La estructura general de esta sentencia es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
LIST	N.º DE LINEA

Ejemplos:
— LIST 12ϕ
— LIST 3ϕ
— LIST

Cuando el argumento se omite, el intérprete BASIC ejecuta este comando a partir de la línea 1.

El listado del programa se visualiza en páginas de 22 líneas presentando en la parte inferior de la pantalla el mensaje:

scroll?

este mensaje, como ya recordará el lector de lo explicado anteriormente con la sentencia «PRINT», sirve para preguntarnos si queremos visualizar la siguiente página. Pulsando las teclas «N», «SPACE» o «STOP» («SYMBOL SHIFT» + «a») el listado se interrumpirá y se nos presentará el mensaje:

D BREAK - CONT repeats

pulsando cualquier otra tecla se visualizará la siguiente página y así sucesivamente hasta que se termine el listado (mensaje ϕ OK).

Cuando como argumento se introduce, por error, un número decimal, el intérprete BASIC redondea este valor hasta el número entero más próximo: si tiene un programa almacenado en la memoria, ejecute estos dos comandos directos y observe los resultados:

```
LIST 1ϕ.2
LIST 1ϕ.5
```

Si se especifica un número de línea inexistente, el comando «LIST» empezará a ejecutarse a partir de la siguiente.

El argumento también puede ser una variable numérica previamente definida. En el siguiente ejemplo, la instrucción «LIST línea» visualiza el listado a partir del valor asignado a la variable «línea».



LIST y EDIT

En el capítulo «2» dedicado a la edición de programas y corrección de los posibles errores, se estudió un método para corregir líneas de programa una vez editadas. Este método consistía en desplazar con los cursores (y) el prompt " > " hasta situarlo en la línea que queríamos corregir; pero ¿qué pasa si tenemos el cursor en la línea 4ϕϕϕ y queremos corregir la 2ϕ?, como vemos este método no es efectivo ya que perderíamos mucho tiempo desplazando cursores; en estos casos resulta más interesante utilizar el comando «LIST».

Para situar el prompt " > "en la línea que deseamos corregir basta simplemente con pedir un listado a partir de dicha línea, por ejemplo si deseamos corregir la línea 2ϕ, introduciremos el comando directo:

LIST 2ϕ

lógicamente si el listado es largo aparecerá el mensaje:

scroll?

pulsando la tecla «N», «SPACE» o «STOP» el listado se interrumpirá. El prompt ya lo tenemos situado en la línea 2ϕ; para corregirla utilizaremos la Función «EDIT», con lo que nos pasará a la parte inferior de la pantalla. A partir de este momento podremos corregirla utilizando los cursores (y) y la función «DELETE». Una vez terminada la modificación, pulsando «ENTER» volverá a la parte superior. ■

SALTOS INCONDICIONALES Y CONDICIONALES

Hay ocasiones en que por razones de estructura de un programa, interesa que las instrucciones no se ejecuten de forma secuencial, es decir, una detrás de otra, sino que, por el contrario realicen *saltos*; éstos pueden clasificarse dependiendo de su función en:

— INCONDICIONALES.
— CONDICIONALES.

Como su propio nombre indica, un salto *incondicional* es aquel que salta directamente al número de línea especificado en el argumento, sin embargo, los condicionales necesitan que se cumpla previamente la condición prevista en la instrucción.

GO TO

Acceso al teclado

MODO K

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

La sentencia «GO TO» realiza los saltos incondicionales dentro de un programa, su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
GO TO	N.º de línea



Ejemplo sentencia "GO TO".

Ejemplos:

— GO TO 3ϕ
— GO TO 7ϕ

Una sentencia de este tipo transfiere la ejecución del programa a la línea especificada en su argumento.

En el siguiente programa, al analizar el intérprete BASIC la instrucción «4ϕ», la siguiente que ejecutará será la «1ϕ».

```
10 REM ***************
       *             *
       *   GO TO     *
       *             *
       ***************
20 INPUT  teclee ,lo que quiera
y pulse      ENTER'  ;;;;;  ;a$
30 PRINT a$
40 GO TO 10
```

En este otro se ha incluido un *índice* asignado a la variable «potencia» que se incrementa en uno cada vez que se ejecuta la línea «5ϕ», este índice sirve tanto para indicar el número de veces menos uno, que se realiza la operación matemática (2^n) como para utilizarse como potencia de la misma.

```
10 REM ***************
       *             *
       * POTENCIAS   *
       *             *
       ***************
20 LET potencia = 0
30 PRINT potencia;
40 PRINT      ;2↑potencia
50 LET potencia=potencia+1
60 GO TO 30
```

Debe poner atención al calcular el número de línea donde desea que se realice el salto, ya que podrían no ejecutarse ciertas líneas intermedias.

Ejemplo:

```
10 REM ***************
       *             *
       * INCORRECTO  *
       *             *
       ***************
20 LET a$= MICRO
30 LET b$= HOBBY
40 LET c$= SEMANAL'
50 PRINT a$;
60 PRINT b$+  ',
70 PRINT c$
80 GO TO b0
```



Ejemplo salto y ejecución condicional (IF... THEN...).

en este ejemplo, solamente la primera vez se ejecuta el programa correctamente; en las siguientes, la variable «a$» no se visualiza, por tanto la línea 8ϕ debería ser:

GO TO 5ϕ

«GO TO» también puede ser utilizado como comando directo, esta aplicación es bastante interesante, ya que permite ejecutar un programa sin alterar el contenido de las variables hasta ese momento definidas. En la depuración de programas se utiliza frecuentemente en sustitución del comando «RUN» que lo borra todo.

El argumento puede ser una variable de tipo numérico:

```
  1 REM ************
        *          *
        * VARIABLE *
        *          *
        ************
  4 INPUT 'A que linea hago ir
GO TO' ; 10, 20,30,40,50 o 60?
",linea
  6 GO TO linea
 10 PRINT "salto a la 10"
 20 PRINT "salto a la 20"
 30 PRINT "salto a la 30"
 40 PRINT "salto a la 40
 50 PRINT "salto a la 50"
 60 PRINT "salto a la 60"
 70 PRINT ,"
 80 GO TO 4
```

una vez introducida la variable «línea» el control de ejecución salta hasta el valor especificado en ella.

IF ... THEN ...

Acceso al teclado

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

El grupo de sentencias «IF» y «THEN» permiten realizar los saltos o ejecutar una serie de instrucciones de una manera *condicional*, es decir, en función del resultado de una comparación.

Las estructuras básicas son:

a) Salto condicional.

SENTENCIA	ARGUMENTO
IF condición	THEN GO TO...

Ejemplo:

```
10 REM *********
       *       *
       * SALTO *
       *       *
       *********
20 INPUT 'Numero    A  ? ',a
30 INPUT  Numero    B  ? ',b
40 IF a=b THEN GO TO 70
50 LET a=a+b/2
60 GO TO 30
70 PRINT  Valor  'A        a
80 PRINT     "Fin
```

cuando las variables «a» y «b» sean iguales, la ejecución del programa continuará en la línea 7ϕ, si no, se asignará a la variable «a» el valor de «a + b/2» y posteriormente, ejecuta un salto incondicional a la línea 3ϕ.

b) Ejecución condicional.

SENTENCIA	ARGUMENTO
IF condición	THEN nstrucc ones...

Ejemplo:

```
10 REM *************
       *           *
       * EJECUCION *
       *           *
       *************
20 PRINT 'MICROHOBBY'
30 INPUT "Quiere continuar(SI
/NO)? ";f$
40 IF f$='NO' THEN PRINT AT 10
,15, FIN' :LET a=0 LET b=0: STO
P
50 GO TO 20
```

si no se cumple que la variable de cadena «f$» sea igual a «NO» se ejecuta la instrucción siguiente; si por el contrario lo son, se ejecutan las sentencias que acompañan al «THEN».

De lo explicado hasta este momento, se desprende que la sentencia «IF ... THEN ...» es como una encrucijada con dos caminos, donde el ordenador tiene que elegir uno de ellos.

OBSERVACION

Si se utiliza la sentencia «GO TO», dentro de la lista de instrucciones que deben ejecutarse si se cumple la condición impuesta en el «IF», ésta deberá ser colocada la última, ya que de lo contrario, quedarían sin ejecutar algunas instrucciones.

Ejemplo:

```
1ϕϕ IF mes = 8 THEN PRINT
"AGOSTO" : GO TO 12ϕ :
LET mes = ϕ
```

la asignación del valor «ϕ» a la variable «mes» no se realiza, ya que antes se ejecuta una instrucción de salto incondicional a la línea 12ϕ.

Para realizar las comparaciones, puede utilizarse cualquiera de los operadores *relacionales*:

>	MAYOR QUE ..
<	MENOR QUE ...
> =	MAYOR O IGUAL
< =	MENOR O IGUAL
< >	DISTINTO

Ejemplos:

— IF a > b THEN ...
— IF J$ < S$ THEN ...
— IF n > = K * t THEN
— IF Kilo < = 7 THEN ..
— IF P$ < > "SI" THEN...



Programa "Areas" menú de opciones.

PROGRAMA 1

```
  10 REM **********
         *  *
         * AGENDA *
         *  *
         **********
  20 PRINT AT 0,4,"NOMBRE
   TELEFONO"
  25 PRINT "
  27 LET indice=1
  30 INPUT "Nombre >>> ", LINE n
$
```

```
  40 IF n$="FIN" OR n$="fin" THE
N GO TO 1000
  50 PRINT n$,
  60 INPUT "Telefono >>> ";telef
ono
  70 PRINT telefono
  80 IF indice=18 THEN GO TO 100
0
  90 LET indice=indice+1
 100 GO TO 30
1000 PRINT #0,AT 1,2,"<<<<< Fin
de edicion >>>>>"
1010 PAUSE 0
```




Programa "Areas" desarrollo opción "Rombo".

Los operadores *lógicos* «AND» y «OR» son utilizados cuando hay una combinación de condiciones dentro de una sentencia «IF ... THEN ...». El operador «AND» implica que deben cumplirse todas y cada una de las condiciones.

Ejemplo:

```
10 IF n >= 0 AND n <= 9 THEN ...
```

solamente se cumplen las dos condiciones, cuando la variable «n» tiene un valor comprendido entre «0» y «9».

Utilizando el operador «OR» basta solamente con que se cumpla una de las condiciones previstas en la comparación:

Ejemplo:

```
10 IF A$ = "A" OR B$ <> "C"
   OR n > 30 THEN ...
```

en este ejemplo, se cumple la condición general en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando la variable A$ tenga el valor "A".
b) Cuando el contenido de la variable B$ sea distinto de "C".
c) Cuando "n" sea superior a "30".
d) o con cualquier combinación de los anteriores casos.

También pueden combinarse los operadores «AND» y «OR».

Ejemplo:

```
10 IF (J$ = "NO" AND n <
100) OR (J$ = "SI" AND (p = 10
   OR t = 7)) THEN ...
```

primero, se evalúan individualmente las condiciones encerradas entre paréntesis, y posteriormente, se evalúan entre sí los resultados parciales, por tanto, será necesario que se cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Cuando J$ = "NO" y n < 100.
b) Cuando J$ = "SI" y p = 10.
c) Cuando J$ = "SI" y t = 7.
d) Combinaciones de a, b y c.

El programa número «1» es un ejemplo de aplicación de las sentencias «IF ... THEN ...»; acaba su ejecución cuando se teclean dieciocho nombres con sus correspondientes teléfonos o cuando se introduce la palabra «FIN» o «fin» en el instante que el ordenador espera un nombre.

Evaluación de las condiciones

Cuando una condición se cumple, es decir, que es verdadera, se le asigna el valor "1" (distinto de 0) y cuando es falsa, el valor 0 (igual a 0). Para evaluar una condición compleja, primero se evalúan una a una, asignando los valores «0» o «1» según corresponda; pos-



Programa "Areas" Rutina "Fin".

teriormente, por parejas hasta que sólo quede una condición, si el resultado es «ϕ» el ordenador pasará a ejecutar la siguiente instrucción; si es «1», ejecutará antes las instrucciones contenidas en el «THEN...».

Ejemplo:

```
IF (a > b OR c = 7) AND (t < > ϕ AND p = a * 5) THEN ...
```

para los valores:

a = 4
b = 2
c = 6
t = 5ϕ
p = 2ϕ

Resolviendo por pasos:

a) (a > b) OR (c = 7)
(a > b) es verdadero (1), ya que «4» es mayor que «2».
(c = 7) es falso (ϕ), ya que «6» no es igual a «7».

Realizando la operación lógica «OR» de los valores anteriores

```
1 OR ϕ
```

observamos que el resultado es «1», ya que se cumple una de las condiciones. (Repasar el capítulo dedicado a «OPERADORES LOGICOS»).

b) (t < > ϕ) AND (p = a * 5)
(t < > ϕ) es verdadero (1), ya que «5ϕ» es distinto de «ϕ».
(p = a * 5) es verdadero (1), por que «2ϕ» es igual a «4» por «5».
Realizando la operación lógica «AND» de los valores anteriores «1» y «1»

```
1 AND 1
```

tenemos un resultado igual a «1» ya que se cumplen las dos condiciones.

c) (condición 1) AND (condición 2)
Como las dos condiciones se cumplen, el resultado global es también verdadero «1».

Asigne otros valores a las variables e intente resolver el resultado; si tiene algún problema o desea comparar los resultados ejecute el siguiente programa:

```
10 REM ********************
       *                  *
       * VERDADERO/FALSO  *
       *                  *
       ********************
20 INPUT "A >> ";a
30 INPUT "B >> ";b
40 INPUT "C >> ";c
50 INPUT "T >> ";t
60 INPUT "P >> ";p
70 IF (a>b OR c=7) AND (t<>0 AND p=a*5) THEN PRINT "VERDADERO" ELSE GO TO 20
80 PRINT "FALSO"
90 GO TO 20
```

El valor de una condición también puede ser asignado a una variable, de la forma:

```
LET resultado = f$ = "FIN"
```

la variable «resultado» tendrá el valor «1» cuando f$ sea igual a la cadena «FIN», y «ϕ» cuando f$ tenga otro valor. Podríamos, por tanto, editar una sentencia del tipo:

```
IF resultado THEN ...
```

PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *    AREAS Y  *
         *             *
         * PERIMETROS  *
         *             *
         ***************
  20 BORDER 1: PAPER 1  INK 7: CLS
  30 REM ************
         *          *
         * OPCIONES *
         *          *
         ************
  40 PRINT AT 1,0;"CALCULO DE AREAS  © MICROHOBBY"
  50 PRINT AT 4,9;"MENU DE OPCIONES"
  60 PRINT AT 5,7;"_____________"
  70 PRINT AT 8,8;"1 - TRIANGULO"
  80 PRINT AT 10,8;"2 - RECTANGULO"
  90 PRINT AT 12,8;"3 - CUADRADO"
 100 PRINT AT 14,8;"4 - ROMBO"
 110 PRINT AT 16,8;"5 - ROMBOIDE"
 120 PRINT AT 18,8;"6 - TRAPECIO"
 130 PRINT AT 20,8;"7 - CIRCUNFERENCIA"
 140 INPUT "Introduzca la opcion deseada     >>> ";opcion
 150 REM
         ****************
         *              *
         * VERIFICACION *
         *              *
         ****************
 160 IF opcion<1 OR opcion>7 THEN GO TO 140
 165 CLS
 170 IF opcion=1 THEN GO TO 250
 180 IF opcion=2 THEN GO TO 450
 190 IF opcion=3 THEN GO TO 700
 200 IF opcion=4 THEN GO TO 970
 210 IF opcion=5 THEN GO TO 1170
 220 IF opcion=6 THEN GO TO 1380
 230 IF opcion=7 THEN GO TO 1630
 240 GO TO 40
 250 REM
         *************
         *           *
         * TRIANGULO *
         *           *
         *************
 260 PRINT AT 2,11;"TRIANGULO"
 270 PRINT AT 3,11;"________"
 280 PLOT INK 4,16,47
 290 DRAW INK 4,63,0
 300 DRAW INK 4,-32,73
 310 DRAW INK 4;-31,-73
 312 PRINT AT 17,5;"b"
 314 PRINT AT 12,5;"h"
 320 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA DATOS *
         *               *
         *****************
 330 INPUT "Base >>> ";base
 340 PRINT AT 7,11;"b : ";base
 350 INPUT "Altura >>> ";altura
 360 PRINT AT 9,11;"h : ";altura
 370 REM
         ************
         *          *
         * CALCULOS *
         *          *
         ************
 380 LET area=base*altura/2
 390 PRINT AT 12,11;"AREA ";area
 400 LET lado=SQR (altura↑2+(base/2)↑2)
 410 LET perimetro=lado*2+base
 430 PRINT AT 14,11;"PERIMETRO: ";perimetro
 440 GO TO 9000
 450 REM
         **************
         *            *
         * RECTANGULO *
         *            *
         **************
 460 PRINT AT 2,11;"RECTANGULO"
 470 PRINT AT 3,11;"_________"
 480 PLOT INK 4,16,47
 490 DRAW INK 4,63,0
 500 DRAW INK 4;0,80
 510 DRAW INK 4,-63,0
 520 DRAW INK 4,0,-80
 530 PRINT AT 17,5;"b"
 540 PRINT AT 10,0;"h"
 550 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA DATOS *
         *               *
         *****************
 560 INPUT "Base >>> ";base
 570 PRINT AT 7,13;"b : ";base
 580 INPUT "Altura >>> ";altura
 590 PRINT AT 9,13;"h : ";altura
 600 REM
         ************
         *          *
         * CALCULOS *
         *          *
         ************
 610 LET area=base*altura
 620 PRINT AT 12,13;"AREA ";area
 630 LET perimetro=base*2+altura*2
 640 PRINT AT 14,13;"PERIMETRO: ";perimetro
 650 GO TO 9000
 700 REM
         ************
         *          *
         * CUADRADO *
         *          *
         ************
 710 PRINT AT 2,13;"CUADRADO"
 720 PRINT AT 3,13;"________"
 730 PLOT INK 4,16,47
 740 DRAW INK 4,63,0
 750 DRAW INK 4,0,63
 760 DRAW INK 4;-63,0
 770 DRAW INK 4;0,-63
 780 PRINT AT 17,5;"L"
 790 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA DATOS *
         *               *
         *****************
 800 INPUT "Lado >>> ";lado
 900 PRINT AT 7,13;"L : ";lado
 910 REM
         ************
         *          *
         * CALCULOS *
         *          *
         ************
 920 LET area=lado↑2
 930 PRINT AT 12,13;"AREA ";area
 940 LET perimetro=lado*4
 950 PRINT AT 14,13;"PERIMETRO: ";perimetro
 960 GO TO 9000
 970 REM
```

```
         *********
         *       *
         * ROMBO *
         *       *
         *********

 980 PRINT AT 2,14;"ROMBO"
 990 PRINT AT 3,14;"_____"
1000 PLOT INK 4,40,40
1010 DRAW INK 4,24,48
1020 DRAW INK 4,-24,48
1030 DRAW INK 4,-24,-48
1040 DRAW INK 4,24,-48
1050 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA DATOS *
         *               *
         *****************

1060 INPUT "Diagonal mayor >>> "
;mayor
1070 PRINT AT 7,12,"D : ";mayor
1080 INPUT "Diagonal menor >>> "
;menor
1090 PRINT AT 9,12;"d : ";menor
1100 REM
         ************
         *          *
         * CALCULOS *
         *          *
         ************

1110 LET area=mayor*menor/2
1120 PRINT AT 12,12,"AREA
";area
1130 LET lado=SQR ((mayor/2)↑2+(
menor/2)↑2)
1140 LET perimetro=lado*4
1150 PRINT AT 14,12;"PERIMETRO·
";perimetro
1160 GO TO 9000
1170 REM
         ************
         *          *
         * ROMBOIDE *
         *          *
         ************

1180 PRINT AT 2,12;"ROMBOIDE"
1190 PRINT AT 3,12;"_________"
1200 PLOT INK 4,8,47
1210 DRAW INK 4,64,0
1220 DRAW INK 4,16,40
1230 DRAW INK 4,-64,0
1240 DRAW INK 4,-16,-40
1250 PRINT AT 17,5;"b"
1260 PRINT AT 13,4,"h"
1265 PRINT AT 13,0,"l"
1270 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA DATOS *
         *               *
         *****************

1280 INPUT "Base >>> ",base
1290 PRINT AT 7,13,"b : ",base
1300 INPUT "Altura >>> ",altura
1310 PRINT AT 9,13;"h : ",altura·
1312 INPUT "Lado >>> ";lado
1314 PRINT AT 11,13;"l : ",lado
1320 REM
         ************
         *          *
         * CALCULOS *
         *          *
         ************

1330 LET area=base*altura
1340 PRINT AT 14,13;"AREA      ·
";area
1350 LET perimetro=lado*2+base*2
1360 PRINT AT 16,13;"PERIMETRO:
";perimetro
1370 GO TO 9000
1380 REM
         ************
         *          *
         * TRAPECIO *
         *          *
         ************
```

```
1390 PRINT AT 2,12,"TRAPECIO"
1400 PRINT AT 3,12,"_________"
1410 PLOT INK 4;8,47
1420 DRAW INK 4,80,0
1430 DRAW INK 4,-16,64
1440 DRAW INK 4;-48,0
1450 DRAW INK 4,-16,-64
1460 PRINT AT 17,5;"B"
1470 PRINT AT 12,3;"h"
1480 PRINT AT 6,5,"b"
1490 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA DATOS *
         *               *
         *****************

1500 INPUT "Base mayor >>> ",may
or
1510 PRINT AT 7,13;"B : ";mayor
1520 INPUT "Base menor >>> ";men
or
1530 PRINT AT 9,13;"b : ";menor
1540 INPUT "Altura >>> ";altura
1550 PRINT AT 11,13,"h : ";altur
a
1560 REM
         ************
         *          *
         * CALCULOS *
         *          *
         ************

1570 LET area=(mayor+menor)*altu
ra/2
1580 PRINT AT 14,13;"AREA
";area
1590 LET lado=SQR (((mayor-menor
)/2)↑2+altura↑2)
1600 LET perimetro=mayor+menor+l
ado*2
1610 PRINT AT 16,13;"PERIMETRO:
";perimetro
1620 GO TO 9000
1630 REM
         *****************
         *               *
         * CIRCUNFERENCIA *
         *               *
         *****************

1640 PRINT AT 2,9;"CIRCUNFERENCI
A"
1650 PRINT AT 3,9;"_____________
_"
1660 CIRCLE INK 4;40,88,32
1670 PRINT AT 9,3;"r"
1680 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA DATOS *
         *               *
         *****************

1690 INPUT "Radio >>> ";radio
1700 PRINT AT 7,13;"r : ";radio
1710 REM
         ************
         *          *
         * CALCULOS *
         *          *
         ************

1720 LET area=PI*radio↑2
1730 PRINT AT 10,12;"AREA
";area
1740 LET perimetro=2*PI*radio
1750 PRINT AT 12,12;"PERIMETRO
";perimetro
1760 GO TO 9000
9000 REM
         *****************
         *               *
         * MAS CALCULOS? *
         *               *
         *****************

9010 INPUT "Quiere continuar (S
o N) >>> ", LINE r$
9020 IF r$="n" OR r$="N" THEN ST
OP
9030 IF r$="s" OR r$="S" THEN CL
S : GO TO 40
9040 GO TO 9010
```

Programa

Como programa de repaso de las sentencias «GO TO» e «IF ... THEN ...», se propone el programa número «2». Sálvelo, por ejemplo, de la forma:

```
SAVE "AREAS" LINE 1Ø
```

Este programa calcula el *área* y el *perímetro* de las siguientes figuras geométricas.

- TRIANGULO.
- RECTANGULO.
- CUADRADO.
- ROMBO.
- ROMBOIDE.
- TRAPECIO.
- CIRCULO.

El programa, al autoejecutarse, presenta en pantalla un menú con las diversas opciones; seleccionando una de ellas, pasaremos a una pantalla en la que aparecerá dibujada la figura geométrica correspondiente, ésta es realizada con ayuda de las sentencias «PLOT», «DRAW» o «CIRCLE». Una vez introducidos los datos (lado, altura,...) que nos pide el ordenador, los resultados correspondientes al «área» y al «perímetro» serán visualizados.

Para retornar al menú principal debe pulsar «s» o «S», pulsando «n» o «N» el programa se detendrá presentando el mensaje:

```
9 STOP statement, 9Ø 2Ø:2
```

La estructura del programa es:

1Ø:		Comentario con el nombre del programa.
2Ø:		Asignación de los colores de la pantalla
3Ø-13Ø	:	Menú de opciones.
14Ø	:	Entrada de «opción».
15Ø 24Ø	:	Verificación y selección.
25Ø 314	:	Dibujo de *triángulo*.
32Ø-36Ø	:	Entrada de datos, (base y altura).
37Ø 43Ø	:	Cálculo y visualización
44Ø	:	Salto de la rutina «FIN».
45Ø-54Ø	:	Dibujo del *rectángulo*
55Ø 59Ø	:	Entrada de datos, (base y altura).
6ØØ-64Ø		Cálculo y visualización.
65Ø	.	Salto a la rutina «FIN».
7ØØ-78Ø	:	Dibujo del *cuadrado*.
79Ø-9ØØ	:	Entrada de datos, (lado).
91Ø 95Ø	:	Cálculo y visualización.
96Ø	:	Salto a la rutina «FIN».
97Ø-1Ø4Ø	:	Dibujo del *rombo*.
1Ø5Ø-1Ø9Ø	:	Entrada de datos, (diagonal mayor y diagonal menor).
11ØØ 115Ø	:	Cálculo y visualización.
116Ø	:	Salto a la rutina «FIN».
117Ø-1265	:	Dibujo del *romboide*.
127Ø-1314	:	Entrada de datos, (base, altura y lado).
132Ø 136Ø	:	Cálculo y visualización.
137Ø	:	Salto a la rutina «FIN».
138Ø-148Ø	:	Dibujo del *trapecio*.
149Ø-155Ø	:	Entrada de datos, (base mayor, base menor y altura).
156Ø-161Ø	:	Cálculo y visualización.
162Ø	:	Salto a la rutina «FIN».
163Ø-167Ø	:	Dibujo del *círculo*.
168Ø-17ØØ	:	Entrada de datos, (radio).
171Ø-175Ø	:	Cálculo y visualización.
176Ø	:	Salto a la rutina «FIN»
9ØØØ-9Ø4Ø	:	Rutina «FIN». ■

BUCLES

Al analizar un programa, sucede con bastante frecuencia, que deba repetirse un cálculo o realizar una misma tarea con distintos datos. Sería una manera ilógica, en principio, editar las instrucciones de cálculo tantas veces como datos tengamos, ya que se utilizaría más memoria del ordenador; una forma algo más lógica sería utilizar un *bucle* (loop en inglés), que repitiera las mismas instrucciones tantas veces como quisieramos.

En programación, la terminología inglesa de los tipos de bucle más utilizada es:

— DO WHILE
— REPEAT UNTIL
— FOR ... NEXT

DO WHILE

La estructura de bucle DO WHILE (Hacer mientras...) permite realizar una tarea varias veces, siempre y cuando se cumpla la condición impuesta.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * DO WHILE *
       *          *
       ************
15 LET total=0
20 INPUT "Numero >>> ";numero
30 IF numero>1000 THEN PRINT "
>>>>>> Final <<<<<<    STOP
40 LET total=total+numero
50 PRINT numero;total
60 GO TO 20
```

mientras se cumpla que la variable «número» sea igual o inferior a «1ϕϕϕ», se realizarán indefinidamente las tareas de cálculo y visualización de la variable «total».



Estructura «DO WHILE».

REPEAT UNTIL

Con este tipo de bucle, (Repetir hasta..., es la traducción) el ordenador realiza una y otra vez la tarea hasta que se da una condición.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * DO UNTIL *
       *          *
       ************
15 LET total=0
20 INPUT "Numero >>> ";numero
30 LET total=total+numero
40 PRINT numero;total
50 IF total>1000 THEN PRINT "
>>>>>> FIN <<<<<<    STOP
60 GO TO 20
```

en este otro ejemplo, se repite el bucle hasta que se cumple la condición de que la variable «total» es superior a «1ϕϕϕ».

Diferencias

La diferencia entre estos dos tipos de estructura estriba, en que en el primer caso (DO WHILE) la salida del bucle se encuentra antes de realizar la tarea, y en el segundo (REPEAT UNTIL) se encuentra al final, ¿Qué significado práctico tiene esto? Que con una estructura DO WHILE, si al entrar en el bucle no se cumple la condición prevista, se sale de él sin haber ejecutado ninguna tarea; sin embargo, con la estructura REPEAT UNTIL, al menos *una vez* se ejecutan las instrucciones contenidas en él.

FOR/NEXT

Acceso al teclado

SGN

MODO K

IN KEY $

MODO K

OVER

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

Los bucles «FOR/NEXT» permiten realizar las instrucciones contenidas en él tantas veces como se indica en los límites del argumento. El comienzo del bucle está definido por la sentencia «FOR», y el final por «NEXT». La estructura de la sentencia «FOR» es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
FOR	var.= exp.TO exp.

var. = variable.
exp. = expresión.
dentro del argumento se utili-



Estructura «REPEAT UNITL».

za la palabra clave «TO», cuyo acceso al teclado es:



SGN

La estructura de «NEXT» tiene el siguiente formato:

SENTENCIA	ARGUMENTO
NEXT	variable

Ejemplos:

```
1Ø FOR j = 2 TO 1Ø
______________
______________
______________
______________
5Ø NEXT j
```

En palabras sencillas, la explicación del ejemplo anterior es:

Ejecutar las instrucciones siguientes al «FOR ... TO ...» hasta que la variable «j», partiendo de «2», tome el valor «1Ø»; la sentencia «NEXT» se encarga de incrementar el valor de esta variable; el bucle se repite por tanto, nueve veces.

La variable de control del bucle, sólo puede estar formada por una letra, si existe otra variable con el mismo nombre, ésta es borrada y asume el nuevo valor. La expresión anterior al «TO» es el valor inicial que debe tomar la variable de control, y la expresión posterior el valor final. A diferencia de otro lenguajes BASIC, la sentencia «NEXT» debe incluir como argumento el nombre de la variable de control; por tanto *no puede* omitirse.

Ejemplo:

```
10 REM ****************
       *              *
       * FOR...NEXT   *
       *              *
       ****************
20 FOR n=1 TO 61
30 PRINT 'MICROHOBBY ',
40 NEXT n
```

En el programa anterior la cadena alfanumérica «MICROHOBBY» es visualizada 61 veces; se utiliza para formatear, el signo ortográfico «;».

La variable de control puede ser incluida en el grupo de sentencias que forman el bucle.

Ejemplo:

```
10 REM ***************
       *             *
       * CUADRADOS   *
       *             *
       ***************
20 FOR c=100 TO 199
30 PRINT "Numero    ,c,
40 LET a=c*2
50 PRINT "Cuadrado    ,a
50 NEXT c
```

la variable de control «C» que varía entre 1ØØ y 199 es elevada al cuadrado, asignando este valor a la variable «a»; ambas variables son visualizadas.

Los límites, al ser expresiones de tipo numérico, pueden estar constituidos por variables previamente asignadas.

Ejemplo:

```
10 REM ***************
       *             *
       * PARAMETROS  *
       *             *
       ***************
20 INPUT  Limite inferior >>>
',inferior
30 INPUT 'Limite superior >>>
",superior
40 IF superior<inferior THEN G
O TO 20
50 FOR n=inferior TO superior
60 PRINT  Inferior = ",inferio
r,' "
70 PRINT "Superior = ",superio
r
80 NEXT n
```

En este programa, los parámetros o límites son introducidos con sentencias «INPUT»; la línea 4Ø verifica que el valor asignado a la variable «superior» es mayor que el de la variable «inferior», en caso contrario, han de introducirse, de nuevo, los límites.

Dentro de un bucle se puede modificar el valor de la variable de control.

Ejemplo:

```
10 REM ****************
       *              *
       * MODIFICAR 1  *
       *              *
       ****************
20 FOR x=10 TO 40
30 LET x=x-2
40 PRINT "Valor de x    ,x
50 NEXT x
```

Como se puede observar, al ejecutar el programa, la variable «X» no alcanza los valores asignados en los límites, ya que en la línea 3Ø se decrece en dos su valor, ¿por qué al visualizar «X» se decrece sólo en una unidad?, la respuesta es sencilla, ya que la instrucción «LET X = X — 2» decrece dos unidades, pero la sentencia «NEXT X» incrementa en uno su valor, luego —2 + 1 = 1.

Cuando se modifican los límites en el interior de un bucle, el intérprete BASIC hace caso omiso de los nuevos valores y lo ejecuta con los iniciales.

Ejemplo:

```
10 REM ***********
       *         *
       * MODIF 2 *
       *         *
       ***********
20 LET lim inf=1
30 LET lim sup=20
40 FOR f=lim inf TO lim sup
50 LET lim inf=30
60 LET lim sup=90
70 PRINT "Control   ",f,"Limite
s   ,lim inf,  y ",lim sup
80 NEXT f
```

A pesar de las líneas 5Ø y 6Ø que modifican los límites, la variable «f» asume los valores iniciales 1 a 2Ø.

Dentro de un bucle «FOR/NEXT» se puede incluir una instrucción del tipo «IF ... THEN ...» que si se cumple la condición, se produzca una ruptura en su ejecución, aunque la variable de control no haya alcanzado su valor final.

Este tipo de estructura de bucle es similar a la que, en otros lenguajes de más alto nivel, se denomina «DO WHILE/BREAK».

Ejemplo:

```
10 REM *********
       *       *
       * BREAK *
       *       *
       *********
20 FOR w=1 TO 15
30 INPUT "Radio >>> ",radio
40 IF radio=0 THEN GO TO 80
50 LET area=PI*radio↑2
60 PRINT "Radio   ",radio,'Area
" area
70 NEXT w
80 PRINT  ''"*************** FI
N ***************
```

si se introducen valores de radio distintos de «Ø», el bucle se ejecuta un número de veces que coincide con los parámetros especificados (15 veces); si por el contrario, se introduce el *código de ruptura*, que en este caso es igual a «Ø»; la ejecución pasa a la línea 1Ø sin haber concluido el bucle.



Desarrollo de un bucle FOR-NEXT.

STEP

Acceso al teclado

+

DATA

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

La palabra clave «STEP» se maneja conjuntamente con la sentencia «FOR ... TO...», formando parte de su argumento. Se utiliza para modificar el *paso* de un bucle, es decir, el incremento que se realiza a la variable de control cuando se ejecuta la sentencia «NEXT» correspondiente.



Anidamiento de bucles.

Cuando «STEP» se omite, el intérprete BASIC toma por defecto el valor «1», como se ha visto en los ejemplos anteriores, que la variable de control asumía inicialmente el valor del límite inferior y se incrementaba en uno hasta alcanzar el del límite superior.

Su estructura es la siguiente:

SENTENCIA	ARGUMENTO
FOR	... TO STEP expresion

Ejemplo:

```
FOR j = 8 TO 32 STEP 4
```

la variable de control «j» tomará el valor «8» y se incrementará de cuatro en cuatro hasta alcanzar el valor «32», es decir, 8-12-16-20 ... 32. El bucle se realiza siete veces.

Ejemplo:

```
10 REM ********
       *      *
       * STEP *
       *      *
       ********
20 INPUT  Paso ))) ";paso
30 FOR n=0 TO 100 STEP paso
40 PRINT "Variable de control
";n
50 NEXT n
```

el número de veces que se ejecuta el programa anterior, así como los valores que toma la variable de control «n», depende del que se asigne a la variable «paso», introducida por el teclado.

El *paso* puede ser una expresión negativa, en este caso, el valor inicial debe ser superior al final.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * NEGATIVO *
       *          *
       ************
20 LET error=110
30 LET error 60
40 INPUT "Valor inicial ";
inicio
50 INPUT "Valor final ";fi
n
60 IF inicio<fin THEN LET linea
=220 GO TO error
70 INPUT "Paso ";paso
80 IF paso>=0 THEN LET linea=5
0 GO TO error
90 GO TO bucle
100 PRINT "0 ERROR
110 PAUSE 50
120 GO TO linea

130 FOR n=inicio TO fin STEP pa
so
140 PRINT "Control ";n
150 NEXT n
```

este programa sólo se ejecuta con bucles decrecientes, ya que presenta un mensaje de ERROR si el valor inicial es inferior al final o si el paso es mayor o igual a cero.

Budes anidados

Se denomina bucle *anidado*, aquel que contiene otro en su interior; no existe límite en cuanto a la cantidad de bucles que se pueden anidar.

Los bucles deben estar completamente *encajados*, por lo que no deben solaparse.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * ANIDADO  *
       *          *
       ************
20 FOR a=1 TO 5
30 FOR b=1 TO 10
40 PRINT "Bucle 1    ";a;
50 PRINT "  Bucle 2    ";b
60 NEXT b
70 PRINT "  **********************
*********"
80 NEXT a
```

El bucle interior «b» se ejecuta 5ϕ veces aunque sus límites van del 1 al 1ϕ, ya se multiplica por los del exterior «a». El programa visualiza los valores de las dos variables de control, la variable «a» se incrementa en 1 cada vez que «b» completa su ciclo.

El siguiente programa calcula las potencias segunda, tercera, cuarta y quinta correspondientes a los veinte primeros números:

```
10 REM ****************
       *              *
       * POTENCIACION *
       *              *
       ****************
20 FOR q=1 TO 20
25 LET sitio=0
30 FOR w=2 TO 5
40 LET potencia=q^w
42 IF sitio=0 THEN PRINT TAB 0
;q;
    TAB 3;potencia;  GO TO 60
50 PRINT TAB sitio;potencia;
60 LET sitio=sitio+8
70 NEXT w
80 NEXT q
```

en la primera columna, aparecen los números del 1 al 2ϕ y en las siguientes, por orden, la correspondiente potenciación.

Errores

Hay una serie de mensajes de error relacionados con los bucles «FOR ... NEXT ...»:

— Sentencia «NEXT» sin «FOR».

El mensaje:

```
1 NEXT without FOR
```

aparece cuando el ordenador encuentra una sentencia «NEXT» sin haber ejecutado con anterioridad su sentencia «FOR» correspondiente y, además, existe definida una variable con el mismo nombre que el argumento de «NEXT».

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * ERROR 1  *
       *          *
       ************
20 LET j=30
30 LET s=30
40 PRINT s*j
50 NEXT j
```

— Variable no encontrada.

```
2 Variable not found
```

similar al error anterior, pero sin estar definida ninguna variable con el mismo nombre.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * ERROR 2  *
       *          *
       ************
30 LET s=30
40 PRINT s*10
50 NEXT j
```

— Sentencia «FOR» sin «NEXT».

```
1 FOR with out NEXT
```

Este mensaje lo presenta el ordenador cuando se encuentra con una sentencia «FOR» en la que los límites o el paso están incorrectos y además no encuentra la sentencia «NEXT» correspondiente.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * ERROR 3  *
       *          *
       ************
20 FOR j=4 TO 2
30 LET s=30
40 PRINT s*j
```

— STEP ϕ.

Cuando por error se edita una sentencia «FOR» con paso ϕ, la variable de control no se incrementa al ejecutarse la sentencia «NEXT» correspondiente.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * ERROR 4  *
       *          *
       ************
```

```
20 FOR j=10 TO 200 STEP 0
30 LET s=j+5
40 PRINT "Variable     j, Resul
tado     s
50 NEXT j
```

a pesar de estar comprendidos los límites entre 1ϕ y 2ϕϕ, la variable «j» asume el valor «1ϕ» una y otra vez y, por tanto, no alcanza el valor final.

— Cuando por error, se omite la palabra clave «STEP» en un bucle decreciente, éste no se ejecuta y, por lo tanto, continúa en la instrucción siguiente al «NEXT». El ordenador no presenta en este caso mensaje de error.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * ERROR 5  *
       *          *
       ************
20 FOR t=200 TO 10
30 LET r$="Bucle
40 PRINT "Variable     t, Resul
tado     r$
50 NEXT t
60 PRINT "***** FIN *****
```

Programas

Los dos programas que se muestran a continuación, son aplicaciones de bucles «FOR ... NEXT ...».

El programa número «1» es de utilidad en matemáticas. Según se introducen los datos, se calcula su suma aritmética, su media aritmética y la suma de sus cuadros.

La estructura es la siguiente:

1ϕ	:	Comentario con el nombre el programa.
2ϕ	:	Asignación de los colores de pantalla.
3ϕ-5ϕ	:	Entrada del número de datos a calcular,

PROGRAMA 1

```
  10 REM ***************
         *               *
         * ESTADISTICA   *
         *               *
         ***************

  20 BORDER 1: PAPER 1: INK 6: C
LS
  30 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA RANGO *
         *               *
         *****************


  40 INPUT "Numero de datos >>>
";rango
  50 IF rango<=0 OR rango>1000 T
HEN GO TO 40
  60 REM
         *************
         *           *
         * VARIABLES *
         *           *
         *************


  62 LET calculo=200
  64 LET suma=0
  66 LET cuadrados=0
  68 LET media=0
  70 REM
         *****************
         *               *
         * BUCLE CENTRAL *
         *               *
         *****************


  72 PRINT AT 0,10;"ESTADISTICA"
  74 PRINT AT 1,10;"__________"
  80 FOR n=1 TO rango
  90 INPUT "Dato ";(n);" >>> ";d
ato
 100 IF dato<0 OR dato>10000 THE
N GO TO 90
 110 GO TO calculo
 120 PRINT AT 5,0;"Numero .....
.....  ";n
 125 PRINT AT 7,0;"Dato ........
.....  ";dato
 130 PRINT AT 9,0;"Suma aritmeti
ca ..  ";suma
 140 PRINT AT 11,0;"Suma cuadrat
ica ..  ";cuadrados
 150 PRINT AT 13,0;"Media aritme
tica .  ";media
 160 NEXT n
 170 PRINT #0;">>>>>>>>>>>>>> FIN
<<<<<<<<<<<<<<"
 180 PAUSE 0
 190 STOP
 200 REM
```

no puede ser menor o igual a «0», ni mayor de «10000».

60-68 : Definición de variables.

72-74 : Visualización del nombre del programa.

80-160 : Bucle central para la entrada de datos, salto a la rutina de «cálculo» y visualización de los resultados. El dato tiene que estar comprendido entre los valores «0» y «10000».

170-190 : Fin de los cálculos.

200-230 : Rutina de cálculo.

250-270 : Bucle para el borrado de los resultados anteriores.

280 : Salto al bucle central.

El programa «2» dibuja una gráfica de barras o «histograma» con los datos de ventas mensuales.

La estructura general del programa es:

10 : Comentario con el nombre del programa.

20 : Asignación del color verde para fondo y borde, y negro para tinta.

22 : Definición de la variable, que asume el valor de la línea donde se comienza la rutina de almacenamiento de ventas.

30-170 : Presentación de la carátula donde se visualizarán posteriormente los datos de ventas.

180-250 : Bucle para la entrada de los datos mensuales,

```
         ************
         *          *
         * CALCULO  *
         *          *
         ************

 210 LET suma=suma+dato
 220 LET cuadrados=cuadrados+dat
o↑2
 230 LET media=suma/n
 240 REM
         ************
         *          *
         * BORRADO  *
         *          *
         ************

 250 FOR a=7 TO 13 STEP 2
 260 PRINT AT a,19;"          "
 270 NEXT a
 280 GO TO 120
```

verificación de los mismos, tienen que estar comprendidos entre «0» y «20» (millones), visualización y salto a la rutina de almacenamiento.

252-256 : Pausa y borrado de la pantalla.

260 : Salto a la rutina de dibujo.

262-500 : Almacenamiento de datos y retorno al bucle principal.

510-560 : Bucle anidado para dibujar las rayas horizontales del «histograma» con el símbolo del subrayado «_».

570-620 : Visualización de los valores en millones en el eje vertical (tinta azul).

630-680 : Visualización de las iniciales de los meses en el eje horizontal (tinta azul).

690-790 : Bucle para el salto a la rutina de extracción de datos de memoria y su representación en gráfico de barras (tinta roja).

800 : Salto de la rutina «fin».

810-1050 : Rutina de extracción de datos y



PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *             *
         * HISTOGRAMAS *
         *             *
         ***************
  20 BORDER 4: PAPER 4: INK 0: C
LS
  22 LET memoria=270
  30 REM
         ************
         *          *
         * CARATULA *
         *          *
         ************
  40 PRINT AT 0,7;"Entrada de da
tos"
  50 PRINT AT 1,7;"_____________
___"
  60 PRINT AT 6,0,"Enero .......
."
  70 PRINT "Febrero ......."
  80 PRINT "Marzo ........."
  90 PRINT "Abril ........."
 100 PRINT "Mayo ..........."
 110 PRINT "Junio ........."
 120 PRINT "Julio ........."
 130 PRINT "Agosto ........"
 140 PRINT "Septiembre ...."
 150 PRINT "Octubre ......."
 160 PRINT "Noviembre ....."
 170 PRINT "Diciembre ....."
 180 REM
         *****************
         *               *
         * ENTRADA DATOS *
         *               *
         *****************
 190 FOR n=1 TO 12
 200 INPUT "Datos mes ";(n);" >>
 ";dato
 210 IF dato<0 OR dato>20 THEN G
O TO 200
 220 PRINT AT 5+n,15;dato;AT 5+n
,18,"millones"
 230 GO TO memoria
 240 LET memoria=memoria+20
 250 NEXT n
 252 PRINT #0,"Pulse una tecla p
ara continuar"
 254 PAUSE 0
 256 CLS
 260 GO TO 510.
 262 REM
         ************
         *          *
         * MEMORIA  *
         *          *
         ************
 270 LET enero=dato
 280 GO TO 240
 290 LET febrero=dato
 300 GO TO 240
 310 LET marzo=dato
 320 GO TO 240
 330 LET abril=dato
 340 GO TO 240
 350 LET mayo=dato
 360 GO TO 240
 370 LET junio=dato
 380 GO TO 240
 390 LET julio=dato
 400 GO TO 240
 410 LET agosto=dato
 420 GO TO 240
 430 LET septiembre=dato
 440 GO TO 240
 450 LET octubre=dato
 460 GO TO 240
 470 LET noviembre=dato
 480 GO TO 240
 490 LET diciembre=dato
 500 GO TO 240
 510 REM
         ****************
         *              *
         * HORIZONTALES *
         *              *
         ****************
 515 PRINT #0,AT 1,3,"Espere un
momento, por favor"
 520 FOR n=0 TO 20
 530 FOR x=4 TO 28
 540 PRINT AT n,x;"_"
 550 NEXT x
 560 NEXT n
 570 REM
         ************
         *          *
         * VALORES  *
         *          *
         ************
 580 LET paso=20
 590 FOR j=1 TO 16 STEP 5
 600 PRINT INK 1;AT j,1;paso
 610 LET paso=paso-5
 620 NEXT j
 630 LET a$="EFMAMJJASOND"
 640 LET mes=1
 650 FOR j=5 TO 27 STEP 2
 660 PRINT INK 1,AT 21,j;a$(mes
 670 LET mes=mes+1
 680 NEXT j
 690 REM
         ***********
         *         *
         * DIBUJO  *
         *         *
         ***********
 700 LET memoria=820
 710 FOR j=5 TO 27 STEP 2
 720 GO TO memoria
 730 IF valor=0 THEN GO TO 780
 740 LET valor=21-valor
 750 FOR t=20 TO valor STEP -1
 760 PRINT INK 2,AT t,j;"■"
 770 NEXT t
 780 LET memoria=memoria+20
 790 NEXT j
 800 GO TO 1060
 810 REM
         ************
         *          *
         * MEMORIA  *
         *          *
         ************
 820 LET valor=enero
 830 GO TO 730
 840 LET valor=febrero
 850 GO TO 730
 860 LET valor=marzo
 870 GO TO 730
 880 LET valor=abril
 890 GO TO 730
 900 LET valor=mayo
 910 GO TO 730
 920 LET valor=junio
 930 GO TO 730
 940 LET valor=julio
 950 GO TO 730
 960 LET valor=agosto
 970 GO TO 730
 980 LET valor=septiembre
 990 GO TO 730
1000 LET valor=octubre
1010 GO TO 730
1020 LET valor=noviembre
1030 GO TO 730
1040 LET valor=diciembre
1050 GO TO 730
1060 REM
         *********
         *       *
         * FINAL *
         *       *
         *********
1070 INPUT "Otros datos? (S/N) >
>> "; LINE a$
1080 IF a$="s" OR a$="S" THEN GO
 TO 10
1090 IF a$="n" OR a$="N" THEN ST
OP
1100 GO TO 1070
```



Programa «ESTADISTICA».

retorno al bucle principal.

1060-1100 : Decisión, de retorno al principio o terminar el programa.

La rutina de almacenamiento y extracción de datos, se ha realizado de una manera un tanto especial, ya que todavía no se han visto las *matrices*, que serán estudiadas en un capítulo posterior. ■



Programa «HISTOGRAMA» entrada de datos y dibujo líneas horizontales.



Programa «HISTOGRAMA» dibujo, barras y rutina «FIN».



Programa «HISTOGRAMA» almacenamiento y extracción de datos.



Programa «Histograma» datos eje vertical y horizontal.

SUBRUTINAS

Normalmente, en un programa hay ciertos cálculos o funciones que se necesitan en *distintas* partes del mismo; en lugar de editarlas varias veces, conviene hacerlo una sola vez en formato *subrutina* o *subprograma*, de esta manera, este grupo de instrucciones sólo se ejecutan cuando el programa principal lo indica, mediante una instrucción de llamada a subrutina; cuando ésta termina de ejecutarse devuelve el control al programa principal.

Un bucle también repite varias veces una serie de instrucciones, pero siempre en una misma zona de programa; a diferencia, la subrutina puede ser llamada desde cualquier parte.

Dentro de la programación *estructurada*, la utilización de subrutinas es un hábito muy recomendable. Conviene para una mayor estructuración que todas las subrutinas estén localizadas en la zona final del programa; una a continuación de la otra.

GO SUB

Acceso al teclado

SQR



MODO K

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

Es la instrucción utilizada, dentro de un programa, para «llamar» a una subrutina, aunque también admite el formato de comando directo.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
GO SUB	N.º de línea

Ejemplos:
— GO SUB 5ØØ.
— GO SUB 3Ø.

RETURN

Acceso al teclado

STR $

MODO K

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

Esta palabra clave se utiliza para retornar, de una subrutina, al programa principal.

Su estructura es la siguiente:

SENTENCIA	ARGUMENTO
RETURN	———

Utilización de «GO SUB» y «RETURN»

La llamada a subrutina «GO SUB» puede hacerse en cualquier parte del programa que se necesita. La palabra clave «RETURN», sin embargo, debe utilizarse *siempre* al *final* de cada subrutina.

Ejemplo:

```
10 REM **********
       *        *
       * GO SUB  *
       *        *
       **********

20 INPUT  A? ,a
30 INPUT  B? ,b
40 GO SUB 100
50 PRINT r$
60 STOP
100 REM
       ************************
       *                      *
       * SUBRUTINA COMPARA    *
       *                      *
       ************************

110 IF a=b THEN LET r$= igual
GO TO 130
120 LET r$= distinto
130 RETURN
```

Cuando se ejecuta la línea «4Ø» el programa principal cede el control a la subrutina localizada en la línea «1ØØ», ésta se va ejecutando hasta encontrar la sentencia «RETURN» que causa el retorno al programa principal (línea 5Ø).

A primera vista, parecen similares las sentencias «GO TO» y «GO SUB», ya que ambas provocan un salto al número de línea especificado en su argumento, la diferencia radica en que, el ordenador, cuando se ejecuta la sentencia «GO SUB», apunta en una zona de la memoria denominada STACK o «Pila de GO SUB», memoria tipo «LIFO» (Last Input First Output) en la que el último dato almacenado es el primero en ser recuperado, la *dirección de retorno*, formada por el número de línea y sentencia dentro de la línea de la instrucción «GO SUB». Cuando se ejecuta la última línea de la subrutina (RETURN), se recupera la dirección de retorno almacenada en la memoria, y el programa continúa en la instrucción siguiente. Como se puede observar, el usuario no tiene que preocuparse para nada de la dirección de retorno de una subrutina, de esta manera su manejo se hace sencillo.



Llamadas a «subrutinas».

Las llamadas a subrutina pueden hacerse con variables numéricas, cuyo valor sea el número de línea donde están localizadas.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *          *
       * VARIABLES *
       *          *
       ************

20 LET entrada=50
30 LET visualizar.on=120
```



Pila de «Gosub».



«Subrutinas» anidadas.

```
 40 PRINT  Subrutina 1
 50 GO SUB entrada
 60 PRINT  Subrutina 2
 70 GO SUB visualizacion
 75 STOP
 80 REM
          ***************
          *             *
          * SUBRUTINAS  *
          *             *
          ***************
 90 INPUT  Nombre >>>  , LINE n
$
100 INPUT  Apellidos >>>  , LIN
E a$
110 RETURN
120 PRINT  Tu nombre es    n$,
 a$
130 RETURN
```

Tipos de subrutinas

Las subrutinas pueden clasificarse según la filosofía de su ejecución en:

— Subrutinas sin parámetros.
— Subrutinas con parámetros.

Una subrutina sin parámetros es aquella que realiza un cálculo o función siempre de la misma manera, es decir, con los mismos datos o valores.

Ejemplo:

```
 10 REM ********************
        *                  *
        * SIN PARAMETROS   *
        *                  *
        ********************

 20 GO SUB 100
 30 PRINT AT 10 10, MICROHOBBY'
 40 STOP
100 REM
          ***************
          *             *
          * SUBRUTINA   *
          *             *
          ***************

105 CLS
110 FOR a=0 TO 21
120 PRINT PAPER 4 AT a 0,
130 NEXT a
140 RETURN
```

La subrutina localizada en la línea «100», borra y posteriormente colorea de verde la pantalla, siempre que es llamada.

Las subrutinas con parámetros se ejecutan de forma más generalizada, ya que permiten realizar una misma tarea para diversos valores.

El siguiente programa es una variable del anterior, permite borrar y colorear la pantalla del color que se desee.

Antes de llamar a la subrutina debe asignarse, a la variable utilizada, el valor correspondiente al color.

```
 10 REM ********************
        *                  *
        * CON PARAMETROS   *
        *                  *
        ********************

 15 LET color=2
 20 GO SUB 100
 30 PRINT AT 10 10  MICROHOBBY'
 35 GO SUB 200
 40 LET color=4
 50 GO SUB 100
 70 PRINT AT 10 11, SEMANAL'
 75 GO SUB 200
 80 LET color=6
 85 GO SUB 100
 90 PRINT AT 8,10, MICROHOBBY
 95 PRINT AT 10 11, SEMANAL'
 99 STOP
100 REM
          ***************
          *             *

          * SUBRUTINA   *
          *             *
          ***************

105 CLS
110 FOR a=0 TO 21
120 PRINT PAPER color,AT a,0
130 NEXT a
140 RETURN
200 FOR n=1 TO 150
210 NEXT n
220 RETURN
```

Se combina con otra subrutina localizada en la línea «200», que permite ver los mensajes sucesivos, ya que su única misión es la de *temporizar*.

Los parámetros pueden ser tanto de *entrada* como de *salida*, veamos un ejemplo en el que se combinan ambos.

```
 10 REM ********************
        *                  *
        * ENTRADA/SALIDA   *
        *                  *
        ********************

 20 INPUT  Precio >>> ',entrada
1
 30 INPUT  Impuesto de Lujo >>>
 ,entrada2
 40 PRINT  Precio ..... ... .
...  entrada1
 50 PRINT  'Impuesto de Lujo
. ... ,entrada2,  %
 60 PRINT  'Total .. . .....
.....  .
 70 GO SUB 100
 80 PRINT salida
 90 STOP
100 REM
          ***************
          *             *
          * SUBRUTINA   *
          *             *
          ***************

110 LET impuesto=entrada1*entra
da2/100
120 LET salida=entrada1+impuest
o
130 RETURN
```

Atendiendo al tipo de llamada, las subrutinas pueden clasificarse en:

— INCONDICIONALES.
— CONDICIONALES.

Incondicionales son aquellas que no necesitan de ninguna condición para que se ejecuten.

Ejemplo:

```
GO SUB 750
```

Una llamada a subrutina condicional, es aquella que necesita que se cumplan una o varias condiciones previas.

Ejemplo:

```
IF a$ = "PEREZ" THEN GO
SUB 100
```

Subrutinas anidadas

Al igual que los bucles, las subrutinas pueden anidarse, es decir, que desde una subrutina se puede llamar a otra y así sucesivamente. Las direcciones de retorno se van almacenando, como ya se comentó anteriormente, en el STACK; la primera dirección en recuperarse corresponde con la de la última subrutina llamada.

Aunque no es muy frecuente, una subrutina puede llamarse a sí misma, esto es lo que en programación se denomina *subrutina Recursiva*.

Un ejemplo de subrutinas anidadas es el siguiente:

```
 10 REM ************
        *          *
        * ANIDADOS *
        *          *
        ************

 20 LET fondo=4
 30 LET tinta=6
 40 GO SUB 100
 50 PRINT PAPER fondo  INK tint
a AT 10,11, MICROHOBBY
 60 STOP
100 REM
          ***************
          *             *
          * SUBRUTINAS  *
          *             *
          ***************

110 FOR a=8 TO 12
120 FOR b=9 TO 22
130 PRINT PAPER fondo,AT a,b
 .
140 IF a=8 OR a=11 THEN GO SUB
200: GO TO 160
150 NEXT b
160 NEXT a
170 RETURN
200 PRINT PAPER fondo, INK 7,AT
a,9
210 RETURN
```

PROGRAMA 1

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *   ADIVINO   *
         *             *
         ***************

  12 BORDER 4: PAPER 4: INK 1: C
LS
  14 REM
         *************
         *           *
         * VARIABLES *
         *           *
         *************

  15 LET record=99
  20 LET instruccion=1000
  30 LET error=1100
  40 LET temporizacion=1200
  50 LET calculo=1300
  60 LET verificacion=1400
  70 LET acierto=1500
  80 LET seguir=1600
 100 REM
         *****************
         *               *
         * BUCLE CENTRAL *
         *               *
         *****************

 102 LET intento=1
 104 LET mayor=101: LET menor=0
 106 PRINT AT 4,7;"PROGRAMA ""AD
IVINO"""
 110 INPUT "Desea conocer las in
strucciones (S/N) >>> ", LINE a$
 120 IF a$="s" OR a$="S" THEN GO
SUB instruccion: GO TO 160
 130 IF a$="n" OR a$="N" THEN GO
TO 160
 140 GO SUB error
 150 GO TO 110
 160 PRINT AT 9,5;"Piense un num
ero entre";AT 12,10,"""0"" y ""1
00"""
 170 LET retardo=400
 180 GO SUB temporizacion
 190 CLS
 200 PRINT AT 9,3;"Su numero es
el ....",
 210 LET retardo=100
 220 GO SUB temporizacion
 230 GO SUB calculo
 240 PRINT numero;
 250 IF igual=1 THEN GO SUB acie
rto: GO TO 310
 255 PRINT "? ";
 260 INPUT "M=Mayor/N=Menor/I=Ig
ual >>> ", LINE a$
 270 GO SUB verificacion
 280 IF reconocimiento=0 THEN GO
TO 260
 290 IF reconocimiento=1 THEN PR
INT AT 9,25;" ": LET intento=
intento+1: GO TO 200
 300 IF reconocimiento=2 THEN GO
SUB acierto
 310 GO SUB seguir
 320 CLS
 330 GO TO 100
 999 REM
```

```
         **************
         *            *
         * SUBRUTINAS *
         *            *
         **************
1000 REM  INSTRUCCION
1010 PRINT AT 8,3;"Debe pensar u
n numero entero y positivo, comp
rendido entre 0 y 100. El ordena
dor tratara de adivinarlo en el
menor numero de intentos. Para f
acilitarte la tarea, debe darle
alguna pista."
1020 PRINT AT 16,8,"M si es mayo
r"
1030 PRINT AT 18,8,"N si es meno
r"
1040 PRINT AT 20,8;"I si es igua
l"
1050 LET retardo=1200
1060 GO SUB temporizacion
1065 CLS
1070 RETURN
1100 REM  ERROR
1110 PRINT #1,AT 1,4,"Respuesta
no Reconocida
1115 LET retardo=200
1120 GO SUB temporizacion
1130 RETURN
1200 REM  TEMPORIZACION
1210 FOR x=1 TO retardo
1220 NEXT x
1230 RETURN
1300 REM  CALCULO
1310 LET numero=INT ((menor+mayo
r)/2)
1320 IF mayor-menor<=2 THEN LET
igual=1: RETURN
1325 LET igual=0
1330 RETURN
1400 REM  VERIFICACION
1410 IF a$="M" OR a$="m" THEN LE
T menor=numero: GO TO 1460
1420 IF a$="N" OR a$="n" THEN LE
T mayor=numero: GO TO 1460
1425 IF a$="I" OR a$="i" THEN LE
T reconocimiento=2: RETURN
1430 GO SUB error
1440 LET reconocimiento=0
1450 RETURN
1460 LET reconocimiento=1
1470 RETURN
1500 REM  ACIERTO
1510 PRINT AT 12,8,"!!! ACERTE !
!!"
1520 PRINT AT 15,8;"En ";intento
;" intentos"
1530 LET retardo=400
1540 GO SUB temporizacion
1550 CLS
1560 IF intento<record THEN LET
record=intento
1570 PRINT AT 9,7;"Mi record est
a en
1580 PRINT AT 13,14;"""",record,
""""
1590 RETURN
1600 REM  SEGUIR
1610 INPUT "Quiere jugar otra ve
z (S/N) >>> ", LINE a$
1620 IF a$="S" OR a$="s" THEN RE
TURN
1630 IF a$="N" OR a$="n" THEN ST
OP
1640 GO SUB error
1650 GO TO 1610
```

Error

Es necesario separar las subrutinas del resto del programa mediante sentencias del tipo:

— STOP.
— GO TO n.

ya que de lo contrario, podrían ejecutarse sin haber sido llamadas, provocando un error del tipo:

7 RETURN without GO SUB

Ejemplo:

```
10 REM *********
       * ERROR *
       *       *
       *********
```

```
 15 LET subrutina=100
 20 INPUT "Sumando 1 >>> ";a
 30 INPUT "Sumando 2 >>> ";b
 40 GO SUB subrutina
100 REM
         *************
         *           *
         * SUBRUTINA *
         *           *
         *************

105 PRINT a;" + ";b;" ="
110 LET resultado=a+b
115 PRINT resultado
120 RETURN
```

Programas

Como aplicación a las «subrutinas», se presentan dos programas:

— ADIVINO.
— LONGITUD.

El primero se trata de un juego de *adivinanza*, en el que el ordenador debe descubrir el número pensado por usted, que deberá estar comprendido entre «Ø» y «1ØØ».

Al principio del programa, se da la opción de poder visualizar las instrucciones del juego. El ordenador, posteriormente, presenta un número de pantalla; según la relación que exista entre éste y el número pensado por nosotros, deberemos introducir una de las siguientes claves:

«M» - Mayor.
«N» - Menor.
«I»- Igual.

La estructura general del programa es:

1Ø : Comentario con el nombre del programa.
12 : Asignación del color verde para el borde y el fondo, y azul para los caracteres.
14-8Ø : Definición de la variable «record», utilizada para almacenar el mínimo número de intentos; inicialmente tiene asignado



Estructura programa «Adivino».

el valor «99», para poder ser actualizado en la primera jugada.
También se definen, para una mejor interpretación, las variables utilizadas como dirección de comienzo de las subrutinas.

1Ø2-1Ø4 : Inicialización de las variables utilizadas en cada partida.

1Ø6-15Ø5 : Presentación del programa y visualización de instrucciones, si se desea.

16Ø-19Ø : Mensaje de invitación a comenzar el juego.

2ØØ-24Ø : Visualización del número calculado por el ordenador.

25Ø : Si el ordenador está seguro del número, se ejecuta la subrutina «acierto».

255-29Ø : Introducción de la clave correspondiente a la pista (M, N o I), si no es «igual», se salta a la línea 2ØØ para calcular un nuevo número.

3ØØ : El número ha sido acertado.

31Ø : ¿Se desea continuar?

32Ø-33Ø : En caso afirmativo, se borra la pantalla y se comienza de nuevo en la línea «1ØØ».

1ØØØ-1Ø7Ø: Subrutina «INSTRUCCION». Se visualizan las instrucciones durante un tiempo y luego se borra la pantalla. Se llama a la



Programa «Adivino» subrutina «Cálculo».



Programa «Adivino» subrutina «Verificación».

PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *  LONGITUD   *
         *             *
         ***************

  20 BORDER 4: PAPER 4: INK 1: C
LS
  30 REM

         *************
         *           *
         * VARIABLES *
         *           *
         *************

  40 LET menu=1000
  50 LET visualizacion=2000
 100 REM

         *****************
         *               *
         * BUCLE CENTRAL *
         *               *
         *****************

 110 GO SUB menu
 120 INPUT "Unidad a transformar
 >>> ";unidad
 125 IF unidad<1 OR unidad>7 THE
N GO TO 120
 130 CLS
 140 INPUT "Cantidad >>> ";valor
 150 IF valor<0 OR valor>9999999
 THEN GO TO 140
 160 LET operacion=1000+(unidad*
100)
 170 GO SUB operacion
 180 GO SUB visualizacion
 190 INPUT "Quiere continuar (S/
N) >>> "; LINE a$
 200 IF a$="s" OR a$="S" THEN CL
S : GO TO 100
 210 IF a$="n" OR a$="N" THEN ST
OP
 220 GO TO 190
 999 REM

         *************
         *           *
         * SUBRUTINAS *
         *           *
         *************


1000 REM MENU
1010 PRINT AT 1,5;"UNIDADES DE L
ONGITUD"
1020 PRINT AT 2,5;"_____
_____"
1030 PRINT AT 6,8;"1 - Milimetro
."
1040 PRINT AT 8,8;"2 - Centimetr
o."
1050 PRINT AT 10,8;"3 - Decimetr
o."
1060 PRINT AT 12,8;"4 - Metro."
1070 PRINT AT 14,8;"5 - Decametr
o."
1080 PRINT AT 16,8;"6 - Hectomet
ro."
1090 PRINT AT 18,8;"7 - Kilometr
o."
1095 RETURN
1100 REM MILIMETRO
1110 LET milimetro=valor
1120 LET centimetro=milimetro/10
1130 LET decimetro=centimetro/10
1140 LET metro=decimetro/10
1150 LET decametro=metro/10
1160 LET hectometro=decametro/10
1170 LET kilometro=hectometro/10
1180 RETURN
1200 REM CENTIMETRO
1210 LET centimetro=valor
1220 LET milimetro=centimetro*10
1230 LET decimetro=centimetro/10
1240 LET metro=decimetro/10
1250 LET decametro=metro/10
1260 LET hectometro=decametro/10
1270 LET kilometro=hectometro/10
1280 RETURN
1300 REM DECIMETRO
1310 LET decimetro=valor
1320 LET milimetro=decimetro*100
1330 LET centimetro=decimetro*10
1340 LET metro=decimetro/10
1350 LET decametro=metro/10
1360 LET hectometro=decametro/10
1370 LET kilometro=hectometro/10
1380 RETURN
1400 REM METRO
1410 LET metro=valor
1420 LET milimetro=metro*1000
1430 LET centimetro=metro*100
1440 LET decimetro=metro*10
1450 LET decametro=metro/10
1460 LET hectometro=decametro/10
1470 LET kilometro=hectometro/10
1480 RETURN
1500 REM DECAMETRO
1510 LET decametro=valor
1520 LET milimetro=decametro*100
00
1530 LET centimetro=decametro*10
00
1540 LET decimetro=decametro*100
1550 LET metro=decametro*10
1560 LET hectometro=decametro/10
1570 LET kilometro=hectometro/10
1580 RETURN
1600 REM HECTOMETRO
1610 LET hectometro=valor
1620 LET milimetro=hectometro*10
0000
1630 LET centimetro=hectometro*1
0000
1640 LET decimetro=hectometro*10
00
1650 LET metro=hectometro*100
1660 LET decametro=hectometro*10
1670 LET kilometro=hectometro/10
1680 RETURN
1700 REM KILOMETRO
1710 LET kilometro=valor
1720 LET milimetro=kilometro*100
0000
1730 LET centimetro=kilometro*10
0000
1740 LET decimetro=kilometro*100
00
1750 LET metro=kilometro*1000
1760 LET decametro=kilometro*100
1770 LET hectometro=kilometro*10
1780 RETURN
2000 REM VISUALIZACION
2010 PRINT AT 2,10;"RESULTADOS"
2020 PRINT AT 3,10;"_________"
2030 PRINT AT 6,1;"Milimetros ..
... ";milimetro
2040 PRINT AT 8,1;"Centimetros .
... ";centimetro
2050 PRINT AT 10,1;"Decimetros .
.... ";decimetro
2060 PRINT AT 12,1;"Metros .....
.... ";metro
2070 PRINT AT 14,1;"Decametros .
.... ";decametro
2080 PRINT AT 16,1;"Hectometros
.... ";hectometro
2090 PRINT AT 18,1,"Kilometros .
.... ";kilometro
2100 RETURN
```



Estructura programa «longitud».

subrutina «TEMPORIZACION».

11ØØ-113Ø : Subrutina «ERROR». Visualiza un mensaje de error durante un tiempo. La subrutina «TEMPORIZACION» es utilizada.

12ØØ-123Ø : Subrutina «TEMPORIZACION». Tiene como parámetro de entrada la variable «retardo», dependiendo de este valor el tiempo de temporización. Aproximadamente se consigue un segundo de retardo, asignando el valor «1ØØ» a dicha variable.

13ØØ-133Ø : Subrutina «CALCULO». Calcula un número en función de los parámetros de entrada «mayor» y «menor», el resultado es devuelto al programa principal en el parámetro de salida «numero». La variable «igual» es también utilizada como parámetro de salida, si su valor es igual a «1» es que el ordenador está seguro del número.

14ØØ-147Ø : Subrutina «VERIFICACION». Tiene como parámetro de entrada la variable «a$», en función de su valor, modifica el de las variables «mayor» y «menor». El parámetro de salida está asignado en la variable «reconocimiento»; ésta puede tener tres valores, «Ø» si el valor de «a$» no corresponde con ninguna de las pistas (M, N o I). «1» si la opción elegida es «M» o «N», y «2» si la opción es «I».

15ØØ-159Ø : Subrutina «ACIERTO». Se encarga de visualizar, cuando el ordenador acierta, el número de intentos realizados; al cabo de, aproximadamente, cuatro segundos visualiza el record de todas las jugadas.

16ØØ-165Ø : Subrutina «SEGUIR». Comienza de nuevo el juego si se introduce la letra «S» (SI) o se termina si es la «N» (NO). Si se pulsa otra letra, se ejecuta una llamada a la subrutina «ERROR».

El programa número «2», realiza transformaciones entre magnitudes expresadas en unidades de longitud.

Presenta un menú con las diversas unidades; para elegir una de ellas, es necesario introducir el código correspondiente y, a continuación, la magnitud. Una vez realizados los cálculos, el programa visualiza el equivalente en las restantes unidades.

Su estructura general es:

1Ø : Comentario con el nombre del programa.

2Ø : Asignación de los colores verde para fondo y borde, y azul para los caracteres.

4Ø-5Ø : Definición de variables.

11Ø : Llamada a la subrutina «MENU».

12Ø : Entrada «unidad».

125 : Verificación de la selección; tiene que estar comprendida entre «1» y «7».

13Ø : Borrado pantalla.

14Ø : Entrada «valor».

15Ø : Verificación de la magnitud, debe estar comprendida entre «Ø» y «99999999».

16Ø : Cálculo del número de línea, correspondiente a la subrutina encargada de realizar las transformaciones elegidas.

17Ø : Llamada a la subrutina calculada en la línea 16Ø.

18Ø : Llamada a la subrutina de visualización de resultados.

19Ø0-22Ø : Rutina para saltar al principio y realizar otro cálculo o, por el contrario, terminar.

1ØØØ-1Ø95 : Subrutina «MENU». Visualiza el menú con las diversas opciones.

11ØØ-118Ø : Subrutina «MILIMETRO». Asigna a la variable «milímetro» el contenido de la variable «valor». A partir de este dato realiza las equivalencias con las restantes unidades.

12ØØ-128Ø : Subrutina «CENTIMETRO». Idem con la variable «centímetro».

13ØØ-138Ø : Subrutina «DECIMETRO». Idem con la variable «decímetro».

14ØØ-148Ø : Subrutina «METRO». Idem con la variable «metro».

15ØØ-158Ø : Subrutina «DECA METRO». Idem con la variable «decámetro».

16ØØ-168Ø : Subrutina «HECTOMETRO». Idem con la variable «hectómetro».

17ØØ-178Ø : Subrutina «KILOMETRO». Idem con la variable «kilómetro».

2ØØØ-21ØØ: Subrutina «VISUALIZACION». Visualiza en pantalla los resultados obtenidos con cualquiera de las anteriores subrutinas. ■

DATOS DE UN PROGRAMA

Cuando estudiamos las sentencias «LET» e «INPUT», vimos que se podían asignar o introducir datos en nuestros programas; pero cuando estos datos son de valor constante y numerosos, podemos utilizar las sentencias «DATA» para almacenarlos y «READ» para leerlos.

READ

Acceso al teclado

D DIM

MODO E

A STOP NEW

MODO E

Tipo de sentencia

Comando de entrada.

Definición

Con esta sentencia, se pueden leer los datos que haya dentro de un programa; su estructura es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
READ	variable, variab e...

Las variables pueden ser tanto numéricas como de cadena, pero teniendo en cuenta que deben ir en corcondancia con el dato leído, y separadas por comas.

Ejemplos:

— READ día, mes.
— READ j$.
— READ numero, a$, nota.
— READ valor.

El dato es asignado a la variable del argumento.

DATA

Acceso al teclado

Tipo de sentencia

Datos.

Definición

Los valores que forman el argumento de esta sentencia, sirven para ser asignados a las variables de las instrucciones «READ», y forman, por tanto, tablas de datos.

La estructura de esta sentencia es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
DATA	constante, constante...

Las constantes pueden ser numéricas o alfanuméricas.

Ejemplos:

— DATA 3ϕ, 47, 3225, 17.14
— DATA «MICROHOBBY», «CURSO», «BASIC»
— DATA «SPECTRUM», 23, 1ϕ, «MICRO»
— DATA 8

Los valores del argumento deben ir separados por comas y pueden estar incluidos en cualquier parte del programa, incluso después de una sentencia «STOP», ya que el ordenador los ignora mientras no se ejecute una instrucción «READ».

Ejemplo:

```
5ϕ DATA 1ϕ, 2ϕ, 67
1ϕϕ DATA 5, 15, 27, 33
17ϕ DATA «MICRO», «CHIP»
3ϕϕ DATA «ENTRADA», 3ϕ
```

aunque por razones de claridad y estructuración del programa, conviene que estén todos juntos al principio o a final de éste.

Ejemplo:

```
1ϕϕϕ DATA 1ϕ, 2 ϕ, 67, 5
1ϕ1ϕ DATA 15, 27, 33
1ϕ2ϕ DATA «MICRO», «CHIP», «ENTRADA»
1ϕ3ϕ DATA 3ϕ
```

La cantidad de valores a incluir dentro de una instrucción «DATA», viene determinada únicamente por la capacidad de una línea (22 filas).

Utilización de «READ» y «DATA»

Cuando el intérprete BASIC encuentra una sentencia del tipo:

READ variable

analiza una por una todas las líneas del programa, hasta que encuentra la primera que contiene «DATA»; posteriormente, asigna a la variable el primer dato de ésta. La siguiente vez que encuentra «READ» se le asigna el segundo dato, y así sucesivamente.

Ejecute el siguiente programa:

```
 10 REM ***************
        *             *
        * READ/DATA   *
        *             *
        ***************
 20 READ a$,b$
 30 READ numero
 40 READ f$
 50 READ q$,valor
 60 PRINT a$;" ";b$
 70 PRINT "";numero
 80 PRINT "";f$,valor
 90 PRINT "";q$
100 REM
        *********
        *       *
        * DATOS *
        *       *
        *********
110 DATA "MICROHOBBY","SEMANAL"
120 DATA 1985,"BASIC/SINCLAIR"
130 DATA "SPECTRUM",16
```

según se van ejecutando las sentencias «READ», se van asignando los sucesivos datos, así...

a$ tendrá el valor «MICROHOBBY»
b$ = «SEMANAL»
número = 1985
f$ = «BASIC/SINCLAIR»
q$ = «SPECTRUM»
valor = 16

Para conocer el ordenador cuál es el siguiente dato que tiene que leer, la tabla de datos tiene un *puntero* o *índice* que lo señala y que se incrementa en uno cada vez que se hace una lectura.

Una cosa importante es que no pueden realizarse más lecturas que datos haya en el programa, ya que tendríamos un mensaje de error; sin embargo, puede haber más datos que lecturas.

La instrucción «READ» puede formar parte de un bucle, de esta manera puede agilizarse la lectura de datos.

Ejemplo:

```
 10 REM ***************
        *             *
        * BUCLE READ  *
        *             *
        ***************
 15 LET total=0
 20 FOR n=1 TO 22
 30 READ numero
 40 LET total=total+numero
 50 PRINT numero;total
 60 NEXT n
 70 REM
        *********
        *       *
        * DATOS *
        *       *
        *********
 80 DATA 23,45,67,45,21,67,89,3
7
 90 DATA 12,45,63,27,54,12,67,7
8
100 DATA 34,56,71,89,21,83
```

Dentro de una tabla de datos puede leerse uno determinado; en la siguiente aplicación, introduciendo un número entre 1 y 12, el ordenador nos visualiza el mes correspondiente:

```
 10 REM *********
        *       *
        * MESES *
        *       *
        *********
 20 INPUT "Mes (1-12) ";a$
 30 IF a$<1 OR a$>12 THEN GO
TO 20
 40 LET puntero=1
 50 READ a$
 60 IF puntero<>a$ THEN LET pu
ntero=puntero+1 : GO TO 50
 70 PRINT puntero;a$
 80 REM
        *********
        *       *
        * DATOS *
        *       *
        *********
 90 DATA "ENERO", FEBRERO","MAR
ZO"
100 DATA "ABRIL", "MAYO","JUNIO"
110 DATA " JULIO","AGOSTO","SEPT
IEMBRE"
120 DATA "OCTUBRE ","NOVIEMBRE",
"DICIEMBRE"
```

Veamos otro ejemplo de aplicación de las sentencias «READ/DATA».

```
 10 REM **********
        *        *
        * PRIMOS *
        *        *
        **********
 15 PRINT "Numero Primo","Cuadr
ado"
```

```
 17 PRINT "          ","
 20 READ primo
 30 IF NOT primo THEN STOP
 40 LET cuadrado=primo^2
 50 PRINT primo,cuadrado
 60 GO TO 20
100 REM
        *********
        *       *
        * DATOS *
        *       *
        *********
110 DATA 1,2,3,5,7,11,13,17
120 DATA 19,23,29,31,37,41,43
130 DATA 47,0ϕ
```

En este caso, el ordenador calcula el cuadrado de los números primos menores de cincuenta, que se han introducido como constantes en una serie de «DATAS». Al final de los datos se introduce el valor «ϕ», como código de ruptura; cuando se realiza la lectura de este código, el programa se para, de esta manera no es necesario llevar la cuenta de la cantidad de datos. Para preguntar por esta condición se ha utilizado:

IF NOT primo THEN STOP

la condición se hace verdadera y por tanto se ejecuta «STOP», cuando la variable «primo» es igual a «ϕ», ver función «NOT» (pág. 35).

RESTORE

Acceso al teclado

S NOT SAVE

MODO E

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

Una de las ventajas de las tablas de datos es poder leer éstos cuantas veces deseemos. Para volver al principio de la tabla o a cualquier parte de ella, se necesita restaurar el puntero o índice, esto se consigue con la sentencia «RESTORE».

Su estructura es la siguiente:

SENTENCIA	ARGUMENTO
RESTORE	N.º de línea

Ejemplos:
— RESTORE 4Ø.
— RESTORE 123Ø.
— RESTORE.

Cuando el argumento se omite, el intérprete BASIC toma por defecto el valor Ø. Al ejecutar un programa con el comando directo «RUN» inicializa el puntero en la primera sentencia «DATA».

Si no se restaura el puntero al finalizar la lectura de la tabla, el siguiente dato que se quiera leer provocará un mensaje de error.

Ejemplo:

```
1Ø READ código
2Ø READ precio
3Ø PRINT código
4Ø PRINT precio
5Ø RESTORE
6Ø READ número
7Ø READ valor
8Ø PRINT número
9Ø PRINT valor
1ØØ DATA 27, 35ØØ
```

La sentencia «RESTORE» de la línea 5Ø, permite leer la tabla dos veces. En la primera lectura, el valor «27» es asignado a la variable «código»; sin embargo, en la segunda se asigna a la variable «número»; otro tanto ocurre con el valor «35ØØ» que se asigna primeramente a la variable «precio», y posteriormente a «valor».

En el siguiente programa tiene como argumento la sentencia «RESTORE», una variable de tipo numérico, cuyo valor está en función de un «INPUT»; dependiendo de éste la inicialización del puntero y, por tanto, del acceso a los datos.



Lectura de datos.

```
  10 REM ***********
         *         *
         * RESTORE *
         *         *
         ***********
  20 INPUT "Clave (1 a 5) >>> ",
clave
  30 IF clave<1 OR clave>5 THEN
GO TO 20
  40 LET indice=1000+((clave-1)*10)
  50 RESTORE indice
  60 FOR n=1 TO 4
  70 READ codigo
  80 PRINT codigo,
  90 NEXT n
1000 REM
         *********
         *       *
         * DATOS *
         *       *
         *********

1010 DATA 1,2,3,4
1020 DATA 5,6,7,8
1030 DATA 9,10,11,12
1040 DATA 13,14,15,16
1050 DATA 17,18,19,20
```

Errores

Cuando se manejan sentencias del tipo READ/DATA, hay tres tipos de error que suelen producirse frecuentemente.

a) Cuando se ejecuta una sentencia «READ» y el puntero se encuentra al final de la tabla, indicando que no hay más datos. El mensaje que se visualiza es:

```
E Out of DATA
```

Ejemplo:

```
  10 REM ***********
         *         *
         * ERROR 1 *
         *         *
         ***********
  20 FOR n=1 TO 5
  30 READ nota
  40 PRINT nota
  50 NEXT n
 100 REM
         *********
         *       *
         * DATOS *
         *       *
         *********
 110 DATA 10,23,56,78
```

se pretende leer cinco datos, cuando en realidad sólo hay cuatro.

b) Cuando al confeccionar la tabla de datos se incluye un valor numérico en lugar de uno alfanumérico, o viceversa. Al ejecutarse dicho programa y tratar de leer un dato que no está en corcondancia con el de la variable que acompaña a «READ», se produce el error:

```
C Nonsense in BASIC
```

Ejemplo:

```
  10 REM ***********
         *         *
         * ERROR 2 *
         *         *
         ***********
```



Mecanismo "Restore 52Ø".

```
  15 PRINT "NOTA",,"ALUMNO"
  16 PRINT "----",,"------"
  20 FOR n=1 TO 8
  30 READ nota,a$
  40 PRINT nota,a$
  50 NEXT n
 100 REM
         *********
         *       *
         * DATOS *
         *       *
         *********
 110 DATA 5  ANTONIO ,8, GERARDO
 120 DATA 2,"SEBASTIAN",10,"LUIS"
 130 DATA 7, CARLOS ,9,"PABLO
 140 DATA 3,4,8,"RAFAEL"
```

En la línea 14Ø, el segundo dato debería ser alfanumérico.

PROGRAMA 1

```
  10 REM ****************
         *               *
         * CURSO/BASIC   *
         *               *
         ****************
         *               *
         * GEOGRAFIA 1   *
         *               *
         ****************

  20 BORDER 4: PAPER 4  INK 1: C
LS
  30 GO SUB 1000
  40 REM
         ********************
         *                  *
         * BUCLE PRINCIPAL  *
         *                  *
         ********************

  50 PRINT AT 1,3,"AUTONOMIAS DE
LA PENINSULA"
  60 PRINT AT 2,3;"
_____"
  70 FOR c=5 TO 19
  80 READ a$
  90 LET opcion=c-4
 100 PRINT AT c,3;opcion,
 110 IF opcion<10 THEN PRINT " "
,
 120 PRINT " - ";a$
 130 NEXT c
 140 INPUT AT 0,1;"Que Autonomia
desea visualizar >>> ";opcion
 150 IF opcion<1 OR opcion>15 TH
EN GO TO 140
 160 CLS
 170 LET direccion=2000+(opcion*
100)
 180 RESTORE direccion
 190 READ a$
 200 PRINT AT 1,3;a$
 210 PRINT "
_____"
 220 READ numero
 230 FOR n=1 TO numero
 240 PRINT n;" - ";
 250 READ a$,b$
 260 PRINT a$;"(";b$;")"
 270 NEXT n
 280 INPUT "Pulse ""ENTER"" para
retornar ", LINE a$
 290 RESTORE 1100
 300 CLS
 310 GO TO 40
1000 REM
         ******************
         *                *
         * DEFINICION "N" *
         *                *
         ******************

1010 RESTORE 1060
1020 FOR d=USR "n" TO USR "n"+7
1030 READ dato
1040 POKE d,dato
1050 NEXT d
1060 DATA 24,66,98,82,74,70,66,0
1070 RETURN
1100 REM
         ********
         *      *
         * MENU *
         *      *
         ********

1110 DATA "ANDALUCIA","ARAGON","
ASTURIAS","CANTABRIA","CASTILLA-
LA MANCHA"
1120 DATA "CASTILLA-LEON","CATAL
UÑA","COMUNIDAD VALENCIANA","EXT
REMADURA","GALICIA"
1130 DATA "MADRID","MURCIA","NAV
ARRA","PAIS VASCO","LA RIOJA"
2000 REM

         **************
         *            *
         * PROVINCIAS *
         *            *
         **************

2100 DATA "ANDALUCIA",8,"ALMERIA
","ALMERIA","CADIZ","CADIZ","COR
DOBA","CORDOBA","GRANADA","GRANA
DA","HUELVA","HUELVA","JAEN","JA
EN","MALAGA","MALAGA","SEVILLA",
"SEVILLA"
2200 DATA "ARAGON",3,"HUESCA","H
UESCA","TERUEL","TERUEL","ZARAGO
ZA","ZARAGOZA"
2300 DATA "ASTURIAS",1,"ASTURIAS
","OVIEDO"
2400 DATA "CANTABRIA",1,"CANTABR
IA","SANTANDER"
2500 DATA "CASTILLA-LA MANCHA",5
,"ALBACETE","ALBACETE","CIUDAD R
EAL","CIUDAD REAL","CUENCA","CUE
NCA","GUADALAJARA","GUADALAJARA"
,"TOLEDO","TOLEDO"
2600 DATA "CASTILLA-LEON",9,"AVI
LA","AVILA","BURGOS","BURGOS","L
EON","LEON","PALENCIA","PALENCIA
","SALAMANCA","SALAMANCA","SEGOV
IA","SEGOVIA","SORIA","SORIA","V
ALLADOLID","VALLADOLID","ZAMORA"
,"ZAMORA"
2700 DATA "CATALUÑA",4,"BARCELON
A","BARCELONA","GERONA","GERONA"
,"LERIDA","LERIDA","TARRAGONA","
TARRAGONA"
2800 DATA "COMUNIDAD VALENCIANA"
,3,"ALICANTE","ALICANTE","CASTEL
LON","C. DE LA PLANA","VALENCIA"
,"VALENCIA"
2900 DATA "EXTREMADURA",2,"BADAJ
OZ","BADAJOZ","CACERES","CACERES
"
3000 DATA "GALICIA",4,"LA CORUÑA
","LA CORUÑA","LUGO","LUGO","ORE
NSE","ORENSE","PONTEVEDRA","PONT
EVEDRA"
3100 DATA "MADRID",1,"MADRID","M
ADRID"
3200 DATA "MURCIA",1,"MURCIA","M
URCIA"
3300 DATA "NAVARRA",1,"NAVARRA",
"PAMPLONA"
3400 DATA "PAIS VASCO",3,"ALAVA"
,"VITORIA","GUIPUZCOA","SAN SEBA
STIAN","VIZCAYA","BILBAO"
3500 DATA "LA RIOJA",1,"LA RIOJA
","LOGROÑO"

2270 DATA "SELLA","VALLE SAJAMBR
E","LEON",1,"PONGA"
2300 DATA 7,"MEDITERRANEA"
2310 DATA "EBRO","FONTIBRE","SAN
TANDER",7,"ARAGON","EGA","GALLEG
O","GUADALOPE","HUERVA","JALON"
"SEGRE"
2320 DATA "GUADALHORCE","SIERRA
DE GIBALTO","MALAGA-GRANADA",0
2330 DATA "JUCAR","CERRO SAN FEL
IPE","CUENCA",1,"CABRIEL"
2340 DATA "LLOBREGAT","FONT DEL
LLOBREGAT","BARCELONA",2,"CARDON
ER","NOYA"
2350 DATA "SEGURA","SIERRA DEL S
EGURA","JAEN",3,"ARGOS","BENAMOR
","MUNDO"
2360 DATA "TER","MONT COSTA BOND
","GERONA",2,"FRESSER","ONAR"
2370 DATA "TURIA","MUELA SAN JUA
N","TERUEL",0
```

c) En las tablas de datos con valores de cadena, puede suceder que se nos olvide colocar las correspondientes comillas. El intérprete BASIC, al ejecutarse el programa, tomará dicho dato como variable numérica; si no existe ninguna variable con dicho nombre, aparecerá el conocido mensaje:

2 Variable not found

si por el contrario existiera, nos encontraríamos en el caso expuesto en el apartado «b».

Ejemplo:

```
 10 REM ***********
        *         *
        * ERROR 3 *
        *         *
        ***********

 20 FOR n=1 TO 6
 30 READ s$
 40 PRINT s$
 50 NEXT n
100 REM
```

```
        *********
        *       *
        * DATOS *
        *       *
        *********
 110 DATA "AUTOMOVIL","BICICLETA
","AUTOBUS","HELICOPTERO"
 120 DATA "MOTO",BARCO,"AVION ,
SUBMARINO
```

En la línea 120, el dato BARCO debería ir entre comillas.

PROGRAMA 2

```
  10 REM ****************
         *               *
         * CURSO/BASIC   *
         *               *
         ****************
         *               *
         * GEOGRAFIA 2   *
         *               *
         ****************

  20 BORDER 1: PAPER 4: INK 0: C
LS
  30 GO SUB 1000
  40 REM
         ********************
         *                  *
         * BUCLE PRINCIPAL  *
         *                  *
         ********************

  50 PRINT AT 1,9;"RIOS ESPAÑOLE
S"
  60 PRINT "
_____"
  65 PRINT AT 5,8;"
_____"
  70 PRINT AT 7,11;"VERTIENTES"
  75 PRINT AT 8,8;"
_____"
  80 PRINT AT 12,8;"1 - ATLANTIC
A"
  90 PRINT AT 15,8;"2 - CANTABRI
CA"
 100 PRINT AT 18,8;"3 - MEDITERR
ANEA"
 110 INPUT "Que vertiente desea
>>> ";vertiente
 120 IF vertiente<1 OR vertiente
>3 THEN GO SUB 1100: GO TO 110
 130 LET rios=2000+(vertiente*10
0)
 140 RESTORE rios
 150 READ numero,a$
 160 GO SUB 1200
 170 INPUT "Que rio desea >>> ";
rio
 180 IF rio<1 OR rio>numero THEN
 GO SUB 1100: GO TO 170
 190 LET direccion=n-((numero-ri
o+1)*10)
 200 RESTORE direccion
 210 CLS
 220 GO SUB 1300
 230 INPUT "Pulse ""ENTER"" para
 retornar "; LINE z$
 240 CLS
 250 GO TO 50
1000 REM ******************
         *                *
         * DEFINICION "N" *
         *                *
         ******************

1010 RESTORE 1060
1020 FOR d=USR "n" TO USR "n"+7
1030 READ dato
1040 POKE d,dato
1050 NEXT d
1060 DATA 24,66,98,82,74,70,66,0
1070 RETURN
1100 REM *********
         *       *
         * ERROR *
         *       *
         *********

1110 PRINT #0,">>>>>>>>>>>>> ERRO
R <<<<<<<<<<<<<"
1120 FOR j=1 TO 200  NEXT j
1130 RETURN
1199 REM
         ********
         *      *
         * RIOS *
         *      *
         ********
1200 CLS
1210 PRINT AT 1,5,a$
1220 PRINT "
_____"
1225 LET X=1
1230 FOR n=rios+10 TO rios+(nume
ro*10) STEP 10
1240 PRINT AT X,"";X;" - ";
1250 RESTORE n
1260 READ a$
1270 PRINT a$
1275 LET X=X+1
1280 NEXT n
1290 RETURN
1299 REM
         **************
         *            *
         * AFLUENTES  *
         *            *
         **************
1300 CLS
1310 READ a$,b$,c$
1320 PRINT AT 1,1,a$
1330 PRINT "
_____"
1340 PRINT AT 4,1;"Nacimiento: "
,b$
1345 PRINT AT 6,1;"Provincia : "
,c$
1350 READ afluentes
1360 IF afluentes=0 THEN RETURN
1364 PRINT AT 9,9,"
_____"
1365 PRINT AT 11,10,"Afluentes"
1366 PRINT AT 12,9;"
_____"
1370 FOR z=1 TO afluentes
1380 READ d$
1390 PRINT " - ",d$,
1400 NEXT z
1410 RETURN
2000 REM
         *********
         *       *
         * DATOS *
         *       *
         *********
2100 DATA 8,"ATLANTICA"
2110 DATA "OUERO","PEÑA DE URBIO
N","LOGROÑO-SORIA",5,"ADAJA","ER
ESMA","ESLA","PISUERGA","TORMES"
2120 DATA "GUADALQUIVIR","SIERRA
 DE CAZORLA","JAEN",4,"GENIL","G
UADAJOZ","GJADALIMAR","GUADIATO"
2130 DATA "GUADIANA","OJOS DEL G
UADIANA","ALBACETE-C. REAL",4,"R
UECAS","ZANCARA","ZIGUELA","ZUJA
R"
2140 DATA "MIÑO","LAGUNA FUENTE
MIÑO","LUGO",3,"ARNOYA","FERREIR
AS","SIL"
2150 DATA "ODIEL","SIERRA DE ARA
CENA","HUELVA",1,"TINTO"
2160 DATA "TAJO","SIERRA ALBARRA
```

```
CIN","TERUEL",7,"ALAGON","ALBERC
HE","ALMONTE","GUADARRAMA","GUAD
IELA","JARAMA","TIETAR"
2170 DATA "TAMBRE","MONTES DE BO
CELO","LA CORUÑA",2,"SAMO","LENG
UELLE"
2180 DATA "ULLA","MONTE CEBREIRO
","LUGO",3,"DEZA","ISO","SAR"
2200 DATA 7,"CANTÁBRICA"
2210 DATA "BIDASOA","MAYA","NAVA
RRA",0
```

```
2220 DATA "EO","MONTES DEL CADAB
O","LUGO",0
2230 DATA "NALON","PUERTO TARNA"
,"OVIEDO",4,"CAUDAL","NARCEA","N
ORA","TRUBIA"
2240 DATA "NAVIA","SIERRA RAÑADO
IRO","LUGO",0
2250 DATA "NERVION","PEÑA DE ORD
UÑA","ALAVA",1,"IBAIZABAL"
2260 DATA "ORIA","MONTE AITZGORR
I","GUIPUZCOA",0
```

Programas

Como aplicación de las sentencias «READ/DATA», se presentan, en esta ocasión, dos programas de utilidad didáctica. Ambos están relacionados con un área muy importante dentro de la enseñanza: la Geografía.

El alfabeto español tiene una letra que no está incluida en el juego de caracteres del Spectrum, ésta es la «Ñ»; por tanto ha sido necesario diseñar un nuevo gráfico (GDU) con dicha forma. La técnica empleada para realizarlo será explicada en el capítulo dedicado a gráficos. Para acceder a la «Ñ» es necesario pasar a modo gráfico (G), como recordará, basta con pulsar simultáneamente la tecla «CAPS SHIFT» y «9», una vez en este modo, debe pulsarse la tecla «N».

ATENCION

Hasta que el programa no se ejecute, *no se visualizará* el gráfico correspondiente a la «Ñ», por tanto no se preocupe si ésta no aparece al pasar al modo G .

Para retornar al modo anterior pulse la tecla «9».

El primer programa está dedicado al estudio de las *Autonomías*. Al ejecutar el programa, se presenta un menú con las distintas Autonomías de la Península. Cada una de ellas tiene a su izquierda un número de opción, éste sirve como referencia para seleccionarla. Una vez elegida la opción, aparece en la parte superior de la pantalla el nombre de la Autonomía, y a continuación, el nombre de las provincias que la componen con sus correspondientes capitales, encerradas entre paréntesis.

La estructura del programa es:

- 1Ø : Comentario con el nombre del programa.
- 2Ø : Asignación del color verde para fondo y papel y azul para los caracteres.
- 3Ø : Llamada a la subrutina que define como GDU, la «Ñ».
- 4Ø : Comienzo del programa principal.
- 5Ø-6Ø : Rótulo de presentación.
- 7Ø-13Ø : Bucle para visualizar el número de opción y el nombre de las Autonomías, éstas están contenidas en una tabla de datos.
- 14Ø-15Ø : Entrada opción y comprobación.
- 16Ø : Borrado pantalla.
- 17Ø : *Algoritmo* empleado para el cálculo del número de línea, dónde debe inicializarse el puntero de la tabla de datos.
- 18Ø : Inicialización del puntero (RESTORE).
- 19Ø-21Ø : Lectura y visualización del nombre de la Autonomía.
- 22Ø : Lectura del número de provincias.
- 23Ø-27Ø : Bucle para la lectura y visualización de las provincias y sus capitales.
- 28Ø : Entrada de la tecla «ENTER».
- 28Ø : Inicialización de la tabla.
- 3ØØ-31Ø : Borrado pantalla y regreso al menú principal.
- 1ØØØ-1Ø7Ø : Subrutina para definición de la tecla «Ñ».
- 11ØØ-113Ø : Datos del menú principal.
- 2ØØØ-35ØØ : Datos correspondientes a las provincias y sus capitales.

El segundo programa sirve apra estudiar o consultar sobre la hidrografía española. Al ejecutarse presenta en pantalla el menú con las tres vertientes:

— ATLANTICA.
— CANTABRICA.
— MEDITERRANEA.

Al elegirse una de ellas aparece otro menú con los rios que desembocan. Al seleccionar uno de ellos, se visualiza



Estructura de datos del programa "Autonomías".

en pantalla la información correspondiente a:

— Nombre del río.
— Nacimiento.
— Provincia.
— Afluentes más importantes (si los tiene).

Pulsando «ENTER» se retorna al menú principal. Si al elegir las opciones se selecciona una que no existe, aparece en la parte inferior de la pantalla un mensaje de error.

La estructura del programa es la siguiente:

- 1Ø : Comentario con el nombre del programa.
- 2Ø : Asignación del color azul para el borde, verde para el fondo y negro para los carácteres.
- 3Ø : Llamada a la subrutina que define la «Ñ».
- 4Ø : Comienzo del programa principal.
- 5Ø-1ØØ : Presentación del menú con las vertientes.
- 11Ø-12Ø : Entrada de opción y comprobación.
- 13Ø : Algoritmo que calcula el número de línea donde debe inicializarse la lectura de los ríos.
- 14Ø : Inicialización del puntero.
- 15Ø : Leer número de ríos y vertiente.
- 16Ø : Llamada a la subrutina que lee y visualiza el menú con los nombres de los ríos.
- 17Ø-18Ø : Entrada de la opción «río» y verificación.
- 19Ø : Algoritmo para calcular dónde debe inicializarse la lectura de los datos correspondientes al río elegido.
- 2ØØ : Inicialización del puntero.
- 21Ø : Borrado pantalla.
- 22Ø : Llamada a la subrutina que lee y visualiza los datos correspondientes al dato elegido.

Estructura de datos del programa "Ríos".

- 23Ø : Entrada de la tecla «ENTER».
- 24Ø-25Ø : Borrado pantalla y vuelta al menú principal (vertientes).
- 1ØØØ-1Ø7Ø : Subrutina para definir la letra «Ñ».
- 11ØØ-113Ø : Subrutina de presentación del mensaje «ERROR».
- 12ØØ-129Ø : Subrutina para leer y visualizar los ríos.
- 13ØØ-141Ø : Subrutina para leer y visualizar los datos, (nacimientos, provincia, ...)
- 2ØØØ-237Ø : Tabla de datos. ■

LECTURA DEL TECLADO Y TEMPORIZACIONES

INKEY$

Acceso al teclado

IN KEY $

N NEXT MODO E

OVER

Tipo de sentencia

Función de entrada.

Definición

La función «INKEY$» permite leer un solo carácter introducido por teclado. Se diferencia básicamente de la sentencia «INPUT» en:

a) INKEY$ no produce *eco*, es decir, que no se visualiza el valor de la tecla pulsada.
b) El dato tiene que estar preparado al ejecutarse la función «INKEY$», es decir, que no espera, como en el caso de «INPUT», a que se teclee el dato: por tanto, si no está preparado se ejecuta la siguiente instrucción y la función retorna una cadena vacía (" ").

«INKEY$» no tiene ningún argumento, por el contrario, forma parte de los argumentos de sentencias del tipo:

— LET.
— PRINT.
— IF... THEN...

Ejemplos:

```
10 REM ************
       *          *
       * INKEY$ 1 *
       *          *
       ************
20 IF INKEY$="" THEN GO TO 20
30 PRINT INKEY$
40 GO TO 10
```

1) En el siguiente programa se visualiza el valor retornado por la función «INKEY$» cuando se pulsa una tecla, es decir, cuando no es una cadena vacía.
observe que «INKEY$» diferencia entre mayúsculas (modo C), minúsculas (modo L) o aquellos símbolos que se pulsan conjuntamente con SYMBOL SHIFT.

```
10 REM ************
       *          *
       * INKEY$ 2 *
       *          *
       ************
20 INPUT "Numero ) ";numero
30 PRINT numero
40 PRINT #0,AT 1,0,"Quiere int
roducir mas s/n)
50 IF INKEY$="" THEN GO TO 50
60 IF INKEY$="s" OR INKEY$="S"
THEN GO TO 20
70 IF INKEY$="n" OR INKEY$="N"
THEN STOP
80 GO TO 40
```

2) En este caso, «INKEY$» se utiliza para preguntar sobre una tecla determinada. Tiene la ventaja sobre la utilización de «INPUT», en que no es necesario pulsar «ENTER».

```
10 REM ************
       *          *
       * INKEY$ 3 *
       *          *
       ************
```

```
 20 PRINT AT 2 9, MENU PRINCIPA
L
 30 PRINT AT 3 9, ____________
 40 PRINT AT 8 10  1  EDITAR.
 50 PRINT AT 10 10  2  LISTAR.
 60 PRINT AT 12,10  3  BORRAR.
 70 PRINT AT 14 ,0, 4  ARCHIVA
R.
 80 PRINT AT 16 10  5  INSERTA
R
 90 PRINT #0 AT 1,0  El...a la o
pc...  1  5!
100 LET a$=INKEY$
110 IF a$= 1  THEN GO TO 1000
120 IF a$= 2  THEN GO SUB 2000
130 IF a$= 3  THEN GO TO 1500
140 IF a$= 4  THEN GO TO 1750
150 IF a$= 5  THEN GO SUB 2100
160 GO TO 100
```

3) Cuando el valor retornado por «INKEY$», se utiliza en sentencias posteriores a la pulsación de la tecla, conviene asignar este valor a una variable de cadena.

PAUSE

Acceso al teclado

PI

M PAUSE MODO K

INVERSE

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

Esta sentencia suspende la ejecución de un programa durante un tiempo determinado, es decir, *temporiza* o hace una *pausa*.

El efecto que produce es similar al proporcionado por las sentencias:

```
10 FOR x = 1 TO tiempo
20 NEXT x
```

La estructura de este comando es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
PAUSE	expresión numérica

Ejemplos:

— PAUSE 1ϕ.
— PAUSE 95ϕ.
— PAUSE 3ϕ * 5.

Si se introduce un número fraccionario, éste se redondea al valor entero más cercano. El rango de valores está comprendido entre ϕ y 65535, cuando se introduce uno fuera de margen aparece el mensaje.



Diferencias entre "INKEY$" e "INPUT".

B Integer out of range

La realización que existe entre el número del argumento y el tiempo de temporización, en segundos es:

$$\text{tiempo} = \frac{n}{5\phi}$$

por lo tanto «PAUSE 1ϕϕ», detiene la ejecución del programa durante «2» segundos. Dividiendo entre 5ϕ el valor máximo (65535) obtenemos el mayor tiempo de temporización:

65535/5ϕ = 131ϕ.7 sg.

21 min. 5ϕ.7 sg.

ATENCION

Si durante la ejecución de una sentencia «PAUSE» se presiona una tecla, la temporización se interrumpe y continúa el programa en la siguiente instrucción.

El valor «ϕ», asignado a «PAUSE», provoca una temporización indefinida hasta que se pulsa una tecla.

Puede utilizarse una variable del tipo numérico como argumento de esta sentencia.

Ejemplo:

```
10 REM ****************
       *              *
       * PAUSA VARIABLE *
       *              *
       ****************
```



```
 15 BORDER 4
 20 INPUT "Temporizacion (1-10)
 ";tiempo
 30 IF tiempo<1 OR tiempo>10 TH
EN GO TO 20
 40 LET pausa=tiempo*50
 50 BORDER 1
 60 PAUSE pausa
 70 BORDER 4
 80 PRINT #0;AT 1,0 "Quiere con
tinuar (S/N)"
 90 PAUSE 0
100 LET a$=INKEY$
110 IF a$= "S" OR a$= "s" THEN GO
TO 20
120 IF a$= "n" OR a$= "N" THEN ST
OP
130 GO TO 90
```

El valor asignado a la variable «tiempo» se multiplica por 5Ø para conseguir la temporización deseada, el resultado es asignado a la variable «pausa», utilizada como argumento.

En la línea 9Ø «PAUSE Ø» detiene la ejecución del programa hasta que se pulse la tecla «S» o «N».

PROGRAMAS

El programa número «1» simula una máquina de escribir. los controles son:

— SYMBOL SHIFT + Q, borra el carácter anterior.
— SYMBOL SHIFT + W, provoca un retorno de carro.
— SYMBOL SHIFT + E, termina la edición de la página.

Una vez editada la página, puede sacarse una copia por impresora seleccionando la opción «L» o grabarse en cinta con «G». La opción «C» permite editar una nueva página o terminar.

La estructura es la siguiente:

1Ø : Comentario con el nombre del programa.
2Ø : Asignación del color rojo para borde, azul para el fondo y blanco para los caracteres.
3Ø : Inicialización del cursor en la posición Ø, Ø.
4Ø : Visualización del cursor. Se utiliza uno de los gráficos predefinidos.
5Ø : Pausa hasta que se pulsa una tecla.
6Ø-1ØØ : Verificación de la tecla pulsada. Su código ASCII debe estar comprendido entre el número 32 (espacio) y el 122 (z) o ser uno de los códigos de control del programa:

" < =" (SYMBOL SHIFT + Q)
" < > " (SYMBOL SHIFT + W)
" > =" (SYMBOL SHIFT + E)

11Ø Visualización de la tecla pulsada.
12Ø-14Ø : Incremento de la posición del cursor y comprobación del final de línea y final de página.
15Ø : Salto a la línea que visualiza el cursor.
1ØØØ : Empieza la rutina que borra el carácter situado a la izquierda del cursor (control = SYMBOL SHIFT + Q).
1ØØ5 : Borra el cursor.
1Ø1Ø-1Ø3Ø : Decremento de la posición del cursor y comprobación del principio de línea y principio de página.
1Ø4Ø : Salto a la línea que visualiza el cursor.
11ØØ : Comienzo de la rutina que hace saltar el cursor al comienzo de la siguiente línea, simulando el retorno de carro de una máquina de escribir (control = SYMBOL SHIFT + W).
11Ø5 : Borrado del cursor.
111Ø : Inicialización de la nueva posición del cursor.
112Ø : Salto a la línea que comprueba el final de página y línea.
12Ø5 : Borrado del cursor.
121Ø : Visualización de las opciones:
L - Listar
G - Grabar
C - Continuar
122Ø-125Ø : Comprobación de la opción elegida.
126Ø-13ØØ : Imprimir el contenido de la pantalla. Se utiliza la sentencia «COPY».
131Ø : Salto a la visualización de las opciones.
135Ø-138Ø : Grabar en cinta el contenido de la pantalla. Debe introducirse previamente el nombre que deseamos asignarle. Se utiliza como argumento de «SAVE» la palabra clave «SCREEN$».
139Ø : Salto a la visualización de opciones.
15ØØ-155Ø : Decisión para editar una nueva página o no.

El programa número «2» permite desplazar, con ayuda de unas teclas utilizadas como cursor, un asterisco (*) a traves de la pantalla, que va dejando un rastro de puntos (.) por donde va pasando.

PROGRAMA 1

```
 10 REM ***************
        *             *
        * CURSO/BASIC *
        *             *
        ***************
        *             *
        *    MAQUINA  *
        *             *
        ***************

 20 BORDER 2: PAPER 1: INK 7: C
LS
 30 LET x=0: LET y=x
 40 PRINT AT y,x;"■"
 50 PAUSE 0
 60 LET a$=INKEY$
 70 IF a$="<=" THEN GO TO 1000
 80 IF a$="<>" THEN GO TO 1100
 90 IF a$=">=" THEN GO TO 1200
 95 IF (a$>=" " AND a$<="z") TH
EN GO TO 110
100 GO TO 50
110 PRINT AT y,x;a$
120 LET x=x+1
130 IF x=32 THEN LET x=0: LET y
=y+1
140 IF y=22 THEN GO TO 1210
150 GO TO 40
1000 REM
        ***********
        *         *
        * BORRADO *
        *         *
        ***********

1005 PRINT AT y,x;" "
1010 LET x=x-1
1020 IF x=-1 THEN LET x=31: LET
y=y-1
1030 IF y=-1 AND x=31 THEN LET y
=0: LET x=0
1040 GO TO 40
1100 REM
        ***********
        *         *
        * RETORNO *
        *         *
        ***********

1105 PRINT AT y,x;" "
1110 LET x=0: LET y=y+1
1120 GO TO 140
1200 REM
        *************
        *           *
        * ALMACENAR *
        *           *
        *************
```

```
1205 PRINT AT y,x;" "
1210 PRINT #0;AT 1,1;"L-Lista /
G-Graba / C-Continu■"
1220 IF INKEY$="" THEN GO TO 122
0
1230 IF INKEY$="l" OR INKEY$="L"
 THEN GO TO 1260
1240 IF INKEY$="g" OR INKEY$="G"
 THEN GO TO 1350
1245 IF INKEY$="c" OR INKEY$="C"
 THEN GO TO 1500
1250 GO TO 1220
1260 REM
        *************
        *           *
        * IMPRESORA *
        *           *
        *************

1262 INPUT 0
1265 PRINT #0;AT 0,2;"Conecte la
 impresora y pulse"
1270 PRINT #0;AT 1,10;"una tecla
"
1280 PAUSE 0
1285 INPUT 0
1290 COPY
1300 PRINT #0;AT 1,6;"Impresion
terminada": PAUSE 100
1310 GO TO 1210
1350 REM
        *************
        *           *
        * GRABACION *
        *           *
        *************

1360 INPUT "Nombre (max 10 carac
teres) >>> "; LINE n$
1370 SAVE n$SCREEN$
1380 PRINT #0,AT 1,6;"Grabacion
terminada" PAUSE 100
1390 GO TO 1210
1500 REM
        *****************
        *               *
        * CONTINUACION? *
        *               *
        *****************

1510 INPUT 0
1520 PRINT #0;AT 1,0,"Quiere edi
tar otra pagina (S/N)"
1530 IF INKEY$="S" OR INKEY$="s
" THEN GO TO 10
1540 IF INKEY$="n" OR INKEY$="N"
 THEN CLS : STOP
1550 GO TO 1530
```

Tenemos la posibilidad de elegir las teclas que vamos a utilizar como cursores. El programa tiene asignadas por *defecto*, es decir, si no se eligen otras, las siguientes:

7 - ARRIBA
6 - ABAJO
8 - DERECHA
9 - IZQUIERDA

La velocidad es otro de los parámetros que se puede elegir, su valor varía entre «1» (rápida) y «9» (lenta).

Aparte de las teclas utilizadas como cursor, existen otras dos que en combinación con SYMBOL SHIFT realizan una determinada función.

SYMBOL SHIFT + B, borra la pantalla.

SYMBOL SHIFT + C, fin del programa.

La estructura del programa es la siguiente:

1Ø : Comentario con el nombre del programa.
2Ø : Asignación del color rojo para el borde, verde para el fondo y negro para los caracteres.
3Ø : Llamada a la subrutina que presenta el menú con los cursores.
4Ø-9Ø : Verificación de la opción elegida.
1ØØ : Asignación de los valores por defecto.

PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         * MOVIMIENTO  *
         *             *
         ***************
  20 BORDER 2: PAPER 4: INK 0. C
LS
  25 REM
         ******************
         *                *
         * CAMBIO CURSOR  *
         *                *
         ******************

  30 GO SUB 1000
  40 PRINT #0;AT 1,0;"Quiere otr
os cursores (S/N) >>>"
  50 IF INKEY$="" THEN GO TO 50
  60 LET k$=INKEY$
  70 IF k$="N" OR k$="n" THEN GO
 TO 100
  80 IF k$="S" OR k$="s" THEN GO
 SUB 1100: GO TO 110
  90 GO TO 50
 100 LET a$="7". LET b$="6". LET
 d$="8" LET i$="5"
 110 PAUSE 50
 115 GO SUB 1300
 120 CLS
 125 REM
         *************
         *           *
         * RECUADRO  *
         *           *
         *************

 130 FOR n=0 TO 31
 140 PRINT AT 0,n;"▄"
 150 NEXT n
 160 FOR n=1 TO 20
 170 PRINT AT n,0;"▄";AT n,31;"▄
"
 180 NEXT n
 190 FOR n=0 TO 31
 200 PRINT AT 21,n;"▄"
 210 NEXT n
 220 REM
         ***************
         *             *
         * MOVIMIENTO  *
         *             *
         ***************

 230 LET posx=16
 240 LET posy=11
 250 GO SUB 1500
 260 IF INKEY$="" THEN GO TO 260
 270 IF INKEY$=a$ THEN PRINT AT
posy,posx;" ": LET posy=posy-1:
GO SUB 1500
 280 IF INKEY$=b$ THEN PRINT AT
posy,posx;" ": LET posy=posy+1:
GO SUB 1500
 290 IF INKEY$=d$ THEN PRINT AT
posy,posx;" ": LET posx=posx+1:
GO SUB 1500
 300 IF INKEY$=i$ THEN PRINT AT
posy,posx;" ": LET posx=posx-1:
GO SUB 1500
 310 IF INKEY$="*" THEN GO TO 34
0
 320 IF INKEY$="?" THEN STOP
 330 GO TO 260
 340 GO SUB 1600
 350 GO TO 230
1000 REM
         ***************
         *             *
         * MOVIMIENTO  *
         *             *
         ***************
```

```
1010 PRINT AT 2,0;"[illegible]
[illegible]"
1020 PRINT AT 6,9;"7 - ARRIBA."
1030 PRINT AT 9,9;"6 - ABAJO."
1040 PRINT AT 12,9;"8 - DERECHA.
"
1050 PRINT AT 15,9;"5 - IZQUIERD
A."
1060 PRINT AT 19,0;"[illegible]
[illegible]"
1070 RETURN
1100 REM
         *************
         *           *
         * CURSORES  *
         *           *
         *************

1110 INPUT "Arriba >>> "; LINE a
$
1112 IF a$="" THEN GO TO 1110
1115 LET a$=a$(1)
1120 IF (a$>="0" AND a$<="9") OR
 (a$>="a" AND a$<="z") OR (a$>="
A" AND a$<="Z") THEN PRINT AT 6,
9;a$: GO TO 1140
1130 GO TO 1110
1140 INPUT "Abajo >>> "; LINE b$
1142 IF b$="" THEN GO TO 1140
1145 LET b$=b$(1)
1150 IF ((b$>="0" AND b$<="9") O
R (b$>="a" AND b$<="z") OR (b$>=
"A" AND b$<="Z")) AND b$<>a$ THE
N PRINT AT 9,9;b$: GO TO 1170
1160 GO TO 1140
1170 INPUT "Derecha >>> "; LINE
d$
1172 IF d$="" THEN GO TO 1170
1175 LET d$=d$(1)
1180 IF ((d$>="0" AND d$<="9") O
R (d$>="a" AND d$<="z") OR (d$>=
"A" AND d$<="Z")) AND d$<>a$ AND
 d$<>b$ THEN PRINT AT 12,9;d$: G
O TO 1200
1190 GO TO 1170
1200 INPUT "Izquierda >>> "; LIN
E i$
1202 IF i$="" THEN GO TO 1200
1205 LET i$=i$(1)
1210 IF ((i$>="0" AND i$<="9") O
R (i$>="a" AND i$<="z") OR (i$>=
"A" AND i$<="Z")) AND i$<>a$ AND
 i$<>b$ AND i$<>d$ THEN PRINT AT
 15,9;i$: RETURN
1220 GO TO 1200
1300 REM
         *************
         *           *
         * VELOCIDAD *
         *           *
         *************

1310 CLS
1320 PRINT AT 2,0;"[illegible]
[illegible]"
1330 PRINT AT 6,9;"1 - RAPIDA."
1340 PRINT AT 9,9;"----------"
1350 PRINT AT 12,9;"----------"
1360 PRINT AT 15,9;"9 - LENTA."
1370 PRINT AT 19,0;"[illegible]
[illegible]"
1380 INPUT ;"Velocidad >>> ";vel
ocidad
1390 IF velocidad<1 OR velocidad
>9 THEN GO TO 1380
1410 RETURN
1500 REM
         ****************
         *              *
         * VERIFICACION *
         *              *
         ****************
```

```
1510 IF posx<1 THEN LET posx=1
1520 IF posx>30 THEN LET posx=30
1530 IF posy<1 THEN LET posy=1
1540 IF posy>20 THEN LET posy=20
1550 PRINT AT posy,posx;"*"
1560 FOR n=1 TO velocidad
1570 NEXT n
1580 RETURN
1600 REM
```

```
         ***********
         *         *
         * BORRADO *
         *         *
         ***********
1610 FOR n=1 TO 20
1620 PRINT AT n,1;"
1630 NEXT n
1640 RETURN
```

11ø : Retardo de un segundo aproximadamente. Llamada a la subrutina que pregunta la velocidad.

12ø : Borrado de pantalla.

13ø-21ø : Rutina que dibuja, con ayuda de los gráficos predefinidos, un recuadro.

23ø-24ø : Inicialización de las coordenadas del asterisco.

25ø : Llamada a la subrutina que dibuja el asterisco.

26ø-3øø : Determinación de la tecla pulsada, cálculo de la nueva posición y llamada a la subrutina de visualización.

31ø : Si la tecla pulsada es el asterisco (*), la opción de borrar es la elegida.

32ø : Si la tecla pulsada es la interrogación (?), el programa termina su ejecución.

34ø : Llamada a la subrutina de borrado.

1øøø-1ø7ø : Subrutina que visualiza el menú con la asignación de cursores inicial.

11øø-122ø : Subrutina utilizada para modificar la asignación inicial de cursores.

13øø-141ø : Subrutina para la introducción de la velocidad.

15øø-158ø : Verificación de que las coordenadas del asterisco se encuentran dentro del recuadro, visualización del mismo y temporización variable, dependiente de la velocidad elegida.

16øø-164ø : Borrado de la parte interior del recuadro. ■



Programa «Movimiento».



Programa «Máquina».

FUNCIONES

Existen una serie de funciones definidas dentro del BASIC, que pueden clasificarse en:

— Numéricas.
— De cadena.

Aparte de estas funciones, ya fijas, el usuario puede definir las suyas propias.

En general, una función proporciona un resultado después de haber efectuado unos cálculos con un dato denominado *parámetro*; éste forma parte del argumento de la instrucción. Para cada valor, la función retorna un resultado distinto.

Aunque no es necesario incluir los parámetros de la función entre paréntesis, es conveniente hacerlo, en algunos casos, por motivos de claridad. También hay que tener en cuenta que las funciones tienen mayor prioridad que las operaciones. Las funciones no se utilizan directamente como comandos, por el contrario necesitan ir acompañadas de las palabras clave «PRINT» (visualización), «LET» (asignación), «IF... THEN», etc.

Funciones numéricas

Estas pueden clasificarse en los siguientes grupos:

— Matemáticas.
— Trigonométricas.
— Exponenciales.
— Logarítmicas.
— Aleatorias.
— Definidas.

ABS

Acceso al teclado

ABS

}

Definición

Esta función retorna el *valor absoluto* del argumento.

Ejemplos:

— LET a = ABS 3ø.
— PRINT ABS (—1øø *2)
— IF ABS valor < > 3ø THEN...
— FOR n = 1 TO ABS X

El valor absoluto de una expresión se calcula despreciando su signo, por tanto, el resultado de las siguientes instrucciones será el mismo.

```
PRINT ABS   3542
PRINT ABS —3542
PRINT ABS +3542
```

En el siguiente programa se visualiza el valor absoluto de cualquier número comprendido entre 99999999 y —99999999.

```
10 REM ********************
       * VALOR ABSOLUTO *
       *      "ABS"     *
       ********************
20 INPUT  Numero >>> ";numero
```

```
 30 IF ABS numero>99999999 THEN
 GO TO 20
 40 IF numero=0 THEN LET a$= Si
 n signo   GO TO 70
 50 IF numero>0 THEN LET a$= Po
 sitivo   GO TO 70
 60 LET a$= Negativo '
 70 LET absoluto=ABS numero
 80 FOR n=5 TO 9 STEP 2
 82 PRINT AT n,1,"
 84 NEXT n
 90 PRINT AT 5,0, Numero .....
 ..;numero
 100 PRINT AT 7,0,'Signo .....
 ..;a$
 110 PRINT AT 9,0, Absoluto ....
 ..;absoluto
 120 GO TO 20
```

En la línea 3ø se ha utilizado la función «ABS» para averiguar si el número estaba comprendido dentro del rango; si no, hubiéramos tenido que hacerlo de la forma:

```
3ø IF numero   —99999999 OR
   número   99999999 THEN
        GOTO 2ø
```

INT

Acceso al teclado

INT

VERIFY

Definición

La función «INT» retorna el *valor entero* de una expresión:

Ejemplos:

— LET X = INT — Y
— PRINT INT (X + 3)
— IF INT n = n THEN ...
— FOR Z = INT t TO INT j

«INT» redondea *por defecto* el argumento, despreciando sus decimales. Redondear por defecto significa asumir el valor entero *inmediato inferior*, por tanto, se obtendrá el mismo resultado con cualquiera de las dos sentencias siguientes:

```
PRINT INT 3.ØØØØ1
PRINT INT 3.99999
```

en ambos casos el resultado es «3».

Con los números negativos ocurre una cosa curiosa, ya que al efectuar el redondeo por defecto, aumenta su valor absoluto:

Ejemplo:

```
PRINT INT —3.ØØØØ1
PRINT INT —3.99999
```

el resultado de ambas funciones es «—4».

El siguiente programa calcula si el número entero introducido por el teclado es *par* o *impar*.

```
10 F M ********************
       *  PAR O IMPAR   *
       *                *
       ********************
 20 INPUT 'Numero >>>  ';numero
 30 IF ABS numero>99999999 OR I
NT numero<>numero THEN GO TO 20
 40 LET divisor=numero/2
 50 LET entero=INT divisor
 60 IF divisor=entero THEN LET
a$= Par   GO TO 80
 70 LET a$= Impar,'
 80 PRINT AT 5,0,'
 90 PRINT AT 5,0, 'El numero ",n
umero," es ";a$
 100 GO TO 20
```

Con ayuda de la función «INT» se averigua en la línea 3ø si la variable «número» tiene parte fraccionaria.

En el siguiente ejemplo se visualiza la parte entera y fraccionaria del número positivo que se introduce por teclado.

las pequeñas diferencias que pueden existir, entre las partes fraccionarias son debidas a los cálculos.

```
10 REM ******************
       *                *
       *  PARTE ENTERA  *
       *      'INT'     *
       *                *
       ******************
 20 INPUT "Numero >>> ";numero
 30 IF numero<0 OR numero>99999
999 THEN GO TO 20
 40 LET entero=INT numero
 50 LET fraccionario=numero-ent
ero
 60 FOR n=5 TO 9 STEP 2
 70 PRINT AT n 16,'
 80 NEXT n
 90 PRINT AT 5,0,'Numero .....
 ..;numero
 100 PRINT AT 7,0,'Parte entera
 ..";entero
 110 PRINT AT 9 0,'Parte decimal
 ..;fraccionario
 120 GO TO 20
```

SGN

Acceso al teclado

SGN

{

Definición

La función «SGN» nos indica qué signo tiene la expresión que estamos evaluando. Los posibles valores que puede retornar son:

```
 1 : Si es positiva.
—1 : Si es negativa.
 ø : Si es ø
```

Ejemplos:

— PRINT SGN —3ø
— LET a = SGN C
— PRINT SGN (7 * (—5))
— LET X = 7 * SGN Z

El siguiente programa nos indica si el número introducido por teclado es positivo o negativo.

```
10 REM *********
       *       *
       * SIGNO *
       *       *
       *  "SGN *
       *       *
       *********
 20 LET positivo=1
 30 LET negativo=-1
 40 LET cero=0
 50 INPUT 'Numero >>> ";numero
 60 IF ABS numero>99999999 THEN
GO TO 50
 70 IF SGN numero=positivo THEN
LET a$="es positivo"   GO TO 100
 80 IF SGN numero=negativo THEN
LET a$="es negativo"   GO TO 100
 90  LET a$="no tiene signo"
100 PRINT AT 5,0,'
    "
110 PRINT AT 5,0,"El numero ",n
umero," ";a$
120 GO TO 50
```

SQR

Acceso al teclado

SQR

CIRCLE

Definición

La función «SQR» calcula la raíz cuadrada del argumento.

Ejemplos:

— PRINT SQR 144
— LET r = SQR 625 + 13
— PRINT SQR raíz
— LET n = SQR (25 + a)

«SQR» sólo calcula raíces de tipo *real*, si se pretende calcular una *imaginaria*

($\sqrt{\ -144\ }$) se visualizará el mensaje de error:

```
A invalid argument
```

Ejemplo:

— PRINT SQR —144

Cuando se evalúa una variable, ésta puede tomar un valor negativo, para asegurarnos que al calcular su raiz no nos dé error, podemos utilizar la función «ABS».

```
10 LET raiz = -144
20 PRINT SQR (ABS raiz)
```

Aunque el Spectrum sólo tiene una función de *radicación* (SQR), cuyo índice es 2, se pueden obtener raices de cualquier orden, para ello hay que basarse en la siguiente igualdad:

$$\sqrt[i]{r} = r^{\frac{1}{i}}$$

donde «r» es el radicando e «i» el índice.

Ejemplo:

— Raíz cúbica de 27
  PRINT 27 ↑ (1/3)
— Raíz quinta de 32
  PRINT 32 ↑ (1/5)

BIN

Acceso al teclado

BIN

MODO E

BRIGHT

Definición

Permite la representación de los números en notación binaria, para una mayor aclaración conviene consultar el capítulo «CONSTANTES Y VARIABLES» (Pág. 30).

Ejemplos:

— LET a = BIN 1ØØ1
— PRINT —BIN 11Ø11*2
— LET c = BIN 11Ø/na
— PRINT SQR BIN 1111

El mayor número que se puede representar en este tipo de notación, es «65535».

En la página 25 se presenta el programa «CODEBIN» que realiza la transformación inversa, es decir, pasar de notación decimal a binaria.

PI

Acceso al teclado

PI

MODO E

INVERSE

Definición

«PI» es el nombre de una letra griega (π) usada como constante en multitud de cálculos matemáticos. Su valor aproximado es:

$\pi \simeq 3{,}14159265...$

Ejemplos:

a) Cálculo de la longitud de una circunferencia de radio 6.

```
10 LET radio = 6
20 PRINT 2 * PI * radio
```

b) Cálculo de la impedancia que presenta una bocina de 0,5 Henrios a la frecuencia de 12 KHz.

```
10 LET L = Ø,5
20 LET F = 12ØØØ
30 LET Z = 2 * PI * F * L
40 PRINT Z
```



Ejemplo «Función».



Función «INT».

El radián

Es una unidad de medida de ángulos. Se puede definir como el ángulo cuyo arco tiene la misma longitud que el radio de la circunferencia (ver figura).

La equivalencia entre el radián y los grados sexagesimales es:

$90° = \pi/2$ radianes
$180° = \pi$ radianes
$270° = \pi\ 3/2$ radianes
$360° = 2\pi$ radianes

por tanto:

$$1 \text{ radián} = \frac{180}{\pi}$$

Para calcular en el Spectrum el seno, coseno o tangente de un ángulo, este deberá ser expresado en radianes. Para transformar grados a radianes deberá usarse la siguiente fórmula:

$$\text{radianes} = \frac{\text{grados} \cdot \pi}{180}$$

y para transformar a la inversa:

$$\text{grados} = \frac{\text{radianes} \cdot 180}{\pi}$$

El siguiente programa transforma grados, minutos y segundos en radianes:

```
10 REM ************
       *          *
       * RADIANES *
       *          *
       ************
20 INPUT "Grados ››› ";grados
30 IF grados<0 OR grados>360 T
HEN GO TO 20
35 CLS
40 PRINT "Grados ....... ";gra
dos
50 INPUT "Minutos ››› ";minuto
s
60 IF minutos<0 OR minutos>60
THEN GO TO 50
70 PRINT "Minutos ...... ";min
utos
80 INPUT "Segundos ››› ";segun
dos
90 IF segundos<0 OR segundos>6
0 THEN GO TO 80
100 PRINT "Segundos ..... ";seg
undos
110 LET total=grados+(minutos/6
0)+(segundos/3600)
120 IF total>360 THEN CLS : GO
TO 20
130 LET radianes=total*PI/180
140 PRINT "Radianes ..... ";
radianes
150 GO TO 20
```

Funciones trigonométricas

SIN

Acceso al teclado

SIN

MODO E

ASN

Definición

«SIN» calcula el *seno* de un ángulo expresado en radianes.

Ejemplos:

— PRINT SIN (9Ø * PI/18Ø)
— LET C = SIN 1
— PRINT SIN (27Ø * PI/18Ø)
— LET C = SIN ángulo

En un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa.

Para un ángulo comprendido entre «0» y «180» grados el valor del seno es positivo, y negativo entre «180» y «360».

COS

Acceso al teclado

COS

MODO E

ACS

Definición

La función «COS» calcula el *coseno* de un ángulo, éste debe estar expresado en radianes.

Ejemplo:

— LET n = COS 2
— PRINT COS (17 * PI/180)
— LET valor = COS total
— PRINT COS (320 * PI/180)

El coseno de uno de los ángulos de un triángulo rectángulo es la razón que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa.

El valor del seno es positivo para un ángulo comprendido entre «0» y «90» o entre «270» y «360». Es negativo entre «90» y «270».

TAN

Acceso al teclado

TAN

MODO E

ATN

Definición

«TAN» retorna la *tangente* de un ángulo expresado en radianes.

Ejemplos:

— PRINT TAN (45 * PI/180)
— LET C = TAN alfa
— PRINT TAN 1
— LET d = TAN (beta + 2)

La tangente de un ángulo es la razón que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, de un triángulo rectángulo.

ASN

Acceso al teclado

SIN

MODO E

ASN

Definición

La función «ASN» calcula el arcoseno, es decir, el valor de un ángulo a partir de su seno. El valor retornado está expresado en radianes.

Ejemplos:

— LET a = ASN 0,5
— PRINT 180/PI * ASN 1
— LET C = ASN (alfa) * 180/PI
— PRINT ASN 0,7

El valor del argumento debe estar comprendido entre +1 y —1, de lo contrario, se visualizará el mensaje de error.

A Invalid argument

ACS

Acceso al teclado

COS

MODO E

ACS

Definición

«ACS» es la función que retorna el *arcoseno*, ángulo calculado a partir del coseno. Las unidades son expresadas en radianes.

Ejemplos:

— LET d = ACS 0,9
— PRINT ACS (0,35) * 180/PI
— LET K = ACS beta
— PRINT ACS alfa

Al igual que la función «ASN», el argumento de «ACS» debe estar comprendido dentro del rango de +1 y —1.

ATN

Acceso al teclado

TAN

MODO E

ATN

Definición

La función «ATN» calcula el *arcotangente*, es decir, el valor de un ángulo en radianes, a partir de su tangente.

Ejemplo:

— LET f = ATN gamma
— PRINT ATN 10
— LET C = 180/PI * ATN n
— PRINT ATN (10 + alfa) ■



Radianes



Funciones trigonométricas

Aplicación de la trigonometría

Los programas que a continuación se presentan, son una pequeña muestra de las múltiples aplicaciones de la *trigonometría*.

a) Calcular la altura que alcanza una escalera apoyada en una pared, conociendo su longitud y el ángulo que forma con el suelo.

```
10 REM ************
       *          *
       * ESCALERA *
       *          *
       ************
```

```
 20 BORDER 4  PAPER 4  INK 0  C
LS
 30 INPUT "Longitud escalera >>
";"Longitud
 32 CLS
 40 IF Longitud<1 OR Longitud>3
0 THEN GO TO 30
 42 PRINT "Longitud ..... ";Lon
gitud
 50 INPUT "Inclinacion (grados)
>>> ";grados
 60 IF grados<1 OR grados>89 TH
EN GO TO 50
 62 PRINT "Inclinacion ... ";gra
dos
 70 GO SUB 1000
 80 LET altura=longitud*SIN rad
ianes
 90 PRINT "Altura .. . ... alt
ura
100 GO TO 30
1000 REM ESCALERA
1010 LET radianes=grados*PI/180
1020 RETURN
```

b) Calcular la altura de una torre, conociendo la distancia que nos separa de ella y la visual hasta su parte más alta.

```
 10 REM ********
        *      *
        * TORRE *
        *      *
        ********
 20 BORDER 4 PAPER 4 INK 0 CLS
 30 INPUT "Distancia (max. 500
)>> ";distancia
 32 CLS
 40 IF distancia<1 OR distancia
>500 THEN GO TO 30
 42 PRINT "Distancia ..... dis
tancia
 50 INPUT "Visual grados >>>
";grados
 60 IF grados<1 OR grados>89 TH
EN GO TO 50
 62 PRINT "Visual ... ";gra
dos
 70 GO SUB 1000
 80 LET altura=distancia*TAN ra
dians
 90 PRINT "Altura . ..... ";alt
ura
100 GO TO 30
1000 REM ESCALERA
1010 LET radianes=grados*PI/180
1020 RETURN
```

c) Calcular la longitud de la sombra que proyectará un árbol, conociendo su altu-

ra y el ángulo que forma el sol con el horizonte.

```
10 REM ********
       *      *
       * ARBOL *
       *      *
       ********
 20 BORDER 4  PAPER 4  INK 0  C
LS
 30 INPUT "Altura a bol  may. 5
0 ";  altura
 32 CLS
 40 IF altura<1 OR altura>50 TH
EN GO TO 30
 42 PRINT  Altura arbol .. ;alt
ura
 50 INPUT  Inclinacion sol (gra
dos)  grados
 60 IF grados< 1 OR grados> 89 TH
EN GO TO 50
 62 PRINT  Inclinacion       gra
dos
 70 GO SUB 1000
 80 LET sombra=altura*TAN radia
nes
 90 PRINT  Sombra ....    .  som
bra
 100 GO TO 30
1000 REM [redacted]
1010 LET radianes=grados*PI/180
1020 RETURN
```

Función exponencial

Se llaman así aquellas funciones en las que el exponente es un número variable.

Ejemplo:

$$y = a^x$$

donde «a» es la base y «x» el exponente variable.

Cuando la base es mayor que *uno* ($a > 1$), la función exponencial es una *función creciente*.

Ejemplo:

```
10 LET base = 3
20 FOR x = 1 TO 22
30 PRINT base ↑ X
40 NEXT X
```

Observe cómo los diversos valores que toma la función de base «3» y exponente variable, entre «1» y «22», van aumentando.

Cuando por el contrario, el valor de la base se halla comprendido entre ϕ y 1 ($\phi < a < 1$), se trata de una *función decreciente*.

Ejemplo:

```
10 LET base = ϕ.99
20 FOR X = 1 TO 22
30 PRINT base ↑ X
40 NEXT X
```



$$Y = 2^X$$

Función exponencial creciente

En este caso se observa que el valor de la función va decreciendo.

De los diversos valores que puede tomar la base «a», hay uno que se utiliza frecuentemente en Matemáticas, Física y otras ciencias, es el denominado *número «e»*, base de los *logaritmos neperianos* y cuyo valor aproximado es:

$$e = 2{,}7182818$$

EXP

Acceso al teclado

EXP

MODO E

Definición

«EXP» retorna el valor de la función exponencial creciente, teniendo como base el número «e».

Ejemplo:

```
— LET c = EXP 4
— PRINT EXP total
— LET k = c/EXP 8
— PRINT EXP (k * 3)
```

La función «EXP» cumple la siguiente igualdad:

$$EXP\ x = e^x = e \uparrow X$$

Una forma de visualizar el valor numérico de «e», es:

```
PRINT EXP 1
```

ya que todo número elevado al exponente unidad da como resultado el propio número:

$$n^1 = n$$

Ejemplo:

```
PRINT 27 ↑ 1
```

Función logarítmica

Es la inversa de la función exponencial.

Ejemplo:

$$y = \log_a X$$

La expresión anterior se lee de la siguiente forma: «y» es igual al logaritmo de «x» en base «a»; donde «a» es la base de los logaritmos.

Se denomina logaritmo de un número al exponente a que es preciso elevar la base para obtener dicho número.

$$\log_a X = y$$
$$a^y = X$$

Las bases de los logaritmos más utilizadas son la *decimal* y la *neperiana*. Los logaritmos de base decimal son también conocidos como logaritmos *vulgares* o de *Briggs*.

Ejemplo:

$$y = \log_{10} X$$

Los logaritmos neperianos deben su nombre a John Neper (matemático inglés) y tienen como base el conocido número «e». También son llamados logaritmos *naturales*.

Ejemplo:

$$y = \log_e X$$

abreviadamente, puede escribirse el logaritmo neperiano como «ln».

Ejemplo:

$$y = \ln X$$



$$Y = \left(\frac{1}{2}\right)^X$$

Función exponencial decreciente

La función logarítmica incluida en el juego de senfencias del Spectrum, es la de base neperiana.

LN

Acceso al teclado

LN

MODO E

BEEP

Definición

La función «LN» retorna el logaritmo neperiano del argumento.

Ejemplos:

```
— LET a = LN 7
— PRINT LN suma
— LET b = 2 * LN k
— PRINT LN (17/n)
```

Cuando el argumento es igual o inferior a «ϕ», se visualiza el mensaje:

```
A Invalid argument
```

La utilización de los logaritmos es de uso frecuente en calculadoras de las denominadas científicas, y cómo no, en el Spectrum, ya que basándose en dos de los teoremas de dicha función se realizan los cálculos internos de potenciación y radicación.

a) El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base.



Programa «potencia».

PROGRAMA 1

```
  10 REM ****************
         *              *
         * POTENCIACION *
         *              *
         ****************

  20 INPUT "Base >>> ";base
  30 IF (ABS base>999) OR (base=
0) THEN GO TO 20
  40 PRINT "Base ..........",bas
e'''
  50 IF base>0 THEN LET positivo
=1: GO TO 70
  60 LET positivo=0
  70 INPUT "Exponente >>> ";expo
nente
  80 IF ABS exponente>10 OR INT
exponente<>exponente THEN GO TO
70
  90 PRINT "Exponente .....",exp
onente'''
 100 LET divisor=exponente/2
 110 LET entero=INT divisor
 120 IF divisor=entero THEN LET
par=1: GO TO 140
 130 LET par=0
 140 IF (positivo=0 AND par=1) O
R (positivo=1) THEN LET s$="+":
GO TO 160
 150 LET s$="-"
 160 LET resultado=EXP (exponent
e*LN (ABS base))
 170 PRINT base;" elevado a ";ex
ponente," es igual a:"
 180 PRINT '''s$;" ";resultado
 190 PRINT #0;"Desea otro calcul
o (S/N)"
 200 IF INKEY$="" THEN GO TO 200
 210 LET a$=INKEY$
 220 IF a$="s" OR a$="S" THEN CL
S : GO TO 10
 230 IF a$="n" OR a$="N" THEN CL
S : STOP
 240 GO TO 210
```

$\ln a^b = b * \ln a$

por tanto

$a^b = \text{exponencial}\ (b * \ln a)$

Para comprobar que el ordenador realiza la potenciación con ayuda de los logaritmos, introduzca el siguiente comando directo:

```
PRINT 2 ↑ 13
```

observará que el resultado es «8192»; si restamos ambos valores, el resultado debería ser «Ø».

```
PRINT 2 ↑ 13 — 8192
```

¿Por qué razón no es «Ø»? esto se debe a que el ordenador no multiplica «13» veces el número «2», sino que por el contrario, lo calcula de acuerdo con el teorema expuesto anteriormente.

Introduzca:

```
PRINT EXP (13 * LN 2)
```

realice la siguiente operación:

```
PRINT 2 ↑ 13 — (EXP (13 * LN 2))
```

en este caso el resultado sí es cero.

Al realizar la operación 2 ↑ 13 no se visualiza «8192.0000022888184» ya que, debido al sistema de presentación del Spectrum, este valor queda redondeado a «8192».

b) El otro teorema dice que el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz.

$$\ln \sqrt[b]{a} = \ln (a)/b$$

luego

$$\sqrt[b]{a} = \text{exponencial}\ (\ln (a)/b)$$

Al igual que en el caso anterior, la radicación también se realiza con ayuda de los logaritmos.

Realice los siguientes pasos:

```
PRINT SQR 144
PRINT SQR 144 — 12
PRINT EXP (LN 144/2)
PRINT SQR 144 — (EXP (LN 144/2))
```

Las explicaciones dadas en el caso de la potenciación también son válidas para la potenciación.



Definición de funciones

Compare los resultados anteriores con los proporcionados por «144 ↑ (1/2)».

Aunque el Spectrum solamente calcula, de forma directa, los logaritmos de base neperiana, pueden calcularse en cualquier otra base, teniendo en cuenta la siguiente igualdad:

$$\log_a X = \frac{\ln X}{\ln a}$$

que dice, que el logaritmo de un número «X» en base «a» es igual al cociente entre el logaritmo neperiano del número y el logaritmo neperiano de la base.

Ejemplos:

a) Calcular el logaritmo en base 10 de 4 ($\log_{10} 4$).

```
PRINT LN (4)/LN (10)
```

b) Calcular el logaritmo de 15 en base 2 ($\log_2 15$).

```
PRINT LN 15/LN 2
```

El siguiente programa calcula el logaritmo de cualquier número comprendido entre «1» y «99999999», la base puede elegirse entre «2» y «2Ø».

```
10 REM ***************
       *             *
       * LOGARITMOS  *
       *             *
       ***************
20 INPUT "Base ";base
25 CLS
30 IF base<=1 OR base>20 THEN
GO TO 20
40 PRINT "Base ..... bas
e
50 INPUT "Numero ";numero
60 IF numero<=0 OR numero>9999
9999 THEN GO TO 50
70 PRINT "Numero ..... num
ero
80 LET logaritmo=LN numero/LN
base
90 PRINT "El logaritmo de ";nu
mero
100 PRINT "en base ";base;" es
 ";logaritmo
110 GO TO 20
```

Debido a que las potencias se calculan con ayuda de los logaritmos neperianos, no se puede calcular una potenciación de base negativa, ya que daría el mensaje de error:

```
A Invalid argument
```

Ejemplo:

```
PRINT (-2) ↑ 3
```

Con ayuda del programa número «1» se puede calcular hasta la potencia décima de cualquier número comprendido entre «999» y «—999», excepto el cero.

Definición de funciones

El sistema operativo del Spectrum permite al usuario definir sus propias funciones, éstas pueden definirse en cualquier parte del programa, pero por motivos de claridad conviene hacerlo al comienzo del mismo.

Para poder utilizar estas funciones posteriormente, es necesario que tengan asignado un nombre, éste está compuesto por una sola letra en el caso de funciones numéricas y por una letra seguida del signo «$» en el caso de funciones de cadena.

```
DEF FN
```

Acceso al teclado

EDIT

DEF FN

Definición

Esta sentencia permite la definición de las funciones de usuario.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
DEF FN	nombre (variable) = función

Ejemplos:

— DEF FN a (X) = 7 * X + SIN X
— DEF FN c (y) = COS (y — 2ØØ)
— DEF FN j (n) = PI + n
— DEF FN t (u) = 2Ø * (2 + u)

Las variables también tienen que estar formadas por una sola letra.

En los ejemplos anteriores se incluía una sola variable en la definición de la función, pero ésta puede contener hasta veintiséis distintas, una por cada letra.

Ejemplos:

— DEF FN n (a, b) = (a + b)/1ØØ
— DEF FN r (1, m, n) = EXP n * (mm + LN 1)

Llamadas a funciones definidas

FN

Acceso al teclado

RED

CAPS LOCK

FN

Definición

Esta sentencia permite utilizar las funciones definidas previamente.

Su estructura general es:

```
FN nombre (parámetros)
```

Ejemplos:

— PRINT FN a (1Ø)
— LET x = FN n (total)
— PRINT FN X (37,23)
— LET j = FN p (c, 3)

Veamos unos ejemplos prácticos:

a) Calcular el área de un círculo en función de su diámetro. Primero es necesario definir la función:

```
1Ø DEF FN S (d) = P * (d/2) ↑ 2
```

Veamos los valores que retorna la función para distintos diámetros (entre 1 y 2Ø).

```
2Ø FOR n = 1 TO 2Ø
3Ø PRINT "Diámetro: ";n,
PRINT "Area: ";FN S (n)
4Ø NEXT n
```

b) Calcular el área de un sector circular en función de su radio y del número de grados.

Definición de la función:

```
10 DEF FN c (r, g) = PI * r    2/360
                   * g
```

Un ejemplo de utilización podría ser el siguiente:

```
20 INPUT "Radio:      "; radio
30 INPUT "grados:     "; grados
40 PRINT FN c (radio, grados)
```

Errores

Hay una serie de mensajes típicos de error que se visualizan al manejar incorrectamente las funciones.

a) Al intentar manejar una función no definida previamente aparece el mensaje:

```
P FN without DEF
```

Ejemplo:

```
10 REM **************
   *              *
   * ERROR  P     *
   *              *
   **************
20 INPUT  temperatura^    ca.or
30 LET x=FN a (ca.or)
```

b) Cuando se hace una llamada a una función definida, y no coincide el número de parámetros aparece el mensaje:

```
Q Parameter error
```

Este mensaje también aparece cuando alguno de los parámetros no es del mismo tipo que los definidos en la función; es decir, un parámetro de cadena en una función numérica o viceversa.

Ejemplo:

```
10 REM **************
   *              *
   * ERROR  Q     *
   *              *
   **************
20 DEF FN r (n,v)=(n+v)/c+v
30 INPUT "Numero 1 ";  n1
40 INPUT  "Numero 2 ";  n2
50 PRINT FN r (n1)
```

en este caso falta un parámetro en la llamada de la función. También daría error las siguientes instrucciones:

```
50 PRINT FN r (n1, n2, 10)
```

(sobra un parámetro)

```
50 PRINT FN r (n1, "pepe")
```

(parámetro de cadena) ■

FUNCION ALEATORIA

Como su propio nombre indica, una función aleatoria es aquella que retorna un valor al azar, es decir, aquel que no sigue ninguna ley o algoritmo; en realidad esto no es del todo cierto ya que es bastante difícil, por no decir imposible, implementar una función de este tipo en un ordenador, por tanto, éstos incluyen una función llamada *pseudoaleatoria*.

La función pseudoaleatoria, siguiendo un algoritmo, elige adecuadamente ciertos números para que parezcan aleatorios. En el caso del Spectrum existe una secuencia cíclica formada por «65536» números distintos.

Las funciones aleatorias tienen un extenso campo de aplicación en los juegos y en los programas didácticos.



Variable «SEED».

RND

Acceso al teclado



Definición

«RND» retorna uno de los «65536» números que forman la secuencia de números aleatorios. Al ser una función debe ir acompañada de sentencias tales como «PRINT», «LET», «IF»... etc.

Ejemplos:

```
LET a = RND
- LET b = INT (RND + 5)
- PRINT RND
- PRINT 3 + RND
```

Ejecute el siguiente programa:

```
10 FOR n = 1 TO 44
20 PRINT RND
30 NEXT n
```

observará que todos los números son inferiores a «1», ya que el valor retornado por «RND» está comprendido entre «Ø» y «1», en alguna ocasión puede valer «Ø», pero nunca «1».

Para conseguir números aleatorios comprendidos entre otros rangos, por ejemplo,



Randomize «n».



Randomize «Ø».

de «Ø» a «1Ø», podríamos utilizar:

```
10 FOR n = 1 TO 44
20 PRINT RND * 10
30 NEXT n
```

pero si lo que se desea es obtener números aleatorios enteros, utilizaríamos:

```
10 FOR n = 1 TO 44
20 PRINT INT (RND X 10),
30 NEXT n
```

Existe un pequeño algoritmo para obtener números aleatorios enteros comprendidos entre dos cualesquiera, ambos inclusive:

```
INT ((Y - X+1) * RND) + X
```

donde «X» es el menor e «Y» el mayor, veamos unos ejemplos:

```
10 LET y = INT (22 * RND)
20 LET x = INT (32 * RND)
30 PRINT AT y, x, *
40 GOTO 10
```

Este programa visualiza un asterisco (*) en una posición aleatoria de la pantalla, si tiene paciencia, al cabo de un rato, verá la pantalla llena de este símbolo, en total «7Ø4».

Una variante de este programa podría consistir en introducir estas tres líneas suplementarias:

```
 5 INPUT (Tiempo >) X
32 PAUSE X
34 PRINT AT y, x, ( )
```

la variable «X» controla el tiempo de visualización del asterisco. Introduzca, por ejemplo, el valor «5» y parecerá que hay una mosca revoloteando sobre la pantalla de su televisor.

Dentro del Sistema Operativo del Spectrum está implementado un algoritmo que calcula sucesivamente cual de los «65536» números aleatorios será el siguiente en ser presentado. El resultado de este algoritmo se almacena en dos posiciones consecutivas de memoria, éstas forman una de las variables del sistema conocida por el nombre de «SEED»; el contenido de esta variable es, por



Programa «TABLA».

tanto, la dirección dentro de la tabla de números aleatorios donde se encuentra el siguiente a presentar.

Edite las siguientes líneas de programa; al ejecutarlas, aparecerá en una columna el contenido de la variable SEED y en la otra el número aleatorio correspondiente.

La línea «5Ø» se encarga de visualizar el contenido de dicha variable.

El programa número «1» está basado en el conocido juego de los *barquitos*, pero en esta ocasión en vez de tener que hundir una completa flota enemiga compuesta por varias unidades, tan solo será necesario acertar la posición de una lancha que está situada en una reticula de «1Ø» por «1Ø».

Las instrucciones del juego son sencillas, deberá introducir primero la coordenada vertical (y), posteriormente la horizontal (x). Cuando una de las coordenadas coincide aparece un mensaje de «alerta» indicando que vamos por buen camino.

La estructura general del programa es la siguiente:

```
1Ø      : Presentación del programa
2Ø      : Asignación de los colores
          azul para el borde, verde pa
          ra el fondo y negro para los
          caracteres
3Ø      : Inicialización de la variable
          «record»
6Ø 14Ø  : Bucles utilizados para dibu-
          jar la reticula. Se han utiliza
          do las sentencias «PLOT» y
          «DRAW», éstas serán expli
          cadas en el capítulo dedica
          do al dibujo
15Ø-18Ø : Visualización de las posicio
          nes de la reticula
22Ø 25Ø : Cálculo de la posición del
          barco. Se utiliza «RANDOMI
          ZE», de esta forma, la posi
          ción depende del tiempo que
          lleve conectado el ordena
          dor
26Ø     : Comienzo del juego
27Ø 32Ø : Inicialización y visualización
          de variables
33Ø 4ØØ : Introducción del valor de las
          coordenadas, éste tiene que
          ser un número entero y es
          tar comprendido dentro de
          los márgenes (Ø a 9)
41Ø     : Dibujo de la posición dispa
          rada
425 427 : Incremento y visualización
          del número de intentos
43Ø     : Comprobación si las coorde
          nadas han sido acertadas
44Ø     : Comprobación si una de las
          coordenadas ha sido aven
          guada
45Ø-5ØØ : Indicación de disparo fallado
51Ø     : Petición de nuevas coorde
          nadas
57Ø 6ØØ : Indicación de «acierto». Vi
          sualización de la puntuación
          y actualización del record
67Ø-73Ø : ¿Continuación del juego?
```

RANDOMIZE

Acceso al teclado

RND

MODO K

MERGE

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

Si intenta buscar la palabra clave «RANDOMIZE» no la encontrará, ya que en su lugar está «RAND», forma simplificada de la anterior.

Su estructura general es.

SENTENCIA	ARGUMENTO
RANDOMIZE	expresión numer

Ejemplos:

```
RANDOMIZE 7Ø
RANDOMIZE dato
RANDOMIZE 1Ø * alfa/3
RANDOMIZE
```

«RANDOMIZE» sin argumento toma, por defecto, el valor «Ø».

El argumento debe estar comprendido entre «Ø» y «65535», de lo contrario aparecerá el mensaje

```
B Integer out of range
```

Existen dos formas de utilizar «RANDOMIZE»:

a) Cuando su argumento tiene un valor comprendido entre «1» y «65535».

El argumento se utiliza para definir en qué número de la secuencia va a comenzar la generación de números aleatorios.

Ejemplo:

```
1Ø RANDOMIZE 5Ø
2Ø FOR n = 1 TO 44
3Ø PRINT RND,
4Ø NEXT n
```

Observará que cada vez que se ejecuta el programa la secuencia de número aleatorio es exactamente la misma, ya que siempre se inicializa con el valor «5Ø».

Una forma de poder visualizar la lista completa de números aleatorios, podría ser la siguiente:

PROGRAMA 1

```
  1Ø REM ****************
         *               *
         * CURSO  BASIC  *
         *               *
         ****************
         *               *
         * !!! AGUA !!!  *
         *               *
         ****************
  2Ø BORDER 1: PAPER 4: INK Ø: C
LS
  3Ø LET record=Ø
  6Ø REM
         **********
         *        *
         * DIBUJO *
         *        *
         **********
  7Ø FOR n=72 TO 152 STEP 8
  8Ø PLOT 24,n

  9Ø DRAW 8Ø,Ø
 1ØØ NEXT n
 11Ø FOR n=24 TO 1Ø4 STEP 8
 12Ø PLOT n,72
 13Ø DRAW Ø,8Ø
 14Ø NEXT n
 15Ø REM
         ***************
         *             *
         * COORDENADAS *
         *             *
         ***************
 16Ø FOR n=3 TO 12
 17Ø PRINT AT n,1;n-3
 175 PRINT AT 1,n;n-3
 18Ø NEXT n
 22Ø REM
         *************
         *           *
         * SITUACION *
         *           *
         *************

 23Ø RANDOMIZE
 24Ø LET barcoy=INT (1Ø*RND)
 25Ø LET barcox=INT (1Ø*RND)
 26Ø REM
         ************
         *          *
         * COMIENZO *
         *          *
         ************
 27Ø LET intentos=Ø
 272 LET puntuacion=Ø
 28Ø PRINT AT 3,16;"RECORD      "
record
 29Ø PRINT AT 5,16,"PUNTUACION "
puntuacion
 3ØØ PRINT AT 7,16;"INTENTOS    "
intentos
 31Ø PRINT AT 1Ø,16;"COORD y :"
 32Ø PRINT AT 12,16;"COORD x :"
 33Ø REM
         ***********
         *         *
         * DISPARO *
         *         *
         ***********
 34Ø PRINT AT 1Ø,25;" ";AT 12,25
;" "
 35Ø INPUT "Coordenada y >>> ";p
osy
 36Ø IF (INT posy<>posy) OR (pos
y<Ø) OR (posy>9) THEN GO TO 35Ø
 37Ø PRINT AT 1Ø,25;posy
 38Ø INPUT "Coordenada x >>> ";p
osx
 39Ø IF (INT posx<>posx) OR (pos
x<Ø) OR (posx>9) THEN GO TO 37Ø
 4ØØ PRINT AT 12,25;posx
 41Ø PRINT AT posy+3,posx+3,"■"
 42Ø REM
         ****************
         *              *
         * COMPROBACION *
         *              *
         ****************
 425 LET intentos=intentos+1
 427 PRINT AT 7,27;intentos
 43Ø IF (posy=barcoy) AND (posx=
barcox) THEN GO TO 52Ø
 44Ø IF (posy=barcoy) OR (posx=b
arcox) THEN PRINT FLASH 1;AT 14,
3;"   ALERTA   ": GO TO 46Ø
 45Ø PRINT AT 14,3;"            "
 46Ø PRINT AT 18,1Ø;"!!! AGUA !!
!"
 49Ø PAUSE 5Ø
 5ØØ PRINT AT 18,1Ø,"
"
 51Ø GO TO 34Ø
 52Ø REM
         ***********
         *         *
         * ACIERTO *


         *         *
         ***********
 53Ø PRINT AT 14,3;"            "
 54Ø PRINT AT 18,9;"!!! ACERTO !
!!"
 55Ø PRINT AT posy+3,posx+3; FLA
SH 1;"■"
 56Ø IF intentos>1ØØ THEN LET pu
ntuacion=Ø: GO TO 58Ø
 57Ø LET puntuacion=1ØØ-intentos
 58Ø PRINT AT 5,27;puntuacion
 59Ø IF puntuacion>record THEN L
ET record=puntuacion
 6ØØ PRINT AT 3,27;record
 67Ø REM
         ****************
         *              *
         * CONTINUACION *
         *              *
         ****************


 68Ø PRINT #Ø;AT 1,2;"Desea juga
r otra vez (S/N)"
 69Ø PAUSE Ø
 7ØØ LET a$=INKEY$
 71Ø IF a$="S" OR a$="s" THEN CL
S : GO TO 6Ø
 72Ø IF a$="N" OR a$="n" THEN CL
S : STOP
 73Ø GO TO 69Ø
```

```
1Ø FOR n = 1 TO 65535
2Ø RANDOMIZE n
3Ø PRINT n, RND
4Ø NEXT n
```

Si tiene la suficiente paciencia podrá averiguar cual es el numero de secuencia que hace que la función «RND» retorne el valor «Ø», pero si no, compruébelo con.

```
1Ø RANDOMIZE 45438
2Ø PRINT RND
```

Cuando se ejecuta una sentencia del tipo «RANDOMIZE n» lo que en realidad sucede es que la variable «SEED» asume el valor del argumento; el siguiente programa lo demuestra:

PROGRAMA 2

```
  10 REM ****************
         *              *
         * CURSO BASIC  *
         *              *
         ****************
         *              *
         *   LA  TABLA  *
         *              *
         ****************

  20 BORDER 4: PAPER 4  INK 0  C
LS
  99 REM
         ********
         *      *
         * MENU *
         *      *
         ********

 100 INPUT "Como te llamas >>> "
, LINE a$
 110 PRINT AT 1,1;a$;" elige una

 de las tres""'" opciones "
 120 PRINT AT 9,8,"1 - REPASAR"
 130 PRINT AT 12,8,"2 - EXAMEN"
 132 PRINT AT 15,8,"3 - FIN"
 140 IF INKEY$="" THEN GO TO 140
 150 IF INKEY$="1" THEN GO TO 10
00
 160 IF INKEY$="2" THEN GO TO 20
00
 162 IF INKEY$="3" THEN CLS : ST
OP
 170 GO TO 140
1000 REM
         ************
         *          *
         * REPASAR  *
         *          *
         ************

1002 BORDER 1
1004 CLS
1010 INPUT "Que tabla deseas rep

asar >>> ";tabla
1020 IF tabla<1 OR tabla>10 THEN
 GO TO 1010
1022 PRINT AT 1,2;"TABLA DE MULT
IPLICAR DEL """;tabla;""""
1030 FOR n=1 TO 10
1040 LET resultado=tabla*n
1050 PRINT AT n+6,10;tabla," x "
;n,
1060 IF n<>10 THEN PRINT " ",
1070 PRINT "= ";resultado
1080 NEXT n
1090 PRINT #0," Deseas repasar o
tra (S/N)"
1100 IF INKEY$="" THEN GO TO 110
0
1110 LET b$=INKEY$
1120 IF b$="S" OR b$="s" THEN GO
 TO 1004
1130 IF b$="N" OR b$="n" THEN BO
RDER 4: CLS : GO TO 110
1140 GO TO 1100


2000 REM
         **********
         *        *
         * MENU 2 *
         *        *
         **********

2010 BORDER 2
2020 CLS
2022 FOR n=1 TO 25: NEXT n
2030 PRINT AT 1,1,a$;" elige el
tipo."
2040 PRINT AT 8,8;"1 - PARCIAL"
2050 PRINT AT 12,8;"2 - GENERAL"
2060 IF INKEY$="" THEN GO TO 206
0
```

```
2070 LET b$=INKEY$
2080 IF b$="1" THEN LET flag=1.
GO TO 2200
2090 IF b$="2" THEN LET flag=0:
GO TO 2200
2100 GO TO 2070
2200 REM
         *************
         *           *
         * PREGUNTAS *
         *           *
         *************

2210 CLS
2212 RANDOMIZE
2220 PRINT AT 2,1,"PREGUNTAS  "
2230 PRINT AT 4,1,"ACIERTOS   "
2240 PRINT AT 6,1,"PORCENTAJE "
2250 LET pregunta=1: LET acierto
=0: LET porcentaje=0
2260 IF flag=0 THEN GO TO 2350
2270 INPUT " Que tabla deseas >>
> ";tabla
2280 IF tabla<1 OR tabla>10 THEN
 GO TO 2270
2290 LET numero=INT (RND*10)+1
2300 GO TO 2400
2350 LET tabla=INT (RND*10)+1


2360 LET numero=INT (RND*10)+1
2400 LET resultado=tabla*numero
2405 PRINT AT 8,13;pregunta
2410 PRINT AT 10,1,tabla," x   ,n
umero," =
2420 INPUT (" Cuantas son ",tabl
a;" x ";numero;" >>> "),respuest
a
2440 PRINT AT 10,9,respuesta
2450 REM
         *************
         *           *
         * ANALISIS  *
         *           *
         *************

2460 IF respuesta=resultado THEN
 GO TO 2480
2470 GO TO 2510
2480 PRINT AT 15,7;"!!! ENHORABU
ENA !!!"
2490 LET acierto=acierto+1


2500 GO TO 2530
2510 PRINT AT 15,7;"!!! LO SIENT
O !!!"
2520 PRINT AT 19,1,a$+" ";tabla,
" x ";numero;" son ";resultado
2530 PRINT AT 4,13;acierto
2540 LET porcentaje=INT (acierto
/pregunta*10000)/100
2550 PRINT AT 6,13;"          "
2560 PRINT AT 6,13;porcentaje;"
%"
2570 PRINT #0;" Deseas continuar
 (S/N)"
2580 PAUSE 0
2590 LET b$=INKEY$
2600 IF b$="S" OR b$="s" THEN GO
 TO 2630
2610 IF b$="N" OR b$="n" THEN BO
RDER 4: CLS : GO TO 110
2620 GO TO 2580
2630 LET pregunta=pregunta+1
2640 FOR n=18 TO 21


2650 PRINT AT n,0;"
2660 NEXT n
2670 IF flag=1 THEN GO TO 2290
2680 GO TO 2350
```



Programa «TABLA»

```
  10 REM ********************
         *                  *
         * VARIABLE "FRAMES" *
         *                  *
         ********************

  20 PRINT "Frames","Seed"
  30 PRINT "------ ----"
  40 RANDOMIZE
  50 PRINT (PEEK 23673*256)+(PEE
K 23672),(PEEK 23671*256)+(PEEK
23670)
  60 GO TO 40
```

b) Cuando su argumento es cero.

Cada vez que se conecta el ordenador, se ejecuta una sentencia «NEW» o se activa el «RESET», la generación de números aleatorios se realiza siempre a partir del mismo valor.

Edite el siguiente programa después de introducir «NEW» como comando directo:

```
10 PRINT RND
20 GOTO 10
```

anote alguno de los valores obtenidos. Vuelva a introducir «NEW» y edite otra vez el programa. Comprobará que los resultados son idénticos.

Para conseguir una función más aleatoria debe introducirse previamente:

```
RANDOMIZE 0
```

o en su defecto,

```
RANDOMIZE
```

Ejemplo:

```
10 RANDOMIZE
20 PRINT RND
30 go to 20
```

En este caso el valor retornado por «RND» está en función del tiempo que lleva conectado el ordenador. Existe otra variable del sistema conocida por el nombre de «FRAMES» que almacena indirectamente este tipo. La variable «FRAMES» ocupa tres posiciones de memoria, veamos un ejemplo de lectura de dicha variable:

```
10 PRINT
   PEEK6 23674*65536)+
   PEEK (23673*256)+
   PEK 23672
20 GOTO 10
```

Cuando se ejecuta «RANDOMIZE 0» la variable «SEED» asume el valor de las dos posiciones de memoria menos significativas de «FRAMES». Veamos un ejemplo:

```
10 REM **************
       *            *
       * RANDOMIZE  *
       *            *
       **************
 12 PRINT 'Randomize ','Seed' ''
 14 PRINT '-------- ----------'
 20 INPUT 'Numero ';azar
 30 RANDOMIZE azar
 40 PRINT azar,PEEK 23670+PEEK
23671*256
 50 GO TO 20
```

```
10 REM ******************
       * VARIABLE SEED *
       *               *
       ******************
 12 LET seed=23670
 20 PRINT 'Variable  'SEED' '','
Numero Aleatorio'
 30 PRINT '          ----------'
 40 FOR n=1 TO 19
 50 PRINT  PEEK seed)+(PEEK (se
ed+1)*256 ,
 60 PRINT RND
 70 NEXT n
```

Puede observar que, en ocasiones, existe una diferencia entre ambas, de una unidad debido al retardo que hay entre la ejecución de «RANDOMIZE» y la visualización del contenido de la variable «FRAMES»; recuerde que «FRAMES» se incrementa según transcurre el tiempo y «SEED» se actualiza al ejecutarse «RANDOMIZE»

El programa número «2» pertenece al grupo denominado «UTILIZADES» y tiene aplicación en el campo de la enseñanza, ya que permite a los principiantes estudiantes de la EGB repasar la tabla de multiplicar o contestar las preguntas que el ordenador realice sobre el tema.

Lo primero que hace el ordenador es preguntarnos nuestro nombre, ya que en diversas ocasiones hace referencia a él. Posteriormente se presenta un menú con tres opciones

```
1 – REPASAR
2 – EXAMEN
3 – FIN
```

La opción «1» permite repasar la tabla de multiplicar del número que elijamos, ya que se nos visualiza ésta en la pantalla.

La opción «EXAMEN» tiene otras dos opciones.

```
1 – PARCIAL
2 – GENERAL
```

Eligiendo la primera, el ordenador nos pregunta la tabla de multiplicar de un número determinado, en cambio con la segunda, las preguntas son sobre cualquier número.

La opción «3» permite parar la ejecución del programa.

La estructura general es:

10		Comentario con el nombre del programa
20	:	Asignación del color verde para fondo y borde, y negro para los caracteres
100	:	Entrada del nombre
110 132	:	Presentación del menú
140 170	:	Detección de la opción elegida
1000	:	Comienzo de la opción «1» (REPASAR)
1002		Borde de color azul
1010 1020	.	Entrada y comprobación del número de tabla
1022 1080		Visualización de la tabla
1090 1140		Selección de una nueva tabla, o salto al menú principal
2000		Comienzo de la opción «2»
2010		Borde de color rojo
2022 2050		Presentación del menú secundario
2060 2100		Detección de la opción elegida
2200		Comienzo de las preguntas
2212		Inicialización de la secuencia de números aleatorios, ésta depende del tiempo que lleve conectado el ordenador
2220 2250		Visualización de rótulos e inicialización de variables
2260 2360		Generación aleatoria de la pregunta, dependiendo de la opción elegida
2400		Cálculo del resultado
2405 2420		Visualización de la pregunta y entrada de la respuesta
2440		Visualización de la respuesta
2450		Comienzo del análisis
2460		Comparación de los resultados
2480 2490		Mensaje de acierto
2510 2520		Mensaje de fallo
2530 2560		Visualización del número de aciertos y porcentaje
2570 2620		Selección de otra pregunta o salto al menú principal
2630		Incremento de la variable (pregunta)
2640 2660		Borrado del mensaje
2670 2680		Selección de la línea de salto para una nueva pregunta. ■

FUNCIONES DE CADENA

En capítulos anteriores se explicaron las funciones matemáticas y la pseudoaleatoria; en éste, por el contrario, van a ser estudiadas las *funciones de cadena*.

Conviene, antes de leer este capítulo, si no se tiene el concepto de *cadena* lo suficientemente claro, repasar el dedicado al «Código ASCII» (pag. 37) y «operaciones con cadenas» (pag. 42), en este último se tratan temas tales como:

```
– CONCATENACION
– SUBCADENAS
– FRAGMENTACION
– ORDENACION
```

Las funciones de cadena implementadas dentro del juego de sentencias del Spectrum son:

```
– LEN
– STR$
– VAL
– VAL$
– CHR$
– CODE
```

también pueden definirse funciones de cadena por el usuario con la sentencia «DEF FN».

PROGRAMA 1

```
    10 REM ***************
           *             *
           * CURSO/BASIC *
           *             *
           ***************
           *             *
           *  BUSQUEDA   *
           *             *
           ***************

   20 PRINT "Introduce una cadena
  (max. 30)"
   30 INPUT "> "; LINE a$
   40 LET longitud=LEN a$
   50 IF longitud<1 OR longitud>3
0 THEN GO TO 30
   60 CLS
   70 PRINT "CADENA "''
   80 PRINT a$''''
   90 PRINT "LONGITUD  ";longitud
''
  100 PRINT "CARACTER A BUSCAR· "


  110 INPUT "> ", LINE b$
  120 IF b$="" THEN GO TO 110
  130 LET b$=b$(1)
  140 PRINT b$''
  150 LET contador=0
  160 FOR x=1 TO longitud
  170 LET c$=a$(x)
  180 IF c$<>b$ THEN PRINT c$,. G
O TO 205
  190 LET contador=contador+1
  200 PRINT FLASH 1;c$;
  205 PAUSE 10
  210 NEXT x
  220 PRINT ''
  230 IF contador=0 THEN PRINT "C
aracter no encontrado."  GO TO 2
50
  240 PRINT "Caracter encontrado
",contador," veces."
  250 PRINT #0,"Quiere buscar otr
o caracter  S/N"

  260>PAUSE 0
  270 LET i$=INKEY$
  280 IF i$="S" OR i$="s" THEN CL
S  GO TO 70
  290 IF i$="N" OR i$="n" THEN ST
OP
  300 GO TO 260
```

PROGRAMA 2

```
    10 REM ***************
           *             *
           * CURSO/BASIC *
           *             *
           ***************
           *             *
           *  INSERTAR   *
           *             *
           ***************

   20 PRINT "Introduce una cadena
  (max. 30)"
   30 INPUT "> "; LINE a$
   40 LET longitud=LEN a$
   50 IF longitud<1 OR longitud>3
0 THEN GO TO 30
   60 CLS
   70 PRINT "CADENA·"''
   80 PRINT a$''''
  100 PRINT "CADENA A INSERTAR "'
  110 INPUT "> "; LINE b$

  120 IF b$="" THEN GO TO 110
  130 IF LEN b$>30 THEN GO TO 110
  140 PRINT b$''
  150 PRINT "POSICION.",
  160 INPUT "> ", LINE n$
  170 LET posicion=VAL n$
  180 IF posicion<1 OR posicion>l
ongitud THEN GO TO 160
  185 PRINT posicion''
  190 LET c$=a$(1 TO posicion)
  200 LET fin=longitud-posicion
  210 IF fin=0 THEN LET d$="" GO
TO 230
  220 LET d$=a$(posicion+1 TO )
  230 LET a$=c$+b$+d$
  240 PRINT c$,
  250 FOR x=1 TO LEN b$
  260 PRINT b$(x),
  265 PAUSE 10
  270 NEXT x
  280 PRINT d$
  285 LET longitud=LEN a$

  285>LET longitud=LEN a$
  290 PRINT #0,"Mas caracteres a
insertar S/N"
  300 PAUSE 0. LET i$=INKEY$
  310 IF i$="S" OR i$="s" THEN GO
TO 60
  320 IF i$="N" OR i$="n" THEN ST
OP
  330 GO TO 300
```

LEN

Acceso al teclado

LEN

MODO E

SCREEN $

Definición

La función «LEN» retorna un valor equivalente al número de caracteres de una cadena; hay que tener presente que los espacios en blanco también cuentan.

La estructura general de esta sentencia es:

FUNCION	ARGUMENTO
LEN	expresión de cadena

Ejemplos:

- PRINT LEN "BASIC"
- PRINT LEN a$
- LET C$ = LEN (b$ + j$)
- LET X$ = LEN a$ (3 TO)

El siguiente programa es un ejemplo de utilización de la sentencia «LEN»:

```
 10 REM ****************
        *              *
        * FUNCION LEN  *
        *              *
        ****************
 20 PRINT " Introduce tu nombre
y dos apellidos."
 30 INPUT "> "; LINE a$
 40 LET longitud=LEN a$
 50 FOR n=1 TO longitud
 60 IF a$(n)=" " THEN LET longi
tud=longitud-1
 70 NEXT n
 75 CLS
 80 PRINT "Tu nombre es "a$
,,
 90 PRINT "Y tiene  longitud
caracteres.
```



Estructura programa «BUSQUEDA».

éste, calcula la cantidad total de caracteres que forman el nombre introducido por el teclado. El bucle formado por las líneas «5Ø» a «7Ø» detecta los espacios en blanco y son restados de la longitud total.

Cuando se evalúa una cadena vacía, el valor retornado es igual a «Ø».

STR$

Acceso al teclado

STR $

MODO E

[

Definición

Asigna a una variable de cadena el resultado de una expresión numérica. Su estructura general es:

FUNCION	ARGUMENTO
STR$	expresión numérica

Ejemplos:

- PRINT STR$ 7
- PRINT STR$ X
- LET n = STR$ (7 * 12)
- LET x = STR$ (v – n)

Veamos el siguiente programa:

```
10 REM ****************
       *              *
       * FUNCION STR$ *
       *              *
       ****************
```

```
 20 INPUT "Valor numerico >>> "
,numero
 30 LET b$=STR$ numero
 40 LET a$="Valor introducido
"
 45 CLS
 50 PRINT a$+b$
 60 GO TO 20
```

En la línea «3Ø» se asigna a la variable de cadena «b$» el valor de la variable numérica «número», de esta manera puede realizarse la concatenación de la línea «5Ø».

VAL

Acceso al teclado

VAL

MODO E

VAL $

PROGRAMA 3

```
 10 REM ****************
        *              *
        * CURSO/BASIC  *
        *              *
        ****************
        *              *
        *    ANULAR    *
        *              *
        ****************
 20 PRINT "Introduce una cadena
(max. 30)"
 30 INPUT "> "; LINE a$
 40 LET longitud=LEN a$
 50 IF longitud<1 OR longitud>3
0 THEN GO TO 30
 60 CLS
 70 PRINT "CADENA:"a$
 80 PRINT a$''
150 PRINT "POSICION CARACTER A
BORRAR "
160 INPUT "> "; LINE n$
```

```
170 LET posicion=VAL n$
180 IF posicion<1 OR posicion>l
ongitud THEN GO TO 160
185 PRINT posicion''
190 LET c$=a$(1 TO posicion-1)
200 LET fin=longitud-posicion
210 IF fin=0 THEN LET d$="" GO
TO 230
220 LET d$=a$(posicion+1 TO )
230 LET a$=c$+d$
240 PRINT a$
280 LET longitud=LEN a$
290 PRINT #0,"Mas caracteres a
borrar S/N"
300 PAUSE 0: LET i$=INKEY$
310 IF i$="S" OR i$="s" THEN GO
TO 60
320 IF i$="N" OR i$="n" THEN ST
OP
330 GO TO 300
```

```
CADENA:
MICROHOBBY SEMANAL

LONGITUD: 18

CARACTER A BUSCAR: M

MICROHOBBY SEMANAL

Caracter encontrado 2 veces.
```

```
CADENA:
MICROHY SEMANAL

CADENA A INSERTAR:
OBB

POSICION:6

MICROHOBBY SEMANAL
```

Búsqueda de caracteres.

Inserción de cadenas.

Definición

Evalúa una cadena cuyo contenido son números y operadores matemáticos, y el resultado lo asigna a una variable numérica.

Su estructura general es:

FUNCION	ARGUMENTO
VAL	expresión de cadena

Ejemplos:

- PRINT VAL "23"
- LET a = VAL a$
- PRINT VAL ("24" + "/2")
- LET n = VAL b$ + c$

Para realizar la evaluación, la función «VAL» suprime las comillas de la cadena.

El siguiente programa realiza las cuatro operciones básicas entre dos números, éstos están asignados a las variables «a$» y «b$». El signo de la operación depende de la letra minúscula introducida por teclado (s – suma, r – resta, m – multiplicación y d – división) y queda asignada a la variable «C$».

Para calcular el resultado se utiliza la función «VAL» en la línea 1ØØ.

```
10 REM ****************
       *              *
       * FUNCION VAL  *
       *              *
       ****************
 20 INPUT "numero 1 >>> ";a$
 25 CLS
 30 INPUT "numero 2 >>> ";b$
 40 INPUT "Operacion (s/r/m/d)
>>> ";c$
 50 IF c$="s" THEN LET c$="+"
GO TO 100
 60 IF c$="r" THEN LET c$="-"
GO TO 100
 70 IF c$="m" THEN LET c$="*"
GO TO 100
 80 IF c$="d" THEN LET c$="/"
GO TO 100
 90 GO TO 40
100 LET resultado=VAL (a$+c$+b$
)

110 PRINT a$;" ";c$;" ";b$;" =
";resultado
120 GO TO 20
```

VAL$

Acceso al teclado

VAL

MODO E

SYMBOL SHIFT

VAL $ Definición

La función «VAL$» evalúa variables, constantes o expresiones de cadena siempre que estén encerradas entre paréntesis; el valor retornado es otra cadena.

Su estructura general es:

FUNCION	ARGUMENTO
VAL$	(expresión de cadena)

Ejemplos:

- PRINT VAL$ """BASIC"""
- LET a$ = VAL$ "b$"
- PRINT VAL$ "a$ + c$"
- LET b$ = VAL$ "C$" + "PE-PE"

Conversiones de código

Hay dos funciones de cadena que permiten realizar cualquier conversión entre los códigos «ASCII» y «DECIMAL», éstas son:

- CHR$
- CODE

Ver tabla del Código ASCII en la pag. 41.

CHR$

Acceso al teclado

CHR $

MODO E

] Definición

La función «CHR$» transforma un número decimal en



Estructura programa «INSERTAR».

```
CADENA.
MICROHOBBBY SEMANAL

POSICION CARACTER A BORRAR:8

MICROHOBBY SEMANAL
```

```
MICROHOBBY

M  . . . . . 77
I  . . . . . 73
C  . . . . . 67
R  . . . . . 82
O  . . . . . 79
H  . . . . . 72
O  . . . . . 79
B  . . . . . 66
B  . . . . . 66
Y  . . . . . 89
```

Borrado de caracteres.

Función «CODE».

su correspondiente en el código ASCII.

Su estructura general es:

FUNCION	ARGUMENTO
CHR$	expresión numérica

Ejemplos:

- PRINT CHR$ 5Ø
- LET a$ = CHR$ n
- PRINT CHR$ (4Ø + X)
- LET b$ = CHR$ 9Ø

El argumento tiene que estar comprendido entre «Ø» y «255», de lo contrario se visualizará el error:

```
B Integer out of range
```

El siguiente programa visualiza el juego de caracteres a partir del Código «32»:

```
1Ø FOR n = 32 TO 255
2Ø PRINT CHR$
3Ø NEXT n
```

Utilizando la función «CHR$» el siguiente programa nos visualiza un mensaje camuflado en la sentencia «DATA».

```
10 REM ****************
       *               *
       * FUNCION CHR$  *
       *               *
       ****************
20 RESTORE
30 READ dato
40 IF NOT dato THEN STOP
50 PRINT CHR$ dato;
60 GO TO 30
70 REM *********
       *       *
       * DATOS *
       *       *
       *********
80 DATA 34,67,85,82,63,79,32,5
6,65,83,73,67,47,83,73,78,67,76,
65,79,82,34,13,13,32,34,77,73,67
,82,79,72,79,66,66,89,32,84,69,7
7,65,78,65,76,34,0
```

El «Ø» situado al final de los datos es utilizado como *código de ruptura* del bucle de lectura.

```
CODE
```

Acceso al teclado

CODE

MODO E

IN

Definición

«CODE» retorna el código decimal correspondiente al primer caracter de una cadena.

Su estructura general es:

FUNCION	ARGUMENTO
CODE	expresión de cadena

Ejemplos:

- PRINT CODE «A»
- LET n = CODE a$
- PRINT CODE b$ (X)
- LET X 3 CODE "RAIZ"

Al retornar «CODE» el código del primer caracter, los siguiente comandos directos darán el mismo resultado (65):

```
- PRINT CODE "A"
- PRINT CODE "Alazan"
- PRINT CODE "Almeria"
```

La palabra clave «CODE» también es utilizada junto con «LOAD», «SAVE» y «VERIFY», pero esta particularidad será vista en otro capítulo.

En este programa se visualizan las letras mayúsculas de la «A» a la «Z» con su correspondiente código decimal. Observe que la función «CODE» se utiliza para controlar el bucle:

```
1Ø FOR n = CODE "a" TO CODE "Z"
2Ø PRINT n; ": ", CHR$ N,
3Ø NEXT n
```

En este otro, debe introducirse una cadena como máximo de «15» caracteres: la instrucción 7Ø permite centrar la visualización de dicha cadena. El bucle compuesto por las líneas «8Ø» a «1ØØ» permite representar el código decimal de cada caracter, ya que se utiliza la función «CODE» junto con la fragmentación de la cadena.

Cuando el argumento es una cadena vacia ("") la función «CODE» retorna el valor «Ø».

```
10 REM ****************
       *               *
       * FUNCION CODE  *
       *               *
       ****************
20 PRINT AT 21,0,"Introduce un
a cadena (MAX. 15)"
30 INPUT "> ";a$
40 LET longitud=LEN a$
50 IF longitud<1 OR longitud>1
5 THEN GO TO 30
60 CLS
70 PRINT AT 0,(15-longitud)/2,
a$
72 PRINT
80 FOR n=1 TO longitud
90 PRINT a$(n);"  ";
CODE a$(n)
100 NEXT n
110 GO TO 20
```

Funciones definidas de cadena

De la misma manera que el usuario puede definir sus propias funciones numéricas, también puede hacerlo con las de cadena.

La estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
DEF FN	letra $ (variables) = función

Ejemplos:

- DEF FN a$ (b) = CHR$ b + ": "
- DEf FN b$ (a$, C$) = a$ + c$
- DEF FN c$ (a$, n) = a$ (n)
- DEF FN d$ (X) = STR$ X

La llamada de las funciones sigue la estructura:

```
FN letra$ (parámetros)
```

Ejemplos:

- PRINT FN a$ (59)
- PRINT FN b$ ("Pepe", "Juan")
- PRINT FN c$ ("Camión", 3)
- PRINT FN d$ (4 * 56)

Errores

Dos errores típicos en el manejo de cadenas son:

a) C Nonnense in BASIC

Ocurre en las siguientes situaciones:

```
LET a$ = "1374a2"
PRINT VAL a$
```

ya que la variable «a$» contiene un caracter no numérico. Sin embargo

```
LET a$ = "a13742"
PRINT VAL a$
```

da el error:

```
2 variable not found
```

ya que la función «VAL» al suprimir las comillas y detectar que el primer caracter es una letra, el sistema operativo interpreta que se trata de una variable numérica y al no encontrarla visualiza el error anterior. Observe la diferencia con las siguientes instrucciones:

```
LET valor = 3Ø
LET a$ = "valor"
PRINT VAL a$
```

Con la función «VAL$» también se produce el error «C»:

```
LET c$ = "oasis"
PRINT VAL$ c$
```

ya que o bien se modifica:

```
LET c$ = """oasis"""
```

o por el contrario

```
PRINT VAL$ "C$"
```

b) 3 Subscript wrong.

Sucede cuando el indice

PROGRAMA 4

```
  10 REM ****************
         *               *
         * CURSO/BASIC   *
         *               *
         ****************
         *               *
         *     INPUT     *
         *               *
         ****************

  20 INPUT "Valor >>> "; LINE a$
  30 IF LEN a$>10 THEN GO TO 20
  40 FOR x=1 TO LEN a$
  50 IF CODE a$(x)=46 THEN GO TO
80
  60 IF CODE a$(x)>=48 AND CODE
a$(x)<=57 THEN GO TO 80
  70 GO TO 120
  80 NEXT x
  90 LET valor=VAL a$
 100 PRINT "VALOR CORRECTO: ";va
lor

 110 GO TO 140
 120 PRINT "VALOR INCORRECTO: ";
a$;" "
 130 PRINT """";a$(x);""" no es
un valor numerico"
 140 PRINT #0;"Desea continuar (
S/N)"
 150 PAUSE 0
 160 LET b$=INKEY$
 170 IF b$="S" OR b$="s" THEN CL
S : GO TO 20
 180 IF b$="N" OR b$="n" THEN ST
OP
 190 GO TO 150
```



Estructura programa «ANULAR».

de una fragmentación tiene un valor mayor que la longitud total de la cadena.

Ejemplo:

```
LET a$ = "sandra"
PRINT a$ (7)
```

Programa

El programa n.º «1» (BUSQUEDA) permite introducir una cadena con un máximo de 3Ø caracteres y, posteriormente, buscarnos un caracter determinado; si lo encuentra éste empezará a parpadear.

La estructura general es:

1Ø	:	nombre del programa
2Ø	:	Mensaje explicativo.
3Ø	:	Entrada de la cadena (a$)
4Ø	:	Cálculo de la longitud de la cadena
5Ø	:	Comprobación de la longitud
6Ø	:	Borrado pantalla
7Ø 9Ø	:	Visualización de la cadena y su longitud
1ØØ 11Ø	:	Entrada del caracter a buscar (b$)
12Ø	:	Comprobación de que no es una cadena vacía.
13Ø	:	Asignación a la cadena b$ de su primer caracter
14Ø	:	Visualización del caracter a buscar
15Ø	:	Inicialización de la variable «contador» a cero
16Ø	:	Comienzo del bucle de búsqueda.
17Ø	:	Asignación a la variable C$ del caracter muestreado.
18Ø	:	Verificación si el caracter muestreado es igual al buscado, si no lo es, se visualiza el caracter.
19Ø-2ØØ	:	Si el caracter es igual se incrementa la variable



Estructura programa «IMPUT».

«contador» en una unidad y se visualiza parpadeante (FLASH) el caracter

205 : Temporizacion
210 : Incremento de la variable de control del bucle
230 Si la variable «contador» es igual a cero se visualiza el mensaje: «Caracter no encontrado»
240 . Visualizacion del contenido de la variable «contador» en el caso de que sea distinta de cero
250 300 Análisis de las teclas «S» y «N» para buscar otro caracter o no

El programa n.º 2 (INSERTAR) inserta un caracter o una serie de ellos dentro de otra cadena a partir de la posición que se quiera.

La estructura general del programa es:

10 . Comentario con el nombre del programa
20-30 . Entrada de la cadena (a$)
40 . Cálculo de su longitud
50 Verifica si está dentro de los límites
70 80 . Visualización de la cadena
100 110 . Entrada de la cadena a insertar (b$)
120 : Comprueba que b$ no es una cadena vacía
130 : Comprueba que no tiene más de treinta caracteres
140 Visualización de la cadena a insertar
150 170 . Entrada de la posicion
180 : Comprueba que la posición no es cero, ni mayor que la longitud de la cadena a$
185 : Visualización de la posición
190 Asignacion a la variable c$ de los caracteres situados a la izquierda de «posición»
200 . Calcula cuantos caracteres hay situados a la derecha de «posicion»
210 : Si no hay ninguno, asigna a la variable d$ una cadena vacia
220 Si hay, asigna a d$ los caracteres situados a la derecha de «posición»
230 . Concatenación de las variables c$, b$ y d$
240 . Visualización de c$
250 270 : Visualizacion, a continuación de los caracteres, de la variable b$ (temporizados)
280 : Visualización de la variable d$
285 . Nuevo cálculo de la longitud de la cadena
290 330 Análisis de las teclas «S» y «N» para insertar otra cadena o no

El programa n.º 3 (ANULAR) borra el caracter indicado por su posición, dentro de una cadena que tenga «3Ø» caracteres como máximo

La estructura del programa es:

10 Nombre del programa
20 30 : Entrada de la cadena a$
40 : Cálculo de su longitud.
50 Comprueba si esta dentro de los límites (1 30)
60 Borrado de la pantalla
70 80 Visualizacion de la cadena a$
150 170 : Entrada de la posición a borrar
180 . Comprueba que no se encuentra situada fuera de la cadena
185 Visualizacion de la posicion
190 . Asignación de los caracteres situados a la izquierda de «posición» a la variable c$
200 . Calcula si el caracter a borrar es el último
210 Si lo es, asigna a la variable d$ el valor de una cadena vacia
220 Si no lo es, asigna a d$ los caracteres situados a la derecha de posicion
230 Asigna a la variable a$ el nuevo valor (c$ + d$ sin el caracter borrado)
240 : Visualización de la variable a$
280 . Actualización de la longitud de a$
290 330 : Análisis de las teclas «S» y «N» para anular un nuevo caracter o no

El programa n.º (INPUT) detecta si dentro de una sentencia «INPUT» se ha introducido un caracter numérico; de esta manera se consigue que por error no aparezca el conocido mensaje:

```
2 Variable not found
```

La estructura del programa es.

10 Comentario con el nombre del programa
20 : Entrada del valor numérico asignado a una variable de cadena (a$)
30 . Comprobación de que la longitud no excede de 10 caracteres
40 Comienzo del bucle de analisis
50 : Si el codigo del caracter es un «punto» continúa el análisis de caracteres
60 Si el código pertenece a un número comprendido entre «Ø» y «9» se continúa con el analisis
70 El caracter al no ser ni un punto ni un número hace que la ejecución del bucle se interrumpa
80 : Incremento de la variable de control del bucle
90 100 Si todos los caracteres son correctos se evalúa la variable «valor» y se visualiza su contenido
120 130 Visualizacion de un mensaje de error y del primer caracter no numerico introducido en la cadena
140 190 Análisis de las teclas «S» y «N» para introducir un nuevo valor o no. ■

MATRICES

La *matriz, tabla* o *array,* es una estructura utilizada en programación que permite almacenar los datos (constantes o variables) de un programa.

Los elementos de una matriz tienen en común el mismo nombre y se diferencias en el *subíndide,* de esta manera se tiene el acceso directo a ellos.

Utilizando correctamente los subíndices pueden asignarse o leerse los contenidos de los elementos de una matriz.

Las matrices pueden ser de dos tipos:

- NUMERICAS
- DE CADENA

Dimensionado de matrices

Para reservar una serie de posiciones de memoria (tabla) es necesario, previamente, *dimensionar* una matriz; tarea que consiste en definir la cantidad de elementos de que va a constar así como su distribución; es decir, podríamos dimensionar una matriz, de 4Ø elementos, de varias formas:

a) Una, en que los elementos están consecutivos.

b) También podrían estar distribuidos como en una especie de «tablero de ajedrez», que tuviera «5» filas por «8» columnas o «1Ø» filas por «4» columnas, etc.

c) Otra solución sería distribuirlos en dos *planos* formados cada uno por dos «tablas» de 4 * 5.

d) etc.

Dependiendo de la distribución las matrices, reciben diversos nombres:

- UNIDIMENSIONALES
- BIDIMENSIONALES
- TRIDIMENSIONALES
- MULTIDIMENSIONALES

ADVERTENCIA

Las matrices antes de ser utilizadas deben estar «dimensionadas»

PROGRAMA 1

```
  10 REM **********************
           *                    *
           * MANEJO DE TABLAS   *
           *                    *
           **********************

  20 INPUT "Numero de elementos
>>> " ,elementos
  30 IF elementos<>INT elementos
 THEN GO TO 20
  40 IF elementos<1 OR elementos
>40 THEN GO TO 20
  50 DIM a(elementos)
  60 REM
           ************************
           *                      *
           * ASIGNACION VALORES   *
           *                      *
           ************************

  65 RANDOMIZE
  70 FOR n=1 TO elementos

  80 LET contenido=INT (RND*100)
+1
  90 LET a(n)=contenido
 100 NEXT n
 110 REM
           ******************
           *                *
           * VISUALIZACION  *
           *                *
           ******************

 120 FOR n=1 TO elementos
 130 PRINT n,
 132 IF n<10 THEN PRINT " ",
 134 PRINT "> ",a(n),
 140 NEXT n
 150 REM
           *************
           *           *
           * BUSQUEDA  *
           *           *
           *************


 160 INPUT "Valor a encontrar
> ",valor
 170 IF valor<>INT valor THEN GO
 TO 160
 180 IF valor<1 OR valor>100 THE
N GO TO 160
 190 LET veces=0
 200 DIM b(elementos)
 210 REM
```

```
         ***************
         *             *
         * EXPLORACION *
         *             *
         ***************

 220 FOR n=1 TO elementos
 230 IF a(n)<>valor THEN GO TO 2
60
 240 LET veces=veces+1
 250 LET b(veces)=n
 260 NEXT n
 270 REM
         *****************
         *               *
         * VISUALIZACION *
         *               *
         *****************
 280 CLS
 282 IF veces=0 THEN PRINT "Valo
r ";valor;" no encontrado": GO T
O 350
 290 PRINT "El valor: ";valor
 300 PRINT '"ha sido encontrado:
" veces;" veces"
 310 PRINT '"en las posiciones:"
;
 320 FOR n=1 TO veces
 330 PRINT "> ";b(n)
 340 NEXT n
 350 PRINT #0;"Otro valor (S/N)"
 360 PAUSE 0
 370 LET z$=INKEY$
 380 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
TO 150
 390 IF z$="N" OR z$="n" THEN GO
TO 410
 400 GO TO 360
 410 CLS
 412 FOR n=1 TO elementos
 414 PRINT n;
 416 IF n<10 THEN PRINT " ";
 420 PRINT "> ";a(n),
 430 NEXT n
 440 REM
         *************
         *           *
         * PAR/IMPAR *
         *           *
         *************
 450 PRINT #0,"Pulsa una tecla p
ara continuar"
 460 PAUSE 0
 470 CLS
 480 LET par=0
 490 LET impar=0
 500 DIM c(elementos)
 510 DIM d(elementos)
 520 REM
         ************
         *          *
         * BUSQUEDA *
         *          *
         ************
 530 FOR n=1 TO elementos
 540 LET division=a(n)/2
 550 IF INT (division)<>2=a(n) TH
EN GO TO 590
 560 LET impar=impar+1
 570 LET d(impar)=a(n)
```

```
 580 GO TO 610
 590 LET par=par+1
 600 LET c(par)=a(n)
 610 NEXT n
 620 REM
         *****************
         *               *
         * VISUALIZACION *
         *               *
         *****************
 625 CLS
 630 PRINT "Numeros pares encont
rados: ";par''
 640 FOR n=1 TO par
 650 PRINT "> ";c(n),
 660 NEXT n
 670 PRINT #0;"Pulsa una tecla p
ara continuar"
 680 PAUSE 0
 685 CLS
 690 PRINT "Numeros impares enco
ntrados: ";impar''
 700 FOR n=1 TO impar
 710 PRINT "> ";d(n),
 720 NEXT n
 730 PRINT #0;"Vuelvo a visualiz
arlos (S/N)"
 740 PAUSE 0
 750 LET z$=INKEY$
 760 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
TO 620
 770 IF z$="N" OR z$="n" THEN GO
TO 790
 780 GO TO 740
 790 CLS
 800 FOR n=1 TO elementos
 802 PRINT n,
 804 IF n<10 THEN PRINT " ",
 810 PRINT "> ";a(n),
 820 NEXT n
 830 REM
         **********
         *        *
         * ORDENA *
         *        *
         **********
 840 PRINT #0;"Pulsa una tecla p
ara continuar"
 850 PAUSE 0
 860 CLS
 870 FOR x=1 TO elementos-1
 880 LET menor=x
 890 FOR y=x+1 TO elementos
 900 IF a(menor)>a(y) THEN LET m
enor=y
 910 NEXT y
 920 LET cambio=a(x)
 930 LET a(x)=a(menor)
 940 LET a(menor)=cambio
 950 PRINT x,
 960 IF x<10 THEN PRINT " ";
 970 PRINT "> ";a(x),
 980 NEXT x
 990 PRINT elementos;
1000 IF elementos<10 THEN PRINT
" ";
1010 PRINT "> ";a(elementos)
1020 PAUSE 0
```

DIM

Acceso al teclado

DATA

MODO K

Tipo de sentencia

Comando de programación.

Definición

La sentencia «DIM» permite dimensionar tanto las matrices de tipo numérico como las de cadena.

Matrices numéricas

La estructura del dimensionado de matrices numéricas es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
DIM	letra (lista de valores)

Ejemplos:

a) Matriz «unidimensional».

```
DIM X (20)
```

La matriz «X» se dimensiona de 2Ø elementos consecutivos. El subíndice varía, por tanto, entre 1 y 2Ø:

```
X (1), X (2)  X (20)
```

b) Matriz «bidimensional».

```
DIM J (5, 7)
```

La matriz «J» se dimensiona de 35 elementos distribuidos en 5 filas por 7 columnas. Los subíndices varían desde:

```
J (1, 1), J (1, 2)..  J (5, 6), J (5, 7)
```

c) Matriz «tridimensional».

```
DIM N (3, 4, 2)
```

Matriz llamada «N» constituida por 24 elementos distribuidos en tres planos de 4 filas por 2 columnas. Los subíndices varían entre:

```
N (1, 1, 1), N (1, 1, 2)... N (3, 4, 2)
```

Los subíndices también pueden estar constituidos por variables y expresiones de tipo numérico.

Ejemplos:

- DIM C (7 * 3, 6)
- DIM P (Valor)
- DIM F (SIN cr, 5)
- DIM J (2Ø * X, SQR 9)

Como habrá podido observar, el nombre de una matriz está formado por *una sola* letra que la distingue de las demás, por tanto, no puede haber dos matrices con el mismo nombre aunque estén dimensionadas de distinta forma, ya que al dimensionar una matriz se borra cualquier otra que tuviera el mismo nombre. Por el contrario, puede haber una variable numérica con el mismo nombre que una matriz, ya que, el sistema operativo distingue una de la otra, por que, en su caso se utilizan los subíndices y en el otro no.

Cuando se dimensiona una matriz numérica el contenido



Matriz unidimensional B(18), elemento B(1Ø).

de sus elementos queda inicializado el valor cero.

Ejemplo:

```
10 DIM X(21)
20 FOR n = 1 TO 21
30 PRINT n, X (n)
40 NEXT n
```

Asignación y visualización

Para asignar un valor a un elemento determinado de una matriz, es necesario *posicionar* correctamente los subíndices o punteros. Por ejemplo:

a) Asignar el valor 30 al elemento 7 de una matriz «Z».

```
LET Z(7) = 30
```

b) Asignar al elemento situado en las coordenadas «y = 3» y «x = 5» de una matriz «J», el valor de la variable «patron».

```
LET J (3,5) = patron
```

Hay que tener presente que los punteros deber estar comprendidos dentro de los valores especificados al dimensionar la matriz.



Matriz bidimensional C(9,5), elemento C(4,2).

```
 1 > 53      2 > 41      21> 15      22> 19
 3 > 20      4 > 36      23> 7       24> 11
 5 > 31      6 > 54      25> 55      26> 62
 7 > 81      8 > 67      27> 18      28> 79
 9 > 56      10> 85      29> 98      30> 88
 11> 10      12> 4       31> 53      32> 68
 13> 34      14> 18      33> 71      34> 85
 15> 34      16> 92      35> 18      36> 87
 17> 42      18> 49      37> 7       38> 92
 19> 9       20> 3       39> 64      40> 79
```

Programa 1. Generación aleatoria.



Matriz tridimensional N(4,6,4), elemento N(2,4,3).

Reciprocamente, puede asignarse a una variable numérica el contenido de un determinado elemento. Ejemplos:

a) Asignar a la variable «numero» el contenido del elemento 3 de la matriz «h».

```
LET número = h (3)
```

b) Asignar a la variable «cálculo» la raiz cuadrada del elemento situado en las coordenadas 7 y 2 de la matriz «p»

```
El valor: 18
ha sido encontrado: 3 veces
en las posiciones
> 14
> 87
> 95
```

Programa 1. Búsqueda.

```
LET cálculo = SQR p (7,2)
```

La visualización de elementos se realiza de forma similar a la asignación:

```
– PRINT Z (7)
– PRINT J (3,5)
```

Cuando se desea asignar o visualizar todos los elementos de una matriz, son muy útiles los bucles «FOR... NEXT».

Ejemplo:

– Dimensionar una matriz de 1Ø elementos, asignarles valor y posteriormente visualizarlos:

```
 10 REM ******************
        *                *
        * UNIDIMENSIONAL *
        *                *
        ******************

 20 DIM a(10)
 30 REM
        ***************
        *             *
        * ASIGNACION  *
        *             *
        ***************

 40 FOR x=1 TO 10
 50 INPUT "Valor ";(x)," > ";el
emento
 60 LET a(x)=elemento
 70 NEXT x
 80 REM
```

```
        ******************
        *                *
        * VISUALIZACION  *
        *                *
        ******************

 90 FOR x=1 TO 10
100 PRINT "Elemento ";x;" ";a(x
)
110 NEXT x
```

Para asignar valores a una matriz bidimensional, es necesario utilizar dos bucles anidados, uno que «barra» las filas y otro las columnas.

Ejemplo:

– Idem. matriz «n» de 4 * 3 elementos.

```
 10 REM ******************
        *                *
        * BIDIMENSIONAL  *
        *                *
        ******************

 20 DIM n(4,3)
 30 REM
        ***************
        *             *
        * ASIGNACION  *
        *             *
        ***************

 40 FOR y=1 TO 4
 45 FOR x=1 TO 3
 50 INPUT "Valor (";(y),  , x;
,")  ";elemento
 60 LET n(y,x)=elemento
 70 NEXT x
 75 NEXT y
 80 REM

        ******************
        *                *
        * VISUALIZACION  *
        *                *
        ******************

 90 FOR y=1 TO 4
 95 FOR x=1 TO 3
100 PRINT "Elemento ";y, , x,
;" : ";n(y,x)
110 NEXT x
120 NEXT y
```

```
Numeros pares encontrados:  19
> 20          > 36
> 54          > 56
> 10          > 4
> 34          > 18
> 34          > 92
> 42          > 62
> 18          > 98
> 88          > 68
> 18          > 92
> 64
Numeros impares encontrados:  21
> 53          > 41
> 31          > 81
> 67          > 85
> 49          > 9
> 3           > 15
> 19          > 7
> 11          > 55
> 79          > 53
> 71          > 85
> 87          > 7
> 79
```

Programa 1. Pares/impares.



Manejo tablas
Dimensionado y asignación

Manejo de tablas

Las tablas de datos o matrices son quizás uno de los recursos más utilizados a la hora de elaborar un programa, por este motivo es imprescindible que el programador conozca a fondo su manejo.

El programa n.º «1» realiza diversos tratamientos con las matrices, por este motivo va a ser explicado con bastante detalle.

Las funciones básicas que realiza el programa son:

– Dimensionar una matriz en función de una variable.

– Asignar a la matriz valores aleatorios.

– Buscar un número determinado y visualizar cuántas veces aparece y en qué posiciones.

– Calcular cuáles son los números pares e impares y visualizarlos en dos listas separadas.

– Ordenar la tabla, generada aleatoriamente, de menor a mayor.

```
 10 REM ********************
        *                  *
        * MANEJO DE TABLAS *
        *                  *
        ********************

 20 INPUT "Numero de elementos
>>> ";elementos
 30 IF elementos<>INT elementos
THEN GO TO 20
 40 IF elementos<1 OR elementos
>40 THEN GO TO 20
 50 DIM a(elementos)
 60 REM
        ************************
        *                      *
        * ASIGNACION VALORES   *
        *                      *
        ************************

 65 RANDOMIZE
 70 FOR n=1 TO elementos

 80 LET contenido=INT (RND*100)
+1
 90 LET a(n)=contenido
100 NEXT n
110 REM
        ******************
        *                *
        * VISUALIZACION  *
        *                *
        ******************

120 FOR n=1 TO elementos
130 PRINT n;
132 IF n<10 THEN PRINT " ";
134 PRINT "> ";a(n),
140 NEXT n
```

a) Dimensionado y asignación:

La línea 2Ø del programa permite introducir un número por teclado, éste queda asignado a la variable «elementos»; este número hace referencia a la cantidad de elementos de que va a constar nuestra tabla.

La línea 3Ø comprueba que el número introducido es entero, es decir, que no tiene decimales, de no ser así, el programa vuelve a pedir que introduzcamos otro número.

En la 4Ø se comprueba que el número está comprendido dentro del ranto «1» a «4Ø»

El dimensionado de la tabla se realiza en la línea 5Ø. El nombre asignado es «a» y con una dimensión definida en la variable «elementos».

En la línea 65 se realiza la inicialización de la función aleatoria, ésta depende del tiempo que lleve conectado el ordenador (variable FRAMES).

Dentro del bucle comprendido entre las líneas 7Ø a 1ØØ se realiza la asignación de valores aleatorios.

La generación del número aleatorio se realiza en la línea 8Ø. Debido al algoritmo empleado, la función retorna valores comprendidos entre los números 1 y 1ØØ. El valor queda asignado a la variable «contenido».

En la línea 9Ø se realiza la asignación del valor de la variable «contenido», al elemento apuntado por la variable de control del bucle (n).

La visualización del contenido de la matriz lo lleva a cabo en el bucle formado por las líneas 12Ø a 14Ø.

La línea 13Ø visualiza el n.º de subíndice. La 132 visualiza a continuación un espacio en blanco, si el número de subíndice es menor que 1Ø; esto permite que la visualización de los números quede alineada.

La visualización de los contenidos de la matriz, seleccionados por la variable de con-

trol «n», lo realiza la linea 134. El formato de salida es a dos columnas.

b) Búsqueda:

En la linea 16Ø se realiza la entrada del valor a buscar.

La linea 17Ø comprueba si el número introducido es entero o no, y en la 18Ø si está comprendido dentro del rango 1 a 1ØØ

En la 19Ø se inicializa la variable «veces» con el valor «Ø». En la linea 2ØØ se dimensiona la matriz «b», ésta va a contener las direcciones de la matriz «a» correspondientes al valor buscado.

El bucle de exploración de los elementos de la matriz «a» está localizado entre las lineas 22Ø y 26Ø.

En la linea 23Ø se comprueba si el elemento direccionado por la variable de control de bucle (n) es igual al contenido de la variable «valor».

Si son iguales en la linea 24Ø se incrementa la variable «veces», que contiene el número de ocasiones en que el valor es encontrado.

En la 25Ø se asigna al elemento de la matriz «b», seleccionado por la variable «veces», el valor de la variable de control del bucle (n), que indica la dirección de la tabla «a» donde el valor ha sido encontrado

La linea 28Ø «limpia» la pantalla para poder visualizar los resultados de la búsqueda.

En la 282 se comprueba si el número ha sido encontrado. En caso negativo se visualiza un mensaje indicando el hecho.

Si al menos en una ocasión el valor se encuentra, las lineas 29Ø a 3ØØ se encargan de visualizar el «valor» y el número de «veces»; y el bucle formado por las lineas 32Ø a 34Ø de visualizar las posiciones.

Las lineas 35Ø a 4ØØ comprueban si se desea buscar otro valor o no.

En caso negativo se «limpia» la pantalla y se vuelve a visualizar el contenido de la matriz de origen.

c) Par-Impar:

Las lineas 45Ø a 46Ø temporizan hasta que se pulsa una tecla y la 47Ø «limpia» la pantalla.

La 48Ø y 49Ø asignan a las variables «par» e «impar» el valor inicial Ø.

La matriz «C» se dimensiona en la línea 5ØØ y se utiliza para almacenar los números pares encontrados. La 51Ø dimensiona la tabla «D» que hace lo mismo con los números impares.

El bucle de búsqueda de números pares o impares está implementado entre las líneas 53Ø y 61Ø.

La linea 54Ø asigna a la variable «división» el cociente entre el elemento de la matriz «a», direccionado por la variable de control (n), y el número dos.

La forma de calcular si el n.º es par o no se realiza en la línea 55Ø. Un número es par cuando es divisible por dos, por lo tanto, si se multiplica la parte entera del cociente («división») por el divisor (2) y el resultado es igual al dividendo (a(n)), es que el resto es igual a cero, y por tanto, par.

Si el número es impar en las líneas 56Ø y 57Ø se incrementa la variable «impar», que almacena el número total de impares, y se asigna el número al elemento de la matriz «d», direccionada por el puntero

```
 150 REM
          ************
          *          *
          * BUSQUEDA *
          *          *
          ************
 160 INPUT "Valor a encontrar >>
> ";valor
 170 IF valor<>INT valor THEN GO
 TO 160
 180 IF valor<1 OR valor>100 THE
N GO TO 160
 190 LET veces=0
 200 DIM b(elementos)
 210 REM
          ***************
          *             *
          * EXPLORACION *
          *             *
          ***************


 220 FOR n=1 TO elementos
 230 IF a(n)<>valor THEN GO TO 2
60
 240 LET veces=veces+1
 250 LET b(veces)=n
 260 NEXT n
 270 REM
          ******************
          *                *
          * VISUALIZACION  *
          *                *
          ******************

 280 CLS
 282 IF veces=0 THEN PRINT "Valo
r ";valor;" no encontrado": GO T
O 350
 290 PRINT "El valor: ";valor
 300 PRINT "ha sido encontrado:
";veces;" veces"
 310 PRINT "en las posiciones:"


 320 FOR n=1 TO veces
 330 PRINT "> ";b(n)
 340 NEXT n
 350 PRINT #0;"Otro valor (S/N)"
 360 PAUSE 0
 370 LET z$=INKEY$
 380 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
TO 150
 390 IF z$="N" OR z$="n" THEN GO
TO 410
 400 GO TO 360
 410 CLS
 412 FOR n=1 TO elementos
 414 PRINT n;
 416 IF n<10 THEN PRINT " ";
 420 PRINT "> ";a(n),
 430 NEXT n
```

```
 440 REM
          *************
          *           *
          * PAR/IMPAR *
          *           *
          *************
 450 PRINT #0;"Pulsa una tecla p
ara continuar"
 460 PAUSE 0
 470 CLS
 480 LET par=0
 490 LET impar=0
 500 DIM c(elementos)
 510 DIM d(elementos)
 520 REM
          ************
          *          *
          * BUSQUEDA *
          *          *
          ************
 530 FOR n=1 TO elementos
 540 LET division=a(n)/2
 550 IF INT (division)*2=a(n) TH
EN GO TO 590
 560 LET impar=impar+1
 570 LET d(impar)=a(n)
 580 GO TO 610
 590 LET par=par+1
 600 LET c(par)=a(n)
 610 NEXT n
 620 REM
          ******************
          *                *
          * VISUALIZACION  *
          *                *
          ******************
 625 CLS
 630 PRINT "Numeros pares encont
rados: ";par''
 640 FOR n=1 TO par
 650 PRINT "> ";c(n),
 660 NEXT n
 670 PRINT #0;"Pulsa una tecla p
ara continuar"
 680 PAUSE 0
 685 CLS
 690 PRINT "Numeros impares enco
ntrados  ",impar''
 700 FOR n=1 TO impar
 710 PRINT "> ";d(n),
 720 NEXT n
 730 PRINT #0;"Vuelvo a visualiz
arlos (S/N)"
 740 PAUSE 0
 750 LET z$=INKEY$
 760 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
TO 620
 770 IF z$="N" OR z$="n" THEN GO
TO 790
 780 GO TO 740
 790 CLS
 800 FOR n=1 TO elementos
 802 PRINT n,
 804 IF n<10 THEN PRINT " ";
 810 PRINT "> ";a(n),
 820 NEXT n
```

«impar». En las líneas 59Ø y 6ØØ se realiza la misma operación para los números pares.

La línea 625 «limpia» la pantalla. En la línea 63Ø se visualiza el número de pares encontrados. El bucle formado por los números 64Ø a 66Ø visualiza los valores de la matriz «c».

Las líneas 67Ø a 685 realizan la función de pausa y borrado.

La visualización del total de impares y sus valores, está implementado en las líneas 69Ø a 72Ø.

Las líneas 73Ø a 78Ø comprueban si se desea volver a visualizar los números. En caso negativo, las líneas 79Ø a 82Ø nos vuelven a visualizar la tabla original.

d) Ordenación:

El último paso que queda es la ordenación de la tabla, para ello se ha utilizado el siguiente procedimiento.

Se compara el primer número de la tabla con el resto, si resulta que es el más pequeño, se queda donde está, pero si no, el valor más pequeño se sitúa en la primera posición y el primer número en su lugar. En el siguiente ciclo se realiza la misma operación con el número dos, este ciclo se repite tantas veces como elementos tenga la tabla menos uno, ya que el último valor queda automáticamente ordenado.

Las líneas 84Ø a 86Ø temporizan y posteriormente borran la pantalla cuando se pulsa una tecla.

El bucle formado por las líneas 87Ø a 98Ø es el dedicado a «barrer» todos los números menos uno.

La variable «menor» se inicializa en la línea 88Ø con el valor correspondiente de la variable de control del bucle (x).

El bucle de comparación se encuentra implementado en las líneas 89Ø a 91Ø.

Al final del bucle la variable «menor» contiene el menor número de los comparados.

En las líneas 92Ø a 94Ø se realiza el intercambio entre los elementos direccionados por los subíndices «x» y «menor»; este intercambio se apoya en la variable «cambio» para poder realizarlo.

La visualización de la posición y del valor ordenado lo ejecutan las líneas 95Ø a 97Ø.

Para finalizar la visualización del último elemento (mayor), lo llevan a cabo las líneas 99Ø a 1Ø1Ø.

```
830 REM
          ***********
          *         *
          * ORDENA  *
          *         *
          ***********
840 PRINT #0;"Pulsa una tecla p
ara continuar"
850 PAUSE 0
860 CLS
870 FOR x=1 TO elementos-1
880 LET menor=x
890 FOR y=x+1 TO elementos
900 IF a(menor)>a(y) THEN LET m
enor=y
910 NEXT y
920 LET cambio=a(x)
930 LET a(x)=a(menor)
940 LET a(menor)=cambio
950 PRINT x;
960 IF x<10 THEN PRINT " ";
970 PRINT "> ";a(x),
980 NEXT x
990 PRINT elementos;
1000 IF elementos<10 THEN PRINT
" ";
1010 PRINT "> ";a(elementos)
1020 PAUSE 0
```

```
 1 > 3          2 > 4
 3 > 7          4 > 7
 5 > 9          6 > 10
 7 > 11         8 > 15
 9 > 18         10> 18
 11> 18         12> 19
 13> 20         14> 31
 15> 34         16> 34
 17> 36         18> 41
 19> 42         20> 49
 21> 53         22> 53
 23> 54         24> 55
 25> 56         26> 62
 27> 64         28> 67
 29> 68         30> 71
 31> 79         32> 79
 33> 81         34> 85
 35> 85         36> 87
 37> 88         38> 92
 39> 92         40> 98
```

Programa 1. Ordenación.

PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *    CARTAS   *
         *             *
         ***************
  15 BORDER 1: PAPER 4: INK 0: C
LS
  20 PRINT AT 3,0;"      © MICRO
HOBBY SEMANAL      "
  22 PRINT AT 8,13;"JUEGO"
  24 PRINT AT 12,7;"LAS SIETE y
MEDIA"
  26 PRINT AT 18,0;"     Por Rafa
el Prades      "
  28 PAUSE 150
  30 REM
         ********************
         *                  *
         * CREDITO/APUESTA  *
         *                  *
         ********************
  40 LET credito=10000
  50 LET cred ordenador=credito
  60 LET cred jugador=credito
  70 LET apuesta=100
  75 LET manos=1
  80 REM
         ****************
         *              *
         * DIMENSIONADO *
         *              *
         ****************
  90 DIM m(40,2)
 100 DIM b(10,4)
 110 DIM c(40,2)
 115 DIM v(10)
 120 DIM t$(10,4,20)
 125 DIM p$(1,8)
 130 REM
         ***************
         *             *
         * ASIGNACION  *
         *             *
         ***************
 140 FOR p=1 TO 4
 142 RESTORE 250+p
 144 READ a$
 150 RESTORE 260
 160 FOR n=1 TO 10
 170 READ b$
 180 LET t$(n,p)=b$+" de "+a$
 190 NEXT n
 200 NEXT p
 250 REM
         ********************
         *                  *
         * DATOS DE CARTAS  *
         *                  *
         ********************
 251 DATA "OROS"
 252 DATA "COPAS"
 253 DATA "ESPADAS"
 254 DATA "BASTOS"
 260 DATA "AS","DOS","TRES","CUA
TRO","CINCO","SEIS","SIETE","SOT
A","CABALLO","REY"
 300 REM
         *********
         *       *
         * VALOR *
         *       *
         *********
 310 FOR x=1 TO 7
 320 LET v(x)=x
 330 NEXT x
 340 FOR x=8 TO 10
 350 LET v(x)=0.5
 360 NEXT x
```

```
 365 GO SUB 2100
 370 REM
         *************
         *           *
         * BARAJEAR  *
         *           *
         *************
 372 RANDOMIZE
 380 CLS
 390 PRINT AT 3,0;"     ESPERA
                    "
 400 PRINT AT 18,0;"     VOY A BA
RAJEAR                "
 410 FOR x=1 TO 40
 420 GO SUB 490
 430 IF b(numero,palo)=1 THEN GO
TO 420
 440 LET m(x,1)=numero
 450 LET m(x,2)=palo
 460 LET b(numero,palo)=1
 470 NEXT x

 480 GO TO 530
 490 REM
         ********************
         *                  *
         * CARTA ALEATORIA  *
         *                  *
         ********************
 500 LET numero=INT (RND*10)+1
 510 LET palo=INT (RND*4)+1
 520 RETURN
 530 REM
         ******************
         *                *
         * CORTAR EL MAZO *
         *                *
         ******************
 540 CLS
 550 PRINT AT 3,0;"     !!! YA ES
TA !!!                "
 560 PRINT AT 20,1;"Por que nume

ro quieres cortar?"
 570 INPUT "> "; LINE n$
 572 IF n$="" THEN GO TO 570
 574 FOR x=1 TO LEN n$
 576 IF n$(x)<"0" OR n$(x)>"9" T
HEN GO TO 570
 578 NEXT x
 580 LET numero=VAL n$
 590 IF numero<1 OR numero>40 TH
EN GO TO 570
 592 CLS
 594 PRINT AT 3,0;"     ESPERA
                    "
 600 LET resto=40-numero
 610 FOR x=1 TO numero
 620 LET c(x+resto,1)=m(x,1)
 630 LET c(x+resto,2)=m(x,2)
 640 NEXT x
 650 FOR x=numero+1 TO 40
 660 LET c(x-numero,1)=m(x,1)
 670 LET c(x-numero,2)=m(x,2)
 675 NEXT x
 680 PRINT AT 3,0;"     PODEMOS E
MPEZAR A JUGAR          "
 690 PRINT AT 18,0;"     !!! BUEN
A SUERTE !!!            "
 700 PRINT #0;" Pulsa una tecla
para continuar"
 710 PAUSE 0
 715 CLS
 720 REM
         ********************
         *                  *
         * INICIAL JUGADOR  *
         *                  *
         ********************
 722 PRINT AT 0,0;"  TU JUEGAS
                    "
```

```
730 LET puntos jugador=0
740 LET carta=1
750 PRINT AT 3 0,"  ".
760 GO SUB 800
770 LET puntos jugador=valor ca
rta
780 LET carta=2
790 GO TO 860
800 REM
        ****************
        *              *
        * PRESENTACION *
        *              *
        ****************

810 LET numero=c(carta,1)
820 LET palo=c(carta,2)
830 PRINT t$(numero,palo)
840 LET valor carta=v(numero)
850 RETURN
860 REM
        ****************
        *              *
        * MAS JUGADAS? *
        *              *
        ****************


870 PRINT #0,AT 1,3;"Quieres ot
ra carta (S/N)"
880 IF INKEY$="" THEN GO TO 880
890 LET z$=INKEY$
900 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
TO 930
910 IF z$="N" OR z$="n" THEN LE
T indice=carta: GO TO 1140
920 GO TO 880
930 INPUT 0
932 FOR x=1 TO 25: NEXT x
934 LET carta=carta+1
940 PRINT "";"> ",
950 GO SUB 800
960 LET puntos jugador=puntos j
ugador+valor carta
970 IF puntos jugador>7.5 THEN
GO TO 1000
980 IF puntos jugador=7.5 THEN
GO TO 1070
990 GO TO 870
1000 PRINT AT 0,0,"■ LO SIENTO,
TE HAS PASADO ■"
1010 LET p$(1)=STR$ puntos jugad
or
1020 PRINT AT 21,0; INVERSE 1,"
 HAS HECHO UN TOTAL DE ";p$(1)
1030 LET ganador=0
1035 LET puntos ordenador=0
1040 PRINT #0," Pulsa una tecla
para continuar"
1050 PAUSE 0
1060 GO TO 1630
1070 REM
        ****************
        *              *
        * 7 1/2 JUGADOR *
        *              *
        ****************

1080 PRINT AT 0,0,"■ ARRIBA SIET
E Y MEDIA ■"
1090 PRINT AT 21,0,"■ ESPERA A C
ONOCER MIS TANTOS ■"
1100 LET indice=carta
1110 PRINT #0," Pulsa una tecla
para continuar"
1120 PAUSE 0
1130 GO TO 1200
1140 REM
        ******************
        *                *
        * TANTOS JUGADOR *
        *                *
        ******************

1150 LET p$(1)=STR$ puntos jugad
or
1160 PRINT AT 0,0; INVERSE 1,"
HAS HECHO UN TOTAL DE ";p$(1)
1170 PRINT AT 21,0,"■ AHORA JUEG
O YO ■"
1175 INPUT e
1180 PRINT #0," Pulsa una tecla
para continuar"
1190 PAUSE 0
1200 REM
        **********************
        *                    *
        * INICIAL ORDENADOR  *
        *                    *
        **********************

1210 CLS
1220 LET puntos ordenador=0
1230 LET carta=2
1240 PRINT AT 0,0,"■ YO JUEGO
■"
1250 PRINT AT 3,0,"  ",
1252 LET y=5
1260 GO SUB 800
1270 LET puntos ordenador=valor
carta
1280 LET carta=indice
1290 REM
        ****************
        *              *
        * MAS JUGADAS? *
        *              *
        ****************

1300 IF puntos ordenador>7.5 THE
N GO TO 1330
1310 IF puntos ordenador=7.5 THE
N GO TO 1400
1320 IF puntos ordenador<7.5 THE
N GO TO 1450
1330 LET ganador=1
1340 PRINT AT 0,0,"■ ME HE PASAD
O ■"
1350 LET p$(1)=STR$ puntos orden
ador
1360 PRINT AT 21,0; INVERSE 1;"
 HE HECHO UN TOTAL DE ";p$(1)
1370 PRINT #0," Pulsa una tecla
para continuar"
1380 PAUSE 0
1390 GO TO 1630
1400 REM
        **********************
        *                    *
        * 7 1/2 ORDENADOR    *
        *                    *
        **********************


1410 LET ganador=0
1420 PRINT AT 0,0,"■ ARRIBA SIET
E Y MEDIA ■"
1430 PRINT #0," Pulsa una tecla
para continuar"
1432 PAUSE 0
1440 GO TO 1630
1450 REM
        ************
        *          *
        * CONTINUA *
        *          *
        ************


1460 IF puntos jugador=7.5 THEN
GO TO 1490
1470 IF puntos ordenador<6 THEN
GO TO 1490
1480 GO TO 1560
1490 PRINT AT 21,0,"■ PIDO OTRA
CARTA ■"
1492 PAUSE 50
1494 PRINT AT 21,0,"■
1500 FOR x=1 TO 50: NEXT x
1510 LET carta=carta+1
1520 PRINT AT y,0,"> ",
1522 LET y=y+2
1530 GO SUB 800
1540 LET puntos ordenador = punt
os ordenador+valor carta
1550 GO TO 1300
1560 REM
        **********************
        *                    *
        * TANTOS ORDENADOR   *
        *                    *
        **********************

1570 PRINT AT 0,0,"■ ME QUEDO
■"
1580 LET p$ 1)=STR$ puntos orden
ador
1590 PRINT AT 21,0; INVERSE 1 "
 HE HECHO UN TOTAL DE ";p$(1)
1592 PRINT #0," Pulsa una tecla
para continuar"
1594 PAUSE 0
1600 REM
        ****************
        *              *
        * COMPARACION  *
        *              *
        ****************


1610 IF puntos ordenador>=puntos
 jugador THEN LET ganador=0
1620 IF puntos ordenador<puntos
jugador THEN LET ganador=1
1630 REM
        ************
        *          *
        * GANADOR  *
        *          *
        ************


1635 CLS
1640 IF ganador=0 THEN PRINT AT
3,0,"■ !!! HE GANADO !!! ■
■" AT 18,0,"■ LO SIENTO, O
TRA VEZ SERA ■"
1650 IF ganador=1 THEN PRINT AT
3,0,"■ !!! HAS GANADO !!! ■
■" AT 18,0,"■ LA PROXIMA G
ANARE YO ■"
1660 PRINT AT 8,4,"Puntos Jugado
r ..... ";puntos jugador
1670 PRINT AT 13,4,"Puntos Orden
ador ... ";
1680 IF puntos ordenador=0 THEN
PRINT "?": GO TO 1700
1690 PRINT puntos ordenador
1700 PRINT #0," Pulse una tecla
para continuar"
1710 PAUSE 0
1720 REM
        ************
        *          *
        * CALCULOS *
        *          *
        ************


1730 IF ganador=0 THEN GO TO 179
0
1740 IF puntos jugador=7.5 THEN
LET doble=2: GO TO 1750
1750 LET doble=1
1760 LET cred ordenador=cred ord
enador-apuesta*doble
1770 LET cred jugador=cred jugad
or+apuesta*doble
1780 GO TO 1810
1790 LET cred ordenador=cred ord
enador+apuesta
1800 LET cred jugador=cred jugad
or-apuesta
1810 REM
        **************
        *            *
        * RESULTADOS *
        *            *
        **************


1815 CLS
1820 PRINT AT 7,3,"Manos jugadas
 ..... ";manos
1830 PRINT AT 12,3,"Credito Juga
dor .... ";cred jugador
1840 PRINT AT 17,3,"Credito Orde
nador .. ";cred ordenador
1850 IF cred ordenador=0 THEN PR
INT AT 3,0,"■ HAS ROTO LA BANCA
■": PAUSE 0: STOP
1860 IF cred jugador=0 THEN PRIN
T AT 3,0,"■ SE ACABO TU DINERO
■": PAUSE 0: STOP
1870 PRINT AT 3,0,"■ CREDITOS ■
■"
1875 REM
        **************
        *            *
        * CONTINUAR? *
        *            *
        **************


1880 PRINT #0;" Quieres jugar ot
ra mano (S/N)"
1890 PAUSE 0
1900 LET z$=INKEY$
1910 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
 TO 1940
1920 IF z$="N" OR z$="n" THEN IN
PUT 0: PAUSE 0: STOP
1930 GO TO 1890
1940 INPUT 0
1945 LET manos=manos+1
1950 FOR a=1 TO 10
1960 FOR b=1 TO 4
1970 LET b(a,b)=0

1980 NEXT b
1990 NEXT a
2000 GO TO 380
2100 REM
        ****************
        *              *
        * INSTRUCCIONES *
        *              *
        ****************


2110 PRINT #0,AT 1,6,'Instruccio
nes (S/N)'
2120 PAUSE 0
2130 LET z$=INKEY$
2140 IF z$="S" OR z$= s" THEN GO
 TO 2165
2150 IF z$='N" OR z$="n" THEN RE
TURN
2160 GO TO 2120
2165 CLS
2170 PRINT AT 0,0,"■ INST
RUCCIONES ■"

2180 PRINT "  " Este programa est
a basado en' '" el conocido jueg
o de naipes "  " Las
7 1/2""
2190 PRINT AT 10 1,"Tienes un cr
edito inicial de ",AT 12,9 "10.0
00 pesetas'
2200 PRINT AT 15 1, Las apuestas
 son de 100 ptas."
2210 PRINT AT 18.1,'Si tienes 7
1/2 y ganas, obtie' '" un benefi
cio de 200 ptas.
2220 PRINT #0," Pulsa una tecla
para continuar"
2230 PAUSE 0
2240 RETURN
```



Manejo Tablas. Búsqueda.



Manejo tablas. PAR/IMPAR.



Manejo tablas. Ordenación.

Matrices de cadena

La estructura del dimensionado de matrices de cadena es el siguiente:

SENTENCIA	ARGUMENTO
DIM	letra $ (lista de valores)

Ejemplos:

- DIM a$ (3Ø)
  DIM x$ (2, 2Ø)
- DIM n$ (3, 7, 5)
- DIM z$ (8, 4, 5, 1Ø)

El nombre de una matriz de cadena está formado por una sola letra seguida del símbolo «dolar» ($). A diferencia de las numéricas, no pueden compartir el mismo nombre una matriz de cadena y una variable del mismo tipo.

Al dimensionar una matriz de cadena, el contenido de sus elementos queda inicializado con espacios en blanco.

Ejemplo:

```
10  DIM a$ (10, 7)
20  FOR n = 1 TO 10
30  PRINT INVERSE 1, a$ (n)
40  NEXT n
```

El argumento «INVERSE 1» permite visualizar los espacios, ya que intercambia el color de «tinta» por el de «papel».

Existen ciertas diferencias entre el dimensionado de matrices numéricas y el de cadenas, debido a que es preciso indicar de cuantos caracteres va a constar cada elemento.

Ejemplos:

a) Dimensionar una matriz de un elemento de 2Ø caracteres.

```
DIM n$ (2Ø)
```



Programa 2. Carátula.



Programa 2. Ilustraciones.

Las características de esta matriz son similares a las de una variable de cadena.

b) Matriz «unidimensional» de 1ØØ por 2Ø elementos, con 7 caracteres cada uno.

```
DIM Z$ (7, 15)
```

c) Matriz «bidimensional» de 1ØØ por 2Ø elementos, con 7 caracteres cada uno.

```
DIM J$ (1ØØ, 2Ø, 7)
```

d) Matriz «tridimensional» formada por tres planos de 1Ø por 4; el máximo de caracteres por elemento es cinco.

```
DIM T$ (3, 1Ø, 4, 5)
```

```
LO SIENTO, TE HAS PASADO

> AS de BASTOS
> SOTA de ESPADAS
> TRES de COPAS
> CABALLO de BASTOS
> CUATRO de BASTOS

HAS HECHO UN TOTAL DE 9
```

Programa 2. Juegos.

Asignación

En la asignación de valores a los elementos de una matriz de cadena, no es necesario hacer referencia al último subíndice dimensionado, es decir, el que indica el número de caracteres.

Ejemplo:

```
10  DIM W$ (10, 5)
20  LET W$ (3) = "PEPE"
30  PRINT W$ (3)
```

Cuando se indica dicho subíndice, es que se hace referencia a un determinado carácter del elemento seleccionado. Siguiendo con el mismo ejemplo:

```
40  LET W$ (3, 4) = "A"
50  PRINT W$ (3, 4)
60  PRINT W$ (3)
```

La asignación de la línea 4Ø quiere expresar: Asignar al carácter cuatro del elemento tres, perteneciente a la matriz «W$», el valor de cadena «A»; los demás caracteres quedan con el mismo valor.

La asignación de valores es del tipo *procusteano*, es decir, que cuando la longitud de la cadena es menor que el número de caracteres reservados, el elemento de la matriz se rellena con espacios y por el contrario, cuando es más larga se recorta. En la página 45 (Asignación de subcadenas) viene explicado este tipo de asignación.

Ejemplos:

a) Rellenado con espacios.

```
 10 REM ************
        *          *
        * RELLENADO *
        *          *
        ************
 20 DIM M$(12,10)
 30 RESTORE
 40 FOR n=1 TO 12
 50 READ a$
 60 LET M$(n)=a$
 70 PRINT INVERSE 1,a$, INVERSE
 0
 75 PRINT INVERSE 1,M$(N)
 80 NEXT n
 90 REM
        *********
        *        *
        * DATOS  *
        *        *
        *********

100 DATA "ENERO","FEBRERO","MAR
ZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULI
O","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBR
E","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"
```

Los elementos de la matriz «M$» están dimensionados de 1Ø caracteres, todos los datos (meses) que tengan *menor* longitud quedan rellenados con espacios, de esta manera se mantiene la longitud total (1Ø).

b) Recortado.

```
 10 REM ************
        *          *
        * RECORTADO *
        *          *
        ************
 20 DIM d$ 7,5)
 30 RESTORE
 40 FOR n=1 TO 7
 50 READ a$
 60 LET d$(n)=a$
 70 PRINT INVERSE 1,a$  INVERSE
 0
 75 PRINT INVERSE 1,d$(n
 80 NEXT n
 90 REM
        *********
        *        *
        * DATOS  *
        *        *
        *********

100 DATA "LUNES","MARTES","MIER
COLES","JUEVES","VIERNES","SABAD
O","DOMINGO
```

En este otro ejemplo, los elementos de la matriz «d$» tienen una longitud fija de cinco caracteres, cualquier dato (dias) que tenga una *mayor* longitud queda recortado a este valor.

Fragmentación

De la misma manera que las variables de cadena, las matrices pueden fragmentarse (VER pag. 43).

Asignemos primero un valor a un elemento de la matriz «A$», y veamos posteriormente unos ejemplos:

```
10  DIM A$ (10, 10)
20  LET A$ (5) = "ORDENADOR"
30  PRINT A$ (5)
```

a) Asignar a los caracteres 3 a 5 el valor «POS».

```
40 LET A$ (5, 3 TO 5)
5  PRINT A$ (5)
```

b) Asignar a los cuatro primeros caracteres la cadena "TRIN".



Rutina asignación de naipes.



Rutina asignación de naipes.

```
60  LET A$ (5, TO 4) = "TRIN"
70  PRINT A$ (5)
```

c) Asignar a partir del quinto carácter la cadena "CHAR".

```
80  LET A$ (5, 5 TO) = "CHAR"
90  PRINT A$ (5)
```

d) Asignar al carácter número 9 el valor "E".

```
100  LET A$ (5 9) = "E"
110  PRINT A$ (5)
```

La fragmentación permite utilizar tablas bidimensionales con diversos *campos*. Supongamos que deseamos crear una tabla para almacenar los datos referentes a nuestros programas, ésta podría tener cuatro campos:

- PROGRAMA
- CINTA
- CARA
- TIPO

En el primer campo almacenaríamos el nombre del programa; en el segundo, el nombre de la cinta donde se encuentra; en el tercero en qué cara de la cinta, y en el último, el tipo de programa, es decir, si es un juego, utilidad, etc.

La cantidad de caracteres de cada campo va a ser la siguiente:

CAMPO	CARACT
PROGRAMA	10
CINTA	10
CARA	1
TIPO	1

El campo «CARA» es de un solo carácter ya que va a contener o una «A» o una «B», y el campo «TIPO» una de estas siglas «J» (juego), «U» (utilidad), o «D» (didáctico), etc.

La forma de dimensionar la matriz, suponiendo que el número máximo de programas es 1ØØ, sería:

```
DIM P$ (1ØØ, 22)
```

¿Cómo con un dimensionado de este tipo se puede acceder a cada campo? En total, la cantidad de información que necesitamos por programa, es de 22 caracteres (1Ø + 1Ø + 1 + 1). La forma de acceder a cada campo, por ejemplo del elemento 1, sería la siguiente:

a) Campo «PROGRAMA».

```
LET P$ (1, TO 1Ø) = (RANDAX)
```

b) Campo «CINTA».

```
LET P$ (1, 11 TO 2Ø) =
(MICROHOBBY)
```

c) Campo «CARA».

```
LET P$ (1, 21) = "A"
```

d) Campo «TIPO»

```
LET P$ (1, 22) = "J"
```

Para visualizar el contenido del elemento 1 podríamos utilizar la setencia:

```
PRINT P$ (1)
```

pero una forma más racionalizada podría ser:

```
PRINT "Programa  ", p$ (1, TO 1Ø)
PRINT "Cinta  ", p$ (1, 11 TO 2Ø)
PRINT "Cara  ", p$ (1, 21)
PRINT "Tipo . "; p$ (1, 22)
```

Con estos conceptos, intente confeccionar un programa que maneje esta «tabla», es decir, que permita la introducción de los datos, que visualiza los datos de un programa determinado o que permita visualizarla completamente.

Errores

Cuando se manejan matrices hay ciertos mensajes de error que suelen aparecer:

a) Cuando no se dimensiona una matriz y se intenta utilizar, aparece el conocido mensaje:



Rellenado.



Recortado.

PROGRAMA	CINTA	CARA	TIPO

Rellenado.

```
2 Variable not found
```

b) Cuando uno de los subíndices es negativo o mayor que «65535» aparece:

```
8 Integer out of range
```

Ejemplo:
– PRINT a$ (12,–1)
– PRINT a$ (67ØØØ,3)

c) Cuando un subíndice está fuera de los límites del dimensionado de una matriz, se visualiza

```
3 Subscript wrong
```

Por ejemplo, en la matriz «b$ (2Ø, 1Ø)»
– LET b$ (Ø,5)
– PRINT b$ (7,11)

d) Cuando se dimensiona una tabla demasiado grande que ocupa toda la memoria destinada a los programas «BASIC», aparece el error

```
4 Out of memory
```

Grabación de datos

Con el comando «SAVE» es posible almacenar o grabar en cinta las tablas generadas en alguno de nuestros programas; también pueden ser cargadas, posteriormente en el ordenador, con el comando «LOAD».

La sintaxis es la siguiente:

```
SAVE "nombre" DATA letra ( )
```

en el caso de matrices numéricas, y

```
SAVE "nombre" DATA letra $ ( )
```

en el de cadena.

El *nombre*, entre comillas, es el que se asigna a la tabla de datos en la cinta, y la *letra* corresponde al asignado al dimensionar la matriz.

Si desea verificar o cargar una tabla, previamente salvada, sustituya el comando «SAVE» por «VERIFY» o «LOAD».



Rutina «barajear» los naipes.



Rutina «cortar» el mazo.

Programa

El programa número «2» permite jugar con el ordenador, al conocido juego de cartas: «Las Siete y Media».

El ordenador hace el papel de «banca» y por tanto, barajea y reparte las cartas; nosotros tenemos la posibilidad de indicar por qué número deseamos «cortar» la baraja.

Después de repartir las dos primeras cartas, una para él y otra para nosotros, nos irá preguntando sucesivamente si deseamos otra carta o no.

Al final de la partida se presentan los tantos obtenidos por cada uno de los dos jugadores y si deseamos jugar otra «mano».

Para dar mayor emoción a la partida, al principio de ésta, tenemos un crédito de «10.000» ptas. Las apuestas son de «100» ptas., ganamos el doble si obtenemos «siete y media» y el ordenador no, ya que en igualdad de puntos gana la banca.

¡BUENA SUERTE!

Hay una serie de matrices utilizadas en la confección del programa, que se encuentran dimensionadas en las líneas 9Ø a 125.

La matriz «T$» almacena el nombre de cada carta (as de oros, dos de ...., etc.). Es una tabla bidimensional de «1Ø» por «4», ya que la baraja consta de 4 «palos» de diez cartas. La tercera dimensión (2Ø) indica el número máximo de caracteres de cada elemento, y se encuentra ligeramente *sobredimensionada* ya que con dieciocho hubiera bastado, por que el contenido de mayor longitud va a ser «caballo de espadas» (16 letras + 2 espacios).



«Depurado por partes».

Los blucles anidados «p» y «n» (líneas 14Ø-2ØØ y 16Ø-19Ø) son los encargados de asignar a la matriz «T$» los valores de cadena especificados en las sentencias «DATA» (líneas 251 a 26Ø).

En los juegos de naipes, cada carta tiene un valor relativo distinto; en el caso de las siete y media, las cartas del «as» al «siete» tienen un valor idéntico al que figura en una de sus esquinas. Por el contrario, las «figuras» (sota, caballo y rey) tienen un valor de medio punto. Con estos requisitos, los blucles 31ø-33ø y 34Ø-36Ø asignan a los elementos de la matriz «V» el valor correspondiente.

«V» es una matriz unidimensional de diez elementos, uno por cada valor de carta. La relación entre el subindice y la carta es el siguiente:



Puntos estratégicos de ruptura.

```
 1 - AS
 2 - DOS
 3 - TRES
 4 - CUATRO
 5 - CINCO
 6 - SEIS
 7 - SIETE
 8 - OCHO
 9 - CABALLO
10 - REY
```

Para barajar las cartas se utiliza la función pseudoaleatoria «RND». La subrutina localizada en la línea 49Ø, retorna dos valores aleatorios asignados a las variables «número» y «palo». La variable «número» tiene un valor comprendido entre «1» y «1Ø»; la correspondencia, con los números de carta, es idéntica a la utilizada por la matriz «V». La variable «palo» puede tener valores entre «1» y «4»; la relación entre dicho valor y el palo de la carta es:

```
1 - OROS
2 - COPAS
3 - ESPADAS
4 - BASTOS
```

Las cartas generadas aleatoriamente son asignadas sucesivamente a los elementos de la matriz «M». La primera dimensión indica la posición de la carta dentro de la baraja, y la segunda, el número y el palo.

Al utilizar una función aleatoria pueden repetirse varios valores; para que la matriz «M» no contenga varias cartas idénticas, se ha utilizado la matriz «B». Esta matriz bidimensional de 1Ø por 4 está inicializada en un principio a cero.

Los valores proporciona-

dos por la subrutina de generación de cartas aleatorias son utilizados como subindices de la matriz «B»; si el elemento direccionado tine valor «Ø», es que la carta no se ha generado anteriormente; si, por el contrario, tiene valor «1», indica que la carta se repite. En el primer caso, los valores de las variables «número» y «palo» se asignan al elmento correspondiente de la matriz «M» y el valor «1» al elemento direccionado de la matriz «B». En el segundo caso, no se asigna ningún valor a la matriz «M» y el programa genera dos nuevos valores que vuelven a ser conprobados.

La rutina encargada de «cortar» la baraja se encuentra localizada en las lineas 61Ø a 675. En la matriz «C» quedan las cartas ordenadas y listas para poder comenzar la partida.

La transferencia de cartas entre la matriz «M» y «C» se realiza en dos fases. En la primera, se transfieren los elementos situados en las primeras posiciones, es decir, desde el número uno hasta el direccionado por la variable «número»; en la segunda, se realiza la transferencia de las restantes. En la matriz «C» estos dos bloques quedan intercambiados.

La estructura general del programa es:

10 : Comentario con el nombre del programa.

15 : Asignación del color azul para el borde, verde para el fondo y negro para los caracteres.

20 26 : Carátula del programa.

40 75 : Asignación de valores a las variables «crédito» y «manos». Esta última contabiliza el número de partidas jugadas

90-125. Dimensionado de las matrices explicadas anteriormente

140 200 Bloque de asignación de los nombres de las cartas a la matriz «T$»

251-260 Datos relativos a los nombres de las cartas

310 360 Bluces para la asignación de valores

365 . Llamada a la subrutina de visualización de instrucciones

372 . In cialización de la función aleatoria

380 400 · Mensaje de espera

410 470 . Asignación aleatoria de valores, de carta, a la matriz «M»

490 520 . Generación aleatoria de «numero» y «palo»

540 570 · Introducción del número de carta por donde se desea cortar la baraja.

572 . Comprobación de que el valor introducido no es una cadena vacía

574 578 . Bucle para detectar si hay algún valor no numérico dentro de la variable «N$»

580 . Evaluación de la cadena «N$»

590 : Comprobación de que el valor está dentro de los márgenes «1» a «4Ø»

592 594 · Mensaje de espera

600 Cálculo del número de cartas que hay desde la «cortada» hasta el final

610 675 Transferencia de valores entre las matrices «M» y «C» (cortar la baraja)

680 690 Pantalla de «ánimo»

700 715 . Temporización hasta que se pulsa una tecla y borrado de la pantalla

722 . Invitación a jugar.

730 · Inicialización de los tantos del jugador

740 · Asignación de la primera carta del jugador

760 . Llamada a la subrutina de presentación de cartas.

770 : Asignación de los tantos del jugador

780 Asignación de la segunda carta al ordenador

800 850 Presentación de la carta y asignación de su valor

870 Invitación a pedir otra carta

880 920 Comprobación de la respuesta

930 : Borrar el mensaje de la zona inferior

932 · Temporización entre dos jugadas

934 · Asignación de la siguiente carta al jugador

950 : Llamada a la subrutina de presentación de cartas.

960 Incrementar los tantos del jugador

970 : Comprueba si el jugador se ha «pasado»

980 : Comprueba si el jugador tiene «7 1/2».

990 Salto al mensaje de invitación

1000-1070 Mensaje de presentación de los tantos obtenidos por el jugador, en el caso de «pasarse»

1030 Asignación a la variable «ganador» del valor «Ø», este indica que el ordenador gana

1035 . Inicialización de los tantos del ordenador, para poder visualizar «?».

1040 1050 Temporización hasta que se pulsa una tecla.

1080 1090 Mensaje de obtención, por parte del jugador, de «7 1/2».

1100 : Indica cuál es la siguiente carta que debe «pedir» el ordenador

1110 1120 : Temporiza hasta que se pulsa una tecla.

1150 1170 Mensaje de visualización de los puntos obtenidos por el jugador en el caso de «quedarse».

1175 . Borra el mensaje de la zona inferior.

1180 1190 Temporización hasta que se pulsa una tecla

1220 Inicialización de los tantos del ordenador

1230 Asigna la segunda carta al ordenador

1240 : Indicación de que juega el ordenador

1252 : Coordenada «y» de la siguiente carta a visualizar

1260 : Llamada a la subrutina de presentación de cartas.

1270 : Asignación de los tantos del ordenador

1280 . Asignación de la siguiente carta a escoger

1300 Comprueba si el ordenador se ha «pasado»

1310 : Comprueba si el ordenador ha obtenido «7 1/2».

1320 Comprueba si no se ha pasado

1330 Asignación del valor «1» a la variable «ganador». El ordenador pierde.

1340 1360 Mensaje de presentación de los tantos del ordenador, en el caso de «pasarse»

1370 1380 Temporiza hasta que se pulsa una tecla

1410 Asignación del valor «Ø» a la variable «ganador» El ordenador gana

1420 : Mensaje de visualización «7 1/2», por parte del ordenador

1430 1432 : Temporiza hasta que se pulsa una tecla.

1460 . Comprueba si el jugador ha obtenido «7 1/2», para seguir pidiendo cartas hasta que gane o se pase.

1470 : Si el jugador se ha «quedado», pide cartas mientras que él tenga menos de seis puntos

1490 : Mensaje pidiendo otra carta

1492 : Duración del mensaje

1494 : Borrado del mensaje

1500 : Temporización entre dos jugadas

1510 : Asignación de la siguiente carta

1522 : Incrementar, en dos, la siguiente posición

1530 : Llamada a la subrutina de presentación de cartas.

1540 : Incrementar los tantos del ordenador

1570 1590 · Mensaje de presentación de los tantos del ordenador, en el caso de «quedarse»

1592 1594 : Temporiza hasta que se pulsa una tecla

1610 : Si el ordenador tiene más puntos o igual que el jugador, el ordenador gana.

1620 Si tiene menos, el ordenador pierde

1640 : Mensaje de que el ordenador gana.

1650 : Mensaje de que el jugador gana

1660 : Visualización de los tantos del ordenador

1680 : Si el jugador se «pasó», el ordenador no indica cuál era su carta

1690 : Visualización de los tantos del ordenador

1700-1710 . Temporización hasta que se pulsa una tecla

1740 Si el jugador gana y tine «7 1/2», la apuesta se duplica

1760-1770 : Cálculo de los nuevos créditos si gana el ordenador.

1790 1800 : Idem si gana el ordenador

1820 : Visualización de las «manos» jugadas hasta ese momento

1830 : Visualización del nuevo crédito del jugador

1840 . Idem del ordenador

1850 : Comprueba si el ordenador se ha quedado sin crédito

1860 · Idem del ordenador.

1880 Mensaje de invitación a jugar otra mano.

1890 1930 : Comprobación de la respuesta elegida.

1940 : Borrado del mensaje de la zona inferior

1945 : Incremento de las «manos» jugadas

1950-1990 Inicialización a cero de los elementos de la matriz «B»; permite volver a barajar las cartas

2000 : Salto a la rutina de barajear

2100 : Comienzo de la subrutina «INSTRUCCIONES»

2110 : Invitación a visualizar las instrucciones.

2120-2160 Comprobación de la operación elegida

2170 2210 . Visualización de las instrucciones.

2220 2230 · Pausa hasta que se pulsa unta tecla. ■

DEPURACION DE PROGRAMAS

En capitulos anteriores se ha ido explicando la mayor parte del juego de sentencias del Spectrum, así como una serie de conceptos:Bucles, Subrutinas,Funciones, Matrices, etc. Con todo este *material* el iniciado en programación puede ya confeccionar un volumen importante de programas; por este motivo es necesario que conozca una serie de técnicas destinadas a la *depuración* o puesta a punto de programas; también son conocidas por el término inglés *debugging*.

Zonas de la pantalla.

Errores

Es muy deficil que un programa, medianamente complicado, funcione a la primera, ya que hay muchos factores que deben tenerse en cuenta.

Los tipos de error que surgen al elaborar un programa,pueden clasificarse, principalmente, en tres apartados:

```
- SINTACTICOS
- DE DEFINICION
  DE ESTRUCTURA
```

Los errores *sintácticos* son aquellos que se producen al teclear un argumento no compatible con una sentencia determinada, por ejemplo:

```
- NEW 32
- LET "A$" = "abc"
- CLS fm
- PRINT $
```

Este tipo de errores son detectados inmediatamente por el intérprete BASIC, al pulsar «ENTER». Una interrogación parpadeante se posiciona en las proximidades del error, indicando que no entiende dicha sentencia.

Revise la línea introducida; si no encuentra el fallo, consulte, en el capitulo correspondiente del libro, las posibles estructuras que puede adoptar dicha sentencia.

Como puede observar, los errores sintácticos son detectados y corregidos en la fase de edición de programas, a diferencia de otros ordenadores en los que se realiza posteriormente.

Otro tipo de errores se manifiestan al ejecutarse el programa, presentando el correspondiente mensaje de error. Estos errores son originados principalmente por no haber definido previamente una variable, por utilizar un subíndice fuera de rango, por utilizar un parámetro erróneo en una función, etc.

El mensaje presentado sirve unicamente de referencia



Estrella de colores.

para encontrar el error, ya que indica el tipo y la línea en que lo ha detectado (ver pag. 96). El número de línea no siempre significa que el error se encuentre en la misma, sino que está relacionado con ella, por ejemplo, un error con mensaje:

```
2 Variable not found, 7Ø.1
```

suponiendo que la línea 7Ø fuera:

```
7Ø PRINT mes
```

significa que el argumento de «PRINT» al no ir entrecomillado, lo interpreta como variable y no encuentra su asignación inicial. Si efectivamente «mes» era el nombre de una variable, solucionaremos el problema asignando a esta un valor en la zona del programa que corresponda, por ejemplo:

```
25 LET mes = 8
```

Si «mes» no fuera una variable, sino que por el contrario fuera una cadena a visualizar, el error se encontraría en la misma línea 7Ø, ya que debe ria ser:

```
7Ø PRINT (mes)
```

Los errores más difíciles de localizar son aquellos que no generan ningún tipo de mensaje de error, pero que hacen que nuestro programa no realice las funciones que en un principio teníamos previstas. Al corregir este tipo de errores, de *estructura*, están concebidas las técnicas de depuración.

Depuración

La tarea de depurar no es muy complicada, pero si laboriosa, aunque a veces basta con echar una ojeada al *listado*, para descubrir el error.

La complejidad de la depuración depende del número de bifurcaciones que tenga el programa, ya que puede ser bastante elevado el número de caminos distintos que siga



Síntesis aditiva de colores.

al ejecutarse.

Tres cosas que facilitan bastante la depuración son:

- DIAGRAMAS DE FLUJO
- LISTADOS
- USO DE SUBRUTINAS

El tener confeccionado el diagrama de flujos nos permite ver las funciones que realiza el programa paso a paso y los diversos caminos que debe seguir según se cumplan ciertas condiciones. Podemos localizar, con su ayuda, la zona o el bloque de instrucciones donde falla el programa.

Si se dispone de una impresora, podemos obtener un listado y así localizar con mayor facilidad las sentencias que consideremos oportunas.

El uso de subrutinas facilita la depuración, ya que éstas pueden ser comprobadas individualmente, de esta manera se pueden tener ciertas garantías de que funcionan cuando se depura el programa final.

Es importante tener localizada la zona a partir de la cual se desea comenzar la depuración, por ejemplo, en el siguiente programa, que tiene dos errores, empezaríamos a depurar a partir de la línea 4Ø, ya que si lo ejecuta observará que se visualizan las constantes de cadena de las líneas 2Ø y 3Ø.

Para corregir el ejemplo, deberá modificar la línea 6Ø

```
6Ø PRINT AT n + 2,Ø, a$
```

PROGRAMA 1

```
10 REM ***********
       *         *
       * ERRORES *
       *         *
       ***********

20 PRINT "ARTICULO","PRECIO"
30 PRINT "_______","______"
40 FOR n=1 TO 5
50 INPUT "Artículo ? ";a$
60 PRINT AT 3,0;a$
70 INPUT "Precio ? ";p
80 NEXT n
90 PRINT AT n+2,16;p
```


e introducir la línea 9Ø dentro del bucle, asignándola un nuevo número de línea comprendido entre 71 y 79.

Lamentablemente el Spectrum no dispone de dos sentencias muy potentes utilizadas en otros ordenadores para depurar. Estas son:

- TRON
- TROFF

que permiten habilitar o deshabilitar la facilidad de *traza*, con ella se puede visualizar en pantalla la secuencia de instrucciones *ejecutadas* por el ordenador, paso a paso y, comprobar si es correcta.

El Spectrum utiliza para depurar las sentencias «STOP» y «CONTINUE», utilizando la primera como *breakpoint* o punto de ruptura.

STOP y CONTINUE

La utilización de estas sentencias es bastante sencilla, pero si tiene alguna duda consulte las páginas 91 a 96.

Básicamente la depuración con estas sentencias consiste en colocar en lugares estratégicos del programa, diversos puntos de ruptura con la sentencia «STOP».

Al ejecutarse deberá pararse en el primer punto, visualizando el manejo correspondiente, si no lo encuentras es que el fallo está localizado entre la línea de arranque y dicho «STOP». Si por el contrario se para, podremos mediante comandos directos conocer el valor de las variables utilizadas; si su contenido es correcto introduciremos también como comando directo la sentencia «CONTINUE» y el programa continuará su ejecución hasta el próximo punto de ruptura, donde haremos las mismas operaciones.

De esta manera iremos ejecutando por partes el programa hasta que localicemos el fallo.

Algunos de los puntos estratégicos para la colocación de los «STOP» son las bifurcaciones, es decir, donde el programa pregunta si se cumple una condición impuesta en un «IF ... THEN ...».

Una vez parado un programa si se desea continuar con su ejecución, en una línea determinada, debe utilizar «GO TO» o «GO SUB», si se trata de una subrutina, ya que si utiliza «RUN n» todas las variables que tenía definidas se borran y posiblemente aparezcan el error:

```
2 Variable not found
```

por que la definición se encontraba en las líneas anteriores.

Cuando el programa esté corregido deben suprimirse la líneas con las sentencias «STOP», utilizadas como puntos de ruptura.

Programa «Depurador»

Como alternativa al uso «STOP» y «CONTINUE» el programa «1» realiza las mismas funciones, pero tiene la ventaja de una mayor facilidad de uso.

El programa que usted quiera depurar deberá estar

PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         * 11  ERRORES *
         *             *
         ***************
  20 BORDER 4: PAPER 4: INK Ø: C
LS
  30 REM VARIABLES: LET logo=1
ØØØ
  35 LET igual=1100
  40 GO TO logo
  50 INPUT "Cadena 1 >>> ";a$
  60 IF a$="" THEN GO TO 1000
  70 IF LEN a$>20 THEN GO TO 50
  80 PRINT AT 3,0,"Cadena 1  ";a
$
  90 INPUT "Cadena 2 >>> ";b$
 100 IF b$="" THEN GO TO 90
 110 IF LEN b$>20 THEN GO TO 90
 120 PRINT AT 10,0;"Cadena 2: ",
a$
 130 IF a$=b$ THEN GO SUB igual
 140 GO SUB distinto
 150 REM CONTINUAR
 160 PRINT #0,"Desea continuar (
S/N)"
 170 PAUSE 0
 180 LET z$=INKEY$
 190 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
 TO 190
 200 IF z$="N" OR z$="n" THEN CL
S   PAUSE 0  STOP
 210 GO TO 170
1000 REM LOGO
1005 RESTORE
1010 FOR n=1 TO 32
1020 READ dato
1030 PRINT INVERSE 1;AT Ø,n;CHR$
 dato
1040 NEXT n
1050 DATA 32,77,73,90,82,79,73,7
9,66,66,89,32,83,69,77,65,78,65,
76,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32
1060 RETURN
1100 PRINT AT 7,0,"Cadenas #1# y
 #2# distintas"
1110 RETURN
1200 PRINT AT 7,0,"Cadenas #1# y
 #2# iguales"
1210 RETURN
```

PROGRAMA 3

```
   10 REM ***************
          *             *
          * CURSO/BASIC *
          *             *
          ***************
          *             *
          * SIN ERRORES *
          *             *
          ***************

   20 BORDER 4  PAPER 4  INK 0  C
LS
   30 REM VARIABLES
   32 LET logo=1000
   35 LET distinto=1100
   37 LET igual=1200
   40 GO SUB logo
   50 INPUT "Cadena 1 >>> ";a$
   60 IF a$="" THEN GO TO 50
   70 IF LEN a$>20 THEN GO TO 50
   80 PRINT AT 3,0,"Cadena 1   ";a
$
   90 INPUT "Cadena 2 >>> ";b$
  100 IF b$="" THEN GO TO 90
  110 IF LEN b$>20 THEN GO TO 90
  120 PRINT AT 5,0,"Cadena 2  ";a
$
  130 IF a$=b$ THEN GO SUB igual
 GO TO 150
```

```
  140 GO SUB distinto
  150 REM CONTINUAR
  160 PRINT #0;"Desea continuar (
S/N)"
  170 PAUSE 0
  180 LET z$=INKEY$
  190 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
 TO 10
  200 IF z$="N" OR z$="n" THEN GO
S: PAUSE 0: STOP
  210 GO TO 170
 1000 REM LOGO
 1005 RESTORE
 1010 FOR n=0 TO 31
 1020 READ dato
 1030 PRINT INVERSE 1;AT 0,n;CHR$
 dato
 1040 NEXT n
 1050 DATA 32,77,73,67,82,79,72,7
9,66,65,89,32,83,69,77,66,78,65
76,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32,32,32
 1060 RETURN
 1100 PRINT AT 7,0;"Cadenas *1* y
 *2* distintas"
 1110 RETURN
 1200 PRINT AT 7,0;"Cadenas *1* y
 *2* iguales"
 1210 RETURN
```

ubicado en las lineas de «1» a la «9978», para no crear conflicto. Suponiendo que al saverlo le haya llamado «debug», podrá *combinar* ambos programas de la siguiente manera:

- Deberá cargar primero el que quiera depurar, si no lo tiene en memoria.
- Para cargar el programa «debug» utilice:

```
MERGE "debug"
```

Cuando los dos estén en memoria, inserte el siguiente comando directo para facilitar su manejo:

```
LET debug = 9980
```

Para colocar los puntos de ruptura utilice, en lugar de «STOP», la sentencia:

```
GO SUB debug
```

Una vez ejecutado el programa a depurar, cuando encuentra un punto de ruptura se ejecuta la subrutina «debug» que presenta el mensaje

```
Parada en:
```

indicando la línea y la sentencia dentro de la línea.

Si se pulsa cualquier tecla menos la «V» el programa continúa hasta el próximo punto de ruptura. Por el contrario, si se pulsa la «V», la subrutina nos pregunta que variable deseamos visualizar:

```
Variable >
```

introduciendo el nombre y pulsando «ENTER» nos aparece su contenido.

Pulsando cualquier tecla nos vuelve a preguntar el nombre de otra variable, si no deseamos conocer el conte

nido de ninguna más, basta con pulsar «ENTER» para que el programa pincipal continúe hasta el próximo punto de ruptura.

Cuando el programa esté depurado deberá eliminar todos los puntos de ruptura así como las líneas «9970» a «9999».

Ejercicio

Como programa-ejercicio de este capitulo, edite el número 2. Se encuentra, lógicamente libre de errores *sintácticos*, pero se han introducido «11» errores de *definición* y de *estructura*. Intente, con la ayuda de las técnicas explicadas, localizar y corregir dichos errores

Si se encuentra «desesperado» o desea comparar sus resultados, el programa número 3 ofrece una de las posibles soluciones.

COLOR

El *color* es actualmente una de las características a tener en cuenta cuando se adquiere un ordenador personal, principalmente si lo piensa destinar a programas de juegos, aunque en otro tipo de aplicaciones tampoco está de más añadir algo de color, bien sea por estética o para destacar algún mensaje o zona de pantalla.

El «ZX Spectrum», hermano mayor del conocido «ZX-81», debe precisamente su nombre a la capacidad que tiene



Rejilla utilizada en la simulación de colores (Ej. naranja)



Carta de ajuste



«64» Colores

para generar los colores del *espectro luminoso.*

El Spectrum dispone de ocho colores que pueden conseguirse en dos gamas de brillo; cada uno tiene asignado un número que lo identifica a la hora de programar

CODIGO	COLOR
0	NEGRO
1	AZUL
2	ROJO
3	MAGENTA
4	VERDE
5	CYAN
6	AMARILLO
7	BLANCO

Este código está en función de la luminosidad del color, así el negro o ausencia de luz, tiene el código cero y según va progresando la luminosidad aumenta el valor hasta llegar al blanco que tiene el código siete. La luminosidad de los colores es difícil de apreciar ya que el ojo humano es más sensible a ciertos colores, los cuales, nos parecen más claros.

El programa n.º «1» muestra unas barras verticales con diversos colores, éstos están ordenados según su código. Si dispone de un televisor en blanco y negro podrá comprobar la luminosidad de cada color ya que cada uno toma un valor distinto de gris; el resultado es una escala de gradada de grises. Obtendrá el mismo efecto en un televisor de color, si éste es anulado; el programa también sirve para poder sintonizar correctamente el televisor

Teoría del color

Antes de explicar la utilización de los comandos que afectan sobre el color de las diversas zonas de la pantalla, es conveniente tener algunos conocimientos sobre la teoría del color.

La descomposición de la *luz blanca,* por un prisma, se reduce básicamente a tres colores:

- AZUL
- ROJO
- VERDE

éstos son llamados «primarios». A partir de éstos, y por *síntesis aditiva,* pueden obtenerse los llamados «secundarios».

- MAGENTA
- CYAN
- AMARILLO

Se denominan colores complementarios aquéllos que al mezclarse, por síntesis aditiva, dan origen, de nuevo, a la luz blanca. En la estrella de los colores, representada en la figura, pueden observarse los colores complementarios, ya que éstos se encuentran enfrentados:

- AZUL - AMARILLO
- ROJO - CYAN
- VERDE - MAGENTA

Lógicamente, al recomponer los tres colores primarios se obtiene también la luz blanca.

Síntesis aditiva

Esta se demuestra con la utilización de tres proyectos de luz blanca, en el primero insertamos un filtro de color rojo, en el segundo uno verde y en el tercero uno azul.

Los proyectores se colocan de manera que sus haces coincidan según la figura adjunta.

Se comprueba que en el área iluminada por los tres proyectores se obtiene luz blanca; en el área de inserción de la luz roja con la verde, el amarillo; en el caso de la luz roja y del azul, resulta el magenta y por último, de la mezcla de la luz verde y azul, de cyan.

ROJO + VERDE + AZUL	BLANCO
ROJO + VERDE	AMARILLO
ROJO + AZUL	MAGENTA
VERDE + AZUL	CYAN

Comprobemos que en el Spectrum se cumple la síntesis aditiva, sumando los respectivos códigos de color.

a) Blanco:

Azul 1
Rojo 2
Verde 4
Blanco 7

b) Magenta:

Azul 1
Rojo 2
Magenta 3

c) Cyan:

Azul 1
Verde 4
Cyan 3

d) Amarillo:

Rojo 2
Verde 4
Amarillo 6



Las posibilidades del color

Zonas de pantalla

Existen dos zonas que pueden ser modificadas por los comandos de control de color:

- BORDE
- PAPEL

El *borde*, como su propio nombre indica, es la zona formada por el margen exterior de la pantalla del televisor, en éste no se pueden imprimir caracteres

El *papel* o fondo es el rectángulo central, rodeado por el «borde», donde se imprimen los caracteres o gráficos.

Las siguientes instrucciones muestran estas zonas:

```
10 REM ***************
       *              *
       * BORDE/PAPEL  *
       *              *
       ***************

20 BORDER 2
30 PAPER 6
40 CLS
50 PRINT #0 AT 1 10  BORDE rojo
60 PRINT AT 10,8, PAPEL amarillo
70 PAUSE 0
```

El mensaje «BORDE rojo» está visualizado en la línea 23 (zona reservada), ésta al igual que la zona 22, toman el color del «borde».

El color en que visualizamos los caracteres se denomina *tinta*.

Comandos

BORDER

Acceso al teclado

BIN

MODO E

BRIGHT

Definición

Con este comando puede alterarse el color del borde.

La estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
BORDER	codigo color

Ejemplos:

- BORDER 2 (rojo)
- BORDER 3 (magenta)
- BORDER Ø (negro)
- BORDER 7 (blanco)

Observará que nada más introducir el comando, el borde cambia de color.

El siguiente programa cambia el color del borde cuando se pulsa una tecla; si la mantiene constantemente pulsada, éste cambia de color a toda velocidad.

```
10 REM ***********
       *         *
       * BORDER  *
       *         *
       ***********


20 RESTORE
30 READ a$,color
35 IF a$="FIN" THEN GO TO 20
40 BORDER color
45 CLS
50 PRINT #0 AT 1 10, BORDE  ,a
$
55 PAUSE 10
60 IF INKEY$="" THEN GO TO 60
65 GO TO 30
70 DATA "negro",0, azul ,1, ro
jo ,2, "magenta ",3, verde ,4, cya
n ,5, "amarillo ",6, blanco ",7 "FI
N",0
```

PAPER

Acceso al teclado

L PRINT

MODO E

PAPER

Definición

Permite modificar el color del fondo o papel.

Su estructura general es la siguiente:

SENTENCIA	ARGUMENTO
PAPER	codigo color

Ejemplos:

- PAPER 2
- PAPER «MICROHOBBY»
- PAPER 5
- PRINT «SEMANAL»

Cuando se introduce una sentencia de este tipo, observará, que el fondo no cambia de color; para que los *atributos* de éste cambien, debe pulsarse dos veces consecutivas la tecla «ENTER», cuando el comando es directo, o introducir a continuación el comando «CLS», ya que de lo contrario, el fondo cambia de color únicamente en las zonas donde se imprime algo.

El siguiente programa altera, de forma parecida al anterior, el color del papel:

```
10 REM *********
       *       *
       * PAPEL *
       *       *
       *********

20 BORDER 7
30 RESTORE
40 FOR n=0 TO 7
50 READ a$
60 PAPER n
70 CLS
80 PRINT AT 10 8, PAPEL  ,a$
85 PAUSE 10
90 IF INKEY$=  THEN GO TO 90
100 NEXT n
110 GO TO 30
120 DATA  negro  ,azul ,rojo ,
magenta ,verde ,cyan ,amaril
lo  ,blanco
```

Observará que, cuando el fondo es negro, no se visualiza ningún mensaje, ya que coinciden el color del papel y tinta.

INK

Acceso al teclado

EXP

MODO E

INK



Definición

El color de la tinta o del carácter es modificado con esta sentencia.

Su estructura general es:

ESTRUCTURA	ARGUMENTO
INK	codigo color

Ejemplos:

```
INK Ø
PRINT «MICRO»;
INK 2
PRINT «HOBBY»
```

Para que los atributos cambien debe operarse de la misma manera que en el caso de PAPER».

Las siguientes instrucciones cambian secuencialmente el color de la tinta:

```
10 REM *********
       *       *
       * TINTA *
       *       *
       *********

20 BORDER 7  PAPER 7  CLS
30 RESTORE
40 FOR n=0 TO 7
50 READ a$
60 INK n
70 CLS
80 PRINT AT 10 8,"TINTA   a$
90 PAUSE 0
100 IF INKEY$="" THEN GO TO 100
110 NEXT n
120 GO TO 30
130 DATA "negra","azul","roja",
magenta","verde","cyan","amaril
s  blanca"
```

Por la misma razón que en el programa anterior, el mensaje, en tinta blanca, no se visualiza.

Ejecuta el siguiente programa que combina todas las posibilidades de «borde», «papel» y «tinta».

```
10 REM ********************
       *                  *
       * BORDE/PAPEL/TINTA *
       *                  *
       ********************
 20 FOR x=0 TO 7
 30 FOR y=0 TO 7
 40 FOR z=0 TO 7
 50 BORDER x
 60 PAPER y
 70 INK z
 80 CLS
 90 PRINT AT 10,7,"MICROHOBBY S
EMANAL"
100 PRINT #0, " Pulse una tecla
para continuar"
110 PAUSE 0
120 NEXT z
130 NEXT y
140 NEXT x
150 INK 0: CLS
```

Los colores, por defecto, que presenta el Spectrum al conectarlo, son:

```
Borde blanco
Papel blanco
Tinta negra
```

Atributos permanentes y temporales

Como se comentó en la página 71, la zona de representación, destinada al usuario, está constituida por 22 líneas y 32, esto hace un total de «7Ø4» caracteres. Cada posición, de estos caracteres, posee unos *atributos* que determinan, entre otras cosas, el color del «papel» y el de «tinta»; estos atributos son fijados mediante ciertos parámetros que pueden ser:

```
- PERMANENTES
- TEMPORALES
```

Los atributos *permanentes* son fijados con las sentencias «BORDER», «PAPER», «INK», etc. éstos permanecen en la memoria de *presentación visual* hasta que se vuelven a modificar, de manera que todas las sentencias que tengan que ver con la visualización de caracteres o gráficos lo harán en los colores a tinta y papel especificados.

Ejemplo:



Demostración síntesis aditiva

```
10 REM ****************
       *  PERMANENTES  *
       *               *
       ****************
 12 LET azul=1: LET rojo=2: LET
verde=4
 14 LET magenta=3: LET cyan=5
LET amarillo=6
 16 LET negro=0: LET blanco=7
 20 INPUT "Color borde > ";bord
e
 30 INPUT "Color fondo > ";fond
o
 40 INPUT "Color tinta > ";tint
a
 50 BORDER borde
 60 PAPER fondo
 70 INK tinta
 80 CLS
 90 INPUT "Mensaje > ";a$

100 PRINT a$
110 GO TO 90
```

```
PRINT PAPER 2; "HOLA"
```

que visualiza la cadena alfanumérica "HOLA" sobre fondo verde, independientemente de los atributos permanentes que tuviera.

Veamos otro ejemplo aclaratorio:

```
10 REM ****************
       *  TEMPORALES  *
       *              *
       ****************
 12 LET azul=1: LET rojo=2: LET
verde=4
 14 LET magenta=3: LET cyan=5
LET amarillo=6
 16 LET negro=0: LET blanco=7
 20 INPUT "Color borde > ";bord
e
 30 INPUT "Color fondo > ";fond
o
 40 INPUT "Color tinta > ";tint
a
 50 BORDER borde
 60 PAPER fondo
 70 INK tinta
 80 CLS
 90 INPUT "Mensaje 1 > ";a$

100 PRINT a$
110 INPUT "Color de mensaje 2 >
";temporal
120 INPUT "Mensaje 2 > ";b$
130 PRINT INK temporal; b$
140 GO TO 90
```

Los atributos *temporales* se utilizan para visualizar uno o varios caracteres con unos atributos distintos de los especificados.

Las sentencias «PRINT», «INPUT», etc. deben ir acompañadas en este caso, de las conocidas «PAPER» e «INK»

Ejemplo:

Resolución del color

Cada carácter está formado por una matriz de ocho por ocho puntos, también conocidos por el término inglés «pixel»; por tanto hay 64. A pesar de que podemos activar individualmente cada punto, con las sentencias utilizadas en la realización de gráficos en alta resolución, no se puede, sin embargo, asignar un color de tinta distinto para cada uno de ellos, ya que cada carácter está controlado por unos atributos, bien permanentes o temporales. Estos afectan a cada matriz de 64 pixels, por tanto sólo puede haber dos colores distintos en cada posición de carácter.

Esta configuración se denomina «color en baja resolución»

Transparencia y contraste

Las sentencias «PAPER» e «INK» pueden tener como argumento los códigos de color 8 y 9, teniendo un significado de *transparencia* y *contraste* respectivamente.

La transparencia consiste en conservar los atributos temporales de la pantalla al imprimir un nuevo carácter.

Ejemplos:

a) Papel transparente:

```
10 REM ***************
       *             *
       *  PAPEL  8   *
       *             *
       ***************
 12 BORDER 2: PAPER 2: INK 0: C
LS
 20 FOR i=1 TO 22
 30 FOR e=3 TO 6
 40 PRINT PAPER e;"          ";
 50 NEXT e
 60 NEXT i
 70 PRINT AT 7,7; "MICROHOBBY SE
MANAL"
 80 PRINT AT 14,7, PAPER 8;"MIC
ROHOBBY SEMANAL"
```

El mensaje de la línea 7Ø «machaca» los atributos temporales, imprimiéndose sobre fondo verde, ya que este es el atributo permanente especificado en la línea 12.

Sin embargo, el mensaje de la línea 8Ø conserva estos atributos.

b) Tinta transparente.

Introduzca el siguiente comando directo que selecciona los colores «rojo» para borde y fondo, y «negro» para tinta.

```
BORDER 2: PAPER 2: INK Ø: CLS
```

Teclee el siguiente bucle:

```
FOR n = Ø TO 7:
PRINT AT n,Ø; INK n; "MICROHOBBY";
NEXT n
```

que visualiza la cadena «Mi-



Circuito generador de colores.

CROHOBBY» con diversos colores temporales de tinta.

Introduzca ahora este otro bucle:

```
FOR n = Ø TO 1Ø
PRINT AT n Ø, INK 8,
«MICROHOBBY SEMANAL»
NEXT n
```

que visualiza la cadena «MICROHOBBY» con diversos colores temporales de tinta.

Introduzca ahora este otro bucle:

```
FOR n = Ø TO 1Ø
PRINT AT n, Ø, INK 8
«MICROHOBBY SEMANAL»
NEXT n
```

Observe como son respetados los atributos temporales de tinta.

El contraste es una característica que indica que el color correspondiente a papel o tinta va a ser en blanco o negro para destacar sobre el otro.

El color de contraste es «negro» cuando el otro es de tonalidad clara, y «blanco» cuando es oscura.

CONTRASTE	COLOR
	NEGRO
	AZUL
BLANCO	ROJO
	MAGENTA
	VERDE
	CYAN
NEGRO	AMARILLO
	BLANCO

El siguiente programa cambia el color de borde y papel; observe el color de la tinta.

```
10 REM ************
       *          *
       * CONTRASTE *
       *          *
       ************
```

```
20 FOR n=Ø TO 7
30 BORDER n: PAPER n: CLS
40 PRINT AT 10,10; INK 9; "MICR
OHOBBY"
50 PRINT #0; "Pulse una tecla
para continuar": PAUSE 0
60 NEXT n
70 GO TO 20
```

Tanto los mensajes que envía el ordenador como los que usted visualiza a través de los canales de comunicación cero y uno (# Ø y # 1). tienen la característica de tinta de contraste, en relación con el color del borde.

Edite el siguiente programa que genera con colores temporales, una serie de barras verticales.

```
10 REM ************
       *          *
       * TINTA  9 *
       *          *
       ************
20 FOR x=Ø TO 21
30 FOR y=1 TO 4
40 FOR z=1Ø TO 7
50 PRINT PAPER z;
60 NEXT z
70 NEXT y
80 NEXT x
90 PRINT AT 7,7; PAPER 8; "MICR
OHOBBY SEMANAL"
100 PRINT AT 14,7; PAPER 8; "MI
CROHOBBY SEMANAL"
```

Los mensajes de las líneas 9Ø y 1ØØ están visualizados sobre papel transparente. El primer mensaje no se puede leer correctamente debido al poco contraste que existe en algunas zonas, entre el papel y la tinta; sin embargo, el segundo aprovecha la característica de contraste de tinta para ser legible.

En este otro ejemplo se demuestra la característica de papel de contraste:

```
10 REM ************
       *          *
       * PAPEL  9 *
       *          *
       ************
20 BORDER 2: PAPER 2: CLS
30 FOR n=7 TO 14 STEP 7
40 PRINT AT n,7; INK Ø;" MICRO
";
50 PRINT INK 2; "HOBBY
60 PRINT INK 6; "SEMANAL"
70 PAPER 9
80 NEXT n
```

Con el papel de contraste, aparte de quedar el mensaje destacado, se visualiza la cadena «HOBBY».

Simulación de colores

Aparte de los ocho colores de que dispone el Spectrum, pueden simularse hasta «28» más, disponibles también en dos gamas de brillo, por tanto pueden conseguirse en total hasta «72» tonalidades distintas [(28 + 8) * 2].

La forma de simularlos es bastante simple. Utilizando una rejilla pequeña, similar a un tablero de ajedrez, en que los cuadros blancos corresponden al fondo y los negros a la tinta, se observa que asignando diversos colores al papel y a la tinta, y situada la rejilla a cierta distancia, el ojo integra ambos colores dando como resultado uno distinto que es la mezcla; por ejemplo, con el rojo y el amarillo simularíamos el naranja.

Con el programa número «2», que utiliza los gráficos definidos, asignamos a la letra «A» una rejilla similar a la explicada.

No se preocupe si al ejecutarse la línea 6Ø el programa desaparece, visualizándose el conocido mensaje:

```
© 1982 Sinclair Research Ltd
```

ya que el gráfico permanece en memoria, podrá comprobarlo, seleccionando el modo G (gráficos) y pulsando la letra «A».

Retorne al modo anterior y ejecute el programa n.º «3».

Dicho programa nos presenta, utilizando la rejilla, todas las combinaciones de tinta y papel. Observará que algunos colores se encuentran repetidos ya que la combinación de papel «3» y tinta «5», es la misma que papel «5» y tinta «3».

Si pulsamos cualquier tecla, los colores se visualizan en una gama de brillo distinta. Si por el contrario pulsamos «CAPS SHIFT» simultáneamente con la tecla «F», accedemos a la opción «CODIGO».

El código debe ser introducido de la siguiente manera:

- Teclear el código del papel (Ø - 7)
- Teclear el código de la tinta (Ø - 7)
- Pulsar "ENTER".

Este código selecciona el color simulado por la mezcla de ambos, el cual será visualizado con su brillo correspondiente, en la zona de pantalla conocida como fondo

Pulsando cualquier tecla se accede otra vez al «muestrario» de colores.



Ejemplo función «ATTR».

Control de impresión

Con el uso de ciertos comandos se pueden alterar las siguientes características de impresión:

```
BRILLO
INVERSION DE V.DEO
PARPADEO
```

Estas, al igual que los colores, pueden ser permanentes o temporales.

El argumento de estas sentencias indica si se desea activar o desactivar cierta característica, utilizando para ello un código de control.

CODIGO	SIGNIFICADO
Ø	DESACTIVADO
1	ACTIVADO

```
BRIGTH
```

Acceso al teclado

MODO E

SYMBOL SHIFT

Definición

El comando «BRIGTH» permite modificar el brillo de los colores.

La estructura general de esta sentencia es:



Acceso directo al color

SENTENCIA	ARGUMENTO
BRIGHT	código de control

Ejemplos:
- BRIGHT Ø
- PRINT BRIGTH 1; "HOLA"
- BRIGTH 1
- INPUT BRIGTH 1; ">"; a

La opción por defecto es brillo desactivado. El brillo afecta tanto al color del papel como al de la tinta.

Ejemplo:

```
10 REM ***********
       * BRILLO *
       ***********

20 BORDER 2  PAPER 2  BRIGHT 0
CLS
30 FOR n=2 TO 14 STEP 2
40 PRINT AT n,3  INK 4      MIC
ROHOBBY CASSETTE
70 BRIGHT 1
80 NEXT n
```

«BRIGTH» también puede tener como código de control el número «8», con el significado de transparente.

Ejemplo:

```
10 REM ***************
       * BRILLO "8" *
       ***************

 20 BORDER 2  PAPER 2  INK 0  B
RIGHT 0  CLS
 30 FOR n=1 TO 10
 40 PRINT AT n 0; BRIGHT 1 "CAS
SETTE
 70 NEXT n
 72 PRINT 80,  Pulsa una tecla
para continuar
 74 PAUSE 0
 75 INPUT 0
 80 FOR n=1 TO 15
 90 PRINT AT n 0  BRIGHT 8  MIC
RODIGITAL
 100 NEXT n
```

INVERSE

Acceso al teclado

P

MODO E

M PAUSE

INVERSE

Definición

Básicamente esta sentencia intercambia los colores de la tinta y papel. Véase en la página 70 la forma de acceder directamente a esta función y en la 81 una figura alusiva.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
INVERSE	código de control

Ejemplos:
- INVERSE 1
- PRINT INVERSE 1; "JUAN"
- INPUT INVERSE 1; "edad?; a
- INVERSE Ø

También en este caso la opción por defecto es "VIDEO TRUE". Veamos un ejemplo:

```
10 REM ***********
       * INVERSE *
       ***********
```

```
 20 BORDER 2  PAPER 2  INK 0  B
RIGHT 0  CLS
 30 PRINT AT 7,10,  ZX SPECTRUM

 40 PRINT AT 14,10,  INVERSE 1;
ZX SPECTRUM
```

FLASH

Acceso al teclado

L LIST

MODO E

V CLS

FLASH

Definición

Con la sentencia «FLASH» se controla la característica de parpadeo de los caracteres. Secuencialmente se van intercambiando los colores de tinta y papel.

Su estructura general es la siguiente:

SENTENCIA	ARGUMENTO
FLASH	código de contro

Ejemplos:
- FLASH 1
- PRINT FLASH 1; "HOP"
- FLASH Ø
- INPUT FLASH 1; "? "; a

El atributo por defecto es: parpadeo desactivado. Las sentencias «FLASH» y «BRIGHT» al igual que «PAPER» e «INK» controlan las características de impresión de caracteres completos; es decir, de bloques de 64 pixels (8 * 8).

Introduzca los siguientes comandos directos que harán parpadear a toda la pantalla, puesto que se modifican sus atributos.

```
FLASH 1  CLS
```

Veamos otro ejemplo:

```
10 REM ***********
       * PARPADEO *
       ***********

20 BORDER 2  PAPER 2  INK 0  C
LS
30 PRINT AT 7 10   MICROMANIA
40 PRINT AT 14 10  FLASH 1   M
ICROMANIA
```

«FLASH» también tiene la posibilidad de conservar los atributos de pantalla con el código de control «8» (transparencia).

```
10 REM **************
       *  FLASH  8  *
       *            *
       **************
20 BORDER 2: PAPER 2: INK 0: F
LASH 0: CLS
30 FOR n=1 TO 10
40 PRINT AT n,0; FLASH 1; MONI
TOR
50 NEXT n
60 PRINT #0; "Pulsa una tecla
para continuar"
70 PAUSE 0
80 INPUT #0
90 FOR n=1 TO 15
100 PRINT AT n,0; FLASH 0; "IMPR
ESORA"
110 NEXT n
```

Atributos de pantalla

Como se explicó anteriormente, cada posición de carácter tiene unos atributos que determinan el color del papel, de la tinta, si tiene brillo o si parpadea. Para conocer estos atributos, el Spectrum dispone de una función denominada «ATTR».

```
ATTR
```

Acceso al teclado

USR MODO E

ATTR

Definición

«ATTR» retorna los atributos de una posición determinada.

Su estructura general es la siguiente:

SENTENCIA	ARGUMENTO
ATTR	(línea, columna)

Ejemplos:

— LET a = ATTR (2, 3)
— PRINT ATTR (Ø, 5)
— IF ATTR (3, 7) = 1Ø THEN...
— FOR n = 1 TO ATTR (1Ø, 9)

El valor retornado es un número decimal que debe codificarse en su forma binaria para poder innterpretar los atributos.

El significado de cada *bit* es el siguiente:

BIT	SIGNIFICADO
7	PARPADEO
6	BRILLO
3 a 5	PAPEL
Ø a 2	TINTA

Con un ejemplo se comprenderá mejor. Supongamos que el valor retornado por la función «ATTR», correspondiente a una posición de la pantalla es «86». Este, codificado en binario es:

```
Ø 1 Ø 1 Ø 1 1 Ø
```

Si tiene alguna duda sobre la notación binaria y las correspondencias entre decimal-binario, consulte la página 3Ø.

Analicemos cada bit:

— El bit «7» (más significativo), situado a la izquierda, el «Ø» por lo tanto corresponde a:

```
PARPADEO DESACTIVO
```

— El valor del bit «6» es «1» que corresponde a:

```
BRILLO ACTIVO
```

—Los bits «3» a «5» tienen un valor de «Ø1Ø» este valor codificado en decimal es «2» que corresponde al código de color:

```
PAPEL ROJO
```

— Y por último, los bits «Ø» a «2» son «11Ø» que al codificarlo también en decimal es «6», que corresponde a

```
TINTA AMARILLA
```

Compruébelo con las siguientes instrucciones, que seleccionan estos atributos y posteriormente los leen:

```
BRIGTH 1
PAPER 2
INK 6
PRINT AT Ø, Ø "A"
PRINT ATTR (Ø, Ø)
```

Se comprueba también que sumando las potencias, de base dos, correspondientes a las posiciones donde hay un bit a «1», se obtiene el valor retornado por «ATTR».

```
64 + 16 + 4 + 2 = 86
```

El programa n.º «4» permite visualizar los atributos correspondientes a un código decimal introducido por teclado.

Caracteres de control

En el capítulo dedicado al código ASCII (pág. 37) se comentó que la zona comprendida entre el código Ø y el 31 era la constituida por el código transparente. Dentro de este código hay una serie de caracteres de control que tienen relación con el color, que son:

16	TINTA
17	PAPEL
18	PARPADEO
19	BRILLO
2Ø	INVERTIDO

Posibilidades de color en un juego.

Para introducir estos códigos es necesario utilizar la función «CHR$».

Ejemplo:

```
PRINT CHR$ 16; CHR$ 5; "PEPE"
```

El primer carácter de control corresponde al de tinta y el segundo al código de color; la cadena «PEPE» será visualizada con tinta amarilla (5). Consiguiendo el mismo resultado que:

```
PRINT INK 5; "PEPE"
```

El uso de estos caracteres puede tener utilidad en la asignación de atributos a variables de cadena.

Ejemplo:

```
LET a$ = CHR$ 16 + CHR Ø +
"MICRO"
LET b$ = CHR$ 16 + CHR$ 2 +
"HOBBY"
LET c$ = a$ + b$
PRINT c$
```

Una parte de la variable «c$» se imprime en tinta negra y la otra en roja.

Se podría haber asignado directamente la totalidad de los caracteres de control a la variable c$.

Acceso directo

Sin hacer uso de las sentencias «PAPER», «INK», «FLASH» o «BRIGHT» se pueden utilizar de forma directa, los colores.

Pase a modo E (extendido) y pulse, por ejemplo, la tecla «1»; ¿qué ocurre?, simplemente que a partir de ese instante escribe con fondo azul; y si vuelve al modo E y pulsa simultáneamente «CAPS SHIFT» y la tecla «7», la tinta será blanca.

En el modo extendido se tiene un acceso directo, con las teclas de la fila superior, a todas las combinaciones de color de papel y tinta y a la activación o desactivación de las características de parpadeo y brillo.

En la figura adjunta se puede identificar la forma de ac-

ceder a cualquiera de estas combinaciones.

Entre las aplicaciones de acceso directo, puede destacar la utilidad que tiene el editar un programa con diversos colores, para resaltar u ocultar alguna de sus zonas.

El acceso directo a las funciones de VIDEO fue revisado en la página 70.

Errores

Si se especifica un argumento erróneo en alguna de estas sentencias, se producen los siguientes errores:

a) Color no válido.

```
K Invalid colour
```

Ejemplos:

```
BORDER 8
PAPER 10
INVERSE 2
FLASH 9
```

b) Entero fuera de rango.

```
8 Integer out of range
```

Ocurre cuando el código de color es inferior a «0» o superior a «255».

Ejemplos:

```
INK -1
BRIGHT 280
```

Una instrucción del tipo «BORDER 3.6» no es errónea ya que el argumento queda redondeado a «4», obteniéndose por tanto un borde de color verde. ■

```
CODIGO DECIMAL ... 86

CODIGO BINARIO ... 01010110


PARPADEO DESACTIVADO

BRILLO ACTIVADO

PAPEL ... 2

TINTA ... 6
```

Ejemplo programa 4.

PROGRAMA 4

```
   10 REM *************
            *           *
            * ATRIBUTOS *
            *           *
            *************

   20 BORDER 4: PAPER 4: INK 0: C
LS
   25 REM ENTRADA ATRIBUTO
   30 INPUT "Atributo > "; LINE a
$
   40 IF a$="" THEN GO TO 30
   50 FOR n=1 TO LEN a$
   60 IF a$(n)<"0" OR a$(n)>"9" T
HEN GO TO 30
   70 NEXT n
   80 LET atributo=VAL a$
   90 IF atributo<0 OR atributo>2
55 THEN GO TO 30
  100 PRINT AT 1,0;"CODIGO DECIMA
L ... ";atributo''''
  102 REM CALCULO BINARIO
  104 LET numero=atributo
  106 LET b$=""
  110 DIM i(8)
  120 FOR n=7 TO 0 STEP -1
  130 IF numero>=INT (2↑n) THEN L
ET numero=numero-INT (2↑n): LET
i(n+1)=1
  140 LET b$=b$+STR$ i(n+1)
  150 NEXT n
  160 PRINT "CODIGO BINARIO ... "
;b$''''
  170 REM IDENTIFICACION
  180 IF b$(1)="1" THEN PRINT FLA
SH 1;"PARPADEO ACTIVADO''''. GO
TO 200
  190 PRINT "PARPADEO DESACTIVADO
''''
  200 IF b$(2)="1" THEN PRINT BRI
GHT 1;"BRILLO ACTIVADO''''. GO T
O 212
  210 PRINT "BRILLO DESACTIVADO''
''
  212 LET papel=0
  214 LET peso=0
  220 FOR n=5 TO 3 STEP -1
  230 LET valor=VAL b$(n)
  240 IF valor=1 THEN LET papel=P
apel+2↑peso
  244 LET peso=peso+1
  250 NEXT n
  260 PRINT PAPER papel; INK 9;"P
APEL ... ";papel''''
  270 LET tinta=0
  280 LET peso=0
  290 FOR n=8 TO 6 STEP -1
  300 LET valor=VAL b$(n)
  310 IF valor=1 THEN LET tinta=t
inta+2↑peso
  320 LET peso=peso+1
  330 NEXT n
  340 PRINT ;PAPER 9; INK tinta;"T
INTA ... ";tinta
  350 REM CONTINUACION
  360 PRINT #0;"Otro atributo (S/
  362 PAUSE 0
  364 LET z$=INKEY$
  370 IF z$="n" OR z$="N" THEN ST
OP
  380 IF z$="s" OR z$="S" THEN GO
TO 20
  390 GO TO 362
```

PROGRAMA DEPURACION

```
9979 STOP
9980 REM DEPURADOR BASIC
9983 LET err_sp=(PEEK 23614)*256
+(PEEK 23613)
9984 POKE 23692,1
9985 LET linea=(PEEK (err_sp+3))
*256+(PEEK (err_sp+2))
9986 LET posicion=PEEK (err_sp+4
)-2
9987 OPEN #2,"K"
9988 PRINT AT 0,0,"Parada en ",l
inea," ",posicion
9989 PAUSE 0
9990 IF INKEY$="v" OR INKEY$="V"
 THEN GO SUB 9993
9991 CLOSE #2
9992 INPUT 0: RETURN
9993 INPUT AT 0,0;"Variable > ";
 LINE v$
9994 IF v$="" THEN INPUT 0: RETU
RN
9995 PRINT AT 0,0,"Contenido ";v
$
9996 IF LEN v$=2 THEN IF v$(2)="
$" THEN PRINT """",VAL$ v$;""""'
 GO TO 9998
9997 PRINT VAL v$
9998 PAUSE 0
9999 GO TO 9993
```


PROGRAMA 5

```
   10 REM ***************
          *             *
          * CURSO/BASIC *
          *             *
          ***************
          *             *
          * CARTA COLOR *
          *             *
          ***************

   20 BORDER 4: PAPER 4: INK 0: C
LS
   30 RESTORE
   40 FOR x=0 TO 31 STEP 2
   50 READ color
   60 FOR y=0 TO 21
   70 PRINT PAPER color;AT y,x,"
"
   80 NEXT y
   90 NEXT x
   95 REM CONTORNO
  100 PLOT 0,0
  110 DRAW 0,175
  120 DRAW 255,0
  130 DRAW 0,-175
  140 DRAW -255,0
  145 PRINT #0,"Sintoniza correc
tamente la TV"
  150 PAUSE 0
  160 REM TABLA COLORES
  170 DATA 0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,
3,4,5,6,7
```

PROGRAMA 6

```
   10 REM ***************
          *             *
          * CURSO/BASIC *
          *             *
          ***************
          *             *
          * COLORES   1 *
          *             *
          ***************
          *             *
          ***************
   20 FOR n=0 TO 6 STEP 2
   30 POKE USR "a"+n,85
   40 POKE USR "a"+n+1,170
   50 NEXT n
   60 NEW
```

PROGRAMA 7

```
  100 REM ***************
          *             *
          * CURSO/BASIC *
          *             *
          ***************
          *             *
          * COLORES   2 *
          *             *
          ***************

  102 BORDER 4: PAPER 4: INK 0: C
LS : GO SUB 1000
  104 LET a$=CHR$ 144
  106 LET brillo=0
  110 FOR y=3 TO 17 STEP 2
  120 FOR x=8 TO 22 STEP 2
  130 PRINT BRIGHT brillo; PAPER
(y-3)/2; INK (x-8)/2;AT y,x,a$,A
T y,x+1,a$,AT y+1,x,a$,AT y+1,x+
1,a$
  140 NEXT x
  150 NEXT y
  160 PRINT #0;"""F"". Codigo / "
"ENTER"";  Continua"
  170 PAUSE 0
  180 INPUT 0
  182 IF INKEY$="F" THEN GO SUB 1
200
  190 IF brillo=0 THEN LET brillo
=1: PRINT AT 0,0;"BRILLO": GO TO
 110
  200 PRINT AT 0,0;"       ": GO T
O 106
1000 REM NUMEROS
1010 PRINT INVERSE 1;AT 0,8,"
   TINTA       "
1030 FOR x=9 TO 23 STEP 2
1040 PRINT AT 2,x;(x-9)/2
1050 NEXT x
1054 LET b$="     PAPEL      "
1056 FOR y=3 TO 18
1058 PRINT INVERSE 1;AT y,5;b$(y
-2)
1072 NEXT y
1090 FOR y=4 TO 18 STEP 2
1100 PRINT AT y,7;(y-4)/2
1120 NEXT y
1130 RETURN
1200 REM PARTICULA
1210 INPUT "Codigo >>> "; LINE c
$
1212 IF LEN c$<>2 THEN GO TO 121
```

```
1220 IF VAL c$(1)<0 OR VAL c$(1)
>7 THEN GO TO 1210
1230 LET papel=VAL c$(1)
1240 IF VAL c$(2)<0 OR VAL c$(2)
>7 THEN GO TO 1210
1250 LET tinta=VAL c$(2)
1252 LET d$=""
1254 FOR n=1 TO 32
1256 LET d$=d$+a$
1258 NEXT n
```

```
1260 FOR n=0 TO 21
1270 PRINT PAPER papel; INK tint
a; BRIGHT brillo;AT n,0;d$
1280 NEXT n
1290 PRINT #0;" Pulsa una tecla
para continuar"
1300 PAUSE 0
1310 CLS
1312 GO SUB 1000
1320 RETURN
```

GRAFICOS

La posibilidad de realizar gráficos con un ordenador como el Spectrum, es muy valioso para el usuario ya que entre las aplicaciones de éstos, unas veces como parte importante y otras como complemento a los programas, merecen destacarse:

— Posibilidades gráficas en juegos.

— Presentación de gráficos de gestión (histogramas, gráficos de tarta, etc.).

— Utilización en el diseño industrial, esta aplicación es conocida por las siglas CAD-CAM, Computer Aided Design y Computer Aided Manufacturing, que traducido al español viene a significar: Diseño asistido por ordenador y fabricación asistida por ordenador.

— Matemáticas (Dibujo de Funciones).



Gráficos de gestión.

Tipos de Gráficos

Atendiendo a la *resolución gráfica* de los dibujos, éstos se pueden clasificar en:

- Gráficos de baja resolución
- Gráficos de alta resolución.

Para la realización de dibujos en baja resolución, pueden utilizarse bloques de color o los *gráficos predefinidos;* en cambio para los gráficos de alta resolución el Spectrum dispone de las sentencias:

- PLOT
- DRAW
- CIRCLE

Estas sentencias pueden ser combinadas con «PAPER», «INK», «FLASH», «INVERSE» y «OVER».

Bloques de color

Utilizando el carácter «espacio», con diversos colores de fondo (PAPER), se pueden conseguir gráficos a base de bloques coloreados de 8 por 8 pixel.

El programa número «1» dibuja en pantalla un simpático pez. El número «2» visualiza el nombre de la revista así como las bandas coloreadas características del Spectrum.

Gráficos predefinidos

Para realizar nuestros dibujos en baja resolución también podemos utilizar los gráficos que se encuentran predefinidos en el juego de caracteres del Spectrum. Pa



Pantalla en alta resolución.

PROGRAMA 1

```
  10 REM ****************
         *               *
         * CURSO/BASIC   *
         *               *
         ****************
         *               *
         * DIBUJO  PEZ   *
         *               *
         ****************

  20 BORDER 5  PAPER 5  INK 0: C
LS
  30 REM
         *************
         *           *
         * PRINCIPAL *
         *           *
         *************

  32 RESTORE
  40 LET color=4
  50 GO SUB 1000
  60 LET color=6
  70 GO SUB 1000
  80 LET color=3
  90 GO SUB 1000
 100 LET color=7
 110 GO SUB 1000
 120 LET color=0
 130 GO SUB 1000
 140 LET color=2
 150 GO SUB 1000
 160 PAUSE 100
 170 REM
         *************
         *           *
         * BURBUJAS  *
         *           *
         *************

 180 FOR n=1 TO 9
 190 READ y,x
 200 PRINT PAPER 1;AT y,x;" "
 210 PAUSE 25
 220 NEXT n
 230 PAUSE 0
 999 STOP
1000 REM
```

```
         ****************
         *              *
         * SUB. DIBUJO  *
         *              *
         ****************

1010 READ y,x
1020 IF NOT y THEN RETURN
1030 PRINT PAPER color;AT y,x,"
"
1040 GO TO 1010
2000 REM
         ******************
         *                *
         * TABLA DE DATOS *
         *                *
         ******************

2010 DATA 5,19,5,20,5,21,6,16,6,
17,6,18,6,19,6,20,6,21,7,13,7,14
,7,15,7,16,7,17,7,18,7,19,7,20
2020 DATA 8,12,8,13,8,14,8,15,8,
16,8,17,8,18,8,19,8,20,9,11,9,12
,9,13,9,14,9,15,9,16,9,17,9,18,9
,19,9,20
2030 DATA 10,12,10,13,10,14,10,1
5,10,16,10,17,10,18,10,19,10,20,
11,13,11,14,11,15,11,16,11,17,11
,18,11,19,11,20
2040 DATA 12,12,12,13,12,14,12,1
5,12,16,12,17,12,18,12,19,12,20,
13,11,13,12,13,13,13,14,13,15,13
,16,13,17,13,18,13,19,13,20
2050 DATA 14,13,14,14,14,15,14,1
6,14,17,14,18,14,19,14,20,15,14,
15,15,15,16,15,17,15,18,15,19,15
,20
2060 DATA 16,14,16,15,16,16,16,1
7,16,18,16,19,16,20,16,21,17,16,
17,17,17,18,17,19,17,20,17,21
2070 DATA 18,19,18,20,18,21,13,2
3,13,24,14,24,14,25,15,24,15,25,
16,24,0,0
2080 DATA 5,22,6,22,6,23,6,24,7,
21,7,22,7,23,7,24,8,21,8,22,8,23
,8,24,8,25,9,21,9,25,10,21,10,25
,11,21,11,25
2090 DATA 12,21,13,21,13,22,14,2
```

```
1,14,22,14,23,15,21,15,22,15,23,
16,22,16,23,17,22,17,23,0,0
2100 DATA 11,26,12,25,12,26,12,2
7,13,25,14,26,14,27,11,12,11,11,
11,10,11,9,10,11,10,10,9,10,8
2110 DATA 12,11,12,10,12,9,12,8,
12,7,9,9,8,9,7,9,6,13,9,13,8,13
,7,13,6,13,5,8,9,8,8,8,7,8,6,8,
5,8,4
2120 DATA 14,7,14,6,14,5,14,4,14
,3,7,4,7,3,7,2,15,5,15,4,15,3,15
,2,15,1,0,0
2130 DATA 9,22,9,23,9,24,10,22,1
```

```
0,24,11,22,11,24,12,22,12,23,12,
24,0,0
2140 DATA 10,23,11,23,0,0
2150 DATA 2,19,3,18,3,19,3,20,4,
17,4,18,4,19,4,20,4,21,5,15,5,16
,5,17,5,18,6,14,6,15
2160 DATA 17,15,18,9,18,10,18,11
,18,12,18,13,18,14,18,15,18,16,1
8,17,18,18
2170 DATA 19,14,19,15,19,16,19,1
7,20,13,20,14,20,15,20,16,0,0
2180 DATA 13,29,12,31,10,30,9,28
,7,30,5,29,3,28,2,30,0,31
```

ra acceder a ellos debe seleccionarse el modo «gráfico» (G); en la página 7 de este manual se explica con detalle dicho procedimiento.

El programa número «3» genera una serie de dibujos aleatorios utilizando estos gráficos; el color del «papel» es también aleatorio y la «tinta» tiene atributo de contraste. La visualización de estos gráficos se realiza con la función «CHR$».

Dentro del código ASCII del Spectrum, los gráficos predefinidos tienen un código comprendido entre el 128 y el 143 en decimal.

El programa número «4», utilizando los gráficos predefinidos, visualiza un dibujo infantil de nuestra redacción.

Pantalla en alta resolución

Cuando se utiliza la pantalla en la modalidad de alta resolución, el eje de *abcisas* (x) se divide en 256 pixel y el de *ordenadas* (y) en 176, esto nos da un total de 45Ø56 pixel.

El origen del eje de *coordenadas* de la pantalla en alta resolución se encuentra en el ángulo inferior izquierdo, a diferencia del de baja resolución que se encuentra en el ángulo superior izquierdo.

PLOT

Acceso al teclado

SIN

ASN

Tipo de sentencia

Comando de dibujo.

Definición

La sentencia «PLOT» visualiza un pixel, determinado por sus coordenadas «x» e «y», del color especificado de «tinta».

La estructura general de la sentencia es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
PLOT	coord x, coord y

Ejemplos:
- PLOT 1ØØ, 1ØØ
- PLOT PAPER 4; 2Ø, 3Ø
- PLOT INK 5; 127, 3Ø
- PLOT a, b

El siguiente programa genera una serie de puntos aleatorios, de distinto color, en la pantalla.

```
10 REM **********
       *        *
       * PUNTOS *
       *        *
       **********
20 BORDER 5: PAPER 5: CLS
30 LET x=INT (RND*256)
40 LET y=INT (RND*176)
50 LET color=INT (RND*8)
60 PLOT INK color,x,y
70 GO TO 30
```

Observará, cuando la pan talla tiene cierta cantidad d puntos, que al visualizar un nuevo cambian de color lo de alrededor, esto es debid a que la representación de color se hace en baja resolu ción, por tanto todos los pixe (64) de un bloque de caracte res deben tener el mismo co lor.

Con los siguientes progra mas se pueden dibujar punt a punto las gráficas de la funciones «SENO» y «COSE NO»; para que pueda ser vi sualizado un ciclo complet (360°) ha sido necesario cal cular los «puntos» cada do grados.

a) Función «SENO»:

```
10 REM ****************
       *              *
       * FUNCION SENO *
       *              *
       ****************
20 DEF FN a(x)=SIN (x*PI/180)
30 FOR n=0 TO 180
40 LET y=FN a (n*2)
50 PLOT n,88+60*y
60 NEXT n
```

b) Función «COSENO»:

```
10 REM ******************
       *                *
       * FUNCION COSENO *
       *                *
       ******************
12 LET origen=88
14 LET amplitud=60
20 DEF FN a(x)=COS (x*PI/180)
30 FOR n=0 TO 180
40 LET y=FN a(n*2)
50 PLOT n,origen+amplitud*y
60 NEXT n
```

DRAW

Acceso al teclado

COS

ACS

Tipo de sentencia

Comando de dibujo

Definición

Con «DRAW» se pueden dibujar líneas rectas y curvas (arcos). Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
DRAW	coord x, coord y, z

El parámetro «Z» es opcional y sirve para dibujar arcos.

Ejemplos:
- DRAW 4Ø, 3Ø
- DRAW INK 8; –20, 1Ø
- DRAW 1Ø, 5Ø, 7
- DRAW 7, 1Ø, –3

El punto de origen de una línea es el último pixel visualizado, bien sea por una sentencia «PLOT», «DRAW» o «CIRCLE» y el punto de destino es el especificado por las coordenadas (relativas al punto de origen) del argumento de «DRAW»; por ejemplo las sentencias:

```
PLOT 1ØØ
DRAW 6Ø, –1Ø
```

visualiza una recta entre los puntos cuyas coordenadas son: a (1ØØ, 1ØØ) y b (16Ø, 9Ø).



Plot y Draw.

Las sentencias «RUN», «CLS», «NEW» y «CLEAR» posicionan el origen, por defecto, en las coordenadas Ø, Ø.

El programa número «5» visualiza una serie de rectas aleatorias de diversos colores; pulsando la tecla «P» (pa-

PROGRAMA 2

```
  10 REM ****************
         *              *
         * CURSO/BASIC  *
         *              *
         ****************
         *              *
         * MICROHOBBY   *
         *              *
         ****************
  12 BORDER 1: PAPER 1: INK 0: C
LS
  14 REM
         *********
         *       *
         * BORDE *
         *       *
         *********
  20 FOR n=0 TO 31
  30 PRINT AT 0,n; PAPER 0;" "
  40 PRINT AT 21,n; PAPER 0;" "
  50 NEXT n
  60 FOR n=1 TO 20
  70 PRINT AT n,0; PAPER 0;" "
  80 PRINT AT n,31; PAPER 0;" "
  90 NEXT n
 100 REM
         *********
         *       *
         * MICRO *
         *       *
         *********
 110 RESTORE
 120 READ y,x
 130 IF NOT y THEN GO TO 240
 140 PRINT AT y,x; PAPER 0;" "
 150 GO TO 120
 160 REM
         *********
         *       *
         * DATOS *
         *       *
         *********
 170 DATA 7,5,6,5,5,5,5,6,5,7,6,
7,7,7,5,6,5,9,6,9,7,9
 180 DATA 5,11,6,11,7,11,7,12,7
13,3,11
 190 DATA 5,17,5,16,5,15,6,15,7,
15,7,16,7,17
 200 DATA 7,19,6,19,5,19,5,20,5,
21
 210 DATA 7,23,6,23,5,23,5,24,5,
25,6,25,7,25,7,24
 220 DATA 0,0
 230 REM
         *********
         *       *
         * HOBBY *
         *       *
         *********
 250 READ y,x
 260 IF NOT y THEN GO TO 360
 270 PRINT PAPER 2;AT y,x;" "
 280 GO TO 250
 290 REM
         *********
         *       *
         * DATOS *
         *       *
         *********
 300 DATA 15,6,14,6,13,6,12,6,11
,6,13,7,13,8,14,8,15,8
 310 DATA 15,10,14,10,13,10,13,1
1,13,12,14,12,15,12,15,11
 320 DATA 11,14,12,14,13,14,14,1
4,15,14,15,15,15,16,14,16,13,16,
13,15
 330 DATA 11,18,12,18,13,18,14,1
8,15,18,15,19,15,20,14,20,13,20,
13,19
 340 DATA 13,22,14,22,15,22,15,2
3,15,24,14,24,13,24,16,24,17,24,
17,23,17,22
 350 DATA 0,0
 360 REM
         ************
         *          *
         * ESPECTRO *
         *          *
         ************
 370 LET posicion=24
 380 LET color=2
 390 GO SUB 1000
 400 LET color=6
 410 GO SUB 1000
 420 LET color=4
 430 GO SUB 1000
 440 LET color=5
 450 GO SUB 1000
 460 PAUSE 0
 470 CLS
 999 STOP
1000 REM
         *************
         *           *
         * SUBRUTINA *
         *           *
         *************
1010 LET y=20
1020 FOR x=posicion TO 30
1030 PRINT PAPER color;AT y,x;"
"
1040 LET y=y-1
1050 NEXT x
1055 LET posicion=posicion+1
1060 RETURN
```

rar) dejan de generarse, y con la opción «C» continúa.

Para comprobar la resolución gráfica de las rectas, edite el siguiente programa que «rota» una recta sobre un punto, con un incremento de cinco grados

```
  10 REM ************
         *          *
         * ROTACION *
         *          *
         ************
  20 BORDER 4  PAPER 4  INK 0  C
LS
  30 LET x inicial=128
  40 LET y inicial=88
  50 LET longitud=80
  60 FOR n=0 TO 360 STEP 5
  70 LET radian=n*PI/180
  80 LET x=COS radian*longitud
  90 LET y=SIN radian*longitud
 100 PLOT x inicial,y inicial
 110 DRAW x,y
 120 NEXT n
```

Observará que la resolución depende de la inclinación de la recta sobre la horizontal.

El siguiente programa genera una serie de cuadrados crecientes a partir de la esquina inferior izquierda.

```
  10 REM *************
         *           *
         * CUADRADOS *
         *           *
         *************
  20 BORDER 5  PAPER 5  INK 0  C
LS
  30 INPUT 'Incremento >>> ';pas
o
  40 FOR n=1 TO 80 STEP paso
  50 PLOT n,n
  60 DRAW 0,n
  70 DRAW n,0
  80 DRAW 0,-n
  90 DRAW -n,0
 100 NEXT n
```

La variable «paso» indica la diferencia entre dos cuadrados consecutivos.

Este otro genera unos rectángulos concéntricos.



Draw y Circle.

```
 10 REM ****************
        *               *
        * RECTANGULOS   *
        *               *
        ****************
 20 BORDER 5  PAPER 5  INK 0: C
LS
 30 INPUT "Incremento ››› ",pas
o
 40 LET base=235
 50 LET altura=155
 60 FOR n=10 TO 80 STEP paso
 70 PLOT n,n
 80 DRAW base,0
 90 DRAW 0,altura
100 DRAW -base,0
110 DRAW 0,-altura
120 LET base=base-paso*2
130 LET altura=altura-paso*2
140 NEXT n
```

La variable «paso» tiene el mismo significado que en el programa anterior.

Arcos de circunferencia

Como se explicó anteriormente, el parámetro «Z» de una sentencia «DRAW» era opcional y permitía dibujar arcos de circunferencia (líneas curvas). Este parámetro indica el ángulo de giro expresado en radianes.

Cuando «Z» es positivo, el giro se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda).

Ejemplo:

```
PLOT 30, 30
DRAW 100, 100, 3
```



Aplicaciones en matemáticas.

Gráfico de «baja resolución».

Cuando «Z» es negativo, el giro se realiza en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha).

PROGRAMA 3

```
  10 REM ****************
         *               *
         * CURSO/BASIC   *
         *               *
         ****************
         *               *
         *  ABSTRACTO    *
         *               *
         ****************
  12 BORDER 5: PAPER 5: INK 9: C
LS
  14 RANDOMIZE
  20 FOR y=0 TO 21
  30 FOR x=0 TO 31
  40 LET caracter=INT (RND*2)
  42 LET grafico=INT (RND*15)+12
9
  44 LET color=INT (RND*8)
  50 IF caracter=1 THEN PRINT AT
 y,x; PAPER color;CHR$ grafico
GO TO 70

  60 PRINT AT y,x;" "
  70 NEXT x
  80 NEXT y
  90 PRINT #0;" Pulsa una tecla
para continuar"
 100 PAUSE 0
 102 INPUT 0
 110 GO TO 20
```

Ejemplo:

```
PLOT 50, 50
DRAW 100, 100, -1
```

El siguiente programa visualiza una esfera con sus *husos*.

```
 10 REM *********
        *       *
        * ARCOS *
        *       *
        *********
 20 BORDER 3: PAPER 3  INK 0 C
LS
 30 FOR n=0 TO 3.4 STEP 0.2
 40 PLOT 128,0
 50 DRAW 0,175,n
 55 PLOT 128,0
 60 DRAW 0,175,-n
 70 NEXT n
```

Utilizando como parámetro «Z» el valor PI que equivale a 180º, una semicircunferencia, el siguiente programa genera una serie de «ondas»:

```
 10 REM *********
        *       *
        * ONDAS *
        *       *
        *********
```



Gráfico de «alta resolución».

```
 20 BORDER 4: PAPER 4, INK 0:C
LS
 30 FOR x=160 TO 20 STEP -20
 40 PLOT 0,x
 50 FOR n=1 TO 5
 60 DRAW 25,0,PI
 70 DRAW 25,0,-PI
 80 NEXT n
 90 NEXT x
```

Como efecto curioso de la sentencia «DRAW» ejecute el siguiente programa:

```
 10 REM *************
        *           *
        * CURVAS??? *
        *           *
        *************
 12 BORDER 5  PAPER 5  INK 0 C
LS
 20 INPUT "Angulo de giro ›››"
,angulo
 22 CLS
 24 PLOT 127,88
 30 DRAW 50,50,angulo
 40 GO TO 20
```

Introduzca, por ejemplo, como datos de «ángulo de gi-

PROGRAMA 4

```
  10 REM ****************
         *               *
         * CURSO/BASIC   *
         *               *
         ****************
         *               *
         *   GRAFICO     *
         *               *
         ****************
  12 BORDER 5: PAPER 5: CLS
  14 REM  DESARROLLO
  20 FOR n=19 TO 21
  30 PRINT PAPER 2; INK 6;AT n,0
;"
"
  40 NEXT n
  50 REM  PALLA
  52 INK 4
  60 PRINT AT 18,0;"
";
  70 PRINT "
";
  80 PRINT "
";
  90 PRINT "
"
 100 PRINT AT 17,4;"
";
 110 PRINT ;"
"
 120 PAPER 3: INK 1
 130 REM  EDIFICIO
 140 FOR n=17 TO 18
 150 PRINT AT n,10;"
 "
 160 NEXT n
 170 FOR n=15 TO 16
 180 PRINT AT n,10;"
"
 190 NEXT n
 200 FOR n=8 TO 14
 210 PRINT AT n,10,"
";
 220 PRINT "
";
 230 PRINT "
";
 240 PRINT "
";
 250 PRINT "
";
 260 PRINT "
";
 270 PRINT "
";
 280 PRINT "
"
 290 NEXT n
 300 PRINT AT 7,10;"
";
 310 PRINT "
";
 320 PRINT "
"
 330 INK 2
 340 REM  CARTEL
 350 PRINT AT 6,11; PAPER 5;"
";
AT 6,16;"
"
 352 PAPER 7
 360 PRINT AT 5,8;"
",
 370 PRINT "
";
 380 PRINT "
"
 390 PRINT AT 4,6,"
",AT 4,19,"
"
 400 PRINT AT 3,8;"
"
 410 PRINT AT 4,9; INK 0,"MICRO"

 420 PRINT INK 2;"HOBBY"
 430 REM  COCHE
 440 PAPER 5: INK 3
 450 PRINT AT 18,19;"
";
 460 PRINT "
";
 470 PRINT "
"
 480 PRINT AT 17,20,"
"
 490 REM  ASFALT
 500 PRINT AT 18,28; INK 6;"
"
 510 PRINT AT 17,28; INK 6;"
"
 520 INK 4
 530 PRINT AT 16,28,"
";
 540 PRINT AT 15,28,"
",
 550 PRINT "
"
 560 PAUSE 0
```

ro» los valores:

```
60, 250, 300, 400, 500, 600,
700, 800 u 803
```

Algunos valores pueden dar el mensaje de error:

```
B Integer out of range
```

¡¡¡Sorprendente, verdad!!!

Programa especial

El programa número «6» dibuja el mapa de España punto a punto; para su confección se ha utilizado principalmente la sentencia «PLOT».

El número total de puntos es:

Península	718
Baleares	93
Canarias	158
Rótulo	140
Total	1109

Una vez visualizado el dibujo, podrá almacenar el contenido de la pantalla de la forma:



Resolución Gráfica

```
SAVE «mapa» SCREEN$
```

Así podrá utilizarlo en cualquier programa «educativo» que se le ocurra.

```
CIRCLE
```

Acceso al teclado

SQR

MODO E

SYMBOL SHIFT

H T

GOSUB

CIRCLE

PROGRAMA 5

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *   RECTAS    *
         *             *
         ***************

  20 BORDER 1: PAPER 5: CLS
  22 LET x origen=0
  24 LET y origen=0
  26 RANDOMIZE
  30 GO SUB 1000
  32 LET x origen=x aleatorio
  34 LET y origen=y aleatorio
  40 PLOT x aleatorio,y aleatori
o
  42 PRINT #0;AT 1,3;"P = Para
/  C = Continua"
  50 GO SUB 1000
  60 GO SUB 1100
  62 IF color=5 THEN GO TO 60
  70 LET x final= x aleatorio-x
origen
  80 LET y final= y aleatorio-y
origen
  90 LET x origen=x aleatorio
 100 LET y origen=y aleatorio
 110 DRAW INK color;x final,y fi
nal
 112 IF INKEY$="p" OR INKEY$="P"
 THEN GO SUB 1200
 120 GO TO 50
 999 STOP
1000 REM SUBRUTINA COORDENADAS
1010 LET x aleatorio=INT (RND*25
6)
1020 LET y aleatorio=INT (RND*17
6)
1030 RETURN
1100 REM SUBRUTINA COLOR
1110 LET color=INT (RND*8)
1120 RETURN
1200 REM SUBRUTINA PREGUNTA
1210 IF INKEY$="c" OR INKEY$="C"
 THEN RETURN
1220 GO TO 1210
```


Tipo de sentencia

Comando de dibujo

Definición

La sentencia «CIRCLE» dibuja un círculo. Su estructura es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
CIRCLE	coord x, coord y, rad.o

Las coordenadas «x» e «y» corresponden a su centro.

Ejemplos:

- CIRCLE 128, 88, 30
  CIRCLE FLASH 1; 100, 100, 50
- CIRCLE a, b, c
- CIRCLE INK 3; 100, 100, 30

El siguiente programa presenta la diferencia entre un círculo dibujado a base de puntos y el visualizado con «CIRCLE».

```
  10 REM ***********
         *         *
         * CIRCULO *
         *         *
         ***********
  12 BORDER 4  PAPER 4  INK 0  C
LS
  20 LET x inicial=60
  30 LET y inicial=88
  40 LET radio=50
  50 FOR n=1 TO 360
  60 LET radian=n*PI/180
  70 LET x=COS radian*radio
  80 LET y=SIN radian*radio
  90 PLOT (x inicial+x),(y inici
al+y)
 100 NEXT n
 110 CIRCLE 195,88,50
```

Observe las diferencias en precisión y velocidad.

Este otro genera una serie de circunferencias aleatorias; al superponerse cambian de color los bloques de caracteres afectados.

```
  10 REM **************
         *            *
         * REDONDELES *
         *            *
         **************
  20 BORDER 1: PAPER 5: CLS
  22 RANDOMIZE
```



Over 1

```
  30 LET x=INT (RND*216)+20
  40 LET y=INT (RND*136)+20
  50 LET radio=INT (RND*16)+5
  60 LET color=INT (RND*8)
  62 IF color=5 THEN GO TO 60
  70 CIRCLE INK color,x,y,radio
  80 GO TO 30
```

Técnicas avanzadas

Aparte de las sentencias «PLOT», «DRAW» y «CIRCLE», existen otros métodos para realizar gráficos; éstos se basan principalmente en la utilización de:

- Programas
- Periféricos

Los creadores de pantallas

Técnicas avanzadas en la realización de gráficos.

gráficas utilizan una serie de programas comerciales, que facilitan su labor a la hora de diseñarlas. Entre los más conocidos están:

- MELBOURNE DRAW
- PAINTBOX
- SCREEN MACHINE
- ARTIST

Lógicamente, las características de cada uno de estos programas son distintas de las del resto, pero, generalizando, se puede:

— Desplazar el cursor en las ocho direcciones, pixel a pixel, sin dibujar.

— Idem dibujando.

— Idem dibujando en inversa.

— Idem borrando.

— Cambiar los atributos de cada bloque de 64 pixel.

— Rellenar áreas de un color determinado.

— Desplazar un gráfico hasta situarlo en la posición adecuada.

— Invertir la pantalla de izquierda a derecha.

— Definir GDU (Gráfico Definido por el Usuario), almacenarlos en cinta y utilizarlos posteriormente.

— Incluir textos.

— Algunos permiten ampliar una zona de la pantalla (zoom), gracias a esta opción se puede dibujar con una mayor precisión.

Existen comercialmente ciertos *periféricos,* o dispositivos que se conectan al ordenador, con los que también se pueden realizar gráficos; normalmente necesitan de un software para ser utilizados.

Principalmente existen cuatro tipos:

- LAPIZ OPTICO
- MESA GRAFICA
- PANTALLA DE VIDEO TACTIL
- RATON

El *Lápiz Optico* (Light Pen) es un dispositivo que al desplazarlo por la pantalla como si estuviera escribiendo, detecta la luz emitida por el televisor y la transforma en señales eléctricas, las cuales son enviadas al ordenador para ser procesadas. Una vez conocidas las coordenadas del punto donde está posicionado el lápiz, el programa se encarga de visualizar el correspondiente pixel.

La *Mesa Gráfica* es una especie de tablero donde se acopla un *brazo articulado,* conectado mecánicamente con unos componentes conocidos por el nombre de *potenciómetros.* Este tipo de *traductor* envía una información al ordenador, que depende de la posición del brazo.

Para conocer la posición de un punto se utiliza un sistema de *coordenadas polares.*

Existen también otro tipo de mesas más sofisticadas, don-

PROGRAMA 6

```
   1 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *    MAPA     *
         *             *
         ***************
   2 BORDER 4: PAPER 4: INK 1: C
LS
   4 RESTORE
  10 READ x,y
  15 IF x=0 THEN GO TO 40
  20 PLOT x,y
  30 GO TO 10
  40 INK 0
  45 PLOT 159,7
  50 DRAW 96,0
  60 DRAW 0,40
  70 DRAW -96,0
  80 DRAW 0,-40
  90 PLOT 200,7
 100 DRAW 24,40
 110 READ x,y
 120 IF x=0 THEN GO TO 150
 130 PLOT x,y
 140 GO TO 110
 150 PAUSE 0: STOP
5000 REM
         *************
         *           *
         * PENINSULA *
         *           *
         *************
5010 DATA 133,175,134,174,134,17
3,134,172,133,171,133,170,133,16
9,132,168
5020 DATA 131,167,130,166,129,16
5,128,164
5030 DATA 127,165,126,164,125,16
3,124,163,123,162,122,163,121,16
4,120,163
5040 DATA 119,163,118,164,117,16
4,116,165,115,164,114,165,113,16
6,112,165
5050 DATA 111,165,110,164,109,16
3,108,164,107,164,106,165,105,16
5,104,165
5060 DATA 103,165,102,166,101,16
6,100,166,99,165,98,166,97,167,9
6,167
5070 DATA 95,166,94,165,93,165,9
2,165,91,165,90,166,89,165,88,16
5
5080 DATA 87,165,86,164,85,165,8
4,165,83,165,82,166,81,166,80,16
7
5090 DATA 79,167,78,168,77,167,7
6,168,75,168,74,169,73,168,72,16
9
5100 DATA 71,169,70,169,69,169,6
8,170,67,171,66,170,65,171,64,17
0,64,169
5110 DATA 63,168,62,169,61,169,6
0,170,59,169,58,169,57,170,56,17
0
5120 DATA 55,169,54,169,53,168,5
3,167,52,166,51,167,51,168,51,16
9,50,170,49,170,48,169
5130 DATA 47,169,46,170,45,170,4
4,171,43,172,43,173,42,173,41,17
4,40,174,40,173
5140 DATA 39,172,38,173,38,174,3
8,175,37,174,36,173,35,173,34,17
4,35,175,33,173,32,172
5150 DATA 31,173,30,172,29,171,2
8,170,29,169,30,169,31,169,31,16
8
5160 DATA 31,167,30,166,29,165,2
8,166,28,167,27,165,26,166,26,16
7,25,166,24,166
5170 DATA 23,166,22,167,21,166,2
0,167,19,167,18,166,17,166,18,16
5,17,164,16,164
5180 DATA 15,164,14,165,14,163,1
3,163,12,162,13,161,13,160
5190 DATA 12,159,12,158,14,159,1
4,158,14,157,14,156,14,155,15,15
6,15,152
5200 DATA 16,156,17,155,16,154,1
6,153,16,152,17,152,18,153,19,15
3,20,152
5210 DATA 19,151,19,150,18,149,1
8,148,19,148,20,147,18,146,19,14
6,20,146,21,146,22,146,19,145,22
,145,21,144,15,149
5220 DATA 20,143,19,143,18,142,1
7,141,17,140,17,139,17,138,16,13
7,17,136
5230 DATA 1[illegible]135,17,134,17,133,1
6,132,17,131,17,130,18,129,17,12
8
5240 DATA 18,127,18,126,18,125,1
8,124,18,123,18,122,19,121,19,12
0
5250 DATA 19,119,19,118,18,117,1
8,116,18,115,18,114,17,113,19,11
3,19,112
5260 DATA 19,111,19,110,18,109,1
7,108,16,108,16,109,16,110
5270 DATA 15,107,15,106,15,105,1
4,104
5280 DATA 14,103,13,102,13,101,1
4,101,15,101,15,100,15,99,14,99,
13,98,12,97,12,96
5290 DATA 12,95,11,94,11,93,11,9
2,10,91,10,90,9,89,9,88
5300 DATA 8,87,8,86,8,85,7,84,6,
84,5,83,5,82,5,81,5,80
5310 DATA 4,79,4,78,3,77,3,76,3,
75,3,74,3,73,2,72
5320 DATA 2,71,2,70,3,70,4,70,5,
71,6,71,7,71,8,72,9,72,10,73,11,
72
5330 DATA 11,71,10,70,9,70,8,69,
7,68,6,69,5,68,5,67,6,66,6,65,6,
64,7,64
5340 DATA 8,64,9,64,10,65,11,66,
12,66,12,65,13,65,14,66,15,65,15
,64
5350 DATA 16,63,15,62,14,62,13,6
3,11,63,12,62,12,61,12,60,12,59,
12,58,12,57,11,56
5360 DATA 11,55,10,54,10,53,11,5
2,11,51,11,50,11,49,11,48
5370 DATA 11,47,11,46,11,45,11,4
4,10,43,10,42,10,41,9,40
5380 DATA 9,39,9,38,8,37,8,36,7,
35,7,34,8,34,9,34,10,35,11,35,12
,35,13,35,14,35,15,35
5390 DATA 16,34,17,34,18,34,19,3
4,20,34,21,34,22,33,23,33
5400 DATA 24,32,25,31,26,32,27,3
2,28,33,29,33,30,34,31,34
5410 DATA 32,35,33,35,34,35,35,3
5,36,36,37,36,38,36,39,36
5420 DATA 40,35,41,35,42,35,43,3
5,44,34,45,33,46,32
5430 DATA 47,31,48,30,49,29,50,2
9,51,28,51,27,51,26,50,25,50,24
5440 DATA 51,23,52,23,53,23,54,2
2,55,21,55,20,54,19,53,19,52,19,
52,20,53,18,54,17,54,16
5450 DATA 55,15,56,15,57,14,58,1
3,59,12,60,11,61,11,62,10,63,9
5460 DATA 64,9,65,9,66,10,66,11,
67,12,68,12,68,11,69,13,69,14,70
,15
5470 DATA 71,16,71,17,72,18,73,1
8,74,18,75,18,76,19,77,18,78,18,
79,18
5480 DATA 80,19,81,20,82,21,83,2
2,84,22,85,23,86,23,87,22
5490 DATA 88,22,89,23,90,23,91,2
3,92,23,93,24,94,24,95,25
5500 DATA 96,23,97,24,98,24,99,2
4,100,23,101,23,102,23,103,22
5510 DATA 104,23,105,23,106,23,1
07,23,108,24,109,23,110,23,111,2
2
5520 DATA 112,23,113,23,114,23,1
15,23,116,24,117,25,118,25,119,2
5
5530 DATA 120,25,121,24,122,24,1
23,23,124,23,125,23,126,24,126,2
5,126,26,127,27,127,28
5540 DATA 128,28,129,29,129,30,1
29,31,129,32,129,33,130,34,130,3
5,131,36,132,37,133,37,134,37,13
5,38,135,39
5550 DATA 136,40,137,41,138,40,1
```

```
39,40,140,41,141,41,142,40,143,4
0
5550 DATA 144,41,145,41,146,41,1
47,41,148,42,149,42,148,43,148,4
4,148,45,147,43,146,43,145,44,14
5,45,146,46,146,47
5570 DATA 147,48,147,49,148,50,1
48,51,148,52,149,53,149,54,149,5
5
5580 DATA 150,56,151,57,151,58,1
52,59,153,60,154,61,155,61,156,6
2,157,62,158,63
5590 DATA 159,64,160,65,161,65,1
62,66,162,67,161,68,160,68,159,6
9,158,69,157,70,156,70,155,71
5600 DATA 155,72,154,73,154,74,1
54,75,154,76,153,77,153,78,153,7
9
5610 DATA 153,80,153,81,153,82,1
53,83,154,84,154,85,154,85,155,8
7
5620 DATA 155,88,156,89,157,90,1
58,91,158,92,158,93,159,94
5630 DATA 160,95,160,96,161,97,1
62,98,162,99,163,100,163,101,164
,102,165,103
5640 DATA 165,104,166,105,166,10
6,167,107,167,108
5650 DATA 168,108,169,107,169,10
6,168,105,170,108,171,109,170,11
0,169,111
5660 DATA 170,112,171,113,171,11
4,172,115,173,116,174,116,175,11
7
5670 DATA 176,117,177,117,178,11
8,179,118,180,118,181,119,182,11
9,183,119
5680 DATA 184,119,185,120,186,12
0,187,120,188,121,189,121,190,12
1,191,122,191,123
5690 DATA 192,124,193,125,194,12
6,195,127,196,127
5700 DATA 197,128,198,129,199,12
9,200,129,201,130,202,131,203,13
1,204,132,205,133,206,134,207,13
5
5710 DATA 207,136,207,137,207,13
8,207,139,206,140,206,141,206,14
2,207,143
5720 DATA 208,144,208,145,208,14
6,207,146,206,147,205,148,205,14
9,204,150,204,151
5730 DATA 204,152,204,153,204,15
4,204,155,203,156,204,157,203,15
8,203,159
5740 DATA 203,160,204,161,205,16
2,205,163,206,164,207,165
5750 DATA 208,166,209,166,210,16
7,211,168,212,169,213,169,214,17
0,215,171
5760 DATA 216,172,217,173,218,17
3,219,173,220,172,221,171,222,17
1,223,170
5770 DATA 224,171,225,171,224,17
2,225,173,226,173,227,172,228,17
1,227,170,226,169
5780 DATA 225,168,226,167,227,16
7,228,168,229,168,230,167,231,16
7,232,168
5790 DATA 231,169,230,170,231,17
1,232,171,233,170,234,169,235,16
9,236,170,237,170,238,169,239,16
8
5800 DATA 240,167,241,167,242,16
8,243,167,244,166,244,165,245,16
5,246,164
5810 DATA 247,164,248,164,249,16
5,250,164,251,163,252,163,253,16
2,254,162,255,162
5820 REM

        ************
        *          *
        * BALEARES *
        *          *
        ************

5830 DATA 215,88,214,89,213,90,2
12,89,211,88,210,89,209,90,210,9
1,209,92,210,93,210,94,209,94,20
8,93
5840 DATA 207,93,206,92,205,92,2
04,91,203,90,202,90,201,89,200,8
8
5850 DATA 199,87,199,86,198,85,1
97,84,199,84
5860 DATA 200,83,201,84,202,84,2
03,84,204,83,204,82,204,81,205,8
1,206,81,207,80
5870 DATA 208,79,209,79,209,77,2
07,76,210,80,211,81,212,82,213,8
3,213,84,213,85,214,86,215,87
5880 DATA 183,72,182,72,181,72,1
81,71,180,70,179,70,180,69,180,6
8,181,69,182,68,183,68,184,68,18
3,69
5890 DATA 184,70,185,71,186,72,1
85,73,184,73
5900 DATA 184,65,183,65,182,64,1
83,63,183,64,184,64,185,64,186,6
4
5910 DATA 224,96,223,97,222,96,2
21,96,220,96,219,95,220,94,220,9
3,221,94,222,94,223,94
5920 DATA 224,93,225,93,226,92,2
27,92,228,93,227,94,226,95,225,9
6
5930 REM

        ************
        *          *
        * CANARIAS *
        *          *
        ************

5940 DATA 200,24,201,25,202,26,2
03,27,203,28,203,29,202,29,201,2
9,200,28
5950 DATA 199,27,198,27,197,26,1
96,26,195,26,194,26,193,26,192,2
5
5960 DATA 191,24,190,24,189,24,1
88,24,188,23,189,22,190,21,191,2
0
5970 DATA 192,19,193,18,193,17,1
94,16,195,16,196,17,197,18,197,1
9,198,20,198,21,199,22,199,23
5980 DATA 184,17,183,17,182,17,1
81,18,181,19,181,20,182,21,183,2
1,184,20,185,20,186,19,185,18
5990 DATA 169,32,170,31,170,30,1
71,29,171,28,172,27,173,28,174,2
9,174,30,174,31,174,32,174,33,17
3,34,172,34,171,35,170,34,169,34
,169,33
6000 DATA 169,10,168,10,168,11,1
69,12,170,12,171,12,172,13,173,1
2,173,11,172,10,171,9,170,10
6010 DATA 216,12,215,12,214,11,2
13,11,212,11,211,12,210,13,210,1
4,210,15
6020 DATA 211,16,211,17,212,18,2
12,19,213,20,214,20,215,19
6030 DATA 216,19,217,20,217,18,2
18,17,218,16,218,15,218,14,217,1
3
6040 DATA 240,24,240,25,240,26,2
41,27,241,28,241,29,242,30,243,3
0,244,30,246,31,245,29,245,28,24
5,27,245,26,244,25,244,24
6050 DATA 244,23,244,22,243,21,2
42,21,241,20,240,20
6060 DATA 239,19,238,18,237,17,2
36,16,235,16,234,17,234,18,235,1
8,236,19,237,20,238,21,239,22,23
9,23
6070 DATA 240,40,241,40,241,44,2
42,40,243,40,243,43,243,45,244,4
1
6080 DATA 244,39,244,38,243,37,2
42,37,241,36,240,36
6090 DATA 239,36,238,35,237,36,2
38,37,238,38,239,39,0,0
6095 REM

        **********
        *        *
        * ESPANA *
        *        *
        **********

6100 DATA 1,6,2,8,3,8,4,8,5,8,6,
8,6,9,2,9,2,10,2,11,2,12,2,13,2,
14,1,14,3,14,4,14,5,14,6,14,6,13
,3,11,4,11,4,12,4,10
6110 DATA 9,9,9,8,10,8,11,8,12,8
,13,8,13,9,13,10,13,11,12,11,11,
11,10,11,9,11,9,12,9,13,9,14,10,
14,11,14,12,14,13,14,13,13
6120 DATA 16,8,17,8,18,8,17,9,17
,10,17,11,17,12,17,13,17,14,16,1
4,18,14,19,14,20,14,21,14,21,13,
21,12,21,11,20,11,19,11,18,11
6130 DATA 23,8,24,8,25,8,24,9,24
,10,24,11,24,12,24,13,24,14,25,1
4,26,14,27,14,28,14,28,13,28,12,
28,11,28,10,28,9,28,8,27,8,29,8,
25,11,26,11,27,11
6140 DATA 31,8,32,8,33,8,32,9,32
,10,32,11,32,12,32,13,32,14,31,1
4,33,14,35,8,36,8,37,8,36,9,36,1
0,36,11,36,12,36,13,36,14,35,14,
37,14,33,12,34,11,35,10,33,16,34
,16,35,16
6150 DATA 39,8,40,8,41,8,40,9,40
,10,40,11,40,12,40,13,40,14,41,1
4,42,14,43,14,44,14,44,13,44,12,
44,11,44,10,44,9,44,8,43,8,45,8,
41,11,42,11,43,11,0,0
```

de el traductor ha sido sustituido por una especie de lápiz y la mesa incorpora un complejo sistema de detección, bien sea por campos eléctricos, magnéticos o ultrasonidos.

Otro tipo de periférico es la pantalla de vídeo sensible al tacto; con ella se puede dibujar directamente con el dedo, posicionándolo en los lugares elegidos.

El sistema de detección, de la zona de la pantalla tocada con el dedo, está basado en la interrupción de rayos infrarrojos.

Por último, el *ratón* es un pequeño mando que según se va desplazando sobre la mesa, genera un gráfico idéntico al movimiento de éste.

Es un periférico muy fácil de utilizar y además, existe una perfecta coordinación entre el movimiento de la mano sobre la mesa y la observación de la pantalla por parte del usuario.

```
OVER
```

Acceso al teclado

Tipo de sentencia

Control de impresión.

PROGRAMA 7

```
   1 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *    OVER     *
         *             *
         ***************
   2 BORDER 1: PAPER 4: INK 0: C
LS
   5 FOR z=1 TO 2
  10 OVER 1
  20 LET paso=5
  30 RANDOMIZE
  40 LET x=INT (RND*256)
  50 LET y=INT (RND*176)
  80 LET x1=-x
  90 LET xf=255-x
  92 LET yf=175-y
 100 FOR n=x1 TO xf STEP paso
 102 PLOT x,y
 110 DRAW n,yf
 120 NEXT n
 130 LET xf=255-x
 140 LET y1=yf
 150 LET yf=-y
 160 FOR n=y1-paso TO yf STEP -p
aso
 170 PLOT x,y
 180 DRAW xf,n
 190 NEXT n
 200 LET x1=xf
 210 LET xf=-x
 220 FOR n=xi-paso TO xf STEP -p
aso
 230 PLOT x,y
 240 DRAW n,yf
 250 NEXT n
 260 LET yi=yf
 270 LET yf=175-y
 290 FOR n=y1+paso TO yf-paso ST
EP paso
 300 PLOT x,y
 310 DRAW xf,n
 320 NEXT n
 322 PRINT #0;" Pulsa una tecla
para continuar"
 324 PAUSE 0: INPUT 0
 330 NEXT z
 340 FOR z=1 TO 7
 350 FOR n=0 TO 21
 360 PRINT PAPER z; INK 9;AT n,0
;" "
 370 NEXT n
 380 PAUSE 200
 390 NEXT z
 400 PAUSE 0. OVER 0
```

PROGRAMA 8

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *  LABERINTO  *
         *             *
         ***************
  12 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
  20 GO SUB 2000
  22 LET detecta=1000
  24 LET contador=0
  26 LET tiempo=0
  28 LET record=100
  30 REM MUROS
  40 FOR n=1 TO 20
  50 PRINT AT n,1; INVERSE 1; IN
K 4;"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@"
  60 NEXT n
  70 REM HABITACIONES
  80 FOR n=5 TO 7
  90 PRINT AT n,9;"    "
 100 NEXT n
 110 FOR n=10 TO 12
 120 PRINT AT n,19;"    "
 130 NEXT n
 140 FOR n=15 TO 18
 150 PRINT AT n,5;"    "
 155 PRINT AT n,23;"    "
 160 NEXT n
 170 REM CAMINOS
 180 READ y,x
 190 IF NOT x THEN GO TO 280
 200 PRINT AT y,x;" "
 210 GO TO 180
 212 REM TABLA DE DATOS
 220 DATA 1,2,2,2,3,2,4,2,5,2,6,
2,7,2,8,2,9,2,10,2,11,2,12,2,13,
2,13,3,13,4,13,5,13,6,14,6,15,6,
19,6,20,6
 230 DATA 6,3,6,4,6,5,6,6,6,7,6,
8,6,12,6,13,6,14,7,14,8,14,9,14,
10,14,11,14,12,14,13,15,12,16,11
,16,10,16,9,16,8,16,7,16,6,16,5,
16,4,16,4,17,4,18,3,16,2,16,1,18
 240 DATA 17,6,17,9,17,10,17,11,
18,11,19,11,19,12,19,13,19,14,19
,15,19,16,19,17,18,17,17,17,17,1
8,17,19,17,20,16,20,15,20,14,20,
14,21,14,22,14,23,14,24,15,24
 250 DATA 1,26,2,24,2,25,2,26,2,
27,2,28,3,24,3,28,4,24,4,28,5,28
,5,27,5,26,5,25,5,24,5,23,5,22,5
,21,5,20,6,20,7,20,8,20,9,20
 260 DATA 6,27,7,27,8,27,9,27,10
,27,11,27,11,28,11,29,11,30,12,2
7,13,27,14,27,15,27,16,27,17,27,
17,28
 270 DATA 0,0
 280 REM OBJETOS
 290 PRINT FLASH 1;AT 6,10;"$";A
T 11,20;"$";AT 17,6;"$";AT 17,24
;"$"
 300 REM FIGURA
 310 LET y=INT (RND*22)
 320 IF y=0 OR y=21 THEN GO TO 3
40
 330 GO TO 310
 340 LET x=INT (RND*32)
 350 PRINT AT y,x;"■"
 352 REM MARCADORES
 354 PRINT PAPER 6;AT 2,5;"TIEMP
O "
 356 PRINT PAPER 6;AT 14,10;"SAC
OS ";contador
 358 PRINT PAPER 6;AT 10,5;"PMAX
";record
 360 REM MOVIMIENTO
 380 IF INKEY$="7" THEN LET xo=x
: LET yo=y-1: GO SUB detecta
 390 IF INKEY$="6" THEN LET xo=x
: LET yo=y+1: GO SUB detecta
 400 IF INKEY$="8" THEN LET xo=x
+1: LET yo=y: GO SUB detecta
 410 IF INKEY$="5" THEN LET xo=x
-1: LET yo=y: GO SUB detecta
 412 LET tiempo=tiempo+1
 414 LET p$=STR$ tiempo
 416 PRINT PAPER 6;AT 2,15-LEN p
$;tiempo
 418 IF tiempo=250 THEN LET punt
os=0+contador: GO TO 500
 419 IF contador=4 THEN LET punt
os=300-tiempo: GO TO 500
 420 GO TO 370
 500 REM FIN
 502 PRINT AT y,x;" "
 510 PRINT AT 0,2;"HAS OBTENIDO
";puntos;" PUNTOS"
 520 PRINT AT 0,1; OVER 1; PAPER
 0; INK 7;"
 530 FOR n=0 TO 100: NEXT n
 540 PRINT #0;AT 1,4;"Quieres ju
gar otra vez"
 550 PAUSE 0
 560 IF INKEY$="n" OR INKEY$="N"
 THEN CLS : STOP
 570 IF INKEY$="s" OR INKEY$="S"
 THEN GO TO 590
 580 GO TO 560
 590 INPUT 0
 600 IF puntos>record THEN LET r
ecord=puntos
 610 PRINT PAPER 6;AT 10,10;reco
rd
 620 PRINT AT 0,1,"
 630 LET tiempo=0: LET contador=
0
 640 GO TO 280
1000 REM SUBR. DETECTA
1010 IF yo<0 THEN LET yo=0
1020 IF yo>21 THEN LET yo=21
1030 IF xo<0 THEN LET xo=0
1040 IF xo>31 THEN LET xo=31
1050 IF SCREEN$ (yo,xo)="©" THEN
 GO TO 1080
1052 IF SCREEN$ (yo,xo)=" $" THEN
 LET contador=contador+1: PRINT
PAPER 7;AT 14,16;contador
1060 PRINT AT y,x;" "
1070 LET y=yo: LET x=xo
1080 PRINT AT y,x;"■"
1090 RETURN
2000 REM INSTRUCCIONES
2010 PLOT 0,0
2020 DRAW 0,175
2030 DRAW 255,0
2040 DRAW 0,-175
2050 DRAW -255,0
2060 PRINT INVERSE 1;AT 4,0;"
     © MICROHOBBY
2070 PRINT INVERSE 1;AT 17,0;"
     Por Rafael Prades
2080 PRINT AT 10,11;"LABERINTOS"
2100 PRINT #0;AT 1,1;"Pulsa una
tecla para continuar"
2110 PAUSE 0
2120 CLS
2130 PRINT AT 0,2;"Tienes que re
coger los cuatro"
2140 PRINT "sacos, que hay en la
s habitacio"
2150 PRINT "nes, en el menor tie
mpo posible"
2160 PRINT "  Dispones de un tie
mpo limita-"
2170 PRINT "do, 250 Pelicentones
."
2180 PRINT AT 11,11;"CONTROLES"
2182 PRINT AT 12,11;"          "
2190 PRINT AT 14,9;"7 - Arriba"
2200 PRINT AT 16,9;"6 - Abajo"
2210 PRINT AT 18,9;"8 - Derecha"
2220 PRINT AT 20,9;"5 - Izquierd
a"
2230 PRINT #0;AT 1,1;"Pulsa una
tecla para comenzar"
2240 PAUSE 0
2250 INK 0: CLS
2260 RETURN
```

Definición

La sentencia «OVER» controla la *sobreimpresión* de los caracteres. Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
OVER	código de control

Ejemplos:

- PRINT OVER 1; «BASIC»
- OVER Ø
- OVER c
- PRINT OVER n; 1

Cuando el código de control es «cero», al visualizar un carácter en una posición de la pantalla, se borra el que anteriormente hubiese en esa misma posición. Al conectar el ordenador al código de control por defecto es el «Ø».

Ejemplo

```
10 REM **********
       *        *
       * OVER 0 *
       *        *
       **********
  12 OVER 0
  20 PRINT AT 10,10;"MICROHOBBY"
  30 PRINT #0;" Pulsa una tecla
para continuar"
  40 PAUSE 0
  50 PRINT AT 10,11; I;
  60 PRINT AT 10,17; BB
```

Con el código de control «uno», se combinan uno a uno, los pixel del carácter antiguo y del nuevo, de acuerdo con la función lógica «XOR» (exclusive OR), cuya *tabla de verdad* es la siguiente.

a	b	XOR
Ø	Ø	Ø
Ø	1	1
1	Ø	1
1	1	Ø

Es decir, si los dos pixel que se combinan tienen color de «papel» o de «tinta» el pixel resultante tendrá color de «papel»; por el contrario, si son distintos, es decir, si uno tiene color de papel y otro de tinta, el pixel resultante tendrá color de «tinta».

Ejemplo

```
10 REM ************
       *          *
       * A OVER X *
       *          *
       ************
20 PRINT AT 0,0;" A over X =
30 PRINT AT 0,12;"A"
40 PRINT OVER 1;AT 0,12; X
```

Si el código de control es distinto de los mencionados anteriormente nos aparecerá el error de «Invalid colour» o «Interger out of range».

El siguiente programa es una aplicación curiosa de la sentencia «OVER».

```
10 REM     **********
           *        *
           * 'OVER' *
           *        *
           **********
  20 REM    © MICROHOBBY
  30 LIST   OVER 1
  40 PRINT #0; INVERSE 1;" Pulsa
 una tecla para continuar "; PAU
SE 0: INPUT 0
  50 FOR n=1 TO 3
  60 PRINT BRIGHT 1;AT n,13;"
    "
  70 NEXT n
  80 PRINT INVERSE 1;AT 6,10;"
    "
  90 OVER 0
```





Al realizar gráficos con la sentencia «OVER» activada, se obtienen unos resultados artísticos.

El siguiente programa realiza unos círculos crecientes, tomando como origen las cuatro esquinas; aproximadamente tarda dos minutos en completar el gráfico



```
10 REM ************
       *          *
       * QUERCUS  *
       *          *
       ************
20 BORDER 4  PAPER 4  INK 0  C
LS
22 OVER 1
30 FOR n=20 TO 86 STEP 2
40 CIRCLE n,0,n
50 CIRCLE 255,n,n
60 CIRCLE 255,175,n
70 CIRCLE 0,175,n
80 NEXT n
90 OVER 0
```

El programa numero «1», con la función «OVER» activada, genera un punto aleatorio, a partir del cual se trazan líneas rectas hacia los bordes de la zona de visualización, posteriormente se genera otro y se repite el proceso, de esta manera se obtiene una combinación «espectacular», el color del fondo va cambiando de color, con una temporización, mientras que la «tinta» tiene color de contraste

```
SCREEN$
```

Acceso al teclado

MODO E

LEN

SYMBOL SHIFT

SCREEN$

Tipo de sentencia

Función auxiliar

Definición

Esta función retorna una cadena con el carácter existente en una determinada posición. Su estructura general es la siguiente.

SENTENCIA	ARGUMENTO
SCREEN$	(fila, columna)

Ejemplo:

- PRINT SCREEN$ (5,7)
  IF SCREEN$ (2, 3) = "9" THEN..
  LET a$ = SCREEN$ (10, 11)
- LET b = VAL (SCREEN$ (7, 4))

«SCREEN$» reconoce cualquier carácter comprendido entre los códigos 32 (espacio) y el 127 (©) en decimal; independientemente del atributo temporal que tengan.

Ejemplo:

```
10 PRINT FLASH 1 AT 10, 10,
"HOP"
20 PRINT SCREEN$ (10, 11)
```

Esta función retorna una cadena vacía cuando la posición especificada contiene un carácter fuera del rango

Ejemplo:

```
10 PRINT CHR$ 135
20 PRINT SCREEN$ (0, 0)
```

El programa numero «8» genera un laberinto y utiliza la función «SCREEN$» para detectar los muros y los objetos.

Almacenamiento de pantallas

«SCREEN$» puede utilizarse conjuntamente con las sentencias «SAVE» y «LOAD» para grabar en cinta y posteriormente cargar la imagen (gráficos + texto) que hay en pantalla.

La estructura general es:

a) Salvar pantallas.

```
SAVE nombre SCREEN$
```

donde el nombre es una cadena entrecomillada de un máximo de diez caracteres

Ejemplo:

```
SAVE "batalla" SCREEN$
```

b) Cargar pantallas

```
LOAD nombre SCREEN$
```

Ejemplo:

```
LOAD "batalla" SCREEN$
```

La sentencia «VERIFY» no opera conjuntamente con «SCREEN$», de manera que no puede verificarse la grabación.

```
POINT
```

Acceso al teclado

MODO E

POINT SYMBOL SHIFT

Tipo de sentencia

Función auxiliar

Definición

La función «POINT» indica si un pixel es de color de «tinta» o de «papel».

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
POINT	(coord. X, coord. Y)

Ejemplos:

- PRINT POINT (12, 120)
- LET a = POINT (70, 40)
  IF POINT (5, 3) = 1 THEN...
- PRINT POINT (X, Y)

La función «POINT» retorna un «cero» si el pixel especificado tiene color de «papel» y un «uno» si es de color de «tinta»

Ejemplo.

a)

```
PLOT 10, 120
PRINT POINT (10, 121)
```

b)

```
PLOT 60, 127
PRINT POINT (60, 127)
```

Programa

La estructura del programa «LABERINTO», el número 8, es la siguiente:

```
10      : Comentario con el nombre del programa
12      : Asignación de los colores (azul para borde y fondo, y blanco) para los caracteres
20      : Llamada a la subrutina de visualización de instrucciones
22      : Asignación a la variable «detecta» del número de línea donde comienza la subrutina de detección
24 28   : Asignación de los valores iniciales de las variables (contador, tiempo y reloj)
40 60   : Rellenar el área de visualización con los muros del laberinto, utilizando el símbolo de copyright (c) en inversa y tinta verde
80 160  : Visualización de las habitaciones, dentro del muro utilizando el carácter espacio
180 210 : Bucle para la lectura y visualización de los caminos
220 270 : Tabla con los datos correspondientes a las coordenadas (X) e (Y) de los caminos
290     : Visualización de los sacos, utilizando el símbolo del dólar con atributo temporal de «FLASH»
310 340 : Generación aleatoria de la figura, en cualquiera de las posiciones de las líneas 0 a 21
350     : Visualización de la figura a desplazar utilizando uno de los símbolos predefinidos
354 358 : Visualización de los tres marcadores del juego
          - Tiempo transcurrido.
          Sacos recogidos
          - Puntuación máxima
380 410 : Comprobación de la tecla pulsada, asignación de las nuevas coordenadas y llamada a la subrutina «detecta»
412     : Incremento en una unidad del tiempo transcurrido
14 416  : Visualización del tiempo, presentando las unidades en la misma posición
418     : Comprueba si ha transcurrido el tiempo máximo y calcula la puntuación obtenida
419     : Comprueba si se han recogido los cuatro sacos y calcula la puntuación
502     : Borrado de la figura
510     : Visualización de la puntuación obtenida
520     : Cambia el color del papel y de la tinta, de la línea 0
530     Temporización
540 580 : Comprueba si se desea jugar otra partida
590     Borrado del mensaje visualizado en el canal 0
600     : Comprueba si los puntos obtenidos superan la puntuación máxima
610     : Visualización del nuevo record
620     : Borrado del mensaje de la línea 0
630     Inicialización de las variables «tiempo» y «contador»
1000    : Comienzo de la subrutina «detecta»
1010-1040 Comprueban que la figura no se sale de la pantalla
1050    : Comprueba si la nueva posición es un muro
1052    : Comprueba si la nueva posición es un saco, y aumenta y visualiza el valor de la variable contador
1060    Borra la antigua posición.
1070    : Calcula la nueva posición
1080    : Visualiza la posición de la figura
2000 2100 Presentación del juego
2110 2260 Presentación de las instrucciones
```



Rutina movimiento. Programa laberinto.



Subrutina detecta. Programa laberinto.

GRAFICOS DEFINIDOS

Posiblemente éste sea uno de los capítulos más esperados por el lector, ya que, tras su lectura, le va a permitir definir, sin dificultad, sus propios gráficos, con el único límite de su imaginación.

Abreviadamente se les conoce por las siglas inglesas «UDG», (User Defined Grafic) o las españolas «GDU» (Gráficos Definidos por Usuario).

Con las técnicas que se van a describir en este capítulo, se pueden definir hasta 21 gráficos, quedando asignados a las letras comprendidas entre la «A» y la «U», ambas inclusive



¿Cómo se almacenan?

Al igual que los caracteres, cada «GDU» está formado por una matriz de «8» por «8» pixel, en total 64; el contenido de cada uno de estos (1-activo, Ø-desactivo) queda reflejado en un *bit*, que es la unidad de información más pequeña utilizada en Informática.

Estos «*bits*» agrupados de «8» en «8» es lo que se denomina *byte;* en el caso de los gráficos, un «byte» queda formado por los «8» pixel de una línea, por tanto para almacenar un «GDU» se necesitan ocho «bytes» de información, y para almacenar los 21 posibles gráficos son necesarios 168 «bytes» de información.

Dentro de la memoria del Spectrum, existe una zona destinada al almacenamiento de los 168 «bytes»; ésta se encuentra localizada al final de la misma.

Para almacenar un «byte» es necesario indicar en qué posición de memoria debe efectuarse. La sentencia encargada de escribir datos en la memoria es «POKE», su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
POKE	direccion, dato

PROGRAMA 1

```
    1 REM ***************
          *             *
          * CURSO BASIC *
          *             *
          ***************
          *             *
          *  ALFABETO   *
          *             *
          *  ESPAÑOL    *
          *             *
          ***************
    2 PRINT #0 AT 1,2; Espera un
momento, por favor
    5 RESTORE
   10 FOR g=USR "a" TO USR "u"+7
   20 READ dato
   30 POKE g,dato
   40 NEXT g
   50 DATA 4,8,56,4,60,68,60,0
   60 DATA 4,8,56,68,120,64,60,0
   70 DATA 0,16,0,48,16,16,56,0
   80 DATA 4,8,56,68,68,68,56,0
   90 DATA 8,16,60,66,66,66,66,0
  100 DATA 68,0,56,68,68,68,56,0
  110 DATA 56,0,120,68,68,68,68,0
  120 DATA 24,66,98,90,74,70,66,0
  130 DATA 0,16,0,16,32,66,60,0
  140 DATA 0,8,0,0,0,8,0,0
  145 INPUT 0
  150 PRINT #0,AT 0,1;"Ya está. P
ulsa una tecla para ";AT 1,10;"ha
cer ";"NEW"
  160 PAUSE 0
  170 NEW
```


PROGRAMA 2

```
10 REM ***************
       *             *
       * CURSO BASIC *
       *             *
       ***************
       *             *
       *   NOTAS     *
       *             *
       *  GRAFICAS   *
       *             *
       ***************
 12 PRINT AT 0,6;"NOTAS GRAFICA
```

```
 14 PRINT AT 1 6;"_____________
 20 FOR n=0 TO 9
 30 PRINT CHR$ (144+n);  .....
 40 PRINT CHR$ (154+n) ' .....
 60 PRINT CHR$ 75+n
 70 NEXT n
 80 PRINT AT 14 6;CHR$ 164 ' ..
...  CHR$ 85
 90 PAUSE 0
```



Bit y Byte.

El siguiente programa nos indica cual es la dirección de comienzo de cada «GDU»

```
REM ***************
    *             *
    * CURSO BASIC *
    *             *
    *  GRAFICAS   *
    *             *
    ***************
 10 FOR n=0 TO 9
 20 PRINT CHR$ (144+n);
 30 NEXT n
```

Como es lógico, estas direcciones son distintas en los Spectrum de 16 K y 48 K, ya que este último tiene más memoria, por tanto, si para definir el primer «byte» del «GDU» asignado a la letra «A» utilizamos:

```
POKE 65368, dato
```

esta fórmula será correcta para un Spectrum de 48 K, pero no para uno de 16 K; por lo tanto, para almacenar los gráficos debe utilizarse la expresión:

```
USR (letra)
```

que lo almacena en su posición correspondiente, independientemente de la capacidad d memoria del ordenador. Utilizando esta expresión, el ejemplo anterior que-



Direcciones de comienzo «GDU» (48 K).



«GDU» asignado a la «A».

daria de la siguiente manera:

```
POKE USR (a), dato
```

Definición de «GDU»

Para definir un gráfico deberemos primeramente dibujar una cuadricula de ocho por ocho celdas o cuadraditos; sobre ésta sombrearemos aquellos cuadraditos que nos interesen para formar nuestro dibujo, de una forma similar a la representada en la figura del «terrible monstruo».

Una vez que tengamos el dibujo completo, pasaremos a su programación, para ello, utilizaremos el método más simple que consiste en utilizar la codificación binaria, en la que un pixel o cuadradito sombreado es un «1», y por el contrario, uno no sombreado es un «Ø». Deberemos introducir la información «byte» a «byte» en direcciones de memoria consecutivas.

Ejemplo:



El anterior gráfico queda asignado a la letra «A»; para asignarlo a la letra «C», sustituye la expresión USR «a» por USR «c».

Un segundo método, más cómodo de teclear, es sustituir la codificación binaria por su correspondiente código decimal; calcula dichos valores utilizando la función «BIN» en combinación con «PRINT».

Ejemplo:

```
PRINT BIN ØØ111100
```

y asi con cada uno de los distintos «bytes». El programa quedaría de la siguiente manera:



Un tercer método, utilizado con más frecuencia, es el de incluir los valores decimales en una tabla de datos, y me-

```
A ..... 65368
B ..... 65376
C ..... 65384
D ..... 65392
E ..... 65400
F ..... 65408
G ..... 65416
H ..... 65424
I ..... 65432
J ..... 65440
K ..... 65448
L ..... 65456
M ..... 65464
N ..... 65472
O ..... 65480
P ..... 65488
Q ..... 65496
R ..... 65504
S ..... 65512
T ..... 65520
U ..... 65528
```

Direcciones de comienzo de los «GDU». 48 K.

```
NOTAS GRAFICAS

A ..... A      K ..... K
B ..... B      L ..... L
C ..... C      M ..... M
D ..... D      N ..... N
E ..... E      O ..... O
F ..... F      P ..... P
G ..... G      Q ..... Q
H ..... H      R ..... R
I ..... I      S ..... S
J ..... J      T ..... T

        U ..... U
```

Ejemplo Programa 1.

diante un bucle efectuar su lectura y posterior almacenamiento.

Ejemplo:

```
10 REM ************
       *  GDU     *
       * METODO 3 *
       *          *
       ************
20 FOR n=USR a TO USR a+7
30 READ a: POKE n,a
40 POKE n+8,a
50 NEXT n
60 REM TABLA DE DATOS
70 DATA 60,126,219,255,195,255,
165,165
80 REM ** CALIGRAFIA **
90 PRINT AT 11,16;CHR$ 144
```

Podemos utilizar varios «GDU» para formar un gráfico más grande y preciso. Para ello, deberemos definir independientemente cada bloque de 64 pixel.

El siguiente ejemplo nos genera la figura de un helicóptero:

```
10 REM ****************
       *  HELICOPTERO  *
       *               *
       *****************
20 FOR n=USR a TO USR a+7
30 READ a: POKE n,a
40 NEXT n
50 REM TABLA DE DATOS
60 DATA 60,4,31,49,63,1,0
,0
70 DATA 60,32,248,140,252,
192,0,0
80 REM ** CALIGRAFIA **
90 PRINT AT 11,15;CHR$ 144 AT 9
,15;CHR$ 145
100 PRINT AT 11,16;CHR$ 144;CHR
$ 145
```

Utilización de los «GDU»

Para utilizar los «GDU» debe seleccionarse el modo gráfico[G], para ello:

— Pulsar «CAPS SHIFT» simultáneamente con la tecla «9». Aparecerá parpadeante una G.

— Pulsar la tecla correspondiente al gráfico elegido. Si el gráfico aún no se ha generado, porque el programa no se ha ejecutado, aparecerá en su lugar la letra correspondiente a la tecla pulsada, en mayúsculas.

Al ejecutar el programa, la letra será sustituida por el «GDU» correspondiente y por tanto aparecerá en el listado.

— Para borrar, estando en modo gráfico, basta con pul-

PROGRAMA 3

```
10 REM ******************
       *                *
       *  CURSO/BASIC   *
       *                *
       ******************
       *                *
       * LECTURA 'GDU'  *
       *                *
       ******************
20 LET z=USR "a"
30 FOR n=0 TO 20
40 FOR p=z TO z+7
50 PRINT p,": .....";PEEK p
60 NEXT p
62 PRINT AT 18,0;"GRAFICO ";""
"";CHR$ (65+x);"=";" ";CHR$ (144+x
)
63 IF x=20 THEN PAUSE 0: STOP
64 PRINT #0;"Pulsa una tecla p
ara continuar"
66 PAUSE 0
68 CLS
70 LET z=z+8
80 NEXT x
```



```
Yo sé cuál el objeto
de tus suspiros es,
Yo conozco la causa de tu dulce
secreta languidez,
¿Te ríes...? Algún día
sabrás niña, por qué
Tu lo sabes apenas
y yo lo sé

Hoy como ayer, mañana como hoy
¡y siempre igual!

¡¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!

¿Se ha perdido? ¿Y dónde?
preguntó Alonso, incorporándose
de su asiento y con una indes-
criptible expresión de temor y
esperanza.

RIMAS y LEYENDAS / G. A. Becquer
```

Aplicación de los «GDU» en la confección de los textos en español.

```
64389 ..... 195
64390 ..... 36
64391 ..... 126
64392 ..... 219
64393 ..... 255
64394 ..... 66
64395 ..... 126
64396 ..... 219

GRAFICO "F":
```

Ejemplo Programa 3.

```
NOTAS GRAFICAS

A B C D E F G H I J
```

Notas gráficas Programa 4.

PROGRAMA 4

```
  1 REM ***************
        *             *
        * CURSO/BASIC *
        *             *
        ***************
        *             *
        * PALITROQUE  *
        *             *
        ***************
  2 PRINT FLASH 1 AT 10,8 "ESPE
RA POR FAVOR"
  3 RESTORE : RANDOMIZE : GO SU
B 9000
  4 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS : GO SUB 9200
  5 REM "VARIABLES"
  6 LET pos=11: LET vida=4
  8 LET salto=1: LET objeto=0
 10 LET borra=0: LET posicion=2
3
 12 LET subir=0: LET peldano=0
 14 REM "SELECCIONA MINUSCULAS"
 16 POKE 23658,8
 60 REM "EDIFICIO"
 70 FOR n=0 TO 16 STEP 4
 80 PRINT PAPER 6; INK 2;AT n,1
;"▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀"
 90 NEXT n
100 FOR n=0 TO 16
110 PRINT PAPER 6; INK 2;AT n,0
;"▀";AT n,31;"▀"
120 NEXT n
122 PRINT PAPER 6; INK 2;AT 1,4
;"▀";AT 2,4;"▀";AT 3,4; INVERSE
1;"▀"
124 PRINT PAPER 6; INK 2;AT 5,4
;"▀";AT 6,4;"▀";AT 7,4; INVERSE
1;"▀"
126 PRINT PAPER 6; INK 2;AT 9,2
7;"▀";AT 10,27;"▀";AT 11,27; INV
ERSE 1;"▀"
128 PRINT PAPER 6; INK 2;AT 13,
27;"▀";AT 14,27;"▀";AT 15,27; IN
VERSE 1;"▀"
129 REM "ESCALERA"
130 LET y=15
132 LET x=INT (RND*7)+2
140 GO SUB 8000
150 LET y=11
```

```
PERSONAJES

Palitroque
Troglocitos

OBJETOS

Espada Gloriosa
Escudo Protector
Corona Real
Nectar de los Dioses
Llaves
```

Pantalla de información Programa 4.

```
 150 LET x=INT (RND*7)+13
 160 GO SUB 8000
 170 LET y=7
 172 LET x=INT (RND*7)+23
 180 GO SUB 8000
 190 REM  LLAVES
 200 LET x=INT (RND*14)+11
 210 PRINT BRIGHT 1, INK 2,AT 13
x,y;"■"
 220 LET x=INT (RND*7)+3
 230 PRINT BRIGHT 1, INK 3,AT 9,
y;"■"
 240 LET x=INT (RND*14)+7
 250 PRINT BRIGHT 1, INK 4 AT 5
y;"■"
 260 LET x=INT (RND*22)+7
 270 PRINT BRIGHT 1, INK 5,AT i
y;"■"
 280 REM  OBJETOS
 290 PRINT INK 2,AT 15,29;"A", I
NK 3,AT 11,29;"▼", INK 4,AT 7,2,
"■", INK 5,AT 3,5;"▼"
 300 REM  FIGURA
 310 LET yf=15  LET xf=1
 320 PRINT INK 4,AT yf,xf,"♟"
 330 REM  CONTADORES
 340 FOR n=0 TO 31
 350 PRINT INK 2,AT 17,n;"▄",AT
21,n;"■"
 360 NEXT n
 370 FOR n=1 TO 20
 380 PRINT INK 2 AT n 0,"▌ ",AT n
,13;"▐",AT n,31;"▌"
 390 NEXT n
 400 PRINT INK 1,AT 19,1,"VIDAS
 INK 4,"♟ ♟ ♟"
 410 PRINT INK 1,AT 19,15,"OBJET
OS "
 500 REM  MOVIMIENTO
 502 LET paso=0  LET incremento=
1
 510 PRINT INK 6 AT 3,20+paso;"▀
 AT 4,20+paso;"▀ AT 11 3+paso;"
▀";AT 12,16+paso;"▀"
 512 IF ATTR (yf,xf+1)=6 OR ATTR
 (yf,xf-1 =6 THEN GO TO 8100
 520 IF INKEY$="q" THEN GO TO 8
600
 522 IF subir=1 THEN GO TO 600
 530 IF INKEY$="p" THEN LET sa,t
o=1  LET xf=xf+1  LET yf=yf  GO
SUB 7000  IF objeto=4 THEN LET f
in=1  GO TO 1000
 540 IF INKEY$="o" THEN LET sa,t
o=1  LET xf=xf-1  LET yf=yf  GO
SUB 7000  IF objeto=4 THEN LET
fin=1  GO TO 1000
 550 IF INKEY$="a" THEN GO SUB 8
220
 560 IF INKEY$="s" THEN GO TO 58
0
 570 GO TO 600
 580 IF INKEY$="c" THEN GO TO 60
0
 590 GO TO 580
 600 PRINT AT 3,20+paso," ";AT 7
8+paso," ";AT 11 3+paso," ";AT
12,16+paso," "
 610 LET paso=paso+incremento
 620 IF paso=8 THEN LET incremen
to=-1
 630 IF paso=0 THEN LET incremen
to=1
 640 GO TO 510
1000 REM  FIN
1002 FOR z=1 TO 10
1004 FOR n=7 TO 0 STEP -1
1010 BORDER n
1030 NEXT n
1040 NEXT z
1050 CLS
1060 IF fin=0 THEN GO TO 1090
1070 PRINT AT 4,2,"Lo siento, tu
esfuerzo ha sido  insuficient
e, por este motivo el  rey Gum
ersindo encerrara Pa ,-"  tro
que en los calabozos del si
niestro castillo."
1080 GO TO 1100
1090 PRINT AT 4,2,"¡¡¡ ENHORABUEN
A !!! por haberto  conseguido,
el rey Gumersindo fe  licitara
 a Palitroque y le deja  ra e
n custodia la llave del cin-
turon de castidad de la reina.'
1100 PRINT #0,AT 1,0,"Deseas int
entarlo otra vez (S/N)"
1110 IF INKEY$="n" THEN CLS  ST
OP
1120 IF INKEY$="s" THEN CLS  GO
 TO 5
1130 GO TO 1110
7000 REM  SUB. DETECTA
7010 IF ATTR (yo,xo)=7 OR ATTR (
yo,xo)=71 THEN GO TO 7030
7022 IF ATTR (yo,xo)=178 THEN LE
T borra=1  GO TO 7030
7024 GO SUB 7100  IF borra=1 THE
N GO TO 7030
7029 RETURN
7030 PRINT OVER 1  BRIGHT 1,AT y
f,xf;"♟"
7040 LET  f=xf  LET yf=yf
7042 IF borra=1 THEN PRINT INK 4
,AT yf,xf,"♟": LET borra=0. RETU
RN
7050 PRINT OVER 1, INK 4;AT yf,x
f,"♟"
7060 RETURN
7100 REM  SUB. COG. OBJETO
7110 IF ATTR (yo,xo)=2 THEN PRIN
T BRIGHT 1; INK 2 AT 19,posicion
,"A"  LET borra=1  LET posicion=
posicion+2  GO TO 7160
7120 IF ATTR (yo,xo)=3 THEN PRIN
T BRIGHT 1, INK 3,AT 19,posicion
,"▼"  LET borra=1  LET posicion=
posicion+2  GO TO 7150
7130 IF ATTR (yo,xo)=4 THEN PRIN
T BRIGHT 1, INK 4,AT 19,posicion
,"■"  LET borra=1  LET posicion=
posicion+2  GO TO 7160
7140 IF ATTR (yo,xo)=5 THEN PRIN
T BRIGHT 1, INK 5,AT 19,posicion
,"▼"  LET borra=1  LET posicion=
posicion+2  GO TO 7160
7150 RETURN
7160 LET objeto=objeto+1
7170 RETURN
7200 REM  SUB. SUBIR
7210 IF ATTR (yf-1,xf)=71 THEN L
ET subir=1  GO TO 7230
7212 IF subir=1 THEN GO TO 7230
7220 RETURN
7230 IF ATTR (yf-1  f)=6 THEN LE
T yf=yf-1  LET xf=xf  GO SUB 8100
 PRINT AT yf,xf, BRIGHT 1, INK 7
,"♟"  RETURN
7232 LET peldano=peldano+1
7240 PRINT OVER 1, BRIGHT 1 AT y
f,xf,"♟"
7250 LET yf=yf-1
7260 PRINT OVER 1, INK 4;AT yf,x
f,"♟"
7270 IF peldano=4 THEN LET subir
=0: LET peldano=0
7280 RETURN
8000 REM  SUB. DIB. ESCALERA
8010 PRINT BRIGHT 1,AT y,x,"A";A
T y-1,x,"A";AT y-2,x "A";AT y-3,
x,"A"
8020 RETURN
8100 REM  SUB. ATRAPA
8110 FOR n=0 TO 10
8120 PRINT INK 4,AT yf,xf; OVER
1;"♟"
8130 FOR x=0 TO 5  NEXT x
8140 NEXT n
8150 PRINT AT yf,xf," "
8152 IF vida=1 THEN GO TO 8170
8154 PRINT AT 19,pos," "
8160 LET pos=pos-2
8170 LET vida=vida-1
8180 IF vida=0 THEN LET fin=0  G
O TO 1000
8190 LET yf=15  LET xf=1
8200 PRINT AT yf,xf; INK 4;"♟"
8202 LET subir=0  LET peldano=0
8204 LET salto=1
8210 RETURN
8220 REM  SUB. SALTO
8222 IF ATTR (yf,xf+salto)=50 TH
EN GO SUB 8100  RETURN
8224 PRINT OVER 1, BRIGHT 1,AT y
f,xf,"♟"
8230 LET xf=xf+salto  LET yf=yf-
1
8240 PRINT OVER 1, INK 4,AT yf,x
f,"♟"
8250 IF ATTR (yf+1,xf)=6 OR ATTR
 (yf,xf+salto)=50 THEN GO SUB 81
00  RETURN
8252 GO SUB 8500
8260 PRINT OVER 1, BRIGHT 1,AT y
f,xf,"♟"
8270 LET xf=xf+salto  LET yf=yf-
1
8280 PRINT OVER 1, INK 4,AT yf,x
f "♟"
8290 IF ATTR (yf,xf+salto)=50 TH
EN GO SUB 8100  RETURN
8300 GO SUB 8500
8310 PRINT OVER 1, BRIGHT 1,AT y
f,xf,"♟"
8320 LET xf=xf+salto  LET yf=yf
8330 PRINT OVER 1, INK 4,AT yf,x
f,"♟"
8340 IF ATTR (yf,xf+salto)=50 TH
EN GO SUB 8100  RETURN
8350 PRINT OVER 1  BRIGHT 1,AT y
f,xf,"♟"
8370 LET xf=xf+salto  LET yf=yf+
1
8380 PRINT OVER 1  INK 4;AT yf x
f,"♟"
8390 IF ATTR (yf+1,xf)=6 OR ATTR
 (yf,xf+salto)=50 THEN GO SUB 81
00  RETURN
8400 PRINT OVER 1, BRIGHT 1 AT y
f,xf,"♟"
8410 LET xf=xf+salto. LET yf=yf+
1
8420 PRINT OVER 1, INK 4;AT yf,x
f,"♟"
8430 RETURN
8500 REM  SUB. REC. LLAVES
8510 IF ATTR (yf-1,xf+salto)=66
THEN PRINT AT yf-1,xf+salto," ".
 GO TO 8600
8520 IF ATTR (yf,xf+salto)=66 TH
EN PRINT AT yf xf+salto;" "  GO
TO 8600
8530 IF ATTR (yf-1,xf+salto)=67
THEN PRINT AT yf-1,xf+salto;" ".
 GO TO 8610
8540 IF ATTR (yf,xf+salto)=67 TH
EN PRINT AT yf,xf+salto," ". GO
TO 8610
8550 IF ATTR (yf-1,xf+salto)=68
THEN PRINT AT yf-1,xf+salto;" "
 GO TO 8620
8560 IF ATTR (yf,xf+salto)=68 TH
EN PRINT AT yf,xf+salto," "  GO
TO 8620
8570 IF ATTR (yf-1,xf+salto)=69
THEN PRINT AT yf-1,xf+salto,"
 GO TO 8630
8580 IF ATTR (yf,xf+salto)=69 TH
EN PRINT AT yf,xf+salto," ". GO
TO 8630
8590 RETURN
8600 PRINT FLASH 1, PAPER 6, INK
 2,AT 15,27,"▮"  RETURN
8610 PRINT FLASH 1, PAPER 6, INK
 2,AT 11,27,"▮"  RETURN
8620 PRINT FLASH 1; PAPER 6; INK
 2,AT 7,4,"▮"  RETURN
8630 PRINT FLASH 1, PAPER 6, INK
 2,AT 3,4 "▮"  RETURN
9000 REM  SUB. GRAFICOS
9002 FOR n=USR "a" TO USR "j"+7
9010 READ dato
9020 POKE n,dato
9030 NEXT n
9040 DATA 252,252,252,0,231,231,
231,0
9050 DATA 126 66 66,66,126 66 66
,66
9060 DATA 4,10,17,10 20,32,80,32
9070 DATA 0,10,4,10,16,32,64,0
9080 DATA 0,24,60,60,24,60,60,0
9090 DATA 195,36,126,219,255,66,
126,219
9100 DATA 24 66 126 26,24,60,36,
102
9110 DATA 0 0,0 165 153,90 126,1
26
9120 DATA 124 124,124,124 56,16,
16,124
9130 DATA 127 119,119 65,119,119
,54,28
9140 RETURN
9200 REM  CARATULA
9210 PLOT 0 0
9220 DRAW 0,175  DRAW 255,0
9230 DRAW 0,-175  DRAW -255,0
9240 PRINT AT 1,0,"                0 M
ICROHOBBY                "
9250 PRINT AT 18,0,"                Por R
afael Prades             "
9260 PRINT AT 7,11 'PALITROQUE
AT 10,13,' LOS  AT 13,10 'TROG
LODITOS'
9270 PRINT #0,AT 1,0,'Quieres  a
s instrucciones  (S/N)"  PAUSE 0
9280 IF INKEY$="n" THEN CLS . RE
TURN
9290 IF INKEY$= s  THEN GO TO 93
00
9300 GO TO 9280
9310 CLS
9320 PRINT AT 0,2,'Palitroque, e
s encargado de ba'''yar a los s
iranos del castil o .''
9330 PRINT 'para recoger las arm
as y objetos''''personales del r
ey  "Gumersindo ""  que se va s
 las Cruzadas.'''
9340 PRINT "  La mision de Palit
roque no es'''''sencilla, ya que
las habitacio-''''nes se encuent
ran cerradas.'''
9350 PRINT "  Palitroque debera
recoger las''''llaves y tener cu
idado con los''''terribles Trogl
odocitos."
9360 PRINT #0,AT 1,1;"Pulsa una
tecla para continuar"  PAUSE 0
9370 CLS
9380 PRINT AT 0,4,"PERSONAJES"
9390 PRINT AT 1,4,"
9400 PRINT BRIGHT 1; INK 4,AT 3,
4 "♟  Palitroque"
9410 PRINT BRIGHT 1; INK 6,AT 5
4,"■  Troglocitos"
9420 PRINT AT 8,4;"OBJETOS"
9430 PRINT AT 9,4;"
9440 PRINT BRIGHT 1; INK 2,AT 11
,4;"A  Espada Gloriosa
9450 PRINT BRIGHT 1, INK 3,AT 13
,4,"▼  Escudo Protector"
9460 PRINT BRIGHT 1  INK 4,AT 15
,4,"■  Corona Real"
9470 PRINT BRIGHT 1, INK 5,AT 17
,4 "▌  Nerta de los Dioses"
9480 PRINT BRIGHT 1, INK 6,AT 19
,4 "▀  Llaves"
9490 PRINT #0,AT 1,1;"Pulsa una
tecla para continuar"; PAUSE 0
9500 CLS
9510 PRINT AT 0,4:"CONTROLES"
9520 PRINT AT 1,4,"
9530 PRINT AT 3,4,"O - IZQUIERDA
"
9540 PRINT AT 5,4,"P - DERECHA"
9550 PRINT AT 7,4 "Q - SUBIR"
9560 PRINT AT 9,4  A - SALTAR"
9570 PRINT AT 12,4,"S - Para e
juego"
9580 PRINT AT 14,4 "C - Continua
"
9590 PRINT #0,AT 1,1,"Pulsa una
tecla para comenzar"  PAUSE 0
9600 CLS . RETURN
```

sar la tecla «Ø».

— Para retornar al modo anterior, pulsa la tecla «9».

También pueden utilizarse los «GDU», haciendo referencia a su correspondiente código «ASCII». Por ejemplo, para visualizar el gráfico asignado a la letra «A» utiliza:

```
PRINT CHR$ 144
```

para utilizar otro gráfico consulte la tabla de la página 41.

Al estar situada la zona de memoria de los «GDU» por encima de una *variable del sistema* conocida por el nombre de «RAMTOP», al ejecutar una sentencia del tipo «NEW» se borra la zona de memoria destinada para almacenar nuestro programa BASIC, pero en cambio, permanecen *inalterables* nuestros gráficos, a no ser que desconectemos el ordenador o hagamos un RESET.

Programas de aplicación

El programa número «1» nos permite conocer cuales son los GDU que tenemos almacenados en ese momento en el ordenador y a qué letras están asignados.

El programa «2» genera como GDU una serie de letras y símbolos utilizados en el idioma español que no existen en el teclado del Spectrum, como por ejemplo, la «ñ», la apertura de interrogación «¿», la u con diéresis «ü», etc. Al pulsar una tecla se ejecuta la sentencia NEW que nos borra el programa, pero nos respeta la zona de memoria de los GDU; podemos comprobarlo pasando a modo G y pulsando cualquier tecla de la «A» a la «J».

Esta aplicación nos permite confeccionar textos en español.

Grabación de GDU

Podemos grabar en cinta la zona de memoria donde están almacenados los GDU, de esta manera podemos utilizarlos en otra ocasión sin necesidad de tenerlos que definir de nuevo.

La estructura de la sentencia «SAVE» es algo distinta de la utilizada en la grabación de programas, ya que debe especificarse en este caso la dirección de memoria a partir de la cual se desea grabar, así como la longitud en «bytes»:

```
SAVE (nombre) CODE comienzo,
longitud
```

La palabra clave «CODE» identifica que no es la zona de memoria donde está almacenado el programa lo que se desea grabar, sino la relacionada en los parámetros «comienzo» y «longitud».

Ejemplo:

```
SAVE (gdu1) CODE USR (a), 168
```

De esta manera, se almacenarán en cinta los 21 posibles GDU. Si por el contrario deseáramos grabar los GDU correspondientes a las letras «C» a «I», ambos inclusive, utilizaríamos:

```
SAVE (gdu2) CODE USR (C), 56
```

ya que 56 es el resultado de multiplicar 7 gráficos por 8 bytes cada uno.

Para realizar el proceso inverso, es decir, almacenar en memoria los gráficos grabados en cinta, podemos utilizar cualquiera de estas opciones:

a) Si el siguiente programa a leer, grabado con «CODE» es el especificado:

```
LOAD "" CODE
```

b) Especificando el nombre:

```
LOAD (gdu2) CODE
```

c) Especificando la dirección de comienzo:

```
LOAD (gdu2) CODE USR (c)
```

Este método es más correcto ya que es independiente de la cantidad de memoria que posea el ordenador, por lo tanto él calcula la nueva dirección de carga.

d) Especificando también la longitud:

```
LOAD (gdu2) CODE USR (c), 56
```

Lectura de los GDU

El programa número «3» nos visualiza en la pantalla las direcciones de cada «byte» de un GDU, así como su contenido.

El correspondiente gráfico nos aparece en la parte inferior de la pantalla.

Programa generador de GDU

En las cintas demostración que acompañan tanto al Spectrum 16 o 48 K como el Plus, vienen grabados unos programas con los que se pueden generar con facilidad los GDU. Estos cuentan con una serie de opciones que permiten generar, modificar, grabar o leer cualquier GDU, y asignarlo a la letra que se desea.

Programa

El programa número «4», que da fin a este capítulo, es una aplicación de los GDU a los juegos.

Las instrucciones son sencillas.

El personaje principal se maneja con las siguientes teclas:

```
O – Izquierda
P – Derecha
Q – Subir
A  Saltar
```

Hay otras dos opciones que permiten parar el juego o continuar:

```
S – Para el juego
C  Continúa
```

La misión de «Palitroque», que es el personaje principal, consiste en recoger los diversos objetos que se encuentran diseminados por las habitaciones, pero no es tan sencilla, ya que las habitaciones se encuentran cerradas. Deberá recoger las llaves que se encuentran suspendidas del techo y tener cuidado con unos bichos llamados «Troglocitos», que le impedirán el paso.

«Palitroque» no dispone de ningún arma, el único modo de esquivar a los terribles «Troglocitos» es saltar sobre ellos, pero deberá tener cuidado de no pisarles y no chocarse con las paredes ya que cualquier golpe eliminará una de nuestros cuatro vidas.

Para pasar de un piso a otro disponemos de una escalera por la que se puede subir pero no bajar.

Si conseguimos realizar la misión, el rey «Gumersindo» premiará a «Palitroque» con su mayor tesoro.

La estructura del programa es la siguiente:

1	. Comentario con el nombre del programa
2	: Mensaje de espera parpadeante
3	: Realiza las siguientes tareas Inicialización de las tablas de datos – Inicialización de la función aleatoria – Llamada a la subrutina que define los GDU
4	: Asignación de los colores negro con borde y papel, y blanco para los caracteres. Llamada a la subrutina que visualiza las instrucciones
6-12	. Inicialización de las variables utilizadas en el juego
16	: Utilización de la sentencia «POKE» para inicializar la variable del sistema «FLAGS2» localizada en la dirección 23658 con el valor Ø, de esta forma se selecciona el modo mayúsculas [C] y se simplifica la tarea de detección de teclas pulsadas (INKEY$)
70-90	Visualización de los techos y suelos del castillo
100 120	Visualización de las paredes
122 128	. Visualización de las habitaciones y de las cerraduras
130 180	: Cálculo aleatorio de la posición (X) de la escalera y llamada a la subrutina de visualización
200 270	. Cálculo aleatorio de la coordenada (X) de la llave y visualización de la misma
290	. Visualización de los objetos dentro de las habitaciones
310	: Asignación a las variables «x» e «y» de la posición inicial de «Palitroque»
320	. Visualización de Palitroque.
340 390	: Visualización del recuadro inferior que sirve para el contador de vidas y de objetos.
400 410	. Visualización del número de vidas y de objetos
502	. Inicialización de las variables «paso» e «incremento» utilizadas para el movimiento de los «Troglocitos»
510	Visualización de los «Troglocitos» en los diversos pisos
512	. Comprueba si el «Troglocito» se encuentra situado en la posición próxima a «Palitroque», en caso afirmativo se realiza un salto a la subrutina «atrapa» que entre otras cosas nos resta una vida
520	Comprueba si se pulsa la tecla «q» (subir) y salta a la subrutina «subir»
522	Si no se ha completado el ciclo de subida por la escalera, el programa continúa en la línea 600
530	Comprueba si se pulsa la tecla «p» (derecha), calcula la nueva posición de «Palitroque», indica a la variable «salto» que si se realiza un salto será a la derecha, realiza una llamada a la subrutina «detecta» y comprueba si se han recogido los cuatro objetos
540	Idem con la tecla «O» (izquierda)
550	Comprueba si se pulsa la tecla «a» (saltar) para ir a la subrutina «salto»
560 590	. Si la tecla pulsada es la «S» (parada) se queda en un

GDU "A"



252
252
252
Ø
231
231
231
Ø

GDU "B"

126
66
66
66
126
66
66
66

GDU "C"



4
1Ø
17
1Ø
2Ø
32
8Ø
32

GDU "D"



Ø
1Ø
4
1Ø
16
32
64
Ø

GDU "E"



Ø
24
6Ø
6Ø
24
6Ø
6Ø
Ø

GDU "F"



195
36
126
219
255
66
126
219

GDU "G"



24
88
126
26
24
6Ø
36
102

GDU "H"



Ø
Ø
Ø
165
153
9Ø
126
126

GDU "I"



124
124
124
124
56
16
16
124

GDU "J"



127
119
119
65
119
119
54
28

«GDU» del Programa «Palitroque y los Troglocitos».

bucle esperando que se pulse la tecla «C» (continuar).

600 . Borrado de los «Troglocitos».

610 : Incremento de la posición de los «Troglocitos»

620-630 . Calcula si el próximo movimiento de los «Troglocitos» debe ser a la derecha o a la izquierda.

640 Salto a la visualización de la nueva posición de los «Troglocitos»

1000 . Fin del juego.

1002 1040 · Efectos de color en el borde de la pantalla

1050 : Borrado de la pantalla

1060 : Comprueba por que motivo se ha terminado el juego

1070 : Mensaje en caso de haberse quedado «Palitroque» sin vidas.

1090 . Mensaje en caso de haberse completado la misión.

1100-1130 · Comprueba si se desea jugar otra vez o no.

7000 : Comienzo de la subrutina «detecta».

7010 : Comprueba si la nueva posición está libre o es una escalera.

7022 : Comprueba si la puerta de la habitación está abierta.

7024 : Llamada a la subrutina de coger objetos

7030 7050 . Borra la antigua posición de «Palitroque» y visualiza la nueva

7100 : Comienzo de la subrutina de coger objetos

7110 : Comprueba si el objeto cogido es la «espada gloriosa»

7120 : Idem «escudo protector»

7130 Idem «corona real»

7140 · Idem «néctar de los dioses»

7160 · Aumenta en una unidad el contador de objetos recogidos.

7200 Comienzo de la subrutina subir

7210 7212 · Comprueba si «Palitroque» se encuentra en la escalera.

7230 . Comprueba si al salir de la escalera tropieza con un «Troglocito».

7232 : Incrementa el valor de la variable que almacena el número de peldaños subidos

7240 7260 · Borra y visualiza la nueva posición de «Palitroque» en la escalera

7270 . Comprueba si «Palitroque» ha terminado de subir la escalera

8000 . Comienzo de la subrutina que dibuja la escalera

8010 Dibuja la escalera a partir de las coordenadas «x» e «y»

8100 : Comienzo de la subrutina «atrapa».

8110 8140 : Parpadeo de «Palitroque» al chocar con la pared o al ser atrapado por algún «Troglocito»

8150 . Desaparición del «Palitroque»

8152 8160 . Borrado de una vida en el contador de la parte inferior de la pantalla

8170 · Decremento de una vida.

8180 : Comprueba si «Palitroque» se ha quedado sin vidas

8190 : Inicializa la posición de origen de «Palitroque».

8200 · Visualiza a «Palitroque»

8202-8204 Inicialización de las variables.

8220 Comienzo de la subrutina salto

8222 8430 Comprueba si durante el salto «Palitroque» choca con el muro, es atrapado por algún «Troglocito» o recoge alguna llave

8500 · Comienzo de la subrutina de recogida de llaves.

8510 8520 · Comprueban que se recoge la llave del piso inferior

8530 8540 . Idem. del piso primero.

8550-8560 : Idem del piso segundo

8570-8580 . Idem del piso superior.

8600 . Parpadeo de la cerradura del piso inferior.

8610 : Idem. del piso primero.

8620 : Idem. del piso segundo.

8630 · Idem. del piso superior.

9000 Comienzo de la subrutina que genera los gráficos

9002 9030 · Bucle para la lectura y generación de los GDU.

9040 9130 : Tabla con los datos de los GDU.

9200 Subrutina «Carátula e Instrucciones»

9210-9230 Recuadro de la pantalla.

9240-9260 Mensajes de pantalla

9270 9300 Comprueba si se desea visualizar las instrucciones.

9320-9360 : Primera pantalla de información

9380-9490 : Segunda pantalla de información

9510 9590 . Ultima pantalla de información.

■

SONIDO

El Spectrum tiene capacidad para producir una amplia variedad de notas musicales, con el manejo de una sola instrucción.

Los sonidos son escuchados a través de un altavoz interno, por lo tanto, el volumen es relativamente bajo, aunque puede mejorarse con el empleo de ciertos *periféricos*.

En un ordenador personal esta característica es muy apreciada, ya que da vida a ciertos programas que en un principio podrían parecernos «sosos».

Introduzca en el programa del capítulo anterior, «Palitroque y los troglocitos», las siguientes instrucciones y observe las diferencias:

a) Movimiento de los Troglocitos.

```
511 BEEP Ø.Ø1,  12
602 BEEP Ø.Ø1,, Ø
```

b) Pérdida de una vida.

```
8122 BEEP Ø.Ø1, 12
8132 BEEP Ø.Ø1, 24
```

c) Recogida de una llave.

Antes de la sentencia «RETURN» de las líneas de programa.

```
8600
8610
8620
8630
```

incluir



Amplificador de sonido.

VARIABLE	DIRECCION	VALOR INICIAL
RASP	23608	64
PIP	23609	Ø

RASP: Zumbador de alarma

PIP : Chasquido del teclado

Tabla I.

```
BEEP Ø.Ø1, 48
```

d) Fin de juego.

```
1Ø12 BEEP Ø.Ø1, z
1Ø14 BEEP Ø.Ø1, n
```

```
BEEP
```

Acceso al teclado

LN

MODO E

Z COPY

BEEP SYMBOL SHIFT

PROGRAMA 1

```
 10 REM ****************
        *               *
        * CURSO/BASIC   *
        *               *
        ****************
        *               *
        *    NAVIDAD    *
        *               *
        ****************
 20 FOR c=-12 TO Ø STEP 12
 30 READ nota,duracion
 32 BORDER 7
 40 IF NOT nota THEN RESTORE :
PAUSE 50 : GO TO 70
 50 BEEP duracion/3,nota+c
 52 BORDER 2
 60 GO TO 30
 70 NEXT c
1000 REM TABLA DE DATOS
```

```
1010 DATA 16,4,17,1,16,1,15,1
1020 DATA 16,1,17,4,18,1,19,3
1030 DATA 21,2,23,1,24,1,25,1
1040 DATA 24,1,23,1,21,1,19,6
1050 DATA 12,1,14,1,16,2,16,2
1060 DATA 16,1,21,2,19,1,12,2
1070 DATA 12,2,12,1,19,2,17,1
1080 DATA 16,4,17,1,16,1,14,1
1090 DATA 12,1,14,8,16,4,17,1
1100 DATA 16,1,15,1,16,1,17,4
1110 DATA 18,1,19,3,21,2,23,1
1120 DATA 24,1,26,1,24,1,23,1
1130 DATA 21,1,19,6,12,1,14,1
1140 DATA 16,2,16,2,16,1,21,2
1150 DATA 19,1,24,6,12,1,14,1
1160 DATA 16,2,16,2,21,1.5,11,Ø.
5
1170 DATA 11,1,11,1,12,7,Ø,Ø
```

PROGRAMA 2

```
 10 REM ****************
        *               *
        * CURSO/BASIC   *
        *               *
        ****************
        *               *
        *   DIAFONICA   *
        *               *
        ****************
 20 POKE 23658,Ø
 22 GO SUB 1000
 30 LET duracion=Ø.25
 40 LET tono=Ø
 50 LET tono=(2 AND INKEY$="s")
+(4 AND INKEY$="d")+(5 AND INKEY
```

```
$="f")+(7 AND INKEY$="g")+(9 AND
 INKEY$="h")+(11 AND INKEY$="j")
 60 IF tono=Ø AND INKEY$<>"a" T
HEN GO TO 50
 70 BEEP duracion,tono
 80 GO TO 50
1000 REM RUTINA TONOS
1010 PRINT AT Ø,8;"ESCALA DIAFON
ICA"
1020 PRINT AT 10,2;"do  re  mi
fa  sol  la  si"
1030 PRINT AT 12,3;"a   s   d
f   g   h   j"
1040 PRINT #Ø;AT 1,2;"Toca tu me
lodia preferida"
1050 RETURN
```

Definición

La sentencia «BEEP» activa el altavoz, de manera que suene a una frecuencia proporcional al valor de *semitono* introducido y durante un tiempo determinado.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
BEEP	duración, tono

Ejemplos:

BEEP 1, 3

- BEEP Ø.5, –2
- BEEP 1Ø, nota
- BEEP j, a*2

El parámetro «duración» especifica el tiempo en segundos que dura el tono.

Este valor puede estar comprendido dentro de los márgenes: Ø a 1Ø.

El valor del tono viene expresado en unidades de semitono, teniendo éstas una relación con el «do» central de un piano.

El valor del semitono es positivo si está por encima del «do» central y es negativo si está por debajo

Los valores que pueda tomar el parámetro «tono», deben estar comprendidos dentro de los márgenes: –6Ø a 69.8.

Si se especifican otros valores, tanto por la duración como por el tono, se produce el error:

```
B Integer out of range
```

Introduzca el siguiente programa que le proporcionará todos los valores tonales que es capaz de reproducir el Spectrum; primero en una escala creciente y posteriormente, en una decreciente:

```
10 REM ********************
       *                  *
       * ESCALAS TONALES  *
       *                  *
       ********************
20 FOR n=-60 TO 69
30 BEEP .05,n
40 NEXT n
50 PAUSE 50
60 FOR n=69 TO -60 STEP -1
70 BEEP .05,n
80 NEXT n
```

Durante la ejecución de una sentencia «BEEP» no puede realizarse «BREAK», ya que el sistema operativo no explorará dicha tecla hasta que no termine de ejecutarse; compruébelo con el comando directo:

```
BEEP 1Ø, Ø
```

En el Spectrum, las notas musicales suenan una detrás de otra, por tanto, no pueden programarse composiciones *polifónicas*, aunque pueden simularse con el uso del lenguaje interno del ordenador (C/M, código máquina), ya que al ejecutarse con una mayor velocidad y debido a la acomodación del oído, dos notas seguidas pueden parecernos simultáneas.

Edite y ejecute el programa número «1» que interpreta un conocido tema navideño.

Sintetizador de voz.

PROGRAMA 3

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *  CROMATICA  *
         *             *
         ***************

  20 POKE 23658,0
  22 GO SUB 1000
  30 LET duracion=0.25
  40 LET tono=0
  50 LET tono=(1 AND INKEY$="w")
+(2 AND INKEY$="s")+(3 AND INKEY
$="e")+(4 AND INKEY$="d")+(5 AND
 INKEY$="f")+(6 AND INKEY$="t")+
(7 AND INKEY$="g")+(8 AND INKEY$
="y")+(9 AND INKEY$="h")+(10 AND
 INKEY$="u")+(11 AND INKEY$="j")
  60 IF tono=0 AND INKEY$<>"ø" T
HEN GO TO 50
  70 BEEP duracion,tono
  80 GO TO 50
1000 REM [ESCRIBE NOTAS]
1010 PRINT AT 0,8,"ESCALA CROMAT
ICA"
1020 PRINT AT 12,0;"do   re   mi
  fa   sol   la   si"
1030 PRINT AT 14,1,"a    s    d
   f    g    h    j"
1040 PRINT AT 8,2,"w#   e#
 t#   y#   u#"
1050 PRINT AT 10,3,"w    e
   t    y    u"
1060 PRINT #0;AT 1,2;"Toca tu me
lodia preferida"
1070 RETURN
```

PROGRAMA 4

```
   1 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         * DOS CRUCES  *
         *             *
         ***************

  10 BORDER 2: PAPER 2: CLS
  12 LET duracion=0.6
  14 LET escala=12
  20 REM [DEFINICION NOTAS]
  30 LET do=escala
  40 LET do5=escala+1
  50 LET re=escala+2
  60 LET re5=escala+3
  70 LET mi=escala+4
  80 LET fa=escala+5
  90 LET fa5=escala+6
 100 LET sol=escala+7
 110 LET sol5=escala+8
 120 LET la=escala+9
 130 LET la5=escala+10
 140 LET si=escala+11
 150 REM [DEFINICION DURACION]
 160 LET negra=duracion
 170 LET redonda=negra*4
 180 LET blanca=negra*2
 190 LET corchea=negra/2
 200 LET semicorchea=negra/4
 210 REM [CICLO PRINCIPAL]
 220 RESTORE
 230 READ nota,duracion
 232 BORDER 1
 240 IF NOT nota AND NOT duracio
n THEN BORDER 2: PAUSE 0: STOP
 250 BEEP duracion,nota
 252 BORDER 6
 260 GO TO 230
 270 REM [TABLA DE DATOS]
 272 DATA do,corchea,re,corchea,
re5,corchea,la,negra,sol,corchea
,fa5,corchea,sol,negra,re,blanca
,la5,corchea,la5,corchea,la5,negr
a,la,blanca,sol,corchea,fa5,cor
chea,la,negra,sol,blanca
 280 DATA re,corchea,re,corchea,
re,corchea,re,negra,re,corchea,d
o,corchea,re,blanca
 290 DATA re,corchea,re,corchea,
re,corchea,fa,negra,re5,corchea,
re,corchea
 300 DATA re5,negra,re,blanca,so
l,corchea,sol,corchea,sol,corche
a,sol,negra,sol,corchea,sol,corc
hea
 310 DATA sol,blanca,la,corchea,
la,corchea,la,corchea,la,negra,l
a,corchea,la,corchea,la5,negra,l
a,blanca
 320 DATA re,corchea,re,corchea,
re,corchea,re,negra,re,corchea,d
o,corchea,re,blanca
 330 DATA re,corchea,re,corchea,
re,corchea,fa,negra,re5,corchea,
re,corchea,re5,negra,re,blanca
 340 DATA do,corchea,re,corchea,
re5,corchea,la,negra,sol,corchea
,fa5,corchea,sol,negra,re,negra
 350 DATA la5,corchea,la5,corche
a,la5,negra,la,blanca,sol,corche
a,fa5,corchea,la,negra,sol,blanc
a
 360 DATA re,corchea,sol,corchea
,sol,corchea,sol,negra,sol,corch
ea,si,corchea,do+12,negra,do+12,
blanca
 370 DATA si,corchea,do+12,corch
ea,do+12,corchea,si,corchea,do+1
2,corchea,sol,corchea,la5,semico
rchea,sol5,corchea,sol,blanca
 380 DATA fa5,corchea,fa5,corche
a,fa5,corchea,fa5,negra,mi,corch
ea,re,corchea,mi,negra,re,blanca
 390 DATA fa5,corchea,fa5,corche
a,fa5,corchea,mi,corchea,mi,corc
hea,re,corchea,mi,negra,re,blanc
a
 400 DATA re,corchea,sol,corchea
,sol,corchea,sol,negra,sol,corch
ea,si,corchea,do+12,negra,do+12,
blanca
 410 DATA si,corchea,do+12,corch
ea,do+12,corchea,si,corchea,do+1
2,corchea,sol,corchea,la5,semico
rchea,sol5,corchea,sol,blanca
 420 DATA fa5,corchea,fa5,corche
a,fa5,corchea,fa5,negra,mi,corch
ea,re,corchea,mi,negra,re,blanca
 430 DATA do,corchea,re,corchea,
mi,corchea,la,negra,sol,corchea,
fa5,corchea,la,negra,sol,blanca
 440 DATA 0,0
```

NOTAS		VALOR DE LOS SEMITONOS										
C	DO	-60	-48	-36	-24	-12	0	12	24	36	48	60
C#	DO #	-59	-47	-35	-23	-11	1	13	25	37	49	61
D	RE	-58	-46	-34	-22	-10	2	14	26	38	50	62
D#	RE #	-57	-45	-33	-21	-9	3	15	27	39	51	63
E	MI	-56	-44	-32	-20	-8	4	16	28	40	52	64
F	FA	-55	-43	-31	-19	-7	5	17	29	41	53	65
F#	FA #	-54	-42	-30	-18	-6	6	18	30	42	54	66
G	SOL	-53	-41	-29	-17	-5	7	19	31	43	55	67
G#	SOL #	-52	-40	-28	-16	-4	8	20	32	44	56	68
A	LA	-51	-39	-27	-15	-3	9	21	33	45	57	69
A#	LA #	-50	-38	-26	-14	-2	10	22	34	46	58	
B	SI	-49	-37	-25	-13	-1	11	23	35	47	59	

SOSTENIDO

OCTAVA CENTRAL

Correspondencia entre «notas» y «semitonos» de las diferentes octavas.

Nociones musicales

En este párrafo se van a explicar una serie de conceptos básicos útiles para aquellas personas que deseen programar una melodía en el Spectrum.

Tono

El tono es el grado de elevación del sonido, conocido también como *altura tonal*. Siendo el tono más alto cuando mayor es su *frecuencia* (tono agudo) y más bajo cuando es menor (tono grave).

En una escala *diafónica*, las notas musicales identificadoras del tono son:



Escala diafónica de dos octavas, en clave de sol.

DO
RE
MI
FA
SOL
LA
SI

En cambio en la escala *cromática* son doce:

DO
DO #
RE
RE #
MI
FA
FA #
SOL
SOL #
LA
LA #
SI

El símbolo # es el identificador del *sostenido*.

En un piano las teclas negras son los correspondientes a los sostenidos.

La unidad máxima de altura tonal es el *semitono*. Un semitono es el resultado de dividir una *octava* en doce partes iguales.

Entre dos notas consecutivas hay dos semitonos, excepto entre «MI» – «FA» y «SI» – «DO» que en ambos casos hay un solo semitono.



Escala cromática de una octava y su correspondencia con un piano.

En un pentagrama cada nota viene identificada por la posición que ocupa dentro del mismo.

El programa número «2» convierte el teclado del Spectrum en un piano con escala diafónica y el número «3», en un cromático. Las teclas que deben pulsarse en cada caso están contenidas en las instrucciones del propio programa.



Curso de teoría de la música.

PROGRAMA 5

```
10 REM ****************
       *              *
       * CURSO/BASIC  *
       *              *
       ****************
       *              *
       *  EFECTO 1    *
       *              *
       ****************

20 FOR i=30 TO 0 STEP -1
30 BEEP .005,i
40 NEXT i
```

PROGRAMA 6

```
10 REM ****************
       *              *
       * CURSO/BASIC  *
       *              *
       ****************
       *              *
       *  EFECTO 2    *
       *              *
       ****************

20 FOR a=30 TO 0 STEP -1
30 BEEP .05,20-a
40 NEXT a
50 BEEP .5,-10
```

PROGRAMA 7

```
10 REM ****************
       *              *
       * CURSO/BASIC  *
       *              *
       ****************
       *              *
       *  EFECTO 3    *
       *              *
       ****************

20 FOR a=1 TO 25
30 FOR b=1 TO 10
40 BEEP 0.05,INT (RND*b)-12
50 BEEP 0.05,INT (RND*b)+12
60 NEXT b
70 NEXT a
```

PROGRAMA 8

```
10 REM ****************
       *              *
       * CURSO/BASIC  *
       *              *
       ****************
       *              *
       *  EFECTO 4    *
       *              *
       ****************

20 FOR a=1 TO 10
30 FOR b=10 TO 1 STEP -1
40 BEEP 0.05,a
50 BEEP 0.05,b
60 NEXT b
70 NEXT a
```

Duración

La duración de la nota viene identificada por unos símbolos característicos. Los más utilizados son:

REDONDA
BLANCA
NEGRA
CORCHEA
SEMICORCHEA

La que más dura. es la redonda, la blanca es la mitad que la redonda, la negra es la mitad que la blanca y así sucesivamente.

Por tanto, en cuanto a dura-

PROGRAMA 9

```
10 REM ***************
       *             *
       * CURSO/BASIC *
       *             *
       ***************
       *             *
       *   NAVIDAD   *
       *             *
       *  (TREMOLO)  *
       *             *
       ***************
```

```
 20 FOR c=-12 TO 0 STEP 12
 30 READ nota,duracion
 40 IF NOT nota THEN RESTORE :
PAUSE 50: GO TO 70
 42 LET j=duracion/0.12
 44 FOR x=1 TO j
 50 BEEP 0.01,nota+c
 52 BORDER 2
 54 BEEP 0.01,nota+c+12
 56 BORDER 7
 58 NEXT x
 60 GO TO 30
 70 NEXT c
```

ción relativa se refiere, cuatro negras equivalen a una redonda, a dos blancas, a ocho corcheas o a dieciséis semicorcheas.

Compás

El compás es la separación entre unidades rítmicas, y viene determinado por dos números; el primero, situado en la parte superior del pentagrama, indica el número de partes de un compás y el segundo, situado en la parte inferior, la duración de una de las partes de acuerdo con la siguiente tabla:

NUMERO	DURACION
2	Blanca
4	Negra
8	Corchea

Ejemplo:

En un compás «dos por cuatro», es decir, compuesto por dos partes y cada una con una duración equivalente a una negra, podrían componer el compás cualquiera de las siguientes combinaciones:

- Una blanca
- Dos negras
- Cuatro corcheas
- Una negra y dos corcheas
- Etc.

Utilizando la técnica del programa número «4», para

Teclado musical simulado.

definir las notas y su duración relativa, puede programar cualquier melodía a través de un pentagrama.

Si desea modificar la duración de las notas o la escala, puede hacerlo variando el contenido de las variables «duración» y «escala», teniendo en cuenta que esta última debe tener un valor múltiplo de doce, bien positivo o negativo.

Variables relacionadas

Dentro de las variables del sistema existen dos relacionadas con el sonido, la primera, denominada «RASP», se encuentra localizada en la dirección 236Ø8 y controla la duración del *zumbador de alarma*, esta se activa, por ejemplo, cuando intentamos editar una sentencia de más de 22 líneas.

La otra variable, denominada «PIP» y localizada en la dirección 236Ø9, controla la duración del chasquido del teclado al pulsar una tecla.

Introduzca el siguiente comando directo y observe la diferencia al pulsar cualquier tecla:

```
POKE 23609, 30
```

Estas dos variables pueden tener cualquier valor comprendido entre Ø y 255.

Grabación de sonidos

Si conecta un grabador de



Simbología utilizada en la duración relativa de las notas.



Ejemplos típicos de compases.

cassette en la salida «MIC» del Spectrum podrá grabar cualquier melodía que genere el ordenador, ya que la señal que activa el altavoz también se encuentra presente en dicho conector.

También es posible conectar un amplificador a dicha salida, con lo que aumentará el volumen de la melodía. Si conecta unos auriculares podrá escuchar simultáneamente los sonidos que el ordenador genere, aunque hay

que tener en cuenta que el altavoz interno no se desconecta.

Periféricos

Hay ciertos periféricos o dispositivos que podemos conectar al ordenador y que aumentan las posibilidades sonoras de éste.

— Amplificador de sonido que permite escuchar el sonido generado por el ordenador, a través del altavoz de nuestro receptor de T.V.; de esta manera se dispone de un control de volumen a gusto del usuario.

— Sintetizador de voz que permite al ordenador «hablar» de la misma manera que lo haría un robot. Los sonidos a emitir deben ser asignados a cierta variable de cadena.

Software musical

Aunque no abundantes, existen en el mercado algunos programas musicales; unos son del tipo didáctico y permiten seguir un curso de «teoría de la música» a través del ordenador. Otro, conocido por el nombre comercial de «Melodian», permite asistir a todas las fases de una composición musical, permitiendo:

```
Escribir partituras
— Ejecutarlas
Imprimirlas
Almacenarlas en cinta
```

El programa viene acompañado de una plantilla especial de cartulina que convierte al Spectrum en un teclado musical simulado.

Efectos sonoros

Los programas «5» a «8» proporcionan diversos efectos sonoros que pueden ser utilizados en nuestros programas.

El programa número «9» proporciona un efecto de «TREMOLO»; debe ser utilizado con la tabla de datos del programa número «1», (Navidad). ■

SENTENCIAS DE GRABACION Y CARGA

El capitulo número tres, "Almacenamiento de programas", fue una breve introducción a la grabación y recuperación de programas BASIC; este va a ser más completo, ya que analizará todos los posibles argumentos de las sentencias:

```
SAVE
VERIFY
LOAD
MERGE
```

```
SAVE
```

Acceso al teclado

RESTORE

MODO K

Definición

La sentencia "SAVE" permite almacenar en cinta cualquier programa escrito en lenguaje BASIC o en "Código Máquina", así como las matrices.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
SAVE	"nombre" tipo

Ejemplo:

— SAVE "carg"
— SAVE "CR" CODE 2Ø4, 2Ø
— SAVE "TØ1/2" LINE 4Ø
— SAVE "Pat" DATA Q ( )

El campo "nombre" debe ir entre comillas y no superar la cantidad de diez caracteres; estos pueden ser letras, números o símbolos.

Ejemplos:

```
"Tragon"
"EMULADOR"
"1234+a"
"$*/?!"
```

A diferencia de las variables, un nombre de programa escrito en minúsculas es distinto de uno en mayúsculas; por tanto los nombres:

```
"COMPILADOR"
"Compilador"
"ComPiLaDor"
```

se refieren a distintos programas.

El campo "tipo" indica qué clase de grabación desea realizar; cuando este se omite, el ordenador interpreta que es la zona de memoria donde está almacenado nuestro programa "BASIC", la que se desea grabar.

Ejemplo:

```
SAVE "ON/OF"
```

De esta manera el programa BASIC denominado "ON/OF" quedará almacenado en cinta

Una forma particular de grabar un programa BASIC, es indicar el número de linea donde se desea que comience la *autoejecución*, así, cuando se realice una carga posterior, no será necesario pulsar "RUN" n, donde "n" es el número de linea.

Ejemplo:

```
SAVE "ON/OFF" LINE 1ØØØ
```

El programa "ON/OFF" se autoejecutará a partir de la linea 1ØØØ. Si se desea que un programa se autoejecute a partir de la primera sentencia, puede grabarse con LINE 1.

Grabación de código máquina

Para grabar C/M (Código Máquina), es decir, los programas escritos en el lenguaje interno del ordenador, se utiliza el tipo "CODE", donde es necesario indicar la dirección de memoria a partir de la cual se desea grabar y la longitud del programa expresada en *bytes*.

Ejemplo:

```
SAVE "S O" CODE Ø, 16384
```

de esta forma se almacena en cinta una copia del Sistema operativo del Spectrum, que comienza en la dirección "Ø"

```
CINTA: MICROHOBBY-4        CARA:  A

N Tipo  Nombre     Comienzo Long.
 1 Prog MICROHOBBY        1   545
 2 Byte CASSETTE      32768  6912
 3 Prog GARDEN            1   237
 4 Byte garden$       32768  6912
 5 Byte GARDEN1       65368   168
 6 Byte GARDEN2       32492    40
 7 Prog GARDEN3           1  8244
 8 Prog SOLADOR           1 20209
 9 Prog CAZA              1  5312
10 Prog RULETA            1 11418
```

Presentación del programa «Listador»

y tiene una longitud de 16384 bytes o 16 Kbytes, por que:

```
1 Kbyte = 1024 bytes
```

Un caso particular, es la grabación de los datos de la zona de memoria correspondiente a la pantalla; ésta es la forma más usual de grabar las carátulas de los programas comerciales, recuerde la presentación de la cinta demostrativa del Spectrum 16 ó 48 K, "HORIZONTES".

Primero deberá dibujar en pantalla el gráfico o texto que desee a base de "PLOT", "DRAW", "CIRCLE" o "PRINT". Cuando esté confeccionado, se podrá grabar en cinta de la forma:

```
SAVE "nombre" SCREEN$
```

La palabra clave "SCREEN$" es equivalente en este caso a:

```
CODE 16384, 6912
```

ya que la dirección de comienzo de la zona de pantalla es 16384 y tiene una longitud de 6912 bytes. Puede utilizar cualquiera de las dos fórmulas posibles.

Para almacenar la zona de memoria correspondiente a los GDU, puede utilizar, como ya se vio en el capítulo correspondiente:

```
SAVE "nombre" CODE USR "a", 168
```

PROGRAMA 1

```
   10 REM ****************
          *               *
          * CURSO/BASIC   *
          *               *
          ****************
          *               *
          *  LISTADOR     *
          *               *
          ****************

   20 REM Comienzo Comet © 1984
   30 CLEAR 29999
   40 BORDER 4: PAPER 4  INK 0: C
LS
   50 LET contador=1
   60 RESTORE  GO SUB 500
   68 REM ENTRADA DATOS
   70 INPUT "Nombre de la cinta >
"; LINE t$
   80 IF LEN t$>15 THEN LET t$=t$
( TO 15)
   90 FOR n=1 TO (15-LEN t$)
  100 LET t$=t$+CHR$ 32
  110 NEXT n
  120 INPUT "Cara > "; LINE f$
  130 IF LEN f$>1 THEN LET f$=f$(
1)
  140 IF f$="" THEN LET f$=CHR$ 3
2
  148 REM CABECERA
  150 LET d$=CHR$ 138+"CINTA "+CH
R$ 32+t$+CHR$ 32+"CARA "+CHR$ 32
+f$+CHR$ 133
  160 LET i$="
"
  170 LET d$=i$+d$
  180 LET i$="
"
  190 LET s$=CHR$ 138+"N Tipo  No
mbre  Comienzo Long."+CHR$ 133
  200 LET d$=d$+i$+s$+i$
  210 FOR n=2 TO 3
  220 PRINT #n,d$
  230 NEXT n
  238 REM LISTADO
  240 LET a$=""
  250 LET j$=STR$ contador
  260 IF LEN j$<2 THEN LET j$=CHR
$ 32+j$
  270 RANDOMIZE USR 30000
  280 FOR n=30021 TO 30030
  290 IF PEEK n>31 AND PEEK n<144
 THEN LET a$=a$+CHR$ PEEK n
  300 IF PEEK n<32 OR PEEK n>143
THEN LET a$=a$+CHR$ 63
  310 NEXT n
  320 LET tipo=PEEK 30020
  330 GO SUB 1000
  340 LET w$=j$+CHR$ 32+t$+CHR$ 3
2+a$+CHR$ 32+c$+CHR$ 32+l$
  350 PRINT w$: LPRINT w$
  360 RANDOMIZE USR 30000
  370 LET contador=contador+1
  380 IF contador>16 THEN PRINT A
T 1,0,d$  RANDOMIZE USR 3190  PR
INT AT 19,0
  410 IF contador>99 THEN LET con
tador=0
  420 GO TO 240
  499 STOP
  500 REM Cargador C/M
  502 FOR n=30000 TO 30013
  510 READ dato
  520 POKE n,dato
  530 NEXT n
  540 RETURN
  550 REM Datos C/M
  560 DATA 62,0,221,33,66,117,17
  570 DATA 17,0,55,205,86,5,201
 1000 REM DATOS DEL PROGRAMA
 1010 IF tipo=0 THEN LET t$="Prog
"
 1020 IF tipo=1 THEN LET t$="DatN
"
 1030 IF tipo=2 THEN LET t$="Dat$
"
 1040 IF tipo=3 THEN LET t$="Byte
"
 1050 LET c$=STR$ (PEEK 30033+256
*PEEK 30034)  LET c$="          "+c$
 LET c$=c$((LEN c$-5) TO LEN c$)
 1060 IF VAL c$>9999 AND tipo<>3
THEN LET c$="
 1070 LET l$=STR$ (PEEK 30031+256
*PEEK 30032)  LET l$="          "+l$
 LET l$=l$((LEN l$-5) TO LEN l$)
 1080 RETURN
```











Diversas pantallas del programa «Directorio».

Grabación de matrices

Para la grabación de matrices se utiliza el tipo "DATA". Ejemplos:

```
SAVE "nombre" DATA X( )
```

– Almacena en cinta el contenido de la matriz numérica "X".

```
SAVE "nombre" DATA N$( )
```

– Almacena en cinta el contenido de la matriz de cadena "N$".

```
VERIFY
```

PROGRAMA 2

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         * DIRECTORIO  *
         *             *
         ***************
  80 GO SUB 4200
  90 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: C
LS
 100 REM ENTRADA
 105 GO SUB 5000
 110 PRINT INVERSE 1;AT 3,12,"CA
RA "; PRINT " ",, PRINT D$(21,1
1 TO 13)
 120 PRINT INVERSE 1;AT 8,1;"NOM
BRE:";, PRINT " ";: PRINT D$(21,
1 TO 10)
 130 PRINT INVERSE 1,AT 11,1,"CO
MENTARIOS:": PRINT
 140 PRINT " ";D$(21,34 TO 63)
 150 PRINT " ";D$(21,64 TO 93)
 160 PRINT " ";D$(21,94 TO 123)
 170 PRINT INVERSE 1;AT 18,1,"PR
OPIETARIO:", PRINT " ", PRINT
D$(21,14 TO 33)
 180 PRINT #0;" PULSE ""ENTER""
PARA CONTINUAR."
 190 PAUSE 0
 200 LET a$=INKEY$
 210 IF CODE a$<>13 THEN BEEP 0.
2,-15: GO TO 190
 215 REM OPCIONES
 220 GO SUB 5000
 240 PRINT AT 3,8;"MENU DE OPCIO
NES"
 250 PRINT AT 4,8;"_____
_____"
 260 PRINT INVERSE 1;AT 8,8,"1",
  PRINT "  PRESENTACION."
 270 PRINT INVERSE 1,AT 11,8,"2"
;: PRINT "  DIRECTORIO."
 280 PRINT INVERSE 1,AT 14,8;"3"
;: PRINT "  EJECUCION."
 290 PRINT INVERSE 1,AT 17,8;"4"
, PRINT "  INFORMACION."
 295 PRINT AT 21,1;"PULSE LA OPC
ION DESEADA."
 300 REM SELECCION
 305 PAUSE 0
 308 PRINT AT 21,0,"
 310 LET a$=INKEY$
 320 IF a$="1" THEN PRINT FLASH
1;AT 8,11,"PRESENTACION.": PAUSE
 75: GO SUB 5000: GO TO 110
 330 IF a$="2" THEN PRINT FLASH
1,AT 11,11,"DIRECTORIO.": PAUSE
75: GO TO 1000
 340 IF a$="3" THEN LET seleccio
n=3: PRINT FLASH 1;AT 14,11,"EJE
CUCION.": PAUSE 75: GO TO 2000
 350 IF a$="4" THEN LET seleccio
n=4: PRINT FLASH 1;AT 17,11,"INF
ORMACION.": PAUSE 75: GO TO 2000
 360 BEEP 0.2,-15: GO TO 295
1000 REM OPCION DIR
1010 GO SUB 4000
1020 PRINT AT 21,0;" PULSE ""ENT
ER"" PARA RETORNAR."
1030 PAUSE 0
1040 LET a$=INKEY$
1050 IF CODE a$<>13 THEN BEEP 0.
2,-15: GO TO 1030
1060 GO TO 215
2000 REM OPCIONES 3 y 4
2010 GO SUB 4000
2020 GO SUB 4300
2030 LET flash=1
2050 GO SUB 4100
2060 PRINT AT 21,1,"PULSE ""ENTE
R"" O ""DELETE"".
2065 PAUSE 0
2070 LET a$=INKEY$
2080 IF a$=CHR$ 12 THEN BEEP 0.0
5,20: LET flash=0: GO SUB 4100
GO TO 2020
2090 IF a$=CHR$ 13 THEN GO TO 21
10
2100 BEEP 0.2,-15: GO TO 2065
2110 CLS : GO SUB 5000
2120 IF seleccion=3 THEN GO TO 2
500
2130 GO TO 3000
2500 REM OPCION LOAD
2510 PRINT AT 3,7;"CARGA DE PROG
RAMAS"
2520 PRINT AT 4,7;"_____
_____"
2530 PRINT INVERSE 1,AT 8,1,"PRO
GRAMA ";: PRINT " ";D$(programa,
1 TO 10)
2540 PRINT INVERSE 1;AT 12,1,"CO
NTADOR:";: PRINT " ";D$(programa
,11 TO 13)
2550 PRINT AT 15,1;"PULSE LA TEC
LA ""PLAY"" DEL CA-"
2560 PRINT AT 18,1,"SSETTE Y A C
ONTINUACION PULSE"
2570 PRINT AT 20,1,"LA TECLA ""E
NTER""."
2580 PAUSE 0
2590 LET a$=INKEY$
2600 IF a$<>CHR$ 13 THEN BEEP 0.
2,-15: GO TO 2580
2610 BEEP 0.05,20
2615 CLS
2620 LOAD D$(programa,1 TO 10)
2990 STOP
3000 REM OPCION TIPOS
3010 PRINT AT 2,10,"INFORMACION"
3020 PRINT AT 3,10,"_____"
3030 PRINT INVERSE 1,AT 7,1,"PRO
GRAMA ";: PRINT " ";D$(programa,
1 TO 10)
3035 PRINT INVERSE 1;AT 10,1;"CO
MENTARIOS:"
3040 PRINT AT 12,1,D$(programa,3
4 TO 63)
3050 PRINT AT 13,1,D$(programa,6
4 TO 93)
3060 PRINT AT 14,1;D$(programa,9
4 TO 123)
3070 PRINT INVERSE 1;AT 17,1;"PR
OGRAMADOR.";: PRINT " ";D$(progr
ama,14 TO 25)
3080 PRINT INVERSE 1,AT 20,1,"FE
CHA ";: PRINT " ";D$(programa,26
 TO 33)
3090 PRINT INVERSE 1,AT 20,22,"C
ONT.";: PRINT " ";D$(programa,11
 TO 13)
3100 PRINT #0;" PULSE ""ENTER""
PARA RETORNAR."
3110 PAUSE 0
3120 LET a$=INKEY$
3130 IF a$<>CHR$ 13 THEN BEEP 0.
2,-15: GO TO 3110
3140 CLS : GO TO 220
3999 STOP
4000 REM SUB. DIR
4005 CLS : BEEP 0.05,20: LET J=-
1
4010 FOR I=1 TO 10
4020 IF I<10 THEN PRINT INVERSE
1;AT I+J,2,I;" ";D$(I,1
TO 10): PRINT INVERSE 1;AT I+J,1
7,I+10;" ";D$(I+10,1 TO
10)
4030 IF I=10 THEN PRINT INVERSE
1;AT I+J,1,I;" ";D$(I,1
TO 10): PRINT INVERSE 1;AT I+J,1
7;I+10," ";D$(I+10,1 TO
10)
4035 LET J=J+1
4040 NEXT I
4050 RETURN
4100 REM SUB. FLASH
4120 IF programa<11 THEN LET x=4
: LET y=(programa*2)-2: GO TO 41
40
4130 LET x=20: LET y=(programa-1
0)*2-2
4140 PRINT FLASH flash;AT y,x;D$
(programa,1 TO 10)
4150 RETURN
4200 REM SUB. ULTIMO
4210 FOR I=1 TO 20
4220 IF D$(I,1 TO 10)="
" THEN LET ultimo=I-1: GO TO 42
50
4230 LET ultimo=I
4240 NEXT I
4250 RETURN
4300 REM SUB. PROGRAMA
4310 PRINT AT 21,1;"TECLEE EL NU
M. DE PROGRAMA."; FLASH 1;">";
PRINT " "
4320 PAUSE 0
4330 LET a$=INKEY$
4340 IF a$<"1" OR a$>"9" THEN BE
EP 0.2,-15: GO TO 4320
4350 PRINT AT 21,30;a$;: BEEP 0.
05,20
4360 LET programa=VAL (a$)
4380 PAUSE 0
4390 LET a$=INKEY$
4400 IF a$=CHR$ 13 THEN GO TO 44
40
4410 IF a$<"0" OR a$>"9" THEN BE
EP 0.2,-15: GO TO 4380
4420 PRINT ;a$;: BEEP 0.05,20
4430 LET programa=programa*10+VA
L (a$)
4435 PAUSE 0
4440 IF programa>ultimo THEN PRI
NT AT 21,30;"  ";: GO TO 4320
4450 RETURN
5000 REM SUB. LOGO
5005 BEEP 0.05,20: CLS
5010 PRINT INVERSE 1;" DIRECTORI
O      © MICROHOBBY "
5020 RETURN
6000 REM CARGA DE DATOS
6010 LOAD "DIR" DATA D$()
6012 CLS
6020 PRINT FLASH 1,AT 10,10;"PAR
E LA CINTA"
6030 PRINT #0;"PULSE UNA TECLA P
ARA CONTINUAR.": PAUSE 0
6040 GO TO 80
```

Acceso al teclado

INT

MODO E

SYMBOL SHIFT

VERIFY

Definición

La sentencia "VERIFY" comprueba que el programa o datos se han grabado correctamente, para ello compara la información de la cinta con la resistencia en memoria.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
VERIFY	"nombre" tipo

Ejemplos:

- VERIFY "CAOCAO"
- VERIFY "HOP" CODE
- VERIFY "S" DATA K ( )



Organización de la tabla de datos utilizada en el programa DIRECTORIO.

— VERIFY "T" DATA M$ ( )

Los campos "nombre" y "tipo" siguen las mismas reglas que en el caso de "SAVE".

a) Verificación de un programa BASIC.

```
VERIFY "nombre"
```

b) Verificación de un programa en C/M o de bytes. Pueden utilizarse cualquiera de estas opciones:

```
VERIFY "nombre" CODE comienzo, longitud
VERIFY "nombre" CODE comienzo
VERIFY "nombre" CODE
```

Existen pequeñas diferencias en cuanto a la forma de verificar de cada una de ellas, siendo la más exacta la primera.

c) Verificación de una matriz numérica.

```
VERIFY "nombre" DATA letra ( )
```

d) Verificación de una matriz de cadena.

```
VERIFY "nombre" DATA letra$ ( )
```

Los programas almacenados como:

```
SAVE "nombre" SCREEN$
        ||
SAVE "nombre" CODE 16384, 6912
```

no pueden verificarse ya que al detectar el ordenador la cabecera de el programa, aparece en pantalla:

```
Bytes: nombre
```

modificando por tanto la memoria de pantalla y dando lugar al correspondiente error.

```
LOAD
```

Acceso al teclado

VAL

MODO K

VAL $

Definición

La sentencia "LOAD" permite cargar en la memoria del ordenador un programa grabado en cinta de cassette.

"LOAD" borra el programa existente en ese momento en el ordenador y sus variables.

La estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
LOAD	"nombre" tipo

Ejemplo:

```
— LOAD "OH"
— LOAD "T" CODE
— LOAD "PP" DATA Z ( )
— LOAD "NT" DATA P$ ( )
```

Los campos "nombre" y "tipo" siguen las mismas reglas que en el caso de "SAVE".

a) Carga de programas BASIC.

```
LOAD "nombre"
```

Si el programa fue almacenado con el tipo "LINE" automáticamente se autoejecutará.

b) Carga de programas en C/M o de bytes.

```
LOAD "nombre" CODE comienzo, longitud
LOAD "nombre" CODE comienzo
LOAD "nombre" CODE
```

como casos específicos puede utilizarse para la carga de pantallas:

```
LOAD "nombre" SCREEN$
```

La forma de cargar en pantalla una información es un tanto peculiar ya que su memoria está distribuida en tres zonas. Primero, se cargan los bytes cero de cada carácter (matriz de 8 por 8 pixel), de la primera zona; a continuación, los bytes uno y así sucesivamente hasta completar la primera zona. Las zonas dos y tres se cargan de la misma manera y al final se incluyen los atributos.

El siguiente programa ayudará a comprender la secuencia de carga de la memoria de pantalla.
y para los GDU

```
10 REM **********************
       *                    *
       * MEMORIA PANTALLA   *
       *                    *
       **********************

20 LET direccion=16384
30 LET longitud=6912
40 FOR n=direccion TO direccion+longitud
50 POKE n,255
60 NEXT n
```

```
LOAD "nombre" CODE USR "a"
```

c) Carga de matrices numéricas.

```
LOAD "nombre" DATA letra ( )
```

d) Carga de matrices de cadena

```
LOAD "nombre" DATA letra $ ( )
```

Al cargar una matriz, bien sea de cadena o numérica, no se borra el programa BASIC existente, pero si el contenido de cualquier matriz que anteriormente estuviera definida con el mismo nombre.

PROGRAMA 3

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *  EDIT/DIR   *
         *             *
         ***************

  12 BORDER 4: PAPER 4: INK 0: C
LS
  14 POKE 23658,8
  20 DIM D$(21,123)
  22 REM DATOS CARATULA
  30 INPUT "NOMBRE DE LA CINTA:
"; LINE A$
  32 IF LEN A$>10 THEN LET A$=A$
( TO 10)
  34 PRINT "NOMBRE          > ",A$
''
  36 LET D$(21,1 TO 10)=A$
  40 INPUT "CARA: "; LINE A$
  42 IF LEN A$>1 THEN LET A$=A$(
1)
  44 PRINT "CARA            > ";A$
'
  46 LET D$(21,11)=A$
  50 INPUT "PROPIETARIO: ", LINE
A$
  52 IF LEN A$>12 THEN LET A$=A$
( TO 12)
  54 PRINT "PROPIETARIO     > ",A$
'
  56 LET D$(21,14 TO 25)=A$
  60 INPUT "COMENTARIOS  ", LINE
A$
  62 IF LEN A$>90 THEN LET A$=A$
( TO 90)
  64 PRINT "COMENTARIOS     > ",A$
  66 LET D$(21,34 TO 123)=A$
  70 PRINT #0,"PULSE UNA TECLA P
ARA CONTINUAR.": PAUSE 0
  80 CLS
  82 REM DATOS PROGRAMAS
 100 FOR X=1 TO 20
 110 INPUT "PROGRAMA  ", LINE A$
 115 IF LEN A$>10 THEN LET A$=A$
( TO 10)
 120 PRINT "PROGRAMA N.",
 122 IF X>9 THEN GO TO 126
 124 PRINT " ";
 126 PRINT X;"  > ";A$''
 130 LET D$(X,1 TO 10)=A$
 140 INPUT "CONTADOR  ", LINE A$
 145 IF LEN A$>3 THEN LET A$=A$(
TO 3)
 150 PRINT "CONTADOR       > ",A
$''
 160 LET D$(X,11 TO 13)=A$
 170 INPUT "PROGRAMADOR. ", LINE
A$
 175 IF LEN A$>12 THEN LET A$=A$
( TO 12)
 180 PRINT "PROGRAMADOR    > ",A
$''
 190 LET D$(X,14 TO 25)=A$
 200 INPUT "FECHA  ", LINE A$
 205 IF LEN A$>8 THEN LET A$=A$(
TO 8)
 210 PRINT "FECHA          > ";A
$''
 220 LET D$(X,26 TO 33)=A$
 230 INPUT "COMENTARIOS. ", LINE
A$
 235 IF LEN A$>90 THEN LET A$=A$
( TO 90)
 240 PRINT "COMENTARIOS    > ",A
$''''
 250 LET D$(X,34 TO 123)=A$
 252 POKE 23658,8
 260 PRINT #0,"MAS PROGRAMAS (S/
N)"
 262 LET A$=INKEY$
 270 IF A$="S" THEN GO TO 300
 280 IF A$="N" THEN GO TO 1000
 290 GO TO 262
 300 CLS
 310 NEXT X
1000 PRINT "<<<<<<< FIN DE EDICI
ON >>>>>>>"
1002 INPUT 0
1010 PRINT #0,"PULSE UNA TECLA P
ARA CONTINUAR.": PAUSE 0
1020 CLS
1022 REM GRABACION DE DATOS
1030 PRINT "INSERTE EN EL CASSET
TE LA CINTA''''DONDE QUIERA GRAB
AR LOS DATOS''''EDITADOS."
1040 PRINT #0,"PULSE UNA TECLA P
ARA GRABAR."  PAUSE 0
1045 CLS
1050 SAVE "DIR" DATA D$()
1060 PRINT "GRABACION DE DATOS E
FECTUADA"
1070 PRINT #0;AT 0,0,"REBOBINE L
A CINTA PARA VERIFICARY PULSE UN
A TECLA": PAUSE 0
1080 CLS
1090 VERIFY "DIR" DATA D$()
1092 CLS
1100 PRINT "VERIFICACION DE DATO
S CORRECTA"
1110 PAUSE 0
```

```
MERGE
```

Acceso al teclado

RND

MODO E

MERGE

SYMBOL SHIFT

Definición

La sentencia "MERGE" permite combinar varios programas BASIC.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
MERGE	"nombre"

Ejemplo:
— MERGE "OK"

El argumento "nombre" sigue las mismas reglas que en el caso de "SAVE".

La secuencia de operación es la siguiente:

a) Cargar el primer programa de la forma acostumbrada.

```
LOAD "nombre"
```

b) Cargar el siguiente de la forma:

```
MERGE "nombre"
```

Si hubiera que combinar más programas, se procedería de la misma manera que en el punto "b".

NOTA

Hay que tener cuidado en que no haya lineas de programa con el mismo número, ya que el resultado podría ser desastroso.

Comodidad de uso

Las sentencias "LOAD", "VERIFY" y "MERGE" tienen cierta particularidad que las permita cargar, verificar o combinar el primer programa que encuentren, aunque no conozcamos su nombre, para ello debemos sustituir el nombre por una cadena vacia.

Ejemplos.

```
LOAD ""
LOAD "" CODE
VERIFY ""
VERIFY "" CODE
MERGE ""
```

Búsqueda de programas

Durante la búsqueda de programas para su carga, verificación o fusión con otros, se van visualizando en pantalla todos aquellos programas o datos que el ordenador va encontrando. Esto puede servirnos de referencia para una mejor localización, ya que podemos utilizar el avance rápido hacia adelante o hacia atras, de nuestro aparato de cassette, para ahorrar tiempo

Referencias

Cuando el ordenador localiza un programa, se nos visualiza en pantalla su nombre, así como una referencia indicativa del tipo de programa; estas pueden ser de cuatro tipos:

a) Programas BASIC.

```
Program: nombre
```

b) Programas en C/M, pantallas o bytes.

```
Bytes: nombre
```

c) Matrices numéricas.

```
Number array: nombre
```

d) Matrices de cadena.

```
Character array: nombre
```

Errores

En el manejo de estas sentencias pueden aparecernos cualquiera de estos errores:

a) Fuera de memoria

```
4 Out of memory
```

Este error se produce cuando no hay suficiente memoria para cargar o combinar un programa, bytes o matrices

b) Nombre de programa inválido.

```
F Invalid file name
```

Ocurre al grabar un programa con un nombre de mas de diez caracteres o al asignarle una cadena vacia.

c) Error de carga en la cinta

```
R Tape loading error
```

Aparece cuando el ordenador no puede cargar un programa o cuando la verificación ha sido incorrecta

Este error puede ser debido entre otras causas a:

- Cabeza lectora del cassette sucia.
- Pilas gastadas en exceso
- Cintas apelmazadas.
- Cintas deterioradas
- Etc

Programas

El programa numero "1" permite conocer el contenido de una cinta de cassette, dándonos información de los programas almacenados, asi como una serie de datos útiles: su comienzo y su longitud. Si tenemos conectada una impresora los datos saldrán simultaneamente

Una vez ejecutado, nos pregunta el nombre que queremos dar a la cinta (max. 15 caracteres) y a continuacion la cara (ó). Posteriormente se pone el cassette, con la cinta, en marcha y a esperar que el ordenador visualice la información según vaya detectando las cabeceras de los programas.

El programa utiliza una pequena rutina en codigo maquina, ya que parte de la información que suministra es inaccesible desde el BASIC

El programa numero "2" es un programa de utilidad que permite conocer el directorio de una cinta, es decir los programas que hay grabados, asi como una serie de datos anexos: Nombre del programador, marcaje del contador del cassette, etc. Tambien permite elegir un programa y cargarlo automáticamente.

Las instrucciones de manejo se encuentran en el propio programa.

Los datos referentes a esa cinta deben ser editados con el programa número "3" que permite confeccionar la información de un máximo de 2Ø programas.

Los programas deben ser grabados en el siguiente orden:

a) El programa número "2" como LINE 6ØØØ.

b) La tabla de datos que genera el programa número "3".

c) A continuación los programas correspondientes a esa cinta. Como el programa "directorio" es el primero de la cinta, para ejecutarlo rebobina la cinta y teclea:

```
LOAD ""
```

```
PROGRAMA N. 2   > QWERTY
CONTADOR        > 123
PROGRAMADOR     > D.F.G.
FECHA           > 23/04/85
COMENTARIOS     > ESTE PROGRAMA
EXPLORA EL TECLADO DEL SPECTRUM
```

Edición de datos con el "EDIT/DIR".

GESTION DE IMPRESORA

Las *impresoras* son unos *periféricos* similares a una máquina de escribir, pero sin teclado incorporado, ya que las órdenes de escritura proceden del ordenador al que están conectadas.

Las utilidades de una impresora son diversas, desde una simple obtención en papel de los listados de programas hasta la confección, por ejemplo, de cartas con un sofisticado "PROCESADOR DE TEXTOS".

En este capítulo se van a explicar aquellas sentencias, que de un modo directo, gestionan las impresoras "ZX" o similares

```
LPRINT
LLIST
COPY
```

```
LPRINT
```

Acceso al teclado

L PRINT

MODO E

PAPER

Definición

La sentencia "LPRINT" realiza la misma tarea que "PRINT" pero obteniendo los resultados por impresora en lugar de la pantalla.

Su estructura general es idéntica a la de "PRINT"; por tanto si tiene alguna duda consulte la página 71 y sucesivas.

Ejemplos:

- LPRINT "ORDENADOR"
- LPRINT a
- LPRINT 3/4 + 7
- LPRINT K$

Con "LPRINT" pueden utilizarse las sentencias auxiliares "AT" y "TAB".

a) LPRINT AT



b) LPRINT TAB



En general, el argumento de "LPRINT" no se imprime directamente, sino que se almacena en una memoria intermedia denominada "BUFFER DE IMPRESION DE LINEA"; cuando este *buffer* se llena, la impresión se realiza.

Ejemplo:



A pesar de que en la línea 4Ø hay una impresión del elemento primero de la variable de cadena a$, ésta no se realiza hasta que se completa el bucle Z (Ø – 31); ya que 32 caracteres son los que se almacenan en la denominada memoria intermedia.

Hay otras ocasiones en las que se realiza la impresión sin estar lleno el buffer:

a) Cuando se utiliza "LPRINT" en comandos directos, independientemente del formato de impresión (coma o punto y coma).

Ejemplos:

```
LPRINT "hola"
LPRINT "pepe"
LPRINT "juan"
LPRINT "pan"
```

b) Dentro de un programa.

— Cuando "LPRINT" no va acompañado de ningún formato.

Ejemplo:

PROGRAMA 1

```
10 REM ***************
       * CURSO BASIC *
       *             *
       ***************
       *             *
       *  IMPRESORA  *
       *             *
       ***************
12 LET longitud=31
20 LET primero=32
30 LET ultimo=63
32 PRINT AT 0,0; INVERSE 1;"
   TEST DE IMPRESORA"
34 PRINT #0;" Pulse una tecla
   para comenzar"
36 PAUSE 0: INPUT 0
40 FOR n=0 TO ultimo
50 LET caracter=primero+n
70 FOR x=caracter+ longitud TO
caracter STEP -1
80 LPRINT CHR$ x;
90 NEXT x
100 NEXT n
102 FOR z=0 TO 5
104 LPRINT
106 NEXT z
110 PRINT AT 21 0; INVERSE 1;"
       FIN DEL TEST"
120 PAUSE 0
```

```
10 LPRINT "casa"
20 LPRINT "paz"
```

— Cuando se requiera una nueva linea por alguno de los siguientes formatos:

COMA

```
10 LPRINT "Erase una vez un lobo"
20 LPRINT "que queria "
```

APOSTROFE

```
10 LPRINT "Peras" "Manzanas"
```

ELEMENTO "AT"

```
10 LPRINT AT 4,5;"ABAJO"
20 LPRINT AT 10,0;"TORUNO
```

Inserte un punto y coma al final de la línea 1Ø y observe la diferencia. Con la sentencia "AT" se ignora el indicativo de número de linea.

ELEMENTO "TAB"

```
10 FOR n = 21 TO 0
20 LPRINT TAB n; "*"
30 NEXT n
```

c) Al finalizar un programa, si se ha quedado algo sin imprimir

```
10 LPRINT "adios"
20 PAUSE 0
```

Al pulsar cualquier tecla, se imprime la cadena "adiós", que se encontraba almacenada en el buffer de impresión.

```
LLIST
```

Acceso al teclado

L LIST

MODO E

FLASH

Definición

"LLIST" es el equivalente a "LIST" en impresora.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
LLIST	nº de linea

Ejemplos:

- LLIST
- LLIST 3O
- LLIST a
- LLIST 5 * b

Cuando el número de linea se omite, el ordenador interpreta que el listado es a partir de la primera linea.

A diferenccia de "LIST" el listado se imprime todo seguido, ya que no aparece el conocido mensaje:

```
scroll?
```

```
@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"!
A@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"
BA@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#
CBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$
DCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%
EDCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&
FEDCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)(
GFEDCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)
HGFEDCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*
IHGFEDCBA@?>=<;:9876543210/.-,+
JIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210/.-,
KJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210/.-
LKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210/.
MLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210/
NMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210
ONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210
PONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543
QPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:98765432
RQPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543
SRQPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:987654
TSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:98765
UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876
```

Ejemplo del programa "Test".

Los listados por impresora son muy convenientes, ya que ayudan en la depuración de programas al poder localizar con mayor facilidad las sentencias.

```
COPY
```

Acceso al teclado

LN

MODO K

BEEP

Definición

La sentencia "COPY" permite sacar por impresora una copia de la imagen visualizada en pantalla.

"COPY" no necesita de ningún argumento para ejecutarse.

La reproducción que hace "COPY" de la pantalla se basa en la impresión de los pixel con color de "tinta", por tanto, no se sorprenda si al intentar realizar un "COPY" del dibujo proporcionado por el programa de la página 227, no se imprime absolutamente nada, ya que está realizado a base de bloques de color "papel" con el carácter "espacio"; si desea imprimirlo, modifique la siguiente línea:

```
1030 PRINT INK color; AT y, x, "■"
```

Tampoco se imprime nada si intenta realizar un "COPY" de los listados que proporciona el ordenador al pulsar la tecla "ENTER", ya que éstos se borran al ejecutarse una sentencia o comando.

Realice prácticas con los ejercicios de las sentencias "PLOT", "DRAW" y "CIRCLE".

Sólo los pixel con color de tinta se imprimen al realizar un "copy".

Programa de utilidad

El programa n.º 1 permite realizar uno de los típicos TEST de impresora, en los que los caracteres se van desplazando hacia la derecha; de esta manera se puede, mediante una rápida ojeada, comprobar el correcto funcionamiento de una impresora.

Otras impresoras

En el mercado existen diversos *Interfaces* para poder acoplar cualquier impresora, que no sea "ZX", al Spectrum.

Los *protocolos* de comunicación más importantes, por los que se rigen estas impresoras, son:

```
CENTRONICS
RS 232
```

El protocolo "CENTRONICS" se base en el envio *paralelo* de la información, mientras que la "RS 232" lo realiza en *serie*.

La mayoria de estos Interfaces ocupan una pequena parte de la memoria del Spectrum y necesitan de un *Software* que las gestione.

Letra Normal de matriz de puntos
Letra Itálica o cursiva
Letra de calidad (NLQ)
Escritura en negrita
Escritura subrayada
Paso de escritura condensado
Paso de escritura "Elite"
Paso de escritura "Pica"
Itálica condensada
Linea con superindices y subindices
La letra mas pequeña posible
Normal expandido
Itálica expandida
Condensado expandido
Itálica condensada expandida

Diversos tipos de letra, proporcionados por una impresora de calidad.

Tipos de Impresora

En la actualidad existe una gran variedad. Atendiendo a su sistema de funcionamiento se pueden clasificar de la siguiente manera:

```
MARGARITA
AGUJAS
TERMICAS
LINEAS
INYECCION DE TINTA
ELECTROSTATICAS
LASER
etc
```

Las impresoras de *Margarita* tienen la ventaja de tener un tipo de letra idéntico al proporcionado por una máquina de escribir, pero tienen el inconveniente de que su velocidad expresada en "cps" (caracteres por segundo) es relativamente baja.

Las impresoras de *agujas* son las más utilizadas en los ordenadores personales, ya que su relación servicio/precio es bastante adecuada.

La velocidad de estas impresoras es superior a las de Margarita, pero su tipo de letra es más imperfecto, ya que las realiza a base de puntos.

Las impresoras *térmicas* también se utilizan en los ordenadores personales; en éstas, el tipo de papel utilizado es especial, ya que cambian de color al calentarse.

El resto de impresoras no son de uso frecuente con ordenadores personales, ya que su precio es bastante elevado y están diseñadas para equipos donde el volumen de impresión es grande; por ejemplo, las de *líneas* imprimen una linea de una sola vez y las de *láser* hasta una página

```
    FIRMWARE  ID: 21066 REV A
    FIRMWARE  ID: 21065 REV A
    GENERATOR  INTERNAL
    1K RAM


    FORM LENGTH                 12 INCH
    BOTTOM  OF FORM SKIP        YES
    LINES PER INCH              6
    CHARACTER PER INCH          10
    CR = CR LF                  YES
    LF AT LINE END              NO
    CHARACTER SET               US ASCII
    SLASHED ZERO                YES
    TEST MODUS                  ROLLING ASCII
                                END OF MENU.


    CHANGE MENU                 YES
CHANGE FORM LENGTH              YES
                     4 INCH     NO
                     5 INCH     NO
                     6 INCH     NO
                     8 INCH     NO
                   8.5 INCH     NO
                    11 INCH     NO
                    12 INCH     NO
                    14 INCH     NO CHANGE
BOTTOM OF FORMAT SKIP           YES
CHANGE PRINT FORMAT             YES
    CHANGE LPI                  YES
                     6          NO
                     8          NO CHANGE
    CHANGE CPI                  YES
                    10          NO
                  12.5          NO
                16 2/3          NO
                    20          NO CHANGE
    CR = CR LF                  YES
    LF AT LINE END              NO
CHANGE CHARACTER SET            YES
    US ASCII                    NO
    UK ASCII                    NO
    FRENCH/BELGIAN              NO
    GERMAN                      NO
    ITALIAN                     NO
    SWEDISH/FINNISH             NO
    DANISH/NORWEGIAN            NO
    SPAÑISH                     YES
    SLASHED ZERO                YES
CHANGE TEST MODUS               YES
    ROLLING ASCII               NO
    GENERATOR TEST              YES
                                END OF MENU.
```

Menú de opciones de impresión programables por el usuario.

Elección de una impresora

A la hora de elegir una impresora deben tenerse en cuenta ciertos factores que intervendrán directamente en su precio.

— La velocidad de impresión en cps.

— Si imprime en dos sentido (bidireccional).

— Número de caracteres por linea.

— Tipo de papel:
  * Rollo
  * Perforado
  * Térmico
  * Hojas

— Tipo de tinta.

— Juegos de caracteres que incorpora.

— Si tiene un sistema de *Fricción* y de *Arrastre* combinado que permite introducir o bien hojas sueltas o bien papel perforado.

— Si imprime en varios colores.

La elección deberá ir en concordancia con el tipo de utilidad a la que se vaya a destinar y con el volumen de trabajo que deberá soportar.

Caracteres de control

La mayoría de las impresoras utilizan algunos caracteres ASCII para cambiar el tamaño de las letras, la distancia entre lineas, el tipo de letra, si deben ir subrayadas o en negrita, etc.

Estos códigos dependen del tipo de impresora, por tanto deberá leer las instrucciones especificas de la que esté manejando; pero en general la forma de introducir estos comandos es:

```
LPRINT CHR$ n
```

donde "n" es el código de control a enviar.

```
US ASCII
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

UK ASCII
 !"£$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
 !"£$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FRENCH/BELGIAN
 !"£$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
àABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ°ç§^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéùè
 !"£$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
àABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ°ç§^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéùè

GERMAN
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
§ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
§ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß

ITALIAN
 !"£$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
§ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ°#é^_ùabcdefghijklmnopqrstuvwxyzàòèì
 !"£$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
§ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ°#é^_ùabcdefghijklmnopqrstuvwxyzàòèì

SWEDISH/FINNISH
 !"Ø#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÉÄÖÅ_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéäöå
 !"Ø#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÉÄÖÅ_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéäöå

DANISH/NORWEGIAN
 !"Ø#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
$ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ_^abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'æøå
 !"Ø#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
$ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ_^abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'æøå

SPANISH
 !"₧$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
áABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZiÑ¿`_éabcdefghijklmnopqrstuvwxyzíñóú
 !"₧$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
áABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZiÑ¿`_éabcdefghijklmnopqrstuvwxyzíñóú

ACTUAL CHARACTERSET SPANISH
```

Diversos juegos de caracteres de una impresora.



Esquema de bloques de una impresora.



Formación del carácter "A" con una impresora de agujas de 9 x 7.

```
- GESTION DE IMPRESORAS -

  Las impresoras son unos periféricos similares a una maquina
de escribir, pero sin teclado incorporado, ya que las ordenes de
escritura proceden del ordenador al que esten conectados.

  Las utilidades de una impresora son diversas, desde la simple
obtencion en papel de los listados de programas hasta la
confeccion, por ejemplo, de cartas con un sofisticado "PROCESA-
DOR DE TEXTOS".
```

Las impresoras son una herramienta imprescindible en un "Procesador de Textos".

INTERFACE-1

El "Interface-1" es un *controlador de periféricos* que permite manejar con el empleo de ciertas sentencias:

— Hasta un máximo de ocho *Microdrives* (unidades de almacenamiento).

— La *red de área local*, mediante la cual se pueden comunicar hasta 64 Spectrum.

— El Interface *RS-232*, para conectar aquellos periféricos que utilicen este protocolo de transmisión de datos en serie.

Prolonga el conector de expansión, de manera que se puedan añadir más periféricos al Spectrum.

Canales y Corrientes

El intercambio de datos entre el Spectrum y sus periféricos se realiza a través de los denominados *canales de comunicación*, (ver pag. 75).

Para identificar una comunicación debe especificarse el *canal* y la *corriente*.

Los canales pueden ser de entrada, salida o de entrada/salida.

ENTRADA:
— Teclado.
SALIDA:
— Pantalla del televisor o monitor.
— Impresora.
ENTRADA/SALIDA:
— Fichero Microdrive.
— Un Spectrum conectado a la red.
— El interface RS-232.

Conexión del Microdrive.

Los distintos indicativos del canal están especificados en la figura adjunta.

El flujo de datos puede llegar a recibirse, de estos canales, por varios caminos o *corrientes;* en total el Spectrum dispone de 16, numerados del # Ø al # 15.

Las corrientes #Ø a #3 tienen una asignación definida por el sistema operativo; las restantes # 4 a # 15 están libres para poder ser definidas por el propio usuario.

Asignación de canales y corrientes

Para poder asignar un "canal" a una «corriente» debe utilizarse la sentencia "OPEN # ".

```
OPEN #
```

Acceso al teclado

GREEN
INV. VIDEO
MODO E

SYMBOL SHIFT
OPEN #

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
OPEN #	corriente, canal

Ejemplos:

a) Asignación de la corriente # 6 a un fichero de la unidad "3" Microdrive denominado "curso".

```
OPEN # 6, "m", 3; "curso"
```

b) Asignación de la corriente # 8 a la estación 4 de la red de área local.

```
OPEN # 8, "n": 4
```

c) Asignación de la corriente # 15 a una impresora conectada al interface RS-232.

```
OPEN #15; "t"
```

d) Para asignar una corriente a cualquiera de los canales: "k" (teclado) "s" (pantalla) o "p" (impresora) debe utilizarse necesariamente el separador "coma"; en los demás canales, puede utilizarse indistintamente "coma" o "punto y coma".

```
OPEN # 5, "s"
OPEN # 7, "p"
OPEN # 10, "k"
```

Desactivación de canales y corrientes

Para quitar la asignación de un "canal" a su correspondiente "corriente", se utiliza la sentencia "CLOSE #".

```
CLOSE #
```

Acceso al teclado

CYAN

⇦

MODO E

SYMBOL SHIFT

CLOSE #



Interior del Microdrive

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
CLOSE #	corriente

Ejemplos.
- CLOSE # 6
- CLOSE # n
- CLOSE # z + 1
- CLOSE # VAL a$

Al realizar la desactivación, los datos que estuvieran almacenados en la memoria intermedia serán transmitidos a su correspondiente canal.

El Microdrive

Es un periférico diseñado para almacenar gran cantidad de datos, con un tiempo de acceso de lectura/escritura superior al proporcionado por un cassette. La información se almacena en unos *cartuchos* intercambiables.

Las operaciones que pueden realizarse con el Microdrive son:

— Formatear o inicializar cartuchos.

— Almacenar y verificar programas en cartucho.

— Cargar programas.

— Borrar *ficheros* de datos y programas.

— Combinar los programas residentes en memoria con los archivados en cartucho.

— Catalogar cartuchos, es decir, obtener un *directorio* o listado de los programas grabados en él.

— Abrir y cerrar ficheros de datos.

— Grabar y leer datos de un fichero.

— Mover datos entre ficheros.

```
FORMAT
```

Acceso al teclado

BLACK

DELETE MODO E

SYMBOL SHIFT

FORMAT

PROGRAMA 1

```
  10 REM ***************
         *             *
         * CURSO/BASIC *
         *             *
         ***************
         *             *
         *   FICHERO   *
         *             *
         ***************

  20 BORDER 4: PAPER 4: INK 0: C
LS
  22 POKE 23658,8
  30 LET ultimo=0
  40 LET e$="": LET f$=""
 100 DIM a$(100,40)
 500 REM MENU
 510 CLS : CLOSE #4
 520 PRINT INVERSE 1,"     FICHE
RO BIBLIOTECARIO     "
 522 PRINT INVERSE 1;AT 5,10;"
OPCIONES"
 530 PRINT AT 9,10,"1 GENERAR"
 540 PRINT AT 12,10;"2 ALMACENAR
"
 550 PRINT AT 15,10;"3 RECUPERAR
"
 552 PRINT AT 18,10,"4 VISUALIZA
R"
 560 PRINT #0;AT 1,4,"Pulse la o
pcion deseada"
 562 PAUSE 0
 570 LET z$=INKEY$
 580 IF z$<"1" OR z$>"4" THEN BE
EP 0.2,-10: GO TO 562
 590 BEEP 0.2,10: GO TO (VAL z$)
*1000
1000 REM GENERAR
1002 IF ultimo=0 THEN GO TO 1020
1004 CLS
1006 IF ultimo>0 AND ultimo<=99
THEN GO TO 1015
1010 IF ultimo>99 THEN PRINT INV
ERSE 1;AT 4,5;" FICHERO  COMPLET
O ";  INVERSE 0;AT 10,7;"2 NUEVO
FICHERO";AT 15,7;"3 MENU OPCIONE
S",#1,AT 1,4;"Pulse la opcion de
seada"
1011 PAUSE 0: LET z$=INKEY$
1012 IF z$="N" THEN BEEP 0.2,10
 DIM a$(100,40): LET ultimo=0  L
ET e$="":  LET f$="":  GO TO 1020
1013 IF z$="M" THEN BEEP 0.2,10
 GO TO 500
1014 BEEP 0.2,-10:  GO TO 1011
1015 PRINT AT 7,8,"2 NUEVO FICHE
RO";AT 14,8;"3 CONTINUAR",#1,AT
1,4;"Pulse la opcion deseada"
1016 PAUSE 0:  LET z$=INKEY$
1017 IF z$="N" THEN BEEP 0.2,10
 DIM a$(100,40):  LET ultimo=0:  L
ET e$="":  LET f$="":  GO TO 1020
1018 IF z$="C" THEN BEEP 0.2,10.
 CLS : GO TO 1020
1019 BEEP 0.2,-10:  GO TO 1015
1020 CLS :  PRINT INVERSE 1,"
   GENERAR FICHA"
1030 PRINT AT 7,0,"NOMBRE "
1040 PRINT AT 14,0,"AUTOR "
1050 FOR n=ultimo+1 TO 100
1052 LET n$=STR$ n+"  "
1054 PRINT AT 0,22;  INVERSE 1,n$
(1 TO 3)
1060 INPUT "Nombre> "; LINE b$
BEEP 0.2,10
1062 IF b$="FIN" THEN GO TO 500
1064 IF b$="" THEN GO TO 1060
1070 IF LEN b$>20 THEN LET b$=b$
(1 TO 20)
1080 PRINT AT 7,9;b$
1090 LET a$(n,1 TO 20)=b$
1100 INPUT "Autor> "; LINE c$: B
EEP 0.2,10
1102 IF c$="" THEN GO TO 1100
1110 IF LEN c$>20 THEN LET c$=c$
(1 TO 20)
1120 PRINT AT 14,9;c$
1130 LET a$(n,21 TO 40)=c$
1140 LET ultimo=ultimo+1
1150 PAUSE 50
1160 PRINT AT 7,9;"
                    "
1170 PRINT AT 14,9;"
                    "
1180 NEXT n
1190 GO TO 500
2000 REM ALMACENAR
2010 CLS
2020 PRINT INVERSE 1;"      GRAB
ACION DE FICHERO     "
2030 PRINT AT 5,0;"NOMBRE " AT
10,0,"FECHA ",AT 15,0,"CLAVE
"
2040 INPUT "Nombre> "; LINE b$
BEEP 0.2,10
2050 IF b$="" THEN GO TO 2040
2060 IF LEN b$>6 THEN LET b$=b$(
1 TO 6)
2070 PRINT AT 5,9,b$
2080 INPUT "Fecha> "; LINE c$: B
EEP 0.2,10
2090 IF c$="" THEN GO TO 2080
2100 IF LEN c$>8 THEN LET c$=c$(
1 TO 8)
2110 PRINT AT 10,9;c$
2112 LET d$=""
2120 FOR n=0 TO 9
2130 PAUSE 0
2140 IF INKEY$=CHR$ 13 THEN BEEP
 0.05,10:  GO TO 2180
2150 LET d$=d$+INKEY$
2160 PRINT AT 15,9+n,"*"
2162 BEEP 0.05,10
2170 NEXT n
2180 PRINT AT 21,0;  INVERSE 1;"
INTRODUZCA EL CART. MICRODRIVE "
: PAUSE 100
2190 PRINT #1;AT 1,1,"Pulse una
tecla para comenzar"  PAUSE 0: I
NPUT 0: BEEP 0.2,10
2200 PRINT AT 21,0;  INVERSE 1;"
 GRABANDO CARTUCHO MICRODRIVE  "
2210 OPEN #4,"m";1;b$+".CLV"
2220 PRINT #4;b$'c$'d$'ultimo-1
2230 CLOSE #4
2240 OPEN #4;"m";1;b$+".DAT"
2250 FOR n=1 TO ultimo
2260 PRINT #4;a$(n)
2262 NEXT n
2270 CLOSE #4
2272 BEEP 0.2,10
2280 PRINT AT 21,0;  INVERSE 1;"
     GRABACION EFECTUADA      "
2290 PRINT #1;AT 1,1;"Pulse una
tecla para retornar"
2300 PAUSE 0: BEEP 0.2,10:  GO TO
 500
3000 REM RECUPERAR
3010 CLS
3020 PRINT INVERSE 1;"      LECT
URA DE FICHERO     "
3030 PRINT AT 5,0;"NOMBRE ",AT
10,0;"CLAVE "
3040 INPUT ;"Nombre> "; LINE b$.
 BEEP 0.2,10
3050 IF b$="" THEN GO TO 3040
3060 IF LEN b$>6 THEN LET b$=b$(
1 TO 6)
3070 PRINT AT 5,9;b$
3072 LET d$=""
3080 FOR n=0 TO 9
3082 PAUSE 0
3090 IF INKEY$=CHR$ 13 THEN BEEP
 0.2,10:  GO TO 3140
3100 LET d$=d$+INKEY$
3110 PRINT AT 10,9+n,"*"
3120 BEEP 0.05,10
3130 NEXT n
3140 PRINT AT 21,0;  INVERSE 1;"
INTRODUZCA EL CART. MICRODRIVE "
  PAUSE 100
3150 PRINT #1;AT 1,1,"Pulse una
tecla para comenzar"  PAUSE 0  I
NPUT 0:  BEEP 0.2,10
3160 PRINT AT 21,0;  INVERSE 1;"
 CARGANDO CARTUCHO MICRODRIVE  "
3170 OPEN #4,"m",1,b$+".CLV"
```

```
3180 INPUT #4, LINE e$, LINE f$,
 LINE g$,ultimo
3190 IF g$<>d$ THEN NEW
3192 LET d$="". LET g$=""
3200 CLOSE #4
3202 DIM a$(100,40)
3210 OPEN #4,"m",1,b$+".DAT"
3220 FOR n=1 TO ultimo
3230 INPUT #4, LINE h$
3240 LET a$(n)=h$
3242 NEXT N
3244 CLOSE #4
3260 PRINT AT 21,0, INVERSE 1,"
     FICHERO CARGADO          "
3262 BEEP 0.2,10
3270 PRINT #1,AT 1,1,"Pulse una
tecla para retornar"
3280 PAUSE 0  BEEP 0.2,10  GO TO
 500
4000 REM VISUALIZAR
4002 CLS   PRINT INVERSE 1,"
VISUALIZACION DE FICHERO     "
4004 PRINT AT 10,10,"■ PANTALLA'
,AT 15,10,"■ IMPRESORA",#1,AT 1,
4,"Pulse la opcion deseada"
4006 PAUSE 0
```

```
4008 IF INKEY$="P" THEN BEEP 0.2
,10, CLS   LET periferico=2: GO
TO 4020
4010 IF INKEY$="I" THEN BEEP 0.2
,10  CLS   LET periferico=3  GO
TO 4014
4012 BEEP 0.2,-10  GO TO 4006
4014 PRINT AT 21,0, INVERSE 1,"
     CONECTE LA IMPRESORA     "
4016 PAUSE 100  PRINT #1," Pulse
 una tecla para continuar"  PAUS
E 0  BEEP 0.2,10  CLS
4020 PRINT #periferico,"■ FICHERO
■",e$,"  FECHA  ",f$,"
4022 FOR n=1 TO ultimo
4030 PRINT #periferico, INVERSE
1,n, INVERSE 0,TAB 4,a$(n,1 TO 2
0)'TAB 4,a$(n,21 TO 40)''
4040 NEXT n
4042 IF periferico=3 THEN FOR n=
1 TO 15  LPRINT   NEXT n
4044 BEEP 0.2,10
4050 PRINT #1,AT 1,1,"Pulse una
tecla para retornar"
4060 PAUSE 0  BEEP 0.2,10  GO TO
 500
```

Definición

La sentencia "FORMAT" permite entre otras cosas, formatear o inicializar un cartucho.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
FORMAT	"m", unidad, "nombre"

Ejemplos:
- FORMAT "m"; 1; "BAS"
- FORMAT "m"; 5; "tron"
- FORMAT "m"; 3; "Aster"
- FORMAT "m"; 8; "BUG"

El indicativo "m" hace referencia al *canal* seleccionado (Microdrive).

El parámetro *unidad* es un número entero comprendido entre 1 y 8, e indica la unidad de Microdrive que deseamos seleccionar.

El parámetro "nombre" es una cadena formada por un máximo de 10 caracteres, e indica al nombre asignado al cartucho; este se visualiza al pedir el *directorio* del cartucho.

El formateado de un cartucho "virgen" debe ser realizado antes de su utilización.

Mientras se realiza la inicialización de un cartucho, el Sistema Operativo chequea las zonas donde no puede LEER o ESCRIBIR, marcándolas, para tenerlas en cuenta en operaciones de acceso posteriores.

ADVERTENCIA

— Al formatear un cartucho con información, ésta se destruye.

— No debe sacarse un cartucho cuando el "LED" indicativo de acceso se encuentra encendido.

— No debe desconectarse el Spectrum con un cartucho insertado en una unidad Microdrive.

En los dos últimos casos deberá procederse a una nueva inicialización del cartucho.

La capacidad de almacenamiento libre de un cartucho formateado es superior a 85 Kbytes, pudiendo llegar hasta 100.

100 Kbytes = 102400 bytes

CAT

Acceso al teclado

GRAPHICS

MODO E

CAT SYMBOL SHIFT

Definición

Permite obtener una lista o catálogo de todos los ficheros almacenados en un cartucho.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
CAT	unidad



Unidad de Microdrive mostrando la correcta inserción del cartucho.

Ejemplos:
- CAT 5
- CAT j
- CAT (n — 1) * 2
- CAT VAL b$

La forma de presentar un catálogo o directorio es la siguiente:

— Nombre asignado al formatear.

— Lista ordenada por orden alfabético de todos los ficheros.

— Capacidad libre expresada en Kbytes.

Utilizando otra estructura se puede enviar el catálogo a otro canal de comunicación.

SENTENCIA	ARGUMENTO
CAT	# corriente, unidad

Ejemplo:

CAT # 3, 5

La anterior instrucción envía el catálogo de la unidad Microdrive número 5 a una impresora del tipo ZX

Grabación y carga

Todas las opciones de grabación y carga de programas en cassettes están disponibles para su utilización con el Interface-1, solamente varía la sintaxis de la instrucción.

GRABACION

SENTENCIA	ARGUMENTO
SAVE	* "m", un dad "nombre"

Ejemplos:
- SAVE * "m"; 2; "cuat"
- SAVE * "m"; 3; "polo"

El símbolo del asterisco indica al sistema operativo que la grabación debe efectuarse a través del Interface —1, y no del cassette.

VERIFICACION

SENTENCIA	ARGUMENTO
VERIFY	* "m", unidad, "nombre"

Ejemplos:
- VERIFY * "m"; 8; "vale"
- VERIFY * "m"; 1; "OKEY"

CARGA

SENTENCIA	ARGUMENTO
LOAD	* "m", un dad, "nombre"

Ejemplos:
- LOAD * "m"; 5; "Pelota"
- LOAD * "m"; 3; "ZX"

COMBINACION

SENTENCIA	ARGUMENTO
MERGE	* m", unidad, "nombre"

Ejemplos:
- MERGE * "m"; 7; "GO"
- MERGE * "m"; 2; "toro"

Borrado de programas

Una operación engorrosa es el borrado de programas en cassette, sin embargo, cualquier programa grabado en Microdrive puede ser borrado con facilidad utilizando el comando "ERASE", que se encarga, entre otras cosas,



Estructura de conexionado.

de modificar el catálogo para que no se visualice el nombre del programa borrado.

```
ERASE
```

Acceso al teclado

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
ERASE	"m"; unidad, "nombre"

Ejemplos:
- ERASE "m"; 1; "pepe"
- ERASE "m"; 5; "BANK"

Ejecución automática

Utilizando el Microdrive y siguiendo unas cuantas reglas podrá ejecutar de forma automática aquel programa que más utilice de un cartucho.

El programa deberá grabarse de la siguiente forma:

```
SAVE * "m", 1, "run" LINE n
```

donde "n" es el número de linea para su autoejecución.

Para utilizar la facilidad de ejecución automática tendrá que:

— Insertar el cartucho en la unidad primera del Microdrive.

— Utilizar el programa después de haber conectado la alimentación del Spectrum o después de haber introducido el comando "NEW".

Teclee el comando "RUN" sin ningún argumento y el programa grabado con el nombre "run" se cargará en la memoria del Spectrum y se autoejecutará.

Protección de ficheros

Básicamente existen tres métodos para proteger sus programas:

a) Quitar la lengueta de plástico situada en uno de los laterales del cartucho. De esta manera no se podrán regrabar o borrar ningún programa.

b) Grabar los programas a proteger con "LINE n". De esta manera no se podrá realizar "MERGE" para visualizar su contenido.

c) Al realizar la grabación de un fichero anteponga el código Ø al nombre

```
SAVE * "m", 1, CHR$ Ø + "nombre"
```

Cuando intente obtener un catálogo del cartucho, el nombre de ese fichero no se visualizará, por tanto deberá recordarlo para poder cargarlo en otra ocasión.

```
LOAD * "m", 1, CHR$ Ø + "nombre"
```

Ficheros de datos

Aparte de los ficheros de programas, el usuario puede abrir y cerrar ficheros de datos tanto para grabación como para lectura.

Apertura de ficheros

Utilizando la sentencia "OPEN # " podemos asignar un fichero Microdrive a una corriente; si el fichero no existe, el sistema operativo interpreta que es de *escritura;* por el contrario, si existe, es de *lectura.*

Por ejemplo:

```
OPEN # 5, "m", 1, "basic"
```

Grabación de datos

Podremos grabar datos en un fichero siempre y cuando haya sido abierto para escritura.

Para grabar datos en un fichero se utiliza la sentencia PRINT.

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	# corriente, datos

Ejemplos:
- PRINT # 5; 2Ø
- PRINT # 5; 3'7'8
- PRINT # 5; a$
- PRINT # 5; 89'b$'n$

Para una posterior lectura, los datos deben ir seguidos del código "ENTER"; para ello introduzcamos los datos uno a uno.

```
PRINT # 5, 3Ø
PRINT # 5, 15
PRINT # 5, 7
```

o utilice el signo del apóstrofe para separarlos

```
PRINT # 5, 3Ø'15'7
```

Los datos no se graban directamente en el cartucho, sino que se almacenan en una memoria intermedia de 512 bytes (Ø,5 Kbytes), cuando ésta se llena, se realiza la transferencia al Microdrive. La grabación se realiza por bloques.



CONECTOR "HEMBRA" TIPO "D"
9 TERMINALES

TERMINAL	NOMBRE
1	NC (NO CONECTADO)
2	TD (TRANSMIT DATA)
3	RD (RECEIVE DATA)
4	DTR (DATA TERMINAL READY)
5	CTS (CLEAR TO SEND)
6	NC
7	MASA
8	NC
9	+9V

Conexión "RS 232".

Cierre de ficheros

Cuando la introducción de datos se termina, el fichero debe cerrarse, ya que de lo contrario no podría efectuarse una lectura posterior.

Al cerrar un fichero se transfieren al Microdrive los datos que estuvieran almacenados en la memoria intermedia.

La forma de cerrar un fichero se realiza utilizando la sentencia "CLOSE # ".

Ejemplo:

```
CLOSE # 5
```

Lectura de ficheros

Para leer datos de un fichero es necesario que esté abierto para lectura.

Los datos se leen utilizando la sentencia "INPUT".

SENTENCIA	ARGUMENTO
INPUT	# corriente variables

- INPUT # 5; a
- INPUT # 5; b$
- INPUT # 5; c; n$; k
- INPUT # 5; LINE T$

Si se leen varios datos seguidos, estos deben ir separados por "punto y coma".

```
INPUT # 5, a, b, n, k$
```

En la lectura de datos de cadena es conveniente utilizar el siguiente formato.

```
INPUT # 5, LINE c$
```

ya que si la cadena contiene comillas, interpretará que son el final de la cadena.

Ampliación de ficheros

Para realizar una ampliación de un fichero de datos ya creado, deberá seguir los siguientes pasos:

- Abrir el fichero antiguo para lectura.
- Abrir un nuevo fichero para escritura.
- Copiar el fichero antiguo en el nuevo.
- Editar a continuación los datos suplementarios en el fichero nuevo.
- Cerrar los dos ficheros.
- Borrar el fichero antiguo.

Ejemplo:

Tenemos un fichero llamado "DATOS" con 2Ø datos y deseamos incluir cinco más:

```
10 84, 32, 15 y 49
```

```
CANALES DE COMUNICACION

"k" = Teclado
"s" = Pantalla
"p" = Impresora
"m" = Microdrive
"n" = Red de area local
"t" = RS232 Texto
"b" = RS232 Binario
```

```
CORRIENTES

#0      Salida y entrada de datos
#1      de la parte inferior de
        la pantalla.

#2      Salida de datos de la par
        te superior de la panta-
        lla.

#3      Salida de datos a traves
        de la impresora.

#4-15 Libres para ser definidos
        por el usuario.
```

a) Abrir fichero antiguo

```
OPEN # 4, "m", 1, "DATOS"
```

b) Abrir fichero nuevo

```
OPEN # 5, "m", 1, "DATOS 1"
```

c) Copiar fichero

```
FOR n = 1 TO Ø
INPUT # 4, dato
PRINT # 5, dato
NEXT n
```

```
BASIC

ASTEROIDE
EDIT
ENSAMBLE
ESTELAR
G.D.U.
KILFREE
LISTADOR
MARTE.COD
PRONOFF
QWERTY
START
TRON.BAS
TRON.COD
VELOZ
ZZZ.ZZZ

24
```

Catálogo de un cartucho "microdrive".

d) Editar nuevos datos

```
PRINT # 5, 10'84'32
PRINT # 5, 15'49
```

e) Cerrar ficheros

```
CLOSE # 4
CLOSE # 5
```

f) Borrar fichero antiguo

```
ERASE "m", 1, "DATOS"
```

Programa

El programa número "1" permite generar un fichero Bibliográfico de hasta 1ØØ títulos de libros con sus correspondientes autores.

Tanto los nombres de los libros como sus autores deberán tener una longitud máxima de 2Ø caracteres.

Para salir de la opción "1" deberá teclearse la palabra "FIN" como título de libro.

La opción "2" permite grabar el fichero en un cartucho Microdrive. Los datos que debemos dar al programa son:

NOMBRE: nombre del fichero hasta seis caracteres, ya que el programa incluye cuatro más, como extensión del mismo.

FECHA: Hasta un máximo de ocho caracteres.

CLAVE: Tiene un máximo de diez caracteres, y permite proteger el fichero contra posibles lecturas de personas no autorizadas.

Los datos se graban en dos ficheros distintos

```
NOMBRE.CLV
NOMBRE.DAT
```

En el primero se graban los datos correspondientes al nombre del fichero, la fecha, la clave y el último elemento almacenado.

En el segundo los datos generados.

```
FICHERO    LIBROS
FECHA      21/06/85

1  LA REGENTA
   CLARIN

2  1984
   ORWELL

3  EL PADRINO
   MARIO PUZO

4  RIMAS Y LEYENDAS
   BECQUER

5  MACBETH
   SHAKESPEARE
```

Programa "Fichero".

La opción "3" permite leer un fichero generado anteriormente para su ampliación o visualización.

Deberemos proporcionar el nombre sin *extensión* y la clave.

Si la clave almacenada en el fichero con extensión "CLV" no coincide con la tecleada, el programa se autodestruye, no permitiendo el acceso a personas que no conozcan la clave.

Por último la opción "4" permite visualizar un fichero, bien sea en pantalla o impresora.

```
MOVE
```

Acceso al teclado

YELLOW

MODO E



Conexión simple entre interfaces RS 232.

Definición

La sentencia "MOVE" transfiere los datos de un canal de comunicación (fuente) a otro distinto (destino).

La estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
MOVE	fuente TO destino

Ejemplos:

- MOVE # 1 TO # 2
- MOVE "m"; 1; "as" TO # 3
- MOVE "m"; 1; "Tn" TO "m"; 2, "Tn"
- MOVE # 1 TO # 3

La "fuente" y el "destino" pueden ser canales o números de corriente.

Esta sentencia es muy útil ya que se puede realizar:

a) Copias de ficheros de datos

```
MOVE "m" 1, "CAN" TO "m",
1, "CAN1"
MOVE "m" 1, "SE1" TO "m", 2
"SET"
```

b) Visualización de ficheros

```
MOVE "m", 1, "TOR" TO # 2
```

c) Impresión de ficheros

```
MOVE "m" 1, "LAR" TO # 3
```

Con "MOVE" no se pueden realizar copias de programas, solamente de ficheros de datos

"MOVE" se encarga de abrir y cerrar lo ficheros, por tanto no es necesario incluir las sentencias "OPEN # " ni "CLOSE # "

La red era local

La red de área local o LAN (Local Area Network) permite conectar hasta 64 Spectrum formando una red de comunicación.

Con el uso de la red se pueden establecer comunicaciones entre los diversos usuarios o *estaciones*

Los periféricos comunes (Microdrive, impresora, floppy, etc.) pueden estar conectados a una sola estación, de manera que todas las demás puedan hacer uso de ellos.

Una vez establecida la red, con sus correspondientes cables, es necesario identificar cada estación, para ello utilice la sentencia "FORMAT".

SENTENCIA	ARGUMENTO
FORMAT	"n", estacion

Ejemplos.

- FORMAT "n"; 2
- FORMAT "n"; VAL N$
- FORMAT "n"; h
- FORMAT "n"; a * 5

La cadena "n" es el indicativo del canal correspondiente a la red, y "estación" en un número entero entre 1 y 64.

Para enviar o recibir programas de la red se utilizan las sentencias "SAVE", "VERIFY", "LOAD" y "MERGE" con las siguientes variacione:

```
SAVE * "n" estacion destino
VERIFY * "n", estación fuente
LOAD * "n", estación fuente
MERGE * "n", estación fuente
```

Como podrá observar, la red no utiliza nombres de programas.

Cuando se desea establecer un diálogo entre una estación y todas las demás, simultáneamente, se utiliza el canal de difusión.

Las estaciones receptoras deben teclear:

```
LOAD * "n", Ø
```

y la transmisora

```
SAVE * "n" Ø
```

Interface RS-232

Con el uso del Interface RS 232, el Spectrum puede dialogar con cualquier periférico que utilice este protocolo de comunicación serie (Impresoras, modem, otro ordenador, etc.).

Es necesario realizar algunos ajustes en el periférico antes de utilizarlo.

— Desactivar el *avance de línea automático.*

— Desactivar el *control de paridad.*

— Seleccionar *ocho bits.*

— Seleccionar un solo *bit de parada.*

— Seleccionar la *velocidad de transmisión,* expresada en *baudios* (bits por segundo), entre cualquiera de las mostradas a continuación.

```
  50      2400
  110     4800
- 300     9600
  600   - 19200
- 1200
```

El Interface RS 232 utiliza dos canales de comunicación:

— El "t" para enviar textos en ASCII.

— El "b" para enviar códigos de ocho bits en binario.

Para utilizar cualquiera de los dos canales primero debe indicar al Spectrum la velocidad de transmisión a la que ha ajustado el periférico.

Ejemplos:

```
FORMAT "t", 2400
FORMAT "b", 600
```

El canal "t" envía el código ASCII de acuerdo al siguiente formato:

— Los códigos del Ø al 31 no se envían, excepto el código 13 (ENTER) que se envía seguido del 1Ø (cursor abajo) es decir, lo que se conoce por "retorno de carro" y "avance de línea".

— Los códigos del 32 al 127 ("espacio" al "copyright") se envían sin ninguna alteración.

— Los códigos 128 al 164 (gráficos) no se envían, en su lugar se envía el código 63 (?).

— Los códigos del 165 al 255 (tokens) se expanden a los códigos 32-127.

Para enviar un listado a una impresora con Interface RS-232 y velocidad de transmisión de 3ØØ baudios, se utilizaría:

```
FORMAT "t" 300
OPEN # 5 "t"
LIST # 5
```

Para recibir datos desde un terminal transmisor con una

velocidad de 96ØØ baudios, sería:

```
10 FORMAT "t", 9600
20 OPEN # 6, "
30 PRINT INKEY$ # 6,
40 GOTO 30
```

El canal "b" se utiliza para enviar los códigos de control a las impresoras, para utilizar un *modem*, etc.

Con el canal «b» se pueden utilizar las sentencias "SAVE" y "LOAD".

```
SAVE * "b"
LOAD * "b"
```

dependiendo de si es transmisor o receptor.

El Spectrum, con el nuevo dispositivo (interface-1) y dos unidades de microdrive, puede acceder a 180 K de memoria externa.

Para enviar un código de control a una impresora, por ejemplo el 18, se utilizaría.

```
OPEN # 7, "b"
PRINT # 7, CHR$ 18
CLOSE # 7
```

LA MEMORIA

Todo lo que introducimos en el ordenador, tiene que almacenarse dentro de alguna forma. Para ello todos los ordenadores disponen de lo que se denomina *memoria*.

Podemos imaginar la memoria de nuestro ordenador como un conjunto de 65536 cajitas, cada una de ellas puede contener un número comprendido entre Ø y 255. Cada cajita tiene, a su vez, un número que actúa como "nombre propio" y la distingue de las demás; la primera casilla se llama "Ø" y la última "65535" Este número se denomina "Dirección" y el número que contienen se denomina "Dato".

El dato contenido en las primeras 16384 cajitas es fijo, no podemos alterarlo; es como si estas cajitas estuvieran cubiertas por un cristal, podemos ver el número que hay en su interior pero no podemos cambiarlo por otro.

En las restantes cajitas, sí podemos alterar el contenido. Veamos ahora las sentencias de Basic que trabajan directamente sobre la memoria.

```
POKE
```

Acceso al teclado

PEEK

MODO K

OUT

Definición

El comando POKE almacena un dato en una dirección de memoria.

Su estructura general es:



Los "chips" que componen la memoria del Spectrum.



Aspecto de la memoria del Spectrum compuesta por 16 chips de RAM dinámica y una de ROM.

SENTENCIA	ARGUMENTO
POKE	Dirección Dato

Ejemplos:
- POKE 233ØØ,255
- POKE 65342,a
- POKE d+38, –37
- POKE h*2, a–25

La dirección ha de estar comprendida entre Ø y 65535 (si bien, intentar "POKEar" en una dirección menor de 16384, no tiene sentido) y el dato ha de estar entre –255 y 255 (un dato negativo equivale a 256 menos ese número).

Si alguno de estos números estuviera fuera de este margen, se produciría el error:

```
B Integer out of range
```

La razón de que no tenga sentido "POKEar" en direcciones inferiores a 16384 es que, como hemos dicho antes, el contenido de estas direcciones no se puede alterar.

```
PEEK
```

Acceso al teclado

PEEK

MODO E

OUT

Definición

La función PEEK devuelve el contenido de una posición de memoria, cuya dirección es el argumento de PEEK.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
PEEK	Dirección

Ejemplos:
- PRINT PEEK 23657
- LET a=PEEK (6ØØØØ+b)
- LET a=PEEK b
- PRINT 17+PEEK 56432

La dirección puede ser cualquier número entero comprendido entre "Ø" y "65535". Si estuviera fuera de este margen, se produciría el error:

```
B Integer out of range
```

Las sentencias POKE y PEEK nos dan un inmenso poder sobre el ordenador al actuar directamente sobre la memoria, ya que todo lo que hace el ordenador depende de los datos almacenados en su memoria.

Tipos de memoria

Existen un gran número de tipos de memoria, ROM, RAM, PROM, EPROM, EAROM, etc. Nuestro ordenador dispone de 16384 (16 K) direcciones o posiciones de memoria ROM y 49152 (48 K) de memoria RAM (en la versión de 16 K, son sólo 16384 posiciones de RAM).

ROM significa "Read Only Memory" (Memoria de sólo lectura), como su nombre indica, es una memoria que sólo se puede leer, y en la que no se puede escribir, su contenido ha sido grabado en fábrica de forma indeleble.

RAM significa «Random Access Memory» (Memoria de acceso aleatorio), en realidad, la ROM también es de acceso aleatorio, ya que podemos leer cualquiera de sus datos sin leer los precedentes, pero a la RAM se la llama así para distinguirla de la ROM, ya que en memoria RAM podemos tanto leer como escribir.

El mapa básico de memoria para ambas versiones sería el representado en la FIGURA 1.

Bit y byte

Hasta ahora hemos dicho que los números se almacenan en las posiciones de memoria, pero no hemos explicado la forma en que se almacena un número determinado.

Se puede imaginar que cada posición de memoria (cajita) es una fila de ocho interruptores, a un interruptor encendido le llamamos "1" y a uno apagado le llamamos "Ø". Cada número comprendido entre "Ø" y "255" se forma por combinación de "unos" y "ceros", es lo que se llama "Notación Binaria". A cada "1" o "Ø" se le denomina "Bit" (abreviatura de "Binary Digit"), y al conjunto de ocho "unos" o "ceros" se le denomina "Byte", por tanto, cada posición de memoria almacena un byte.

La correspondencia entre cada número y su combinación binaria, se haya sabiendo que cada bit tiene un valor determinado según su situación en el byte. Empezando por la derecha, el primer bit vale "1", el segundo vale "2", el tercero "4", y el cuarto "8", y así sucesivamente, cada uno vale el doble del anterior, hasta el octavo que vale "128". Para hayar el valor decimal de un número binario, se suman los valores de los bits que están a "1". Veamos unos cuantos ejemplos:

128	64	32	16	8	4	2	1		
1	Ø	Ø	1	1	Ø	1	Ø	128+16+8+2	– 154
Ø	1	1	Ø	Ø	1	Ø	1	= 64+32+4+1	= 101
1	1	1	1	1	1	1	1	128+64+32+16+8+4+2+1	255
Ø	Ø	Ø	Ø	1	1	1	1	– 8 +4+2+1	= 15

Memoria ROM

El motivo de que la memoria ROM venga grabada de fábrica y sus datos no puedan ser



Figura 1. Mapa de memoria básico de ambas versiones del Spectrum.



Figura 3. La letra "A" tal como está definida en la ROM del Spectrum

alterados, es que contiene lo que se denomina el *"SISTEMA OPERATIVO"* del ordenador, un conjunto de programas escritos en código máquina que permiten al ordenador operar desde el mismo momento en que se conecta.

También contiene la ROM el juego de caracteres, se encuentran a partir de la dirección 15616 y están definidos de la misma forma que los UDG. Como ejemplo, la letra "A" está definida de la forma que puede verse en la FIGURA 3.

Parte del Sistema Operativo del ordenador, lo constituye el denominado *"INTERPRETE DE BASIC"* que es precisamente, el programa que nos permite utilizar este lenguaje para programar el ordenador.

La memoria RAM

En las direcciones que están a continuación de la ROM, se encuentra la memoria RAM. No toda ella está a nuestra disposición, ya que una parte la necesita el ordenador para sus propios datos.

Los primeros 6144 bytes (desde la dirección 16384 hasta la 22527) están ocupados por el archivo de presentación visual, en esta zona se encuentra almacenado todo lo que vemos en la pantalla.

Los 768 bytes siguientes (desde la dirección 22528 hasta la 23295) contienen el archivo de atributos, que almacena los colores de todos los caracteres de la pantalla.

Entre la dirección 23296 y la 23551 (256 bytes) se encuentra la memoria interme dia de impresora. A continuación, entre la 23552 y la 23733 (182 bytes) están las variables del sistema.

A partir de la dirección 23734 se encuentra el área de información para canales; en la versión básica, esta zona ocupa 21 bytes, pero se expande al conectar el INTERFACE 1 y trabajar con MICRODIVE o con la ZX NET.

A continuación, viene la zona donde almacenamos el programa Basic y las variables, la longitud de estas zonas no es fija ya que se van expandiendo a medida que vamos almacenando datos en ellas. Las direcciones de inicio de cada una de estas zonas están contenidas en las variables del sistema CHANS, PROG y VARS que se actualizan continuamente por el sistema operativo.

Hay una serie de zonas más cuyas longitudes y direcciones de inicio tampoco son fijas, pero se encuentran anotadas en las correspondientes variables del sistema. Estas zonas son: Area de edición, zona de trabajo y pila del calculador.

A continuación viene una zona llamada de reserva, que contiene los bytes que no han sido utilizados, y por tanto, se contrae cada vez que se expande cualquiera de las otras zonas. Este área es considerablemente mayor en la versión de 48 K que en la de 16 K.

Todas las zonas que hemos visto hasta ahora se expanden hacia "arriba", pero hay dos zonas por encima del área de reserva que se expanden hacia "abajo", se trata de las pilas de máquina y GO SUB.

Finalmente, los últimos 168 bytes de la RAM se encuentran ocupados por los Gráficos Definidos por el Usuario (UDG).

En la FIGURA 2 se puede ver el mapa de memoria del Spectrum, los números situados a la izquierda son direcciones, y los situados a la derecha indican la cantidad de bytes ocupados por la zona correspondiente en el momento de conectar el ordenador.



Figura 2. Mapa completo de memoria del Spectrum.



Figura 4. Una línea de programa en Basic, tal como se almacena en la zona de programa de la memoria RAM.

Almacenamiento de programas

Ahora vamos a ver como se almacenan en la memoria las líneas de Basic y las variables que introducimos cuando escribimos o cargamos un programa.

A partir de la dirección apuntada por la variable del sistema PROG, se almacena la primera línea del programa. En primer lugar, el número de línea que ocupa dos bytes (el más significativo primero); a continuación, viene la longitud de la línea que también ocupa dos bytes, pero con el orden invertido.

Los siguientes bytes constituyen el texto de la línea propiamente dicha, donde hay un número, está primero su representación ASCII, a continuación el código 14 y después la representación del número en coma flotante, que es la que realmente utiliza el ordenador.

Supongamos la siguiente línea:

```
1Ø LET a=27
```

En el interior de la memoria esta línea quedaría almacenada como se ve en la FIGURA 4.

Variables

La forma en que se almacenan las variables es algo más compleja, ya que depende del tipo de variable de que se trate.

El tipo de variable viene dado por la configuración de los tres primeros bits del primer byte, de la forma siguiente

```
Variable numérica cuyo nombre es
una sola letra Ø11
Variable numérica cuyo nombre son
varias letras 1Ø1
Variable de cadena de caracteres
Ø1Ø
Variable de control de bucle FOR
NEXT 111
Matriz de números 1ØØ
Matriz de caracteres 11Ø
```

A continuación, vamos a ver cada una detenidamente y con algún ejemplo.

Variable numérica cuyo nombre es una sola letra

Ejemplo:

```
a=27
```

a	97	Ø 1 1 Ø Ø Ø Ø 1
27	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	27	Ø Ø Ø 1 1 Ø 1 1
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Variable numérica cuyo nombre son varias letras

En este caso, la última letra tiene el primer bit a "1" para indicar que es el fin del nombre.

Ejemplo:

```
abcd=27
```

a	161	1 Ø 1 Ø Ø Ø Ø 1
b	98	Ø 1 1 Ø Ø Ø 1 Ø
c	99	Ø 1 1 Ø Ø Ø 1 1
d	228	1 1 1 Ø Ø 1 Ø Ø
27	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	27	Ø Ø Ø 1 1 Ø 1 1
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Variable de cadena de caracteres

Los dos bytes que siguen al nombre indican la longitud.

Ejemplo:

```
a$= "HOLA"
```

A	65	Ø 1 Ø Ø Ø Ø Ø 1
Long = 4	4	Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1 Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
H	72	Ø 1 Ø Ø 1 Ø Ø Ø
O	79	Ø 1 Ø Ø 1 1 1 1
L	76	Ø 1 Ø Ø 1 1 Ø Ø
A	65	Ø 1 Ø Ø Ø Ø Ø 1

Variable de control de bucle FOR-NEXT

Los cinco primeros bytes que siguen al nombre indican el valor inicial en coma flotante, los cinco siguientes indican el límite, los cinco siguientes el "paso", los dos siguientes indican la línea donde se ha definido el bucle y el último indica el número de sentencia dentro de la línea.

Ejemplo:

```
1Ø FOR a=1 TO 7 STEP 2
```

a	238	1 1 1 Ø 1 1 1 Ø
valor = 1	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	1	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
límite 7	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	7	Ø Ø Ø Ø Ø 1 1 1
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
paso 2	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	2	Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1 Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
	Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

línea = 10	10 0	0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sent. = 1	1	0 0 0 0 0 0 0 1

Matriz de números

Los dos bytes siguientes al nombre, almacenan la longitud de la variable más sus dimensiones, el siguiente byte contiene el número de dimensiones, a partir de ahí y de dos en dos bytes, se almacenan las dimensiones y a continuación, los elementos en coma flotante, ordenados según los subíndices.

Ejemplo:

```
DIM A(2,2): LET a(1,1)=15
LET a(1,2)=26:
LET a(2,1)=-12: LET a(2,2)=-7
```

a	129	1 0 0 0 0 0 0 1
long = 25	25 0	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dim. = 2	2	0 0 0 0 0 0 1 0
1 dim.	2 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 dim.	2 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a(1,1) = 15	0 0 15 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a(1,2) = 26	0 0 26 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a(2,1) = 12	0 0 12 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a(2,2) = 7	0 0 7 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matriz de caracteres

Los dos primeros bytes que siguen al nombre, indican la longitud de la variable más sus dimensiones, el siguiente indica el número de dimensiones, a continuación vienen las dimensiones, y finalmente, el texto.

Ejemplo:

```
DIM a$ (2,8): LET a$(1)="BASIC"
LET a$(2)="SINCLAIR"
```

a	193	1 1 0 0 0 0 0 1
long. = 21	21 0	0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dim. = 2	2	0 0 0 0 0 0 1 0
1 dim.	2 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 dim.	8 0	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B	66	0 1 0 0 0 0 1 0
A	65	0 1 0 0 0 0 0 1
S	83	0 1 0 1 0 0 1 1
I	73	0 1 0 0 1 0 0 1
C	67	0 1 0 0 0 0 1 1
" "	32	0 0 1 0 0 0 0 0
" "	32	0 0 1 0 0 0 0 0
" "	32	0 0 1 0 0 0 0 0
S	83	0 1 0 1 0 0 1 1
I	73	0 1 0 0 1 0 0 1
N	78	0 1 0 0 1 1 1 0
C	67	0 1 0 0 0 0 1 1
L	76	0 1 0 0 1 1 0 0
A	65	0 1 0 0 0 0 0 1
I	73	0 1 0 0 1 0 0 1
R	82	0 1 0 1 0 0 1 0

Borrado de variables

Ejecute el siguiente programa:

```
10 LET a=27
20 CLEAR
30 PRINT a
```

Verá que se detiene con el informe:

```
2 Variable not found, 30 1
```

La línea 30 no encuentra la variable "a" a pesar de haber sido definida en la línea 10. Lo que ocurre es que la variable ha sido borrada en la línea 20, ésta es una de las utilidades del comando CLEAR.

```
CLEAR
```

Acceso al teclado

Definición

El comando CLEAR borra la pantalla, las variables, restaura la posición de PRINT a la esquina superior izquierda, restaura la posición de PLOT a la esquina inferior izquierda, restaura el puntero de DATA y, caso de tener un argumento numérico, cambia la dirección de RAMTOP si ello fuera posible.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
CLEAR	Nueva RAMTOP

Vuelva a mirar la figura 2 donde se muestra el mapa de memoria, casi al final verá una dirección apuntada por una variable que se llama RAMTOP. Es la dirección más alta que puede utilizar el Basic, algo así como un "límite" del sistema.

Podemos variar la posición de este límite, dentro de unos márgenes, lo cual puede ser muy útil en determinados casos.

Normalmente, por encima de RAMTOP sólo se encuentran los Gráficos Definidos por el Usuario, pero podemos bajar la RAMTOP y hacer sitio para colocar algo que no deseemos que el Basic pueda borrar, por ejemplo, un programa en código máquina. Lo que coloquemos por encima de RAMTOP queda a salvo de borrados incluso con NEW.

Si desea saber en qué dirección se encuentra la RAMTOP de su ordenador, teclee:

```
PRINT PEEK 23730+256*PEEK 23731
```

La respuesta normal será 32599 para el modelo de 16 K, y 65367 para el de 48 K. Tenga en cuenta que algunos interfaces pueden alterar este valor.

Si desea bajar la RAMTOP teclee el comando CLEAR seguido de la nueva dirección. Por ejemplo, supongamos que su versión es de 16 K, en ese caso la RAMTOP estará en 32599. Supongamos ahora que quiere conseguir un espacio libre de 300 bytes, teclee:

```
CLEAR 32299
```

Ahora las direcciones libres van desde la 32300 hasta la 32599, ambas inclusive.

La dirección más baja que puede usar como argumento de CLEAR es 23821, y la más alta es 32767 en la versión de 16 K y 65535 en la de 48 K. Si el argumento de CLEAR está fuera de este margen, obtendrá el informe:

```
M RAMTOP no good.
```

En este caso, CLEAR habrá hecho todo (borrar variables, restaurar punteros, etc.) menos cambiar la RAMTOP.

Cuando se llena la memoria

Es posible que haya tenido ya alguna experiencia de lo que ocurre cuando se llena la memoria de su ordenador, si jugamos un poco con CLEAR bajando mucho la RAMTOP, seremos capaces de verlo claramente. Si tiene el INTERFACE 1, desconéctelo para hacer estas pruebas. Teclee:

```
CLEAR 23850
```

Ahora intente pulsar cualquier tecla, verá que el ordenador no responde, y en su lugar, emite un «pitido» que dura un par de segundas. Hemos bajado tanto la RAMTOP que no le hemos dejado sitio al Basic para trabajar. No tendremos más remedio que desconectar el ordenador y volverlo a conectar de nuevo para que todo vuelva a la normalidad.

El "pitido" que hemos oído es la señal de alarma del Spectrum, indica que la memoria está totalmente llena. Ahora teclee.

```
CLEAR 23900
```

Ahora introduzca las siguientes líneas:

```
10 REM xxxxxxxxxx
20 REM xxxxxxxxxx
30 REM xxxxxxxxxx
```

No se asuste, si cuando ha ido a introducir la línea 30 el ordenador no la ha aceptado, y le ha respondido con el mensaje:

```
G No room for line, 0:1
```

Esto le indica que el área de Basic está llena, y no cabe ninguna línea más. Ahora haga NEW y teclee:

```
10 REM xxxxxxxxxxxxxx
20 REM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Esta vez, no sólo no ha podido introducir la línea 20, sino que ni siquiera ha podido terminarla, cuando llevaba 22 "x" pulsadas e iba a pulsar la 23, el ordenador se ha bloqueado de nuevo con el "pitido", la memoria está tan llena que no hay sitio suficiente en el área de edición para construir la nueva línea. Borre toda la línea 20 pulsando DELETE, e introduzca:

```
CLEAR 24000 NEW
```

Ahora teclee:

```
DIM a(10,10)
```

Al pulsar ENTER, el ordenador le responderá con el

RENUMERADOR - LISTADO ASSEMBLER

```
Direcc.   Cód. Máq.       Listado Assembler
-------   ---------   ----------------------------------
23296     42,83,92          LD HL,(PROG)
23299     17,10,0           LD DE,+0A
23302     229         BUCLE PUSH HL
23303     237,75,75,92      LD BC,(VARS)
23307     237,66            SBC HL,BC
23309     40,18             JR Z,(FINAL)
23311     225               POP HL
23312     114               LD (HL),D
23313     35                INC HL
23314     115               LD (HL),E
23315     35                INC HL
23316     78                LD C,(HL)
23317     35                INC HL
23318     70                LD B,(HL)
23319     9                 ADD HL,BC
23320     35                INC HL
23321     235               EXX DE,HL
23322     1,10,0            LD BC,+0A
23325     9                 ADD HL,BC
23326     235               EXX DE,HL
23327     24,229            JR (BUCLE)
23329     207         FINAL RST 08
23330     255               DEFB +FF
                      PROG EQU +5C53
                      VARS EQU +5C4B
```

Figura 5. Un sencillo renumerador en Código Máquina para el Spectrum.

mensaje.

```
4 Out of memory, 0:1
```

Hemos intentado dimensionar una matriz de 10 por 10, lo que requiere 508 bytes disponibles en el área de variables, pero tenemos tan baja la RAMTOP que no hay espacio suficiente

Este mensaje se presentará cada vez que intente hacer algo para lo que necesite más memoria que la que tiene disponible.

Siempre que utilice CLEAR en un programa, recuerde que además de bajar la RAMTOP, le borrará la pantalla y todas las variables que hubiera definido hasta ese momento, además de restaurarle las posiciones de PRINT y PLOT y el puntero de DATA, de la misma forma que si hubiera ejecutado un RESTORE y un CLS.

Puede utilizar CLEAR sin argumento, que hará todo excepto modificar la RAMTOP.

Programando en código máquina

El Spectrum, al igual que la mayoría de los ordenadores, permite llamar desde el Basic a rutinas escritas en código máquina. El código máquina no es realmente un lenguaje de programación (el lenguaje correspondiente es el Assembler) sino el conjunto de números que, almacenados en las posiciones de memoria, le indican al microprocesador las operaciones que debe ir ejecutando.

En lenguajes de alto nivel, como el Basic, cada comando desencadena la ejecución de cientos de instrucciones en código máquina, pero puede haber cosas que no se pueden hacer en Basic, o que se hacen más deprisa en código máquina, para ello se ha previsto la función USR.

```
USR
```

Acceso al teclado

Definición

La función USR con argumento numérico, ejecuta las instrucciones en código máquina correspondientes a los números almacenados a partir de la dirección apuntada por el argumento, hasta que se encuentre una instrucción RET (código 201), momento en el que devuelve como resultado el contenido del par de registros BC del microprocesador.

Su estructura general es:

FUNCION	ARGUMENTO
USR	Dirección

Los programas en código máquina, normalmente, se escriben primero en Assembler, y luego se traducen por medio de un programa que se conoce con el nombre de "Ensamblador".

En este caso, el mismo ensamblador se encarga de introducir el programa en el ordenador. No obstante, si no

La perfección alcanzada en los juegos comerciales sólo es posible con un dominio absoluto del código máquina.

se dispone de ensamblador, también es posible hacer la traducción "a mano". En este caso, será necesario escribir un pequeño programa en Basic que se encargue de introducir el código máquina que, normalmente, se encontrará en sentencias DATA.

Hay dos formas de almacenar un programa en código máquina, una es bajar la RAMTOP (con CLEAR) y almacenar el programa por encima de ésta, con lo que quedará a salvo de borrados accidentales. Este es el sistema más usado, pero en determinados casos, puede ser interesante meter un programa corto en la memoria intermedia de impresora, si bien hay que tener en cuenta que, en este caso, será borrado por cualquier comando que utilice la impresora, o bien por el comando NEW.

Para ilustrar la velocidad y posibilidades del código máquina, hemos desarrollado una pequeña rutina que permite renumerar las líneas del programa Basic, empezando por la línea 1Ø y siguiendo de 1Ø en 1Ø.

En la FIGURA 5 se muestra el listado del programa en lenguaje Assembler, a la izquierda está la traducción a código máquina.

En este caso hemos preferido almacenar el programa en la memoria intermedia de impresora, con el fin de que las direcciones sean las mismas para 16 y 48 K. No obstante, el programa es "reubicable", lo que quiere decir que puede correr en cualquier posición de memoria.

El siguiente programa en Basic se encarga de introducir el código máquina en memoria:

```
10 LET dir=23296
20 FOR n=1 TO 35
30 READ a: POKE dir,a
40 LET dir=dir+1
50 NEXT n
60 DATA 42,83,92,17,10,0,229,2
37,75,75,92,237,66,48,10,225,114
,35,115,35,78,35,70,9,35,235,1,1
0,0,9,235,24,229,207,255
```

Cuando lo haya ejecutado, puede salvarlo en cinta tecleando:

```
SAVE "renum "CODE 23296,35
```

Cuando tenga un programa Basic en el que las líneas no estén numeradas de 1Ø en 1Ø, cargue este renumerador con:

```
LOAD ""CODE
```

Y cuando lo tenga, teclee:

```
RANDOMIZE USR 23296
```

Deberá obtener el mensaje:

```
Ø OK, Ø:1
```

que le indicará que todo ha ido correctamente; si ahora hace un listado, verá que las líneas están numeradas de 1Ø en 1Ø y empezando por la 1Ø. Tenga en cuenta, no obstante, que los GO TO y GO SUB no habrán sido renumerados, por lo que deberá hacerlo manualmente.

Si desea que la primera línea sea la 1ØØ y que se numeren de 5Ø en 5Ø, teclee:

```
POKE 23300,100
POKE 23323,50
```

En general, la dirección 233ØØ almacena el número de la primera línea (entre Ø y 255) y la dirección 23323 el incremento (también entre Ø y 255).

Si desea que un programa en código máquina se autoejecute, deberá utilizar un pequeño cargador en Basic de la forma:

```
1Ø LOAD ""CODE RANDOMIZE
USR (dirección)
```

que salvará en cinta con SAVE... LINE 1Ø antes del programa en código máquina.■

LOS PERIFERICOS

Un ordenador se compone, básicamente, de una CPU (Unidad Central de Proceso) y de una cierta cantidad de memoria. En el Spectrum, la CPU es el microprocesador Z-8Ø. Este núcleo debe comunicarse con el exterior, para lo cual se sirve de los dispositivos periféricos.

Un periférico es todo dispositivo que se une al ordenador, excepto la CPU y la memoria. Son ejemplos de periféricos, el teclado, la pantalla, el cassette, el joystick, la impresora, el Microdrive, etc.

La CPU se comunica con la memoria a través de los buses de direcciones y de datos, indicando en el bus de control, que quiere acceder a la memoria. Igualmente, para comunicarse con los periféricos utiliza los buses de direcciones y datos, pero esta vez, el bus de control indica que se está accediendo a un periférico. La pantalla es una excepción, ya que la comunicación se hace mediante la ULA que funciona como una segunda "pseudo-CPU" con mayor prioridad.

De la misma forma que cada posición de memoria tiene una dirección, los periféricos tienen también uno o varios números que los definen. Estos números se denominan "ports" (en inglés, "puertos") y cumplen la misma función que las direcciones en la me-

Entre los sistemas de almacenamiento de datos alternativos al cassette se encuentra el wafadrive.

El joystick es especialmente adecuado para los juegos.

moria. Aunque el Z-8Ø sólo puede direccionar 256 ports de entrada/salida, el Spectrum se las arregla de forma ingeniosa para trabajar con números de port superiores a 255.

Las instrucciones que envían y reciben datos a y desde los ports tienen una sintaxis muy similar a las de la memoria (POKE y PEEK). Vamos a verlas a continuación.

```
OUT
```

Acceso al teclado

PEEK MODO E + SIMBOL SHIFT

OUT

Definición

El comando OUT escribe un dato en un port de salida, el número de port se indica mediante la dirección.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
OUT	Dirección, Dato

Ejemplos:
- OUT 254,16
- OUT d,27
- OUT 25+d,a
- OUT 254,a*8

La dirección ha de estar comprendida entre Ø y 65535, y el dato, ha de estar entre –255 y 255 (un número negativo equivale a 256 menos ese número).

Si alguno de estos números estuviera fuera de este margen, se produciría el error:

```
B Integer out of range
```

```
IN
```

Acceso al teclado

CODE MODO E + SIMBOL SHIFT

IN

Definición

La función IN tiene como argumento la dirección de un port, y devuelve como resultado el dato que se encuentra en ese momento en el port.

Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
IN	Dirección

Ejemplos:
- PRINT IN 254
- LET a=IN 32766
- PRINT 27+IN 223
- LET a=IN b

La dirección puede ser cualquier número entero comprendido entre Ø y 65535. Si estuviera fuera de este margen, se produciría el error:

```
B Integer out of range
```

En el Spectrum no se puede utilizar arbitrariamente cualquier port, cada uno tiene su función concreta y existen números de port que no tienen ningún sentido. Para comprender el funcionamiento de los ports es imprescindible atender a la configuración binaria de los buses de direcciones y datos cuando se llama a cada port.

El bus de direcciones está compuesto por 16 bits, y cada uno maneja un determinado periférico. Los bits se numeran del Ø al 15 empezando por la derecha, y precedidos de una "A" para indicar que se trata del bus de direcciones. Así el bit de más a la derecha se denomina "AØ", el siguiente "A1", y así sucesivamente hasta el de más a la izquierda que se denomina "A15".

La configuración binaria que se produce en el bus de direcciones, traducida a decimal, constituye la dirección del port, por ejemplo, la configuración binaria ØØØØØØØ Ø11111110 corresponde al port 254 (uno de los más usados en el Spectrum). El bus de datos está compuesto por 8 bits, la configuración binaria de estos bits, traducida a decimal, constituye el dato que se almacena en el port o que se lee del mismo.

Los ocho bits de la derecha del bus de direcciones (AØ a A7), indican a qué periférico se quiere acceder. Esto se indica poniendo este bit a "Ø" mientras que los demás permanecen a "1", sólo uno de estos bits debe ser "Ø" a la vez, ya que de lo contrario, se podría crear confusión en la ULA al intentar acceder a varios periféricos simultáneamente.

Los ocho bits de la izquierda (A8 a A15) deben ser normalmente cero, sólo se utilizan cuando se desea acceder al teclado, en este caso,



Figura 1. Los ports del teclado en el Spectrum.

Las posibilidades sonoras del Spectrum quedan notablemente mejoradas con el uso de este sintetizador musical de tres canales.

cada uno indica una semifila (las cinco teclas derechas o izquierdas de una fila horizontal). El bit correspondiente a la fila deberá ser "Ø" mientras que los demás permanecerán a "1".

En la FIGURA 1 podemos ver las ocho semi-filas del teclado, a la izquierda está el número de port que se utiliza para leer cada semifila. Este dato varía según se trate de un modelo "ISSUE 2" o "ISSUE 3B". Los datos representados entre paréntesis corresponden al "ISSUE 3B" (Spectrum Plus). Si no hay ninguna tecla pulsada, el dato obtenido sería 255 en el "ISSUE 2" y 191 en el "ISSUE 3B".

En la TABLA 1 se ve la configuración binaria del bus de direcciones para cada uno de estos ports. Finalmente, el



La señal de ancho del Spectrum puede mezclarse con la de vídeo para ser reproducida simultáneamente en T.V.

PROGRAMA 1 es un bucle que permite leer las ocho semi-filas devolviendo los datos de cada una en el "array" a (8) y presentándolos ordenados en la pantalla.

```
65278 : 11111110  11111110
65022 : 11111101  11111110
64510 : 11111011  11111110
63486 : 11110111  11111110
61438 : 11101111  11111110
57342 : 11011111  11111110
49150 : 10111111  11111110
32766 : 01111111  11111110
```



```
10 DIM a(8)  PRINT AT 0,0,
20 FOR n=0 TO 7
30 LET a(n+1)=IN (254+256*(255
-2^n))
40 PRINT "a(",n+1,")=",a(n+1)
50 NEXT n  GO TO 10
```

Ejecute el PROGRAMA 1 y pulse varias teclas, le servirá para ver qué dato entrega cada una en su port correspondiente.

El port 254 es, sin duda, el más usado en la versión básica del Spectrum, la función IN 254 nos sirve para leer la entrada EAR, la señal está presente en el bit D6 del bus de datos.

Si lo utilizamos como salida, podremos controlar el color del borde con los bits DØ, D1 y D2 del bus de datos, ejecute el siguiente programa:

```
10 INPUT "Color del borde ",a
20 OUT 254,a  GO TO 10
```

Tenga en cuenta que el color del borde es temporal, por lo que desaparecerá al pulsar cualquier tecla. Con el siguiente programa podrá conseguir un efecto curioso:

```
10 FOR n=0 TO 7  OUT 254,n
20 NEXT n:  GO TO 10
```

El port 254 sirve también para hacer sonar el altavoz interno, la señal deberá estar presente en el bit D4. Por último, el bit D3 excita la salida MIC.

Otro port muy importante del Spectrum es el 223 ya que nos sirve para leer un joystick tipo Kempston. Si tiene un interface joystick de este tipo, ejecute el PROGRAMA 2. Se trata de un "Tele-Sketch" con el que podrá dibujar por la pantalla, también puede borrar si mantiene apretado el pulsador de "disparo".

En la versión básica del Spectrum, los bits A5, A6 y A7 del bus de direcciones no se usan, por lo que podrá utilizarlos si decide construir su propio interface. Las direcciones adecuadas serán aquellas que hagan que AØ-A4 sean todo "unos", estas direcciones son: 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223 y 255.

PROGRAMA 2

```
10 REM  PROGRAMA 2
20 LET x=128:  LET y=88  LET i=
1
100 PLOT INVERSE i;x,y
110 LET a=IN 223:  GO TO 150-30*
(a<>0)
120 LET i=(a>=16):  LET a=a-16*(
a>16)
130 LET x=x+((a=1 OR a=9 OR a=5
) AND x<255)-((a=2 OR a=10 OR a=
6) AND x>0)
140 LET y=y+((a=8 OR a=9 OR a=1
0) AND y<175)-((a=4 OR a=5 OR a=
6) AND y>0)
150 PLOT x,y
160 GO TO 100
```



Joystick Kempston y un poco de paciencia.

VARIABLES DEL SISTEMA

De la misma manera que un programa Basic utiliza una serie de variables, el Sistema Operativo (que de hecho es un programa escrito en código máquina) utiliza las suyas; son lo que se denomina "Variables del Sistema".

Las Variables del Sistema están todas juntas, y ocupan direcciones de memoria fijas. Tienen nombres, pero el ordenador no los reconoce, su única finalidad es servir a efectos nemotécnicos, para recordarnos su función. El verdadero nombre por el que se hace referencia a una variable en concreto es la dirección de la posición de memoria que ocupa. La TABLA 1 es una lista de todas las variables del sistema ordenadas alfabéticamente, con su dirección en decimal y hexadecimal y el número de bytes que ocupan.

Cuando una variable ocupa más de un byte, el primero contiene el octeto menos significativo y el último, el más significativo, por ejemplo, si el contenido de una variable de dos bytes de longitud fuera "3B4C" (en hexadecimal), el primer byte contendría "4C" y el segundo "3B". Justo al revés de lo que parecería normal, pero éste es el formato que necesita el microprocesador para poder leer los números correctamente.

La mayor parte de las variables ocupan dos bytes. Si desea leer el contenido de una variable cuya dirección es "d", utilice:

```
PRINT PEEK d+256*PEEK (d+1)
```

Y si desea almacenar el número "n" en una variable cuya dirección es "d", utilice:

```
POKE d,n-256*INT (n/256)
POKE d+1, INT (n/256)
```

El PROGRAMA 1 sirve para imprimir el contenido de cualquier variable del sistema, para ello pregunta primero el nombre de la variable, que deberá teclearse tal como aparece en la TABLA 1.

PROGRAMA 1

```
  10 REM  **********************
          *                    *
          *      LECTURA DE    *
          *                    *
          *    VARIABLES DEL   *
          *                    *
          *       SISTEMA      *
          *                    *
          **********************

  20 DEF FN a(d)=PEEK d+256*PEEK
  (d+1)
  30 DEF FN b(d)=FN a(d)+65536*P
EEK (d+2)
 100 REM  CARGA DATOS
 110 DIM a$(68,6)  DIM b$(68,6).
 DIM c$(1,6)  RESTORE 8000  CLS
 120 FOR n=1 TO 68  READ a$(n):
NEXT n
 130 FOR n=1 TO 68  READ b$(n)
NEXT n
 200 REM  PIDE VARIABLE
 210 POKE 23658,8
 220 INPUT "Que variable desea e
xplorar ?  ";c$(1)
 230 PRINT AT 19,0,"
 240 POKE 23658,0
 250 IF c$(1)="NINGUN" THEN CLS
: GO TO 9999
 300 REM  BUSCA VARIABLE
 310 FOR n=1 TO 68  IF a$(n)=c$(
1) THEN GO TO 340
 320 NEXT n
 330 LET t=0  GO TO 400
 340 LET t=VAL b$(n,1): LET d=VA
L b$(n,2 TO )
 400 REM  DISTRIBUYE A RUTINAS
 410 IF NOT t THEN GO TO 450
 420 GO TO t*1000
 450 PRINT AT 19,0; FLASH 1."
  ESA VARIABLE NO EXISTE      "
GO TO 200
 500 REM  IMPRIME TIPOS 1, 2 y 3
 510 GO SUB 7000  PRINT "En este
 momento vale ";v: GO TO 200
1000 REM  VARIABLE TIPO 1
1010 LET v=PEEK d: GO TO 500
2000 REM  VARIABLE TIPO 2
2010 LET v=FN a(d): GO TO 500
3000 REM  VARIABLE TIPO 3
3010 LET v=FN b(d): GO TO 500
4000 REM  VARIABLE TIPO 4
4010 LET v=PEEK d: LET v1=PEEK (
d+1)
4500 REM  IMPRIME TIPO 4
4510 GO SUB 7000  PRINT "Tiene d
os valores, que son ";v;" y "
"; v1  GO TO 200
5000 REM  VARIABLE TIPO 5
5500 REM  IMPRIME TIPO 5
5510 GO SUB 7000  PRINT "Se usa
para leer el teclado, y tiene c
inco valores, que son "
5520 FOR i=0 TO 4  PRINT "KSTATE
-";i;" ";PEEK (d+i)  NEXT i
GO TO 200
6000 REM  VARIABLE TIPO 6
6500 REM  IMPRIME TIPO 6
6510 GO SUB 7000  PRINT "Datos s
obre los canales unidos acaba ur
a de las corrientes "
6520 FOR n=0 TO 37 STEP 2  PRINT
 FN a(d+n);  NEXT n  GO TO 200
7000 REM  CABECERA DE IMPRESION
7010 CLS  PRINT "VARIABLE ";c$(
1);"DIRECCION ";d;"  RETURN
8000 REM  LISTA DE VARIABLES
8010 DATA "ATTR P","ATTR T","BOR
DCR","BREG","CH ADD","CHANS","CH
ARS","COORDS","CURCHL","DATADD"
8020 DATA "DEFADD","DEST","DF CC
","DF SZ","DFCCL","E LINE","E PP
C","ECHO E","ERR NR","ERR SP"
8030 DATA "FLAGS","FLAGS2","FLAG
X","FRAMES","K CUR","K DATA","KS
TATE","LAST K","LISTSP","MASK P"
8040 DATA "MASK T","MEM","MEMBOT
","MODE","NEWPPC","NMI","NSPPC",
"NXTLIN","OLDPPC","OSPPC"
8050 DATA "P FLAG","P POSN","P R
AMT","PIP","PPC","PR CC","PROG",
"RAMTOP","RASP","REPDEL"
8060 DATA "REPPER","S POSN","S T
OP","SCR CT","SEED","SPOSNL","ST
KBOT","STKEND","STRLEN","STRMS"
8070 DATA "SUBPPC","T ADDR","TVD
ATA","TVFLAG","UDG","VARS","WORK
SP","X PTR"
8500 REM  DIRECCIONES Y TIPOS
8510 DATA "123693","123695","123
624","123655","223645","223631",
"223606","423677","223633","2236
39"
8520 DATA "223563","223629","223
654","123659","223686","223641",
"223625","223682","123610","2236
13"
8530 DATA "123611","123658","123
665","323672","223643","123565",
"523552","123560","223615","1236
94"
8540 DATA "123696","223656","223
698","123617","223618","223728",
"123620","223637","223662","1236
64"
8550 DATA "123697","123679","223
732","123609","223621","123680",
"223635","223730","123608","1235
61"
8560 DATA "123562","423688","223
660","123692","223670","423690",
"223651","223653","223666","6235
68"
8570 DATA "123623","223668","223
566","123612","223675","223627",
"223649","223647"
```

Bytes		dirección		Contenido
Nombre		dec.	hexa	
ATTR P	1	23693	5C8D	Atributos permanentes en curso
ATTR T	1	23695	5C8F	Atributos temporales en curso
BORDCR	1	23624	5C48	Atributos de la parte inferior de la pantalla.
BREG	1	23655	5C67	Registro "B" del calculador
CH ADD	2	23645	5C5D	Dirección del siguiente carácter que ha de ser interpretado por el Intérprete de Basic.
CHANS	2	23631	5C4F	Dirección del área de información para canales.
CHARS	2	23606	5C36	Dirección del juego de caracteres, menos 256.
COORDS	2	23677	5C7D	El primer byte indica la coordenada "x" del último punto PLOTeado, y el segundo byte, la coordenada "y".
CURCHL	2	23633	5C51	Dirección del canal en curso
DATADD	2	23639	5C57	Puntero de DATAs.
DEFADD	2	23563	5C0B	Dirección del argumento de una función definida por el usuario, si se está valorando alguna, en otro caso, vale Ø.
DEST	2	23629	5C4D	Dirección de la variable en una asignación.
DF CC	2	23684	5C84	Dirección de la posición de PRINT en el archivo de pantalla
DF SZ	1	23659	5C6B	Número de líneas, incluida una en blanco, de la parte inferior de la pantalla.
DFCCL	2	23686	5C86	Como "DF CC", pero para la parte inferior de la pantalla
E LINE	2	23641	5C59	Dirección del comando que está siendo tecleado.
E PPC	2	23625	5C49	Número de la línea a la que apunta el cursor del programa ">".
ECHO E	2	23682	5C82	Número de las 33 columnas, y de las 24 líneas del final del buffer de entrada.
ERR NR	1	23610	5C3A	Código del informe, menos 1.
ERR SP	2	23613	5C3D	Dirección del elemento de la pila de máquina que se usa como retorno en caso de error
FLAGS	1	23611	5C3B	Indicadores de control del Sistema.
FLAGS; 2	1	23658	5C6A	Cursor "L" o "C", "L" = Ø, "C" = 8
FLAGX	1	23665	5C71	Indicadores de control del Sistema
FRAMES	3	23672	5C78	Reloj en tiempo real, se incrementa cada 5Ø milisegundos.
K CUR	2	23643	5C58	Dirección del cursor.

Nombre	Bytes	dirección dec	dirección hexa.	Contenido
K DATA	1	23565	5C0D	Segundo byte de los controles de color introducidos por el teclado
KSTATE	8	23552	5C00	Ocho variables intermedias, usadas para leer el teclado
LAST K	1	23560	5C08	Código de la última tecla pulsada
LISTSP	2	23615	5C3F	Dirección de retorno tras un listado automático
MASK P	1	23694	5C8E	Máscara para colores transparentes.
MASK T	1	23696	5C90	Como "MASK P", pero temporal
MEM	2	23656	5C68	Dirección del área usada como memoria del calculador
MEMBOT	2	23698	5C92	Base de la memoria del calculador
MODE	1	23617	5C41	Modo de cursor "K"=0, "E" =1, "G"=2
NEWPPC	2	23618	5C42	Número de línea a la que hay que saltar
NMI	2	23728	5CB0	Vector de interrupción no enmascarable (anulada para facilitar la protección del software comercial)
NSPPC	1	23620	5C44	Número de sentencia dentro de una línea, a la que hay que saltar
NXTLIN	2	23637	5C55	Dirección de la siguiente línea de programa
OLDPPC	2	23662	5C6E	Línea a la que salta CONTINUE
OSPPC	1	23664	5C70	Número de sentencia, dentro de la línea a la que salta CONTINUE.
P FLAG	1	23697	5C91	Indicadores para la impresión
P POSN	1	23679	5C7F	Número de las 33 columnas de la posición de la impresora.
P RAMT	2	23732	5CB4	Dirección del último byte de RAM física.
PIP	1	23609	5C39	Duración del tono emitido al pulsar una tecla
PPC	2	23621	5C45	Contador del programa en Basic (número de línea)
PR CC	1	23680	5C80	Byte menos significativo de la dirección de la siguiente posición de LPRINT
PROG	2	23635	5C53	Dirección de inicio del programa Basic.
RAMTOP	2	23730	5CB2	Dirección del último byte del área de memoria ocupada por el sistema Basic
RASP	1	23608	5C38	Duración de la señal emitida al llenarse la memoria.
REPDEL	1	23561	5C09	Tiempo (en 1/50 de segundo) que ha de estar pulsada una tecla para que comience a repetirse.
REPPER	1	23562	5C0A	Tiempo (en 1/50 de segundo) entre sucesivas repeticiones de una tecla.
S POSN	2	23688	5C88	El primer byte contiene el número de 33 columnas de la posición de PRINT, el segundo contiene el número de 24 líneas
S TOP	2	23660	5C6C	Número de la línea superior en un listado automático.
SCR CT	1	23692	5C8C	Contador de «Scroll», es siempre 1 más que el número de líneas que se han de subir antes de preguntar «scroll?».
SEED	2	23670	5C76	Origen de las operaciones para generar un número pseudo-aleatorio
SPOSNL	2	23690	5CBA	Como «S POSN», pero para la parte inferior de la pantalla.
STKBOT	2	23651	5C63	Dirección del fondo de la pila del calculador
STKEND	2	23653	5C65	Dirección de la parte superior de la pila del calculador, e inicio del área de reserva.
STRLEN	2	23666	5C72	Longitud de la cadena de destino en una asignación.
STRMS	38	23568	5C10	Canales unidos a las corrientes abiertas.
SUBPPC	1	23623	5C47	Contador de programa Basic (número de sentencia dentro de la línea)
T ADDR	2	23668	5C74	Dirección del siguiente elemento de la tabla sintáctica
TVDATA	2	23566	5C0E	Bytes de color y controles AT y TAB que van al televisor.
TVFLAG	1	23612	5C3C	Indicadores asociados con el televisor.
UDG	2	23675	5C7B	Dirección del área de gráficos definidos por el usuario.
VARS	2	23627	5C4B	Dirección del área de variables
WORKSP	2	23649	5C61	Dirección del área de trabajo.
X PTR	2	23647	5C5F	Dirección del carácter que sigue al signo (?).

EL JUEGO DE CARACTERES

Cada uno de los signos, letras o números que puede imprimir el Spectrum se corresponde con un número comprendido entre 0 y 255, a este número se le denomina *código*.

Existen varios sistemas normalizados de codificación de caracteres, el más utilizado en informática se denomina ASCII, y es el que utiliza el Spectrum, con ligeras variaciones.

El ASCII

La palabra ASCII está compuesta por las siglas de «American Standard Code for Information Interchage» (Código Normalizado Americano para Intercambio de Información).

El ASCII se elaboró en los Estados Unidos a finales de la década de los 60. En principio se pensó para su uso en teletipos, estos aparatos transmiten 7 bits de código más uno de «paridad», por lo que el ASCII utiliza códigos comprendidos entre 0 y 127. La decodificación en los teletipos se hacía de forma mecánica, por lo cual este proceso tuvo que ser simplificado al máximo. El ASCII utiliza los cinco bits de menos peso para designar un carácter determinado, y los dos siguientes, para indicar si se trata de

	001.....	010.....	011.....
...00000	espacio	@	£
...00001	!	A	a
...00010	"	B	b
...00011	#	C	c
...00100	$	D	d
...00101	%	E	e
...00110	&	F	f
...00111	'	G	g
...01000	(	H	h
...01001	)	I	i
...01010	*	J	j
...01011	+	K	k
...01100	,	L	l
...01101	-	M	m
...01110	.	N	n
...01111	/	O	o
...10000	0	P	p
...10001	1	Q	q
...10010	2	R	r
...10011	3	S	s
...10100	4	T	t
...10101	5	U	u
...10110	6	V	v
...10111	7	W	w
...11000	8	X	x
...11001	9	Y	y
...11010	:	Z	z
...11011	;	[	{
...11100	<	\	¦

un código no imprimible (de control), un número o signo, una mayúscula o una minúscula.

Los 32 primeros códigos eran de control, y no producian la impresión de ningún carácter. Los 96 restantes constituyen propiamente, el juego de caracteres del ASCII, el código 127 se usa con frecuencia, para indicar el borrado del último carácter impreso. En la FIGURA 1 se pueden ver todos los caracteres del ASCII, ordenados según la configuración binaria de su código.

El juego de caracteres del Spectrum

El Spectrum utiliza una variante del ASCII, los 32 primeros códigos son también de control, si bien cumplen funciones bastante diferentes a las asignadas por el ASCII. Los 96 siguientes son idénticos a los caracteres ASCII, salvo el código 127 que se utiliza para el signo de «Copyright».

Por otro lado, el Spectrum no necesita comprobación de paridad, por lo que los ocho bits están disponibles. Ello permite duplicar el número de códigos utilizables.

Los 37 códigos siguientes al 127, se han utilizado para caracteres gráficos, de los cuales, los primeros 16 están definidos, y los 21 restantes son definibles por el usuario (los famosos UDG).

Los últimos 91 códigos han sido asignados a los «Tokens» que utiliza el Spectrum. La función CODE aplicada sobre una cadena, da como resultado el código del primer carácter que la compone. Su inversa, CHR$ aplicada sobre un número, da como resultado el carácter que tiene ese número como código.

La FIGURA 2, muestra la lista de códigos de control utilizados en el Spectrum. Las FIGURAS 3, 4 y 5 muestran las tres partes de juego de caracteres. La FIGURA 6 corresponde a los caracteres gráficos y por último, la FIGURA 7 muestra la lista de «Tokens» con sus códigos.

En todos los casos, los códigos han sido reprensentados en decimal como en hexa. ■

...11101	=	]	}
...11110	>	^	~
...11111	?	_	©

Figura 1. Configuración binaria del ASCII.

Código		Funcion
Dec.	Hexa	
0	00	No Utilizado
1	01	No utilizado
2	02	No utilizado
3	03	No utilizado
4	04	No utilizado
5	05	No utilizado
6	06	CAPS LOCK y efecto de "coma" en impresion.
7	07	EDIT
8	08	Cursor Izquierda
9	09	Cursor Derecha
10	0A	Cursor Abajo
11	0B	Cursor Arriba
12	0C	DELETE (Borrado)
13	0D	ENTER (Nueva linea)
14	0E	CAPS SHIFT + SIMBOL SHIFT y "número" dentro de un programa.
15	0F	No Utilizado
16	10	INK (Control de tinta).
17	11	PAPER (Control de papel).
18	12	FLASH (Control de parpadeo).
19	13	BRIGHT (Control de brillo)
20	14	INVERSE (Control de inversion de video).
21	15	OVER (Control de sobreimpresion).
22	16	AT (Control de posicionamiento).
23	17	TAB (Control de tabulacion)
24	18	No Utilizado
25	19	No Utilizado
26	1A	No Utilizado
27	1B	No Utilizado
28	1C	No Utilizado
29	1D	No Utilizado
30	1E	No Utilizado
31	1F	No Utilizado

Figura 2. Códigos de Control.

Código		Caracter
Dec.	Hexa	
32	20	Espacio
33	21	!
34	22	"
35	23	#
36	24	$
37	25	%
38	26	&
39	27	'
40	28	(
41	29	)
42	2A	*
43	2B	+
44	2C	,
45	2D	-
46	2E	.
47	2F	/
48	30	0
49	31	1
50	32	2
51	33	3
52	34	4
53	35	5
54	36	6
55	37	7
56	38	8
57	39	9
58	3A	:
59	3B	;
60	3C	<
61	3D	=
62	3E	>
63	3F	?

Figura 3. Signos y números.

Codigo		Caracter
Dec.	Hexa	
64	40	@
65	41	A
66	42	B
67	43	C
68	44	D
69	45	E
70	46	F
71	47	G
72	48	H
73	49	I
74	4A	J
75	4B	K
76	4C	L
77	4D	M
78	4E	N
79	4F	O
80	50	P
81	51	Q
82	52	R
83	53	S
84	54	T
85	55	U
86	56	V
87	57	W
88	58	X
89	59	Y
90	5A	Z
91	5B	[
92	5C	\
93	5D	]
94	5E	↑
95	5F	_

Figura 4. Letras mayúsculas.

Codigo		Caracter
Dec.	Hexa	
96	60	£
97	61	a
98	62	b
99	63	c
100	64	d
101	65	e
102	66	f
103	67	g
104	68	h
105	69	i
106	6A	j
107	6B	k
108	6C	l
109	6D	m
110	6E	n
111	6F	o
112	70	p
113	71	q
114	72	r
115	73	s
116	74	t
117	75	u
118	76	v
119	77	w
120	78	x
121	79	y
122	7A	z
123	7B	{
124	7C	¦
125	7D	}
126	7E	~
127	7F	(c)

Figura 5. Letras minúsculas.

Codigo Dec.	Codigo Hexa	Caracter
128	80	
129	81	▝
130	82	▘
131	83	▀
132	84	▗
133	85	▐
134	86	▚
135	87	▜
136	88	▖
137	89	▞
138	8A	▌
139	8B	▛
140	8C	▄
141	8D	▟
142	8E	▙
143	8F	■
144	90	UDG "A"
145	91	UDG "B"
146	92	UDG "C"
147	93	UDG "D"
148	94	UDG "E"
149	95	UDG "F"
150	96	UDG "G"
151	97	UDG "H"
152	98	UDG "I"
153	99	UDG "J"
154	9A	UDG "K"
155	9B	UDG "L"
156	9C	UDG "M"
157	9D	UDG "N"
158	9E	UDG "O"
159	9F	UDG "P"
160	A0	UDG "Q"
161	A1	UDG "R"
162	A2	UDG "S"
163	A3	UDG "T"
164	A4	UDG "U"

Figura 6. Caracteres gráficos.

Código Dec.	Código Hexa	Token
165	A5	RND
166	A6	INKEY$
167	A7	PI
168	A8	FN
169	A9	POINT
170	AA	SCREEN$
171	AB	ATTR
172	AC	AT
173	AD	TAB
174	AE	VAL$
175	AF	CODE
176	B0	VAL
177	B1	LEN
178	B2	SIN
179	B3	COS
180	B4	TAN
181	B5	ASN
182	B6	ACS
183	B7	ATN
184	B8	LN
185	B9	EXP
186	BA	INT
187	BB	SQR
188	BC	SGN
189	BD	ABS
190	BE	PEEK
191	BF	IN
192	C0	USR
193	C1	STR$
194	C2	CHR$
195	C3	NOT
196	C4	BIN
197	C5	OR
198	C6	AND
199	C7	<=
200	C8	>=
201	C9	<>
202	CA	LINE
203	CB	THEN
204	CC	TO
205	CD	STEP
206	CE	DEF FN
207	CF	CAT
208	D0	FORMAT
209	D1	MOVE
210	D2	ERASE

Código Dec.	Código Hexa	Token
211	D3	OPEN #
212	D4	CLOSE #
213	D5	MERGE
214	D6	VERIFY
215	D7	BEEP
216	D8	CIRCLE
217	D9	INK
218	DA	PAPER
219	DB	FLASH
220	DC	BRIGHT
221	DD	INVERSE
222	DE	OVER
223	DF	OUT
224	E0	LPRINT
225	E1	LLIST
226	E2	STOP
227	E3	READ
228	E4	DATA
229	E5	RESTORE
230	E6	NEW
231	E7	BORDER
232	E8	CONTINUE
233	E9	DIM
234	EA	REM
235	EB	FOR
236	EC	GO TO
237	ED	GO SUB
238	EE	INPUT
239	EF	LOAD
240	F0	LIST
241	F1	LET
242	F2	PAUSE
243	F3	NEXT
244	F4	POKE
245	F5	PRINT
246	F6	PLOT
247	F7	RUN
248	F8	SAVE
249	F9	RANDOMIZE
250	FA	IF
251	FB	CLS
252	FC	DRAW
253	FD	CLEAR
254	FE	RETURN
255	FF	COPY

Figura 7.
Códigos de «Tokens».

INDICE

INTRODUCCION

El lenguaje del Spectrum ____ 2

Parte I

Capítulo 1

TECLADO DEL SPECTRUM

Acceso al teclado ____ 3
Modo K ____ 3
Modo L ____ 6
Modo C ____ 6
Modo E ____ 6
Modo G ____ 7

Capítulo 2

CONFECCION DE PROGRAMAS

Edición de programas ____ 9
Corrección de errores ____ 11
Ejercicio ____ 14

Capítulo 3

EL SPECTRUM PLUS

Teclado del «ZX Spectrum +» ____ 14
Modos L C ____ 15
Modo E ____ 15
Modo G ____ 16
Edición de programas ____ 16

Capítulo 4

ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS

Introducción ____ 17
Verificación ____ 19
Recuperación de programas ____ 20
Protección de programas ____ 21
Conservación de cintas ____ 23
Oscilación ____ 24
Ajuste ____ 24

Capítulo 5

CONSTANTES Y VARIABLES

Introducción ____ 25
Constantes numéricas ____ 26
Notación entera ____ 26
Notación decimal ____ 27
Notación exponencial ____ 27
Notación binaria ____ 30
Decimal-Binario ____ 30
Binario-Decimal ____ 31
Ejercicio ____ 31
Constantes alfanuméricas ____ 31
Variables numéricas ____ 32
Variables alfanuméricas ____ 32

Capítulo 6

OPERADORES

Introducción 33
Operadores aritméticos 33
Expresiones aritméticas 33
Cálculo de expresiones 33
Operadores de relación 34
Operadores lógicos 34
Función «AND» 34
Función «OR» 35
Función «NOT» 35
Ejercicio 36

Capítulo 7

CODIGO ASCII

Introducción 37
Manejo de la tabla 37
Organización del ASCII 38
Transmisión del ASCII 40

Capítulo 8

OPERACIONES CON CADENAS

Concatenación de cadenas 42
Subcadenas 43
Fragmentación 43
Fragmentación específica 43
Asignación de subcadenas 45
Comparación de cadenas 45
Ordenación de cadenas 47
Prioridades 48

Capítulo 9

ELABORACION DE PROGRAMAS

Introducción 50
Análisis 50
Síntesis 51
Representación gráfica 51
Programa 52

Parte II

Capítulo 10

EL JUEGO DE SENTENCIAS

Clasificación 60
Comandos de control 60
Comandos de programación 60
Comandos de entrada/salida 60
Manejo de cadenas 61
Funciones aritméticas 61
Funciones lógicas 61
Comandos de dibujo 61
Comandos de control de color 62
Sonido 62
Manejo de impresora 62
Interface 1 63
Manejo Microdrive 63
Auxiliares 64
Programa «COLOREAR» 64
Programa «GRAFICAS» 64
Programa «GDU» 66
Programa «DIBUJANDO» 66
Programa «BIPBIP» 68

Capítulo 11

COMANDOS BASICOS

REM 69
Funciones de Video 70
LET 70
Representación gráfica 71
PRINT 71
Desplazamientos 72
Formatos 72
TAB 73
AT 73
Canales de comunicación 75
INPUT 77
INPUT TAB y AT 79
INPUT LINE 80
Otra aplicación 80
Programas de repaso 81
Programa «GRANJA» 81
Programa «EDUCACION» 83
Programa «INTERES» 84
Programa «GRADOS» 86
Programa «FICHA» 86

Capítulo 12

COMANDOS DE CONTROL

RUN 89
BREAK 90
STOP 91
Ruptura del «INPUT» 92
CONTINUE 94
Informes de pantalla 96
NEW 97
CLS 97
LIST 98
LIST y EDIT 98

Capítulo 13

SALTOS INCONDICIONALES Y CONDICIONALES

Introducción 99
GO TO 99
IF... THEN... 101
Evaluación de las condiciones 103
Programa 107

Capítulo 14

BUCLES

Introducción 108
DO WHILE 108
REPEAT UNTIL 108
Diferencias 108
FOR/NEXT 109
STEP 111
Bucles anidados 112
Errores 113
Programas 113

Capítulo 15

SUBRUTINAS

Introducción 122
GO SUB 122
RETURN 122
Utilización de «GOSUB» y «RETURN» 122
Tipos de subrutinas 124
Subrutinas anidadas 125
Error 126
Programas 127

Capítulo 16

DATOS DE UN PROGRAMA

Introducción 134
READ 134
DATA 134
Utilización de «READ» y «DATA» 134
RESTORE 135
Errores 137
Programas 140

Capítulo 17

LECTURA DEL TECLADO Y TEMPORIZACIONES

INKEY$ 142
PAUSE 142
Programas 144

Capítulo 18

FUNCIONES

Introducción 148
Funciones numéricas 148
ABS 148
INT 148
SGN 149
SQR 149
BIN 150
PI 150
El radián 151
SIN 151
COS 152
TAN 152
ASN 152
ACS 152
ATN 152
Aplicación de la trigonometría 153
Función exponencial 154
EXP 154
Función logarítmica 155
LN 155
Definición de funciones 159
DEF FN 159
FN 159
Errores 160

Capítulo 19

FUNCION ALEATORIA

Introducción 161
RND 161
Programa «BARQUITOS» 164
RANDOMIZE 164
Programa «TABLA» 168

Capítulo 20

FUNCIONES DE CADENA

Introducción 169
LEN 170
STR$ 171
VAL 171
VAL$ 172
Conversiones de código 172
CHR$ 172
CODE 174
Funciones definidas de cadena 175
Errores 175
Programa 177

Capítulo 21

MATRICES

Introducción 179
Dimensionado de matrices 179
DIM 180
Matrices numéricas 180
Asignación y visualización 182
Manejo de tablas 185
Matrices de cadena 195
Asignación 196
Fragmentación 196
Errores 199
Grabación de datos 200
Programa 202

Capítulo 22

DEPURACION DE PROGRAMAS

Introducción 206
Errores 206
Depuración 207
STOP y CONTINUE 209
Programa «Depurador» 209
Ejercicio 210

Capítulo 23

COLOR

Introducción 211
Teoría del color 212
Síntesis aditiva 213
Zonas de pantalla 214
BORDER 214
PAPER 215
INK 215
Atributos permanentes y temporales 216
Resolución del color 217
Transparencia y contraste 217
Simulación de colores 218
Control de impresión 219
BRIGHT 219
INVERSE 220
FLASH 221
Atributos de pantalla 222
ATTR 222
Caracteres de control 222
Acceso directo 223
Errores 224

Capítulo 24

GRAFICOS

Introducción 226
Tipos de gráficos 226
Bloques de color 226
Gráficos predefinidos 226
Pantalla en alta resolución 228
PLOT 228
DRAW 229
Arcos de circunferencia 232
Programa especial 234
CIRCLE 234
Técnicas avanzadas 235
OVER 239
SCREEN$ 242
Almacenamiento de pantallas 242
POINT 242
Programa 243

Capítulo 25

GRAFICOS DEFINIDOS

Introducción 246
¿Cómo se almacenan? 246
Definición de «GDU» 249
Utilización de los «GDU» 250
Programas de aplicación 254
Grabación de los «GDU» 254
Lectura de los «GDU» 254
Programa generador de «GDU» 254
Programa 255

Capítulo 26

SONIDO

Introducción 258
BEEP 258
Nociones musicales 261
Tono 261
Duración 263
Compás 264
Variables relacionadas 264
Grabación de sonidos 264
Periféricos 266
Software Musical 266
Efectos sonoros 266

Capítulo 27

SENTENCIAS DE GRABACION Y CARGA

Introducción 267
SAVE 267
Programa LISTADOR 268
Grabación de matrices 269
Programa DIRECTORIO 270
VERIFY 271
LOAD 272
Programa EDIT/DIR 273
MERGE 273
Comodidad de uso 274
Búsqueda de programas 274
Referencias 274
Programas 274

Capítulo 28

GESTION DE IMPRESORA

Introducción 276
LPRINT 276
Programa TEST DE IMPRESORA 277
LLIST 277
COPY 278
Ejemplo de COPY 278
Otras impresoras 278
Tipos de impresoras 279
Elección de una impresora 280
Juego de caracteres 281

Capítulo 29

INTERFACE 1

Introducción 283
Canales y corrientes 283
Asignación de canales y corrientes 283
OPEN # 283
Desactivación de canales y corrientes 284
CLOSE # 284
El Microdrive 284
FORMAT 284
Programa FICHERO 285
CAT 286
Grabación y carga 287
Borrado de programas 287
ERASE 288
Ejecución automática 288
Protección de ficheros 288
Ficheros de datos 288
Grabación de datos 289
Apertura de fichero 289
Cierre de ficheros 289
Lectura y ampliación de ficheros 290
Red de área local 292
Interface RS-232 293

Capítulo 30

LA MEMORIA

Introducción 295
POKE 295
PEEK 296
Tipos de memoria 296
Bit y Byte 297
Memoria ROM 297
La Memoria RAM 298
Almacenamiento de programas 301
Variables 301
Variable numerica cuyo nombre es una sola letra 301
Variable numérica cuyo nombre son varias letras 301
Variable de cadena de caracteres 301
Variable de control de bucle FOR-NEXT 301
Matriz de numeros 302
Matriz de caracteres 302
Borrado de variables 302
CLEAR 302
Cuando se llena la memoria 303
Programando en codigo máquina 305
USR 305

Capítulo 31

LOS PERIFERICOS

Introducción 307
OUT 308
IN 308
Ports del teclado 309
Programa SCAN DEL TECLADO 311
Programa SKETCH 311

Capítulo 32

VARIABLES DEL SISTEMA

Introducción 312
Programa LECTOR DE VARIABLES 312
Tabla de variables del Sistema 313

SENTENCIAS Y FUNCIONES

A

ABS 148
ACS 152
AND 34
ASN 152
AT 73
ATN 152
ATTR 222

B

BEEP 258
BIN 150
BORDER 214
BRIGHT 219

C

CAT 286
CHR$ 172
CIRCLE 234
CLEAR 302
CLOSE # 284
CLS 97
CODE 174
CONTINUE (CONT) 94 y 209
COPY 278
COS 152

D

DATA 134
DEF FN 159
DIM 180
DRAW 229

E

ERASE 288
EXP 154

F

FLASH 221
FN 159
FOR 109
FORMAT 284

G

GOSUB 122
GO TO 99

I

IF 101
IN 308
INK 215
INKEY$ 142
INPUT 77
INT 148
INVERSE 220

L

LEN 170
LET 70
LINE 80
LIST 98
LLIST 277
LN 155
LOAD 272

LPRINT ____ 276

M

MERGE ____ 273
MOVE ____ 292

N

NEW ____ 97
NEST ____ 109
NOT ____ 35

O

OPEN # ____ 283
OR ____ 35
OUT ____ 308
OVER ____ 239

P

PAPER ____ 215
PAUSE ____ 142
PEEK ____ 296
PI ____ 150
PLOT ____ 228
POINT ____ 242
POKE ____ 295
PRINT ____ 71

R

RANDOMIZE (RAND) ____ 164
READ ____ 134
REM ____ 69
RESTORE ____ 135
RETURN ____ 122
RND ____ 161
RUN ____ 89

S

SAVE ____ 267
SCREEN$ ____ 242
SGN ____ 149
SIN ____ 151
SQR ____ 149
STEP ____ 111
STOP ____ 91 y 209
STR$ ____ 171

T

TAB ____ 73
TAN ____ 152
THEN ____ 101
TO ____ 110

U

USR ____ 305

V

VAL ____ 171
VAL$ ____ 172
VERIFY ____ 271

PROGRAMAS «MICROBASIC»

EJER1 ____ 10, 11, 15 y 16
CODEBIN ____ 25, 26 y 27
ASCII ____ 37
ASCII/DECIMAL ____ 39
CHR$ ____ 40
CONCATENACION ____ 42
FRAGMENTACION ____ 44 y 45
COMPARACION ____ 47
ORDENA ____ 48 y 49
LISTIN ____ 51, 52, 53 y 59
COLOREAR ____ 61
GRAFICAS ____ 62
G.D.U. ____ 64
DIBUJANDO ____ 65
BIPBIP ____ 66
GRANJA ____ 74 y 75
EDUCACION 2 GRADO ____ 75 y 76
INTERES SIMPLE ____ 77
GRADOS ____ 78 y 79
FICHA ____ 79 y 80
CALCULADORA ____ 92 y 93
¡¡¡NEW!!! ____ 93 y 94
AGENDA ____ 102
AREAS Y PERIMETROS ____ 105 y 106
ESTADISTICA ____ 114 y 115
HISTOGRAMAS ____ 116
ADIVINO ____ 126
LONGITUD ____ 130
GEOGRAFIA 1 ____ 138
GEOGRAFIA 2 ____ 139 y 140
MAQUINA ____ 145
MOVIMIENTO ____ 157
¡¡¡AGUA!!! ____ 165
LA TABLA ____ 166
BUSQUEDA ____ 169
INSERTAR ____ 169
ANULAR ____ 171
INPUT ____ 174
MANEJO DE TABLAS ____ 179 y 180
CARTAS ____ 189, 190 y 191
11 ERRORES ____ 209
SIN ERRORES ____ 210
ATRIBUTOS ____ 224
DEPURACION ____ 225
CARTA COLOR ____ 225
COLORES 1 ____ 225
COLORES 2 ____ 225 y 226
DIBUJO PEZ ____ 227 y 228
MICROHOBBY ____ 230
ABSTRACTO ____ 232
GRAFICO ____ 233
RECTAS ____ 234
MAPA ____ 237, 238 y 239
OVER ____ 239
LABERINTO ____ 240
ALFABETO ESPAÑOL ____ 246
NOTAS GRAFICAS ____ 247
LECTURA «GDU» ____ 250
PALITROQUE ____ 251, 252 y 253
NAVIDAD ____ 259
DIATONICA ____ 259
CROMATICA ____ 260
DOS CRUCES ____ 260 y 261
EFECTO 1 ____ 263
EFECTO 2 ____ 263
EFECTO 3 ____ 263
EFECTO 4 ____ 263
NAVIDAD (TREMOLO) ____ 264
LISTADOR ____ 268
DIRECTORIO ____ 270 y 271
EDIT/DIR ____ 273
IMPRESORA (TEST) ____ 277
FICHERO ____ 285 y 286
RENUMERADOR ____ 304 y 306
SCAN DE TECLADO ____ 311
SKETCK ____ 311
LECTURA DE VARIABLES ____ 312

HOBBY PRESS, S.A.
Editamos para gente inquieta.